

DÉMARRAGE RAPIDE



Téléphone IP Cisco Unified 6911

- 1 Émission d'un appel
- 2 Réponse à un appel
- 3 Coupure micro
- 4 Messagerie vocale
- 5 Renvoi de tous les appels
- 6 Mise en attente
- 7 Conférence
- 8 Transfert
- 9 Réglage du volume
- 10 Astuces




Remarque

Pour de meilleurs résultats, imprimez sur du papier 8,5 x 14" (format légal).

1 Émission d'un appel

Pour passer un appel, décrochez le combiné et composez un numéro.

Rappeler le dernier numéro composé


Appuyez sur le bouton Bis .

2 Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, les indicateurs suivants s'affichent sur votre téléphone :

- Un témoin lumineux rouge clignotant sur votre combiné
- Un bouton de ligne orange clignotant

Pour répondre à l'appel, procédez de l'une des façons suivantes :

- Soulevez le combiné.
- Appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant.
- Appuyez sur le bouton Haut-parleur  éteint.

3 Coupure micro

1. Lors d'un appel, appuyez sur le bouton Coupure micro .

Le bouton s'illumine pour indiquer que la coupure micro est activée.


2. Appuyez à nouveau sur Coupure micro pour la désactiver.

4 Messagerie vocale


Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone présente les indicateurs suivants :


- Un témoin lumineux rouge fixe sur votre combiné
- Une tonalité accélérée (si disponible)

Écouter les messages


Appuyez sur le bouton Messages  et suivez les instructions vocales.

5 Renvoi de tous les appels


1. Appuyez sur le bouton de fonctions  et entrez le numéro prédéterminé défini par votre administrateur système pour le renvoi des appels.

2. Entrez le numéro de téléphone vers lequel renvoyer les appels. Un témoin orange fixe s'affiche sur le bouton de ligne  et vous pouvez entendre une tonalité accélérée.
3. Pour annuler le renvoi des appels, répétez l'étape 1.


6 Mise en attente

1. Appuyez sur le bouton Attente . Le bouton de ligne clignote en vert.
2. Pour reprendre un appel mis en attente, appuyez sur le bouton de ligne vert clignotant, appuyez sur le bouton Haut-parleur ou décrochez, si le combiné est sur son support.

7 Conférence

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le bouton Conférence .
2. Entrez le numéro de téléphone de la personne à ajouter à la conférence.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton Conférence (avant que la personne réponde ou après) pour commencer la conférence.
Répétez ces étapes pour ajouter d'autres participants.

8 Transfert

1. À partir d'un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le bouton Transfert .
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire du transfert.
3. Appuyez sur le bouton Transfert (avant que le destinataire réponde ou après) ou raccrochez pour effectuer le transfert.

9 Réglage du volume

Le bouton de volume est situé à gauche du clavier.

- Pour régler le volume du combiné, appuyez sur le signe plus ou le signe moins du bouton de volume lorsque le combiné est décroché.

- Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur le signe plus ou le signe moins du bouton de volume lorsque le combiné est raccroché ou lorsqu'un appel est en attente.
- Pour désactiver la sonnerie du téléphone lors d'un appel, appuyez sur le signe moins du bouton de volume une seule fois (plusieurs pressions ont pour effet de baisser le volume de la sonnerie).

10 Astuces

Comment configurer les numéros abrégés ?

Pour configurer des numéros abrégés et personnaliser divers paramètres et fonctions de votre téléphone, accédez à vos pages Web Options utilisateur Cisco Unified CM.

Comment utiliser le bouton de fonctions ?

Le bouton de fonctions permet d'accéder à des fonctions telles que les numéros abrégés, le renvoi de tous les appels, l'interception, l'interception d'appels de groupe et l'option Meet-Me. Vous pouvez appuyer sur ce bouton, puis sur le numéro correspondant à la fonction souhaitée.

Comment accéder aux paramètres administrateur ?

Décrochez et appuyez simultanément sur les boutons *, # et 0 afin d'accéder à l'IVR pour les paramètres administrateur du téléphone. Vous pouvez également faire activer le bouton du haut-parleur et appuyer simultanément sur les boutons *, # et 0. Le PIN par défaut est 24726.

Où trouver un guide de l'utilisateur complet ?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Siège social Amérique
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
Etats-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publié le 31 mars 2010, OL-22535-01