

يتم تاي لمعال نم رثكأ وأة يل مع عضومت راظتنالاة لاج يف اهتظحالمت

تايوتحمل

- [راظتنالاة لاج يف اهتظحالمت يتم تاي لمعال نم رثكأ وأة يل مع عضومت](#)
- [ICSeverity](#)
- [ريثأتل](#)
- [فصولا](#)
- [SyslogMessage](#)
- [MessageSample](#)
- [تاجتنملا ةلئاع](#)
- [سكيغير](#)
- [ةيصولا](#)
- [رمألأا](#)

يف اهتظحالمت يتم تاي لمعال نم رثكأ وأة يل مع عضومت راظتنالاة لاج

ICSeverity

أطخ - 3

ريثأتل

تامدخال يل رثوي دق امم ةيل معال تفقوت، ةلكشملا هذه ببسبو

فصولا

عيج ةايح ةرود يل فرشي يذل Cisco IOS جم انرب نم ماه نوكم وه (PMAN) ةيل معال ريدم
ةيساسأل تاي لمعال ريس نمضي وهف. اهريدي و زاوجل يل معال جم اربل تاي لمعال
نأ يل هذه syslog ةلاس رريشت. كلك نوكت ال ام دنع ةيحيصت تاءارج ذختيو ةسالسب
ليغشت ةداع تم. يحيص لكشب لمعال نع تفقوت ةيل مع يف ةلكشم فشك PMAN
نكميو. راظتنالاة لاج يف اهعضومت و ةرركتم لشف تالاج ثودح عم ةديدع تارم ةيل معال
وأ، (تنرتنإل ربع ةلازال او لاخإل) ةتبات (ةهجاو ةدحو) ةيروف ةلاس ر عارج دن كلك
ةيل معال اهان يف ةنيل ةيروف ةلاس ر ببستت ام دنع وأ، ةيروفال ةلسارملا لال خ نم بحسلا
ةداع PMAN لواحي، عقوتم ريغ لكشب فقوتت وأ ةيل معال لطلعتت ام دنع. kernel نم ةلوهسب
دنع ةرمتسم تاقافخ تهجاو وأ رركتم لكشب ةيل معال لطلعتت اذ، كلكد عمو. اهليغشت ةداع
زاهلل ةلمتحم ةرقتسم ريغ ةلاج هنأ يل طمنلأ اذه كردي PMAN نإف، ليغشتلأ ةداع
ماظنلأ اءاأ يل ةدشب رثوي دق امم، رايهنال نم ةغرفم ةق لحي يف لوخدل نم ام ةيل معال عنملو
ةداع متي نل هنأ ينعي اذهو. "فقوت" ةلاج يف ةيل معال PMAN ةكرش عضت، هراققتساو

يؤدي إلى طعم الة لودلنا. لوؤسمل لخدتي ىتح وأ، تقولا نم ةني عم ةرتفل ةي لمعل لىغشت
ي لوؤس م PMAN ةكرش حنمت، ةلشاف ةي لمعل يروفلا لىغشتل ةداعل عنم لالخنم و. ةيئاقو
حمست امك. ةرركتمل ةي لمعل لاطعأ تافعاضم نود ةلكشملا صيخشتل ةصرفلا ماطنلا
ليطعتل نم نكمم ردق لقب لمعل ةلصاومب ماطنلا يقابل ةلحال هذه

SyslogMessage

PMAN-3-PROCHOLDDOWN

MessageSample

Nov 05 08:45:28 <> : %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: Fx: pman.sh: The process cpp_ha_top_level_server has been h

تاجت نمل ةلئاع

- Cisco Catalyst 9200 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9300 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9400 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9500 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 9600 Series Switches تالوحملا
- Cisco 4000 Series ةلسلسلل ةلمكتملا تامدخل تاهجوم
- Cisco Catalyst 3850 Series Switches تالوحملا
- Cisco Catalyst 3650 Series Switches تالوحملا
- Cisco ASR 1000 زارط عي مجتلا تامدخ تاهجوم ةلسلس
- Cisco ASR 900 زارط عي مجتلا تامدخ تاهجوم ةلسلس
- Cisco Catalyst 9800 Series ةلسلسلل ةي كلساللا مكحتلا تادحو

سكيغير

رفوتم ريغ

ةي صوتلا

ديق قمعأ ةلكشم كانه نوكت دق هنا ىلى ريشت امناف، هذه PMAN syslog ةلسررت فداص اذا
عم ىتح امبر وأ، اعم لعافتي يتل ةزهأل وأ، اسفن جم انربلا ةي لمع عم ام، لىغشتلا
قاي سمهفل تالجلسلا صحف 1: ةداع كنكمي، ةلكشملا هذه لحل. ماطنلا جم انرب ةروص
هاندا طب اورلا يف حضورم وه امك ةددملا ةصنملا لاقفو تافلما هذه عي مجت كنكمي، لاطعأ
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-9200-series-switches/216945-outputs-to-collect-in-the-event-of-crash.pdf> <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/universal-gateways-access-servers/90-series-customer-premises-equipment/7900-crashes-router-troubleshooting.html> <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/trivial-file-transfer-protocol->

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتلل نم ةومچم مادختساب دنن سملل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدخت سملل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتلل ةيفارتهال ةمچرتلل عم لاعل او
ىل إأمءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتلل هذه ةقदन ةتيلوئ سمل
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دنن سملل