

# و AsyncOS 15.0.2 ىل Vault ةمدخ ةداعتسا ديربلا ةرابعل ةقحلالا تارادصلال او 15.5.1 (SEG) ةنمآلا ينورتكلال

## تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ينورتكلال ديربلا ةرابعل ني زختلا ةحاسم ةئيهت متي مل: 1 ويراني سلا  
ري فشتلا ليطعت متي و Cisco نم \(SEG\) ةنمآلا](#)

[نم \(SEG\) ةنمآلا ينورتكلال ديربلا ةرابعل نزخم ةئيهت متي مل: 2 ويراني سلا  
ري فشتلا ني كمت متي و Cisco](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

## ةمدقملا

نم ةنمآلا ينورتكلال ديربلا ةرابعل Vault ةمدخ ةداعتسا تاداشرا دن تسملا اذه مدقي  
كب ةصاخلا Cisco.

## تابلطتلا

رادصلال ةنمآلا ينورتكلال ديربلا ةرابعل AsyncOS ب ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت  
ثدحألا تارادصلال او 15.5.1 و 15.0.2.

## ةمدختسملا تانوكملا

ةصاخ ةيلمعم ةئيب ي ةدوجوملا ةزهجال نم دن تسملا اذه ي ةدراولا تامولعملا عاشنإ مت  
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دن تسملا اذه ي ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب  
رمأ يأل لم تحملا ري ثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك بش.

## ةيساسأ تامولعم

لقحلا ي فاهتف داصم تمت ي تللا ةعئاشلا تاهو ويراني سلا TechZone نم لاقملا اذه فص ي  
هذه كدشرت. ةنمآلا ينورتكلال ديربلا ةرابعل Cisco AsyncOS ىل رثوي نأ نكمي يذل  
ةفيظولا ةداعتسال اهالصال واطخألا فاشكتسا واطخ ذيفنت ىل اضا ةلاقملا.

ةحاسم نأ ركذت تاهي بنت عاشنإب AsyncOS 15.5.1 ةنمآلا ينورتكلال ديربلا ةرابعل موقت  
ةمالس نم ققحتلا لشف" وأ "جحص لكشب تامدخل ضع ب لمعت ال دقو، ةلطم ني زختلا  
ننخمل."

تالجس لخاد كل ذلك وراهجال ىل ع تاريخي غتلا ذيفنت انثأ واطخألا ىرتس، AsyncOS 15.0.2 ي

Vault". أطفئ ركذت يتل اءاطخأل

 مذجالم fipsconfig-رمأل مدختساف، زاهجل رماوأ رطس ىلإ لوصولنا كمى ناك إذا: ةظالم >encryptconfig CLI ام دىحتل ناك إذا ام دىحتل ناك إذا: ةظالم >encryptconfig CLI ام دىحتل ناك إذا: ةظالم تامولعمل هذه ىلع نزملا

ديربلا ةرابع ل نيزختلا ةحاسم ةئيهت متي مل: 1 ويراني سلا ريفشتلا لىطعت متي و، Cisco نم (SEG) ةنمأل ينورتكلإل

مادختساب رشابم SSH لاصتال لالخ نم ةنمأل ينورتكلإل ديربلا ةبواب ىلإ لوخدلا لفس. 1. ةروكذمل دامتعال اتانايب

username: enablediag

لوؤسملا مدختسم رورم ةملك: رورملا ةملك

enablediag ةمئاق ضرع متي، ةحجانلا ةقداصلما دعب

```
AsyncOS 15.0.1 for Cisco C100V build 030
Welcome to the Cisco C100V Secure Email Gateway Virtual

Available Commands:
help -- View this text.
quit -- Log out.
service -- Enable or disable access to the service system.
network -- Perform emergency configuration of the diagnostic network interface.
clearnet -- Resets configuration of the diagnostic network interface.
ssh -- Configure emergency SSH daemon on the diagnostic network interface.
clearssh -- Stop emergency SSH daemon on the diagnostic network interface.
tunnel -- Start up tech support tunnel to IronPort.
print -- Print status of the diagnostic network interface.
recovervault -- Recover vault, it will only restore the encrypted variables to factory values, will not touch anything related to configurations if encryption is disabled .
resetappliance -- Reset appliance reverts the appliance to chosen build with factory default settings with default IP. No network configuration would be preserved.
reboot -- Reboot the appliance.
```

 مدع دنع Async OS 15.0.1 لىغشتلا ماظن ىلع اضيا تاوطخلا هذه قبطنت: ةظالم ريفشتلا نيكمت

2. Enter ىلع طغضاو "Y" مادختساب دكأت. RecoverVault رمال لخدأ، ةمئاقلا نم.

```
Are you sure you want to recover vault? [N]> Y
Encryption is enabled [1]>
Encryption is not enabled [2]>
```

3. Vault Recovery ةي لمع ذيفنتل ريفشتلا لىطعت ةلاح يف 2، لخدأ 3. ناوئ عضب

4. لوؤسملا مدختسملا دامتعال اتانايب عم ةنمأل ينورتكلإل ديربلا ةرابع ىلإ لوخدلا لفس. 4. كيدل ينورتكلإل ديربلا ةبواب ةبقارمب عتمت. زاهجل لىغشت ةداعاو ةي لمعلا لامتك دعب نزملا تاهيبنت ةيأ ىلع لوصحلل تااعاس عضبل



```
Are you sure you want to recover vault? [N]> Y
Encryption is enabled [1]>
Encryption is not enabled [2]>
```

3. اهل امتك اقرغتسي دق Vault Recovery ةيلمع ذيفنتل ريفشتل اني كمت ةلاح يف 1، لخدأ 3. ناوٲ ءضب

4. لوؤسملا مدختسملل دامتعا تانايب عم ةنمآلا ينورتكللال ديربلا ةرابع ىلإ لوخدلا لءس 4. كيدل ينورتكللال ديربلا ةباوب ةبقارمب عتمت. زاهلل ليغشت ةءاعاو ةيلمعلل لامتك اءب نءملااب تاهيبنن ةيأ ىلعل لوصءلل تاعاس ءضب

5. ةرفشملا تاريغتملا ةءاعتسال ظوفءملا زاهلل نيوكت نم ةءسن ليمحت 5.

---

 ءلصت ال ةمدقملا تاوطلال تناك اذا واطقن يأ يف ةءعاسم ىلإ ءءاب تناك اذا: ةءءالم Cisco نم (TAC) ةينقتلا ةءعاسملا زكرمب لصلتاف، ةلكشملا

---

## ةلص تاذا ءامولعم

- [Cisco Systems - تاءنتسملل اوينقتلا معءلا](#)
- [Cisco - نم ةنمآلا ينورتكللال ديربلا ةرابع](#)
- [Cisco - راءصال تاظءالم - نم ةنمآلا ينورتكللال ديربلا ةرابع](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا