

ىلع مدختسمب ةصاخلا رورملا ةملك ريغت ةنمآلا ةيامحلا رادج ةزهجأ

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[FMC بيوةهجاو رورم ةملك ريغت](#)

[FMC/FTD عونلا نم \(CLI\) رماوألارطس ةهجاو رورم ةملك ريغت](#)

[FDM بيوةهجاو رورم ةملك ريغت](#)

[بيولا ةهجاو نم FXOS/FCM رورم ةملك ريغت](#)

[رماوألارطس ةهجاو نم FXOS/FCM رورم ةملك ريغت](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

رادج تاصنم ىلع CLI رورم تاملكو بيولا ةهجاو ريغتلا ةمزاللا تاوطخلا دننتمسلا اذه فصوي
ةفلتخملا Cisco نم ةنمآلا ةيامحلا.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

تايونقتلا هذبه ةيساسأ ةفرعم كيديل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- Cisco نم (FMC) ةنمآلا ةيامحلا رادج ةرادا زكرم
- Cisco نم (FDM) ةنمآلا ةيامحلا رادج زاهج ريديم
- Cisco نم FirePOWER (FXOS) ليغشتلل لباقلا ليغشتلا ماظن
- Cisco (FCM) نم Firepower ليغشتلا ريديم
- Cisco (FTD) ةيامحلا رادج ديدهت نع ةنمآلا عافدلا

ةمدختسملا تانوكملا

ةي لالت الة دام ال تانوك مل او جم ارب ال تارادصل ال دن تسمل اذ ف ة دراو ال تامول عمل دن تست

- Cisco Firepower 4110 عم FXOS v2.12(0.498).
- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 رادصل ال 7. 4.
- 7.1 رادصل ال FDM لبق نم ة رادمل ال Cisco نم ةي امحل راج ديهت نع نم ال اف دل.

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب ي ف ة دوو مل ةزه ال نم دن تسمل اذ ف ة دراو ال تامول عمل عاشن ا م تناك اذ ا. (يضا رتفا) حوسم نيوك تب دن تسمل اذ ف ة مدختس مل ةزه ال عي مج ت ادب رما ي ال لم تحم ال ري ثا تلل كم هف نم دكا تف ، لي غشت ال دي ق كتك ب ش


ةي ساس ا تامول عم

دن تسمل اذ هل ة صاخ ال تاب ل طتم ال نم ضتت


- لوؤس مل ازا ي تم اب مدختس م باسح مادختساب ةزه ال ال لوصول
- رادصل ال مادختس ا مزلي ، Cisco نم نم ال ةي امحل راج ديهت دض اف دل ارج ال ة بس ن ال اب 7.0 لعل رادصل ا و
- و 7.0 رادصل ال مادختس ا مزلي ، Cisco نم نم ال ةي امحل راج ة راد ا زكرم ارج ال ة بس ن ال اب لعل رادصل ا
- ارادصل ا و 2.10.1.159 رادصل ال مادختس ا مزلي ، "Firepower لكي ه ري دم" ارج ال ة بس ن ال اب لعل ا

FMC بي و ةه جاو رورم ة مل ك ري ي غت

ن: مدختس مل ا قوف رقنا . ماظن ال ال لقتنا 1. ة و طخ ال



م لقل ال ةنوقي ال لعل رقنا و رورم ال ة مل ك ري ي غت دي رت شي ح مدختس مل ا لعل فرعت 2. ة و طخ ال صا صر ال



ظفح ىل ع تقطقو دىج ةم لكلا تل كش .3 ةوطخلا

Firewall Management Center
System / Users / Edit User

Overview Analysis Policies Devices Objects Integration

Deploy 🔍 ⚙️ 👤 admin 🔒 SECURE

Users User Roles External Authentication Single Sign-On (SSO)

User Configuration

User Name: admin

Real Name:

Authentication: Use External Authentication Method

Password:

Confirm Password:

Maximum Number of Failed Logins: 0 (0 = Unlimited)

Minimum Password Length: 0

Days Until Password Expiration: 0 (0 = Unlimited)

Days Before Password Expiration Warning: 0


Options:

- Force Password Reset on Login
- Check Password Strength
- Exempt from Browser Session Timeout

User Role Configuration

Default User Roles:

- Administrator
- External Database User (Read Only)
- Security Analyst
- Security Analyst (Read Only)
- Security Approver
- Intrusion Admin
- Access Admin
- Network Admin
- Maintenance User
- Discovery Admin
- Threat Intelligence Director (TID) User



طاقف بيولا ةهجاوو رماوألار طس ةهجاو رورم ةم لك/مدختسم نأ كرابتعا يف عض: ةطحالم
ةلقتسم FMC ل ةبس نلاب

FMC/FTD عونلا نم (CLI) رماوألار طس ةهجاو رورم ةم لك ريغت


قبيطتو مكحتلا ةدحو لبك لالخنم وأ SSH ربع زاوجلإ لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال
يالاتل رمالا:

```
>configure password
```

لخدتي عبطو، تم دق تنأ ةم لك لال تذكأ، ديدج ةم لك لال ك لذ دعبو، يلاح ةم لك لال تلخد. 2. ةوطخلال

```
> configure password
```


Enter current password:
Enter new password:
Confirm new password:
Password Update successful.




ىلع CLI رورم ەم لك رىيغ ت رثؤي، FDM ە طساوب ە ت رادا م ت ت FTD دوحو ە لاج ي ف : ە طحالم
FDM بىو ە ج او رورم ە م لك


FDM بىو ە ج او رورم ە م لك رىيغ ت

ف ي ر ت ل ا ف ل م > ل وؤ س م ل ا ى ل ا ل ق ت ن ا 1.



،ةديجال رورمال ةملك ،ةيلال رورمال ةملك ةئب ةمق و رورمال ةملك لىل ةرنا 2. ةوطخال ،ارجال ادي ريرغتل رز رنا م ث ،رورمال ةملك لوقح ادي ةمق و





ةم لك ىل ع رثؤيس FDM بىو ةهجاو نم رورملا ةم لك رىيغت نأ ةظحالم ىجرى: ةظحالم
م فTD ل (CLI) رماوأل رطس ةهجاو رورم

بىولا ةهجاو نم FXOS/FCM رورم ةم لك رىيغت

م دختسملا ةرادا > ماظنلا ىل لقتنا 1. ةوطخلا

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings **System** Tools Help admin

Configuration Licensing Updates **User Management**

FPR4110-02 10.88.171.88

Model: Cisco Firepower 4110 Security Appliance Version: 2.12(0.498) Operational State: Operable Chassis Uptime 07:13:02:13

CONSOLE MGMT USB

Power 1 - Running Power 2 - Removed

Network Module 1: 1 3 5 7 2 4 6 8 Network Module 2 : Empty Network Module 3 : Empty

FAULTS: 1(1) CRITICAL, 2(2) MAJOR
INTERFACES: 4 DOWN, 4 UP
INSTANCES: 0 DOWN, 1 UP
LICENSE: Smart Agent UNREGISTERED
INVENTORY: 1(1) Security Engine, 6(6) Fans, 1(2) Power Supplies

Severity	Description	Cause	Occurrence	Time	Acknowledged
CRITICAL	Network Module 2 removed when in online state. It is recommended to set mo...	module-surprise-removal	1	2022-05-25T15:31:41.087	no
MAJOR	Auto registration of device for telemetry failed. Error: Smart Licensing is dereg...	telemetry-registration-fail...	32	2023-09-21T07:03:14.543	no
MAJOR	ether port 1/2 on fabric interconnect A on state: link-down, reason: Link fail...	link-down	1	2023-09-26T06:14:20.157	no
MINOR	Config backup may be outdated	config-backup-outdated	1	2022-10-08T20:58:10.546	no
WARNING	Power supply 2 in chassis 1 presence: missing	equipment-missing	1	2022-05-23T22:23:17.510	no

ملقالات ونوقيا لى لى رورملا ملى ك رى غت دى رت شى ح مدخت سمل لى لى فرع ت 2 ة و ط خ ل ل اصار ل ل :

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings **System** Tools Help admin

Configuration Licensing Updates **User Management**

Local Users Settings

Add User

Username	Roles	User Expiration	Account Status
admin	Admin, Read-Only	never	active

ظ ف ح لى لى ق ط ط و دى ح ة م ل ك ل ل ت ل ك ش 3 ة و ط خ ل ل :

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings **System** Tools Help admin

Configuration Licensing Updates **User Management**

Local Users Settings

Add User

Username	Roles	User Expiration	Account Status
admin	Admin, Read-Only	never	active

Edit admin

User Name * admin

First Name

Last Name

Email example@example.com

Phone Number +XXXXXXXXXX

Password ***** Set: Yes

Confirm Password *****

Account Status Active Inactive

User Role Read-Only Admin Operations AAA

Account Expires

Expiry Date: (mm/dd/yyyy)

Save Cancel

رورم ٴم لك ىلع رثؤيس بيولا ٴهجاو نم رورملا ٴم لك ريغت نأ ٴطحالما ءاجرلا :ٴطحالما
ل FXOS ل (CLI) رماوالا رطس ٴهجاو


رماوالا رطس ٴهجاو نم FXOS/FCM رورم ٴم لك ريغت

ليغشتب مقو FXOS ب ٴصاخلا (CLI) رماوالا رطس ٴهجاو ىل ل لوخدلا ليحستب مق 1. ٴوطخال
نيدكؤملا نيمدختس مالا ٴمئاق ىلع ءالطالل ٴيلاتلا رماوالا

```
FPR4110# scope security
FPR4110 /security # show local-user
User Name      First Name     Last name
-----
admin
ciscotac
```

رم اوألا لي غش تب مق م ث هي ل رورم لا ةم لك ري غ تب م وقت س ي ذلا م دخ تس م لا فرعت 2. ة و ط خ ل
ال ة ل ل

```
FPR4110 /security # scope local-user ciscotac
FPR4110 /security/local-user # set password
Enter a password:
Confirm the password:
FPR4110 /security* # commit-buffer
FPR4110 /security #
```



رورم ةم لك ىل ع رثؤي س FXOS CLI نم رورم لا ةم لك ري غ تب نأ ة ط ح ل م ء ا ج ر ل ا : ة ط ح ل م
ب ي و ل ا ة ه ج ا و .

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

- [Cisco نيم تاليزنت لاولا وين فلل م عدلا](#)

