

# VPN هجوم ىلع دعب نع ةرادال نيوكت CVR100W

## فدهلا

م تي .ي دام لاصتا ي نود هي ف مكحتلاو ام زاغ ىلإ دعب نع لوصولا دعب نع ةرادال حيتت زاغ ىلإ لوصولا نكمي .دي عب عقوم نم لمعلا ةءافك نيسحتل دعب نع ةرادال ءارج دعب نع ةرادال نيوكت ةيفي ك لاقملا اذه حرشي . WAN ذفنم نم دعب نع ةرادال مدختسي VPN CVR100W هجوم ىلع

## قيبطتلا لباقلا زاغلا

·CVR100W

## جماربال رادصا

•1.0.1.19

## دعب نع ةرادال

ةرادال > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتلا ةدعاسملا ةادال ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل دعب نع ةرادال ءحفص رهظت .دعب نع

### Remote Management

Web Access:	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
Remote Management:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Remote Access:	<input type="radio"/> HTTP <input checked="" type="radio"/> HTTPS
Remote Upgrade:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Allowed Remote IP Address:	<input type="radio"/> Any IP Address
	<input checked="" type="radio"/> 192 . 168 . 1 . 10 to 40
Remote Management Port	1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

ديحتل ةبسانملا (تاناخال) رايتخاللا ةناخ دح ،بيولا ىلإ لوصولا لقح ي ف 2. ةوطخل ةنكمملا تارايلال CVR100W ل ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادا ىلإ ايلحم لوصولا ةيفي ك هي:

·HTTP — HTTP لثمي لوكوتورب لثمي HTTP لاسرال ةينقت وهو ،بيبعشتلا صنلا لقن لوكوتورب لثمي HTTP .تنترنال ربع اهلابقتساو تامولعمل

·HTTPS — HTTP لثمي لوكوتورب ني ب قرفلا .بيبعشتلا صنلا لقن لوكوتورب لثمي HTTP مداوخل ني ب تاداهشلا لدابت لثمي ةيفاضا ناما تازيم هب HTTPS نا وه HTTP و HTTPS

ءالمعلاو.

### Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address  
 192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

دعب نع ةرادإلا نيكم تل "نيكم رايتخاله ةناخ دح، دعب نع ةرادإلا لقح يف 3 ةوطخلا  
إلا لوصولوا مازنلا إلا لوخدلا ليجست ةيناكم نيلوؤسم لل دعب نع ةرادإلا حيتت  
لليطعت متي، يضا رتفا لكشب. دعب نع (WAN) ةعساو ةقطنم ةكبش نم بيولا ةهواو  
دعب نع ةرادإلا

### Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address  
 192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

فرعي صخش ياً لبق نم زاخلا إلا لوصولو نكمي، دعب نع ةرادإلا نيكم دنع: **ةطحالم**  
نيوكت ةداعإ هنكمي ةراضلا WAN ةكبش مدختسم نال ارظنو. WAN ةكبش ل IP ناو نع  
رورم تاملك ياً لوؤسم ل ريغيغت ب صوي، ةديدع قرطب همادختسا ةعاسا و زاخلا  
ةزيم الم نيكم لبق فيضلل



### Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

ديحتل بس انم ال وي دارل رز قوف رقنا ،ه ب حومس مل دي عب ال IP ناونع لقح يف 6 ةوطخل  
 يه ةلمت حمل مي قل .دع ب نع زا هال ال لوصول ه نكم ي نم

موق ي نأ ادج مه مل نم . IP ناونع ي لال خ نم هجوم ال ال لوصول اب حم سي — IP ناونع ي  
 نم هجوم ال ال لوصول عن مل را يخال اذه را يخال دنع رورم ال ةم لك ري غ تب مدختس مل  
 نع لوصول ل اه ب حومس مل IP ني وانع قاطن لخدا .مه ل حرص مل ري غ ني مدختس مل ل ب ق  
 ال CVR100W .

قاطن لخدا .هجوم ال ال لوصول اب ني مدختس مل نم ةوم حمل حم سي — IP ناونع قاطن  
 ال CVR100W .دع ب نع لوصول ل اه ب حومس مل IP ني وانع

### Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port: 1895 (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

Save Cancel

هم ادختس ا متي ي ذل ذفن مل مقر لخدا دع ب نع ةراد ال ذفنم لقح يف 7 ةوطخل

8080 مقرر انيم ريصقتلا. دع ب نع تالاصتاللا

### Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port:  (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

تادادعالا ظفحل ظفح يلع رقنا 8. ةوطخلا

### Remote Management

Web Access:  HTTP  HTTPS

Remote Management:  Enable

Remote Access:  HTTP  HTTPS

Remote Upgrade:  Enable

Allowed Remote IP Address:  Any IP Address

192 . 168 . 1 . 10 to 40

Remote Management Port:  (Range: 1024 - 65535, Default: 8080)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا