

لوحم عنصم لاطبض ةداعإ وأ ديهمت ةداعإ Catalyst 1200 و 1300 Switch

فدهل

عنصم لاطبض ةداعإ وأ ديهمت ةداعإ ءارجإ ةيفيك حوضوت وه لاقملا اذه نم فدهل
Catalyst 1200 و 1300 switch لوحم ىلع

جمارب لارادصإ | قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (تانايبل ءقرو)
- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (تانايبل ءقرو)

ةمدقملا

ةداعإو ايودي لىغشتلا ةداعإ ةينامكإ 1200 و 1300 Cisco Catalyst تالوحم حيتت
ءاوس دح ىلع عنصم لاطبض

ىلع ةيلجال وأ ةيرجال نيوكتل تاداعإ ءلازال نييعةلا ةداعإ ءزيم مادختسا متي
ةداعإ ىصوي. ةيلصألا ةيضارتفالا تاداعإلا ىلإ اهتداعتساو ءكبشلا زاهج
هلمكأب زاهجال نيوكتل ةداعإ مزلي ام دنع يودي لاطبضلا

يف امب، لىغشتلا ةداعإ وأ لىغشتلا ةداعإ يروضلا نم نوكي، نايحألا ضعب يفو
تباتللام انربلا رادصإ ةيقرت دنع كلذ

ايودي لوحم لاديهمت دءأ

★ Best Practice:

مهملا نم. هلىغشت يراجلا نيوكتل فذح ىلإ زاهجال لىغشت ةداعإ يءوي
ةداعإ لبق لىغشتلا ءدب نيوكتك هلىغشت يراجلا نيوكتل ظفح
تانايوكتل يءارجإ ةداعإ يف بءرت نكت مل ام ديهمتلا

طغضلاب حاتفملا reboot ءطاسبب، حاتفملا ىلإ يعيبط ذفنم تنأ ىقلتي نإ
ي. ناث 10 نم لقل ءادألا ىلع طبض ةداعإ رزىلع رارمتساب



(UI) بيولا مدختسم ةهجاو مادختساب لوحملا ديهمت دعأ

1 ةوطخلا

> ةرادإلا ىلإ لقتناو switch 1300 وأ Catalyst 1200 لوحملا ىلإ لوخدلا ليحستب مق
ليغشتلا ةداعإ



Administration

1

System Settings

Console Settings

Stack Management

Bluetooth Settings

User Accounts

Idle Session Timeout

ةللاتلا لئغشتلا ةداعل تارايل دحل ددح:

- اروف لئغشتلا ةداعل - لروف
- لئغشت ةداعل (قئاقدل او ةعاسلا) تقوو (مويل/رهشلا) لئرات لخدأ - لئراتلا لودل
- دحل. زاهل لئغشت ةداعل ةددحمل قئاقدل او تاعاسلا او مائل ددع لخدأ - in
امول 24 وه رمل نأ نكمي لذل تقولل لصقألا

لروف دئدحت متي، لاثملا اذه ل

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

(لرايلخا)

عنصملا تاداعل ددع ةداعتسال ةلضارتفالا عنصملا تاداعل ةداعتسال نم ققحت
حسم نم ققحتلل لرايلخا لئغل. دئهمتلا ةداعل ةللمع ءانثأ ةلضارتفالا
نلوكتلا فلم حسم لئغشتلا ءدب نلوكت فلم

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

4 ةوطخا

reboot ةق طقط

The screenshot shows the 'Reboot' configuration page. At the top right, there is a blue 'Reboot' button with a white border, which is highlighted with a red rectangular box. Below the button, the page contains the same configuration options as shown in the first image: a radio button for 'Immediate', date and time pickers, a radio button for scheduling in days, hours, and minutes, and two unchecked checkboxes for 'Restore to Factory Defaults' and 'Clear Startup Configuration File'.

ةيضا رتفالا عنصملا تاداعإ ىلإ ةداعتسالا

يؤي. ةيضا رتفالا عنصملا تاداعإ ىلإ Catalyst switch لوجم طبض ةداعإ كنكمي ةيضا رتفالا تاداعإ نم اهرىغتم تيلا تانيوكتلا لك فذح ىلإ اذه

يه عنصملا طبض ةداعإ ةيسيئرلا بابسألا ضعب

- ناك وحيحص لكش ب ليغشتتلا ىلع زاهجال ليغشتتلا ةداعإ ةيلمع دعاست مل اذا
حضاوريغ لحلا
- ديديج نم هليغشتت عدبل هتملتسإ يذلا زاهجال نيوكت حسم ىلا ةجالحا

1 رايخلا

تاداعإ دادعإ ىلا لوحملا ةداعتسال رايخلا كيدل ،قباسلا مسقلا يف حضوم وه امك
ببول مادختسم ةهجاو مادختساب ديهمت ةداعإ ءارجا ءانثا ةيضارتفالا عنصملا

Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot: Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

2 رايخلا

1 ةوطخلا

لوحملا نم تنرثيالا تالبك عيجمج لصف

2 ةوطخلا

دنع .ناوٲ 10 نم رثكال طبض ةداعإ رز ىلع رارمتساب طغضا ،ةقاطلا ليغشت عم
لوحملا ىلا لوصولل ةرشابم رتويبمكلا ليصوتب مق ،ةيلمعلا لامتكلا
تنرثيالا لبك مادختساب



رارقلا

وأ Catalyst 1200 لوحملا عنصملا طبض ةداعإ وأ ديهمت ةداعإ ةيفيك فرعت تنأ نآلا 1300 switch.

Catalyst تالوحم لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصحلل ةيلاتلا تاحفصلا عجار 1200 و 1300 switches.

- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches تالوحملا تازيم ةنراقم ىلا ةيقرتلا اذامل](#)
- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches تالوحملا ىلع ةعيرس قرظن](#)

Catalyst. ةلسلس [قرادإ ليلد](#) ىلا عجارا، ىرخأ تازيمو تانيوكت ىلع لوصحلل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لالحل و
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل