

ةيكذلا ةكبشلا قيبطت تامدخ تاداعإ نيوكت (SNA)

فدهلا

كلذيف امب ةكبشلا ططخم ىلع ةماع ةرظن ضرعي ماظن وه (SNA) ةيكذلا ةكبشلا قيبطت تانويوكتلا ضرع SNA حيتي. رورملا ةكرحو ةزهجالل ةيليصفتلا ةبقارملا تامولعم ةكبشلا يف ةمومدملا ةزهجالل عيمج ىلع ماع لكشب اهل يدعتو.

صئاصخ رهظت تامولعم ةحول SNA ل ايحولوبطلا ةطيرخ نيومي ىلع ةعقاولا ةحاسملا ضرعت يتلا "تامدخال ةلتك" ةحوللا هذه نمضتت. اهيلي ةايلمع ذيفنت نم نكميو ةددحملا رصانعال SNA ب ةدوزملا ةزهجالل ىلع ةفلتخم تاداعإ نيوكتلا اهمادختسإ كنكمي.

SNA ل تامدخال ةلتك يف نيوكتلا تاداعإ مادختسإ ةيفيك لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت.

جماربال رادصا | قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالل

- Sx350 Series | 2.2.5.68 ([ثدجالل لي زنت](#))
- SG350X Series | 2.2.5.68 ([ثدجالل لي زنت](#))
- Sx550X Series | 2.2.5.68 ([ثدجالل لي زنت](#))

ةكبشلاب اهل اصتإ دنع SNA تامولعم ريفوت SX250 ةلسلس نم ةزهجالل نكمي: **ةطخالم**، ةزهجالل هذه نم SNA ليغشت نكمي ال نكلو.

SNA تامدخ تاداعإ نيوكت

تامدخال ةلتك ىلع ةماع ةرظن

ةددعتم تاهجاو وأ ةزهجا ىلع هسفن تقولا يف اهطيشنت نكمي يتلا تانويوكتلا يه تامدخال هذه تاهجاو وأ لمالكاب SNA معدت يتلا ةزهجالل طقف تامدخال هذه رفوتت. SNA ىلع ةرداق ةزهجالل.

م تي. رصانعلل يلاحلا ديدحتلل ةرفوتملا تامدخال تامولعمل ةحول نم تامدخال مسق ضرعي تناك إذا مسقلا اذه ضرع م تي ال. ةددحملا رصانعال عيمجل طقف ةلصل تاذ تامدخال ضرع اعم تاهجاو ةزهجالل ديدحت دنع وأ، ديدحتلا نم اعزج تامدخال معدت ال يتلا رصانعال.

تامالعال ةلتك لفسأ، نميال بانجال ىلع تامولعمل ةحول ىلع تامدخال ةلتك ضرع م تي ةرشابم.

SERVICES

[DNS Configuration](#) ▶

[Syslog](#) ▶

[Time Settings](#) ▶

[RADIUS](#) ▶


[File Management](#) ▶

[Power Management Policy](#) ▶

ةمدخ رايتخا


نم اي ودي ام، ططخمل ضرع ةقيرط نم تاهجاو وأ رثكأ وأ دجاو زاهج رايتخا كنكمي، ةمدخ قيبتل ةفاك بسانت ةمدخ اي طيشنت كنكمي. ثحبل جئاتن نم مهديدت قييرط نع وأ ةطيخال ةيئاتل تاوطخال عبتا، ةمدخ رايتخال. ةدحمل رصانعال

ثحبل ل ل قح نم ةيساسأ ةم لك لخدا، SNA ىلع ةرداق ةددتم ةزهجأ رايتخال 1. ةوطخال




ةمدختسمل ةيساسأل ةم لكلا وه لوحمل، لاثملا اذه يف: ةطخال

اهنوك ديرت يتلا SNA ةينامب ةدوزملا ةزهجالل ةرواجملا رايتخال اتاخ دح 2. ةوطخال




switche6f4d3 و switche6fa9f تالوحمل مادختسا متي، لاثملا اذه يف: ةظحالم

قرزالا نوللاب ةراتخمل ازهجالا زاربإ متيس.



ىل ع رقنلا كنكمي ، ططخمالا ةطيخ نم SNA ىل ع رداق دحاو زاغ رايتخال (يرايتخال). 3 ةوطخال زاغالا.



تامدخالا ةلتك نم ةمدخ رتخأ. 4 ةوطخال.



2 Devices Selected

SERVICES

- DNS Configuration ▶
- Syslog ▶
- Time Settings ▶
- RADIUS ▶**
- File Management ▶
- Power Management Policy ▶

STATISTICS

PoE Consumption (Device) ▶

ةيلاحل اءاءعإل ضرع م تي .كءاءاعإل نيوكء ءب ك نكمي و ءراءءملا ءمءءل ضرع م تي س ءضورءملا ءءءملا ءاملءملا ءصو يلي امي ء. ءءءملا رصانءل لك نم ءلصلل ءا ءزيملل نم لاءءا رايءءل ءا ءءءملا ءاهءول ءا ءزهءال ءل ءاءاعإل ءيءء كل ءءب ك نكمي . ءمءل كل ءرءا ءزهءا ءل لاءءال ءسنو زاه

Service: File Management

OPERATION TYPE:

- FirmWare Upgrade
- Configuration Upgrade
- Reboot

FIRMWARE FILE:

Choose file...

Browse


Select all

switche6f4d3|SG350X-48MP
192.168.1.127
 Active Firmware: 2.2.5.68

switche6fa9f|SG350X-48MP
192.168.1.128
 Active Firmware: 2.2.5.68

ءافلءملا ءراءا ءمءء رايءءل م تي ، لءءملا اءه ي ءظءالم

ءمءءل ءمءءل نم رايءءل ك نكمي ء ، ءرءا ءمءء مءءءل ءل ءءءل ءا (ي رايءءل) . 5 ءوءءل ءءءل نم رسيال ءولءل ءءل ءي ءءءملا ءلءسنملا



SNA. ةينامإ ةوزمال كتزهأ ىلع ةمدخ رايتخا ةيفيك نآلا تملعت دق نوكت نأ بجي

زاهجلا يوتسم ىلع تامدخال

تامدخال نم رتخأ، كب ةصاخلا SNA تالوحم ىلع زاهجلا يوتسم ىلع ةمدخال تادادعلا نيوكتل ةيلاتلا:

- [RADIUS لي مع نيوكت](#)
- [DNS لي مع نيوكت](#)
- [Syslog مداخ نيوكت](#)
- [تقولا تادادعلا نيوكت](#)
- [تافلما ةرادا](#)
- [ةقاطلا ةرادا ةسايس](#)
- [ةقاطلا ةرادا تادادعلا](#)

تانيوكتل رهظت يتيلا ركاذتلا رهظت، ةزهجال يوتسم ىلع تامدخال هذه نم لك ةبس نلاب ةصاخلا تاملعملال ىل ةفاضلا اب ةيلاتلا فيرعتلا تامولعم ةدحمال ةزهجال ةيلاحلا ةمدخال:

- زاهجال فيضم مسا
- SNA ممدختسي يذلا ناوعلال ضرع متي، زاهجل IP ناوعل نم رثكأ دجو اذا — IP ناوعل زاهجال ىل لوصول.
- لاثملا لبيس ىلع. زاهجال زارط لثمت يتيلا ةيمقرلا ةيئاهلا ةلسلسلا — زاهجال زارط، SG350XG-2F10.

[RADIUS لي مع نيوكت](#)

ممدختسملا لاصتا بلط ةقداصم ةمدخءالمعك رثكأ وأ دجاو زاهج نيوكت ةمدخال هذه كل حيتت لوخدلا ليحستل هنومدختسي يذلا RADIUS مداخ ديدحت لالغ نم (RADIUS) ديعبلا

Service: RADIUS

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

Enter IP Address

KEY STRING:

Plaintext Encrypted

Enter Plain Text Key String

AUTHENTICATION PORT:

1812 ✓

Select all

switche6f4d3 | SG350X-48MP
192.168.1.127
 Authentication Methods: Local

switche6fa9f | SG350X-48MP
192.168.1.128
 Authentication Methods: Local

بيترت لابلو دحاو مداخ ضرع متي، ىندألا ةيولوألا يذ RADIUS مداخ نم رثكأ دوجو ةلاح في يلاتل:

- اي دج ب أ في ضم الم مساب فرعم الم لألا RADIUS مداخ.
- ىندألا IPv4 ناوع بحاص RADIUS مداخ.
- ىندألا IPv6 ناوع بحاص RADIUS مداخ.

مادختسالا عون ىلإ لوخدلا ليجستو 0 ةيولوأ هل ةمدخلال ةطساوب هؤاشنإ مت يذلا لاخدإلا.

- عم، لعفلاب ادوجوم ديدجلال لاخدإلا في ضم الم مسا وأ IP ناوع سفنب لاخدإلا ناك اذا **all** مادختسالا عون ىلإ دوجوم الم لاخدإلا شي دحت متي، 802.1X مادختسالا عون و 0 ةيولوألا لاخدإلا ضرع متي، لعفلاب ادوجوم في ضم مسا وأ فل تخم IP ناوع بتال لاخدإلا دحا ناك اذا عون ناك اذا. ديدجلال لاخدإلا هل ادبتسا متي و، **لوخدلا ليجست** وه همادختسا عون ناك اذا **802.1x** ىلإ هرييغت متي سف **all** همادختسا في لعفلاب ادوجوم في ضم الم مسا وأ IP ناوع سفن ىلإ يوتحي تال لاخدإلا دحا ناك اذا عون نم **لوخدلا ليجست** ةفاضإ و، 0 ىلإ لاخدإلا ةيولوأ هرييغت متي سف، 0 نم لقا ةيولوأ رمال مزلا اذا، هيلا مادختسالا.

هنيوكت مت يذلا RADIUS مداخ نع فل تخم RADIUS مداخل عال معك ةراتخم الم SNA ةزهجأ نيوكتل ةيلاتل تاوطخلال عبتا، ايلاح:

"ةمدخ" ةلدسنم الم ةمئاقلا نم RADIUS رتخأ 1. ةوطخلال

Service: RADIUS

مداخل ناوع ل قح في RADIUS مداخ بصاخل IPv6 وأ IPv4 ناوع لخدأ 2. ةوطخلال

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

192.168.1.1

ملاحظة: 192.168.1.1 ماديخسإ مدي، لالم اذه في ةظالم

لإ رزلا ليدبتب مق، ناونع نم الوب فيضالم مسا لاخدا ديرت تنك اذا (يرايخا). 3 ةوطخل مداخل ناونع لقح في فيضالم مسا لاخدا م فيضالم.

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

LocalRADIUServer

ملاحظة: LocalRADIUServer ماديخسإ مدي، لالم اذه في ةظالم

حياتالم ةلسلس لقح في RADIUS مداخل مديخسالم حياتالم ةلسلس لاخدا. 4 ةوطخل فرح 128 يتح لاخدا كنكمي.

KEY STRING:

Plaintext Encrypted

Cisc0123456

ملاحظة: Cisc0123456 ماديخسإ مدي، لالم اذه في ةظالم

رفشي لإ رزلا ليدبتب مق، ةرفشم حياتم ةلسلس لاخدا ديرت تنك اذا (يرايخا). 5 ةوطخل فرح 128 يتح لاخدا كنكمي. حياتالم ةلسلس لقح في رفشم حياتالم ةلسلس لاخدا م في.

KEY STRING:

Plaintext Encrypted

AR0EvVLMGAD24At8AbZCRXJg

ملاحظة: AR0EvVLMGAD24At8AbZCRXJgLKYwPRAX3qYDTZqk8Go ماديخسإ مدي، لالم اذه في ةظالم

1812 وه يضارتفالا مقرلا. ةقداصملا ذفم لقح في ةقداصملا ذفم مقر لاخدا. 6 ةوطخل

AUTHENTICATION PORT:

دادعإلإ. ةيساسألأ ةقداصملا بولسأ تاراىخ نم يساسألأ ةقداصملا بولسأ رتخأ. 7 ةوطخلال RADIUS وه يسارتفالإ.

PRIMARY AUTHENTICATION METHOD :

This setting is applied to the HTTP and HTTPS access channels

 RADIUS
 Local Database

ترتخأ اذا ليغشلالأ ءدب نيوكت يف ظفح رايتخالأ ةناخ ديدحت ءاغلإب مق (يرايتخا). 8 ةوطخلال ليغشلالأ ءدب نيوكت فلم يف اهنوكت مت يتلأ تاداعإلإ ظفح مدع.

 Save to startup configuration

لأقتنا لىل ع رقنا. 9 ةوطخلال

Service: RADIUS

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

LocalRADIUSServer ✓

KEY STRING:

Plaintext Encrypted

AR0EvVLMGAD24At8AbZCRXjg ✓

AUTHENTICATION PORT:

1812 ✓

PRIMARY AUTHENTICATION METHOD :

This setting is applied to the HTTP and HTTPS access channels

RADIUS

Local Database

GO

Save to startup configuration

تانايب لاخداپ كتبل اطم متت دقف ، طقف ةءارق باسح مدختست تنك اذا (يراي تخا). 10 ةوطخال لاسرا يل ع رقنا م رورملا ةملك لقح يف رورملا ةملك لخدا. ةعبات ملل دامتعالا

Upgrade Access Permission ✕



SESSION IS IN READ ONLY MODE
Enter your password to upgrade
permission and continue

Username:

cisco

Password:

.....

SUBMIT

ب ٲصاآل RADIUS ةمدآ لالآ نم RADIUS ليمع نيوكآ نم نآلآ آيهآنا دق نوكآ نأ بآي SNA.

[DNS ليمع نيوكآ](#)

ددم زاهآ لكآ. ةددمالآ ةزهآلآ هم دآآسآ يذالآ DNS مءاآ دي دآآ DNS ليمع نيوكآ ةمدآ آي آآ، ني نيمالآ بنالآ لىل 1 ليضفآلآ مءاآآسابلآ لالآ DNS مءاآ لالآ نيوكآلآ ضرعي آبآل لكش ب فرعمالآ مءاآلآ ضرع مآي، DNS مءاآ نم رآكأ دوآو ةلآ

مءاآلآ فذآ عنمو لك لذب كمالآ مآيسف، ايكيمانيءالآ مءاآلآ مءاآلآ ناك اذا: **ةظآالم** نكاس ليضفآلآ لالآ اذا 1. ليضفآلآ ةمدآلآ ةطساوب هؤاشن مآ يذالآ لالآ نيوكآلآ ساءي دي دآلآ لآدملاب هلا دآس مآي آبآل مءاآلآ لالآ، هضرع مآولع لآب دوآوم 1 كيكياتاسا

ةليلآلآ لآوطآلآ عبتا، ني عم DNS مءاآلآ مآلعمك SNA لىل ةرداقلآ ةرآآمالآ ةزهآلآ نيوكآلآ ةلآ دس نيمالآ ةمدآلآ ةمئاق نم DNS نيوكآ رآآ 1. ةوطآلآ

Service: DNS Configuration

مءاآلآ ناونع لآق ي RADIUS مءاآلآ صاآلآ IPv6 وآ IPv4 ناونع لآدأ 2. ةوطآلآ

SERVER ADDRESS:

192.168.1.1

ةظآالم 192.168.1.1 مءاآلآ مآي، لآآمالآ اذ ي ف.

آرآآ اذا لىلآ غشآلآ ءب نيوكآ ي فظآ رايآآلآ ةناآ دي دآآ عاآلاب مق (يرايآآ). 3. ةوطآلآ لىلآ غشآلآ ءب نيوكآ فلم ي ف هان نيوكآ مآي لآلآ آا دآلآ لآظ مءاآ

GO

Save to startup configuration

للاقتنا ىلع رقنا 4. ةوطخلا

Service: DNS Configuration

SERVER ADDRESS:

192.168.1.1



GO

Save to startup configuration

Tot

تانايب للاخداب كتبلاطم متت دقف ، طقف ةعارق باسح مدختست تنك اذا (يرايتخا). 5. ةوطخلا
لاسرا ىلع رقنا مث رورملا ةملك لقح يف رورملا ةملك لخدأ. ةعباتملل دامتعالا

Upgrade Access Permission ✕



SESSION IS IN READ ONLY MODE
Enter your password to upgrade
permission and continue

Username:

cisco

Password:

.....|

SUBMIT

SNA ل DNS نيوك ت ةمدخ لال خ نم DNS ليمع نيوك ت نم نآل تي هت نا دق نوكت نأ بجي

مداخل نيوك ت Syslog

زاهج لك. ةددح مل ةزهجال ةمدختست يذال Syslog مداخل دي دحت (syslog) ماظن لال ل ج س ةمدخ حيتت syslog لودج ي ف سره ف لقا لىل ع يوتحي يذال syslog مداخل ضرع متي ، ددح م

ةطساوب هؤاشنإ مت يذال دي دجال لال خ دإل نإف ، هضرع متو ادوجوم تباثل لال خ دإل ناك اذا : **ةظحال م** اقبسم دوجوم لال خ دإل ل دبتسي ةمدخ لال

ةي لال تال تاوطخل عبتا ، syslog نيوك ت ل

ةمدخ لال ةلدس نم لال ةمئاق لال نم **syslog** رتخأ 1. ةوطخل

Services: Syslog ▼

لال ج م ناو نع مداخل ي ف ل دان syslog لال نم ناو نع IPv6 وأ IPv4 لال تلخد 2. ةوطخل

لال ج م ناو نع مداخل ي ف ل دان syslog لال نم ناو نع IPv6 وأ IPv4 لال تلخد 2. ةوطخل
ةظحال م 192.168.1.1 م ادختسا متي ، لال م ال اذه ي ف

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

192.168.1.1 | ✓

نم عزجك SNA ةطساوب IP ةقد ذي فن ت متي ، فيضم لال مسا ظفح متي مل هنال ارطن : **ةظحال م** ناو نع ةركذتل لىل ع مداخل لال ناو نع ضرع امئاد متي ، كذل ةچي تنو . مداخل ناو نع لي حرت ةي لمع IP.

ترتخأ اذا لي غشت لال ادب نيوك ت ي ف ظفح رايتخال ةناخ دي دحت عاغل اب مق (ي رايتخا) 3. ةوطخل

ليغش التلا ءدب نڤوكت فلم ڤي ف اه نڤوكت مت ڤي التلا تادادع الال ظفح مدع

GO



Save to startup configuration

للاقتنا ىلع رقنا 4. ةوطخال

Service: Syslog

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

RV130W



GO

Save to startup configuration

تاناڤب لالاخ داڤ كتب لاطم متت دقف ،طقف ةءارق باسح مدختست تنك اذا (ڤراڤتخا). 5. ةوطخال
لاسرا ىلع رقنا م رورملا ةم لك لقق ڤي رورملا ةم لك لخدأ. ةعبات ملل دامتعالا

Upgrade Access Permission ✕



SESSION IS IN READ ONLY MODE
Enter your password to upgrade
permission and continue

Username:

cisco

Password:

.....|

SUBMIT

DNS ل SNA نيوكت ةمدخ لال خ نم syslog تادادع| نيوكت نم نآلآ تي هتنا دق نوكت نأ بجي

[نيوكتللا تقولا تادادع|](#)

ةددحمللا ةزهجالل ماطنللا تقوو تقولا ردصم فيرعت تقولا تادادع| ةمدخ حيتت

يف ةزهجالل عيجم نيب تقولا تادادع| ةنمازمل ةمدخللا هذه ليغشت ةدشب نسحتسملا نم :ماه
ةزهجالل عيخيراتلا ةيئاصحاللا تامولعملل ضرع دنع صاخ لكشب هب حصني وهو . ةكبشلا
ةددعت

ةيئالاتلا تاوطخللا عبتا ، تقولا تادادع| نيوكتللا

"ةمدخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم تقولا تادادع| رتخأ 1. ةوطخللا

Service: Time Settings

SNTP مداوخ وه يضارثفالا ةعاسلا ردصم . ةعاسلا ردصم تارايلخ نم ةعاس ردصم رتخأ 2. ةوطخللا
ةيئاضارثفالا

CLOCK SOURCE:

- Default SNTP Servers
- User Defined SNTP Server
- Local Clock

يه تارايلخلا:

- ةكبشلا تقولا لوكوتورب مداوخ عيجم رايخللا اذه فذحي — ةيئاضارثفالا SNTP مداوخ
رايلخ مت اذا . ةيئاضارثفالا مداوخ ةثالث ءاشن| دي عيو (SNTP) اهنوكت مت يئلا طيسبلا
5. [ةوطخللا](#) لىل يئطختلاب مقف ، رايخللا اذه

- لادخال لال خ نم SNTP مداخل ناو نع ةفاض ا كنكمي — مدخت سمل لبق نم فرعمل SNTP مداخل مت يتلل مداوخلل عي مج فذح متي ،مداخلل قي بطت دنع IPv6 أو IPv4 وأ فيضملل مسا م ادخت ساب ةي نمزلل ةقطنملا نيوكت بجي .لوالل مداخلل ةفاض امت امك ،ايلاح انه نيوكت ةي للل ةوطخلل الى ةعبات ملاب مقف ،رايخلل اذه راي تخا مت اذا .رايخلل اذه نيوكت بجي .ةي لحملا ةعاسلل الى زاهجلا ةعاس ردصم رايخلل اذه ريغي — ةي لحملا ةعاسلل [4 ةوطخلل](#) الى يطخت ملاب مقف ،رايخلل اذه راي تخا مت اذا .ةي نمزلل ةقطنملا او تقول او خيرات الل

مسا لخدأف ، 2 ةوطخلل ي مدخت سمل لبق نم ددحمل SNTP مداخل ترتخا اذا (ي راي تخا). 3. ةوطخلل مداخل ناو نع ل قح ي SNTP مداخل صاخلل IPv6 أو IPv4 ناو نع وأ فيضملل

CLOCK SOURCE:

- Default SNTP Servers
- User Defined SNTP Server
- Local Clock

SERVER ADDRESS:

IPv4/IPv6 Host

192.168.1.1 | 


192.168.1.1 م ادخت سا متي ،لالثمل اذه ي ف :ةظحال م

مقو مي وقتللا رز قوف رقنا ، 2 ةوطخلل ي ةي لحملا ةعاسلل ترتخا اذا (ي راي تخا). [4. ةوطخلل](#) كيدل نيلضفملا تقول او خيرات الل ني عيب

CLOCK SOURCE:

- Default SNTP Servers
- User Defined SNTP Server
- Local Clock

SET DATE & TIME:

2016-Nov-23 12:29:48 

Use computer's Date & Time

رتوي بمكللاب صاخلل تقول او خيرات الل م ادخت سا رز قوف رقنلا كنكمي ،كلذ نم الل دب :ةظحال م رتوي بمكللاب تقو و خيرات خسنل

ةي نمزلل ةقطنملا رتخا و ةي نمزلل ةقطنملا ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا . [5. ةوطخلل](#) كيدل ةلضفملا

TIME ZONE:

08:00

07:00

08:00

09:00

09:30

10:00

11:00

12:00

08:00 راي تڤيخ | م تڤي، لاثم ل اذه ي ف: ة ط ح ا ل م

ترتخ ا اذ ل ل ي غ ش ت ل ا ء د ب ن ي و ك ت ي ف ط ف ح ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د ي د ح ت ء ا غ ل ا ب م ق (ي ر ا ي ت خ |). 6 ة و ط خ ل ا ل ي غ ش ت ل ا ء د ب ن ي و ك ت ف ل م ي ف ا ه ن ي و ك ت م ت ي ت ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ط ف ح م د ع

GO



Save to startup configuration

ل ا ق ت ن ا ي ل ع ر ق ن ا . 7 ة و ط خ ل ا

Service:

Time Settings



CLOCK SOURCE:

- Default SNTP Servers
- User Defined SNTP Server
- Local Clock

SET DATE & TIME:

2016-Nov-23 12:29:48



Use computer's Date & Time

TIME ZONE:

08:00



GO

Save to startup configuration

Top

تانايب لاختداب كتبلاطم متت دقف ، طقف ةءارق باسح مدختست تنك اذا (يرايتخا). 8 ةوطخلا لاسراىل عرقنا مث رورملا ةملك لقح يف رورملا ةملك لخدأ. ةعباتملل دامتعالا

Upgrade Access Permission ✕



SESSION IS IN READ ONLY MODE
Enter your password to upgrade permission and continue

Username:

cisco

Password:

.....|

SUBMIT

نم SNA ةي نقتب ةدوزملا ةزهجالل تقولا تادادع| نيوكت نم نآل تي هتنا دق نوكت نأ بجي SNA ل تقولا تادادع| ةمدخ لالخ

[تافلما ةرادا](#)

اهنإف ،كلذ نم ال دب . ةرشابم ةدحملما ةزهجالل نيوكت رييغتب تافلما ةرادا ةمدخ موقت ال تارادص| لي زنتل ةمدخل هذه مادختس| كنكمي . ةدحملما ةزهجالل لك يل ةيلمع ذيفنتب موقت اهلي غشت ةداع| و ةدحملما ةزهجالل يل نيوكت تافلما و ةديج ةتبات جمارب

"ةمدخل" ةلدسنملا ةمئاقلا نم تافلما ةرادا رتخأ . 1. ةوطخل

Service:

File Management



ةي لمعلال عون تاراخي نم ةيلمع رتخأ . 2. ةوطخل

OPERATION TYPE:

- FirmWare Upgrade
- Configuration Upgrade
- Reboot

- ةزهجالل ةفاكل ةتباتل جماربلا ةي قرتل رايلال اذه مدختسي — FirmWare ةي قرت
- [3. ةوطخل](#) يل ي طختلاب مقف ، رايلال اذه ترتخأ اذا . ةمدخل ي ةكراشملا
- ةي مجل لي غشتلا ادب نيوكت فلم شي دحتل رايلال اذه مادختس| متي — نيوكتلا ةي قرت
- [4. ةوطخل](#) يل ي طختلاب مقف ، رايلال اذه ترتخأ اذا . ةمدخل ي ةكراشملا ةزهجالل
- اذه ترتخأ اذا . ةدحملما ةزهجالل و زاوجل لي غشت ةداع| رايلال اذه موقيس — دي همتلا ةداع|
- [7. ةوطخل](#) يل ي طختلاب مقف ، رايلال

يتل ةزهجالل و زاوجل ةصخالل ةتباتل جماربلا ةي قرت ي ف بغرت تنك اذا (ي رايتخا) . [3. ةوطخل](#) يل Cisco [عقوم لي زنت ةحفص](#) نم ةديجل ةتباتل جماربلا لي زنتب مق ، SNA ةي نقت معدت

رتوي بمك اللى عل فلما لظفحا مٲ بيوليا

يتللا ؤزهاللا وأ زاهالاب ؤصاللا نيوكتللا اءااءعلا شياءل ي ف باعرا ت نك اذا (يراياءا). [4. ؤوطاللا](#) عل هظفح و زاهاللا نيوكتل فللما ليا طاياءاللا ؤس نللا اءرااب م ق ف SNA راي عم مءءل [7. ؤوطاللا](#) لى لقا نللا مٲ رتوي بمك ال

نللا نيوكتللا فلم وأ هللزنننن مٲ لذللا باءاللا ؤمانربللا رءا و صا رءسا قوف رقا [5. ؤوطاللا](#)

Choose file...

 Browse

لليغشء ؤءاعللا ليللزننننللا ؤب ؤزهاللا ليلليغشء ؤءاعللا رايءا لالا ؤنا ؤءا (يراياءا). [6. ؤوطاللا](#) ليللمءللا ؤب ؤزهاللا



Please note that running this service may take several minutes

GO



Reboot devices after download

للا قانا لى رقا [7. ؤوطاللا](#)

Service: File Management

OPERATION TYPE:

- FirmWare Upgrade
 Configuration Upgrade
 Reboot

CONFIGURATION FILE:

running-config.txt

Browse



Please note that running this service may take several minutes

GO

Reboot devices after download

تانايب لاداب كتبلاطم مدت دق ، طقف عارق باسح مدختست تنك اذا (يرايتخا). 8 ةوطخلا لاسرا يلع رقنا مث رورملا ةملك لقح يف رورملا ةملك لخدأ. ةعباتملل دامتعالا

Upgrade Access Permission ×



SESSION IS IN READ ONLY MODE
Enter your password to upgrade permission and continue

Username:

cisco

Password:

.....

SUBMIT

لالخ نم ليغشتلا ادب وأ تباثلا جم انربلا نيوكت فلم ةيقرتبا نألا تمق دق نوكت نأ بجي SNA. بصاخلا تافلما ةرادا ةمدخ

[ةقاطلا ةرادا ةسايس](#)

،ةمدخالا هذه نيوكت ةيفيك ةفرعمل .ةدحمالا ةهجالل ةقاطالا تاسايس دادعإ ةمدخالا هذه نكمت تاميلعت ىلع لوصحلل [إنه](#) رقنا

[ةقاطالا ةرادا تاداعإ](#)

ةمدخالا هذه ليغشت نكمي .ةنيعم ذفانم ىلع ةقاطالا تاداعإ نيوكت ىلع ةمدخالا هذه لمعت ةيفيك ةفرعمل .سدكمالا وأ زاهجالا س فن ىلإ يمتنت ةدحمالا ذفانملا عيمج تناك اذا طقف تاميلعت ىلع لوصحلل [إنه](#) رقنا ،ةمدخالا هذه نيوكت

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةمءءاد ةوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل ةل ةل ةل
(رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل