

ىلع ماعلا رضخألا تنرثيإلا صئاصخ نيوكت ام لوح

فدهلا

لوح ماعلا رضخألا تنرثيإلا صئاصخ نيوكت ةيفيكي لوح تاميلعت ةلاقملا هذه مدقت (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو مادختساب ام

لوح ةلاقملا هذه ةعجارم كنكميف (CLI) رماوأل رطس ةهجاو مادختسا نيوكتب امتهم تنك اذا [\(رماوأل رطس ةهجاو\) CLI لالخنم ام لوح ماعلا رضخألا تنرثيإلا صئاصخ نيوكت](#).

قبطتلل ةلباقلا ةزهألا

- Sx200 Series •
- Sx250 sery •
- Sx300 Series •
- Sx350 Series •
- SG350X Series •
- Sx500 Series •
- Sx550X Series •

جماربال رادصا

- 1.4.7.06 - SX200 و SX300 و SX500 •
- 2.2.8.04 - SX250، SX350، SG350X، SX550X •

ةمدقملا

ةقيدص نوكتل اهميمصت مت يتلا تازيمل نم ةومجم اعئاش امسا رضخألا تنرثيإ دعي ةقاطلل ةرفوملا تنرثيإ ةكبش سكع ىلعو. زاهجلا يف ةقاطلا كالهتسا ليلقتو ةئيبلل عيمج ىلع ةئيبلل ةقيدصل تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلا فاشتكا ةزيم نيكمت متي (EEE) ةكبش عم طقف تباچج ذفانم ىلع يوتحت يتلا ةزهألا نيكمت متي نيح يف ذفانملا (EEE) ةقاطلل ةرفوملا تنرثيإ.

ةيلاتلا قرطلاب ةقاطلا كالهتسا يلماج ليلقت "رضخألا تنرثيإ" ةزيمل نكمي

- ريغ عضو لا ىلإ ذفنم لا لقتني ، طشن ريغ طابترا ىلع - ةقاطلا فاشتكا عضو دي ق ذفنم لل ةرادإلا ةلاحلا ىلع ظافحلا عم ةقاطلا ريفوت ىلع لمعيو طشنلا الو ، فافشو ، عيرس لمكلا لىغشتلا عضو ىلإ ةلاحلا هذه نم دادرستالا . لىغشتلا تنرثيإو (GE) تباجيچ تنرثيإ ذفانم نم لك ىلع موعدم عضو اذه . تاراطيأ دقف متي اىضارتفا قأعم بولسأ اذه . (FE) عيرسلا
- دع ب . رىصق لبك لوط ىلع ةقاطلا ريفوت ةزيملا هذه رفوت - رىصقلا لوصولا عضو لبكلا ناك اذإ . تالبكلا لوطاً فلتخمل ةقاطلا مادختسا طبض متي ، لبكلا لوط لىلحت مدختسي زاهجلا نإف ، ذفانملا نم رخأ عونل ارتم 50 و تباجيچ 10 ذفانم ل ارتم 30 نم لقاً طقف موعدم عضو اذه . ةقاطلا ريفوت يلاتلابو ، لبكلا ربع تاراطيأ لاسرال لقاً ةقاط اىضارتفا قأعم بولسأ اذه . Combo ذفانم ىلع قبطي الو و RJ45 GE ذفانم ىلع

ام لوحم ىلع ماعلا رضخالا تنرثيإلا صئاصخ نيوكت

رتخأ مث كيدل لوحملا ي ف بيولا ىلإ ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا لچس . 1 ةوطخلا صئاصخ > رضخأ تنرثيإ > ذفانملا ةرادإ

متي ، لاثملا اذه ي ف . كزاهج قيقدل زارطلا ىلع ءانب ةحاتملا تارايخلا فلتخت دق : ةظحالم SG350X-48MP لذبملا مادختسا

Port Management

Port Settings

Error Recovery Settings

▶ Link Aggregation

▶ PoE

Green Ethernet

Properties

Port Settings

تادادع| طاب ترا قوف رقنا ،ذفنم لكل رضخأل تنرثيإلإ تادادع| نيوكتل (يري تخإ). 2 ةوطخلإ
إنه رقنا ،تاميلعت يلع لوصحلل. ذفنمإلإ

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

عضو نيكم ت راي تخالال ةناخ دح ،لوحملإ يلع "ةقاطلإ فاشتكأ عضو" ةزيم نيكم ت. 3 ةوطخلإ
الامدنع ةقاطلإ ريفوتل رمألإ اذمادختسإ متي و. ةبقارم نود هيكرتاف ،الو. ةقاطلإ فاشتكأ
طشن طاب ترا كي رشب الصتم زاهجلإ نوكي

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode:

Enable

امئاد ري صقلا ىدملا تازيمو Energy Detect عضو نيكم ت متي ، XG لوحم كيدل ناك اذا :ةطخال

Energy Detect Mode:

Enabled

Short Reach:

Enabled

نود هي كرتاف ،ال او Short Reach ةزيم نيكم تل enable Short Reach راي تخالال ةناخ ددح .4 ةوطخال
هتجالاعم طبارلل نكمي امم لقأ ةقاط كالهتساب تاطابت رالال ليغشت كل حيتي اذهو .ةبقارم
ةداع

EEE عضو لي طعت بجيف ،ري صقلا ىدملا عضو نيكم ت مت اذا :ماه

Energy Detect Mode:

Enable

Short Reach:

Enable

(LED) ذفنم لل عوضال شعا ب ةيئانث نيكم تل enable port led راي تخالال ةناخ ددح .5 ةوطخال
اذكو ،طاشن ،طبارلا ةلاح ضرعي ال LED ل اناف ،قأعم رايخال اذه نوكي ام دنع

Short Reach:

Enable

Port LEDs:

Enable

و Green Ethernet عضو لي غشت دنع ةظوفحملا ةقاطالا ةيمك ةقاطالا ريفوت ةقطنم ضرعت
(EEE) ةقاطال ةرفوملا تئرثي ةكبش ربع ةقاطالا ريفوت تال دمم نأ متي ال Short-Reach
ذفنملا مادختسا عم قفاوتيو ويكي ماني دهنأل رابتعالا يف

XG و SX500 و SX300 و SX250 و SX200 تالوحم ىلع ةقطنملا هذه رفوتت :ةطحالم

Power Savings:

67 %

Cumulative Energy Saved:

0 Watt Hour

ةداعإ رخآ نم اهظفح مت يتلا ةقاطلا رادقم "ةظوفحملا ةيمكارتلا ةقاطلا" ةحاسملا ضرعت
ريفوت ىلع رثؤي ثدح اهي ف ثدحي ةرم لك يف ةميقلا هذه ثيدحت متي .لوحملل ديهمت
ةقاطلا.

XG و SX500 و SX300 و SX250 و SX200 تالوحم ىلع ةقطنملا هذه رفوتت :ةطحالم

ةقاط 802.3 enable لا تصحف ،حاتفملا ىلع ءانيم تيئرثا gigabit كانه نوكي نإ .6 ةوطخلا
مت .اذه نيكمت متي ،يضارتفا لكشب .بولسا 802.3 EEE نكمي قيقدت (EEE) تيئرثا
ةيمك دوجو ءانثأ ةقاطلا كالهتسا ليقلت (EEE) ءنسمحملا تيئرثا ةكبش ريوطت
لوحملا ىلع تانايبلا طاشن نم ةضفخنم

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

802.3 زارط (EEE) ةقاطلا ةرفوملا تيئرثا ةكبش ليطعت متي ،لاثملا اذه يف :ةطحالم

قيبطت قوف رقنا .7 ةوطخلا

SG350X و SX550X ءلسلسلا نم تالوحملا

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode: Enable

Short Reach: Enable

Port LEDs: Enable

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply

Cancel

Reset Energy Saving Counter

Sx500 و Sx300 و Sx250 و Sx200 ةلسلسلا نم تالوحملا

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode: Enable

Short Reach: Enable

Port LEDs: Enable

Power Savings: 67 %

Cumulative Energy Saved: 0 Watt Hour

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply

Cancel

Reset Energy Saving Counter

XG تالوحم

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode:	Enabled
Short Reach:	Enabled
Port LEDs:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Power Savings:	23%
Cumulative Energy Saved:	12 Watt Hour

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply

Cancel

Reset Energy Saving Counter

ي ف 802.3 زارط (EEE) ة قاطلل ةرفوملا تنرثي ةكبش ليطعت مت اذا (يراي تخا). 8. ةوطخلا
ةعباتم لل قف اوم قوف رقنا ف، 6 ةوطخلا



Disabling or enabling "Energy Detect Mode" will temporarily disconnect the network connection.

OK

Cancel

رمأل اءاغل رزلا قوف رقنا، اهن يوكت مت يتل اءاءعلا لهاجتل (يراي تخا). 9. ةوطخلا

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply

Cancel

Reset Energy Saving Counter

ءءاع رز قوف رقنا، ةقاطلل ةرفوملا ةيمكارتلا تامولعمل طبض ةءاعلا (يراي تخا). 10. ةوطخلا

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply

Cancel

Reset Energy Saving Counter

ةعباتملل قفاوم قوف رقنا (يرايخا). 11 ةوطخلا



This operation will reset the Cumulative Energy Saved information. Do you want to continue?

OK

Cancel

ليغشلال ادب نيوكت فلم ي ف تادادعالا ظفح لظفح قوف رقنا (يرايخا). 12 ةوطخلا

Save

cisco

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode: Enable

Short Reach: Enable

Port LEDs: Enable

802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE): Enable

Apply

Cancel

Reset Energy Saving Counter

كېدل لوجم ل ماعل رضخألا ت نرثي إلا صئاصخ نيوك ت نم نألا تي هت نا دق نوكت نا أ ب جي
حاج نب

