

UCS J 6400 ىلع ةدوق فم رورم ةم لك تدرتسا ينيب طبر شامق 6500؛

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس ال تاب لطلتملا](#)

[ةمدختستسملا تانوكملا](#)

[لوؤسملا باسح رورم ةم لك دادرستسا](#)

[ءارجلا](#)

[ةحصلانم ققحتلا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

عبارلا نيليجلا ىلع ةدوق فم رورم ةم لك دادرستسا ءارجا لوح الماش اليلد دن تستملا اذه مدقي
Fabric Interconnect نم سماخل او

ةيساس ال تاب لطلتملا

ةيجيستس نلا تا طابترالا ىل يداملا لوصول

ةمدختستسملا تانوكملا

6536 ةيجيستس نلا تا طابترالا

يلس لس لتال DB9 ىل RJ45 لباك

لومحمل رتوي بمكلا

لوؤسملا باسح رورم ةم لك دادرستسا

ءارجلا

1. يلس لس لتال ةرادال لباك نم RJ-45 فرط لي صوتب مق. مكحتلا ةدحو ذفنمب لاصتالا
ركذل DB-9 فرط لي صوتب مق م، يخلخادلا ةينبلا لاصتالا يف مكحتلا ةدحو ذفنمب
رخأ رتوي بمك وا لومحمل رتوي بمك ىلع يلس لس لتال ذفنملا

2. ةيفيللا ةينبلا تالصولملا ربع ةقاطلا ةرود:

1. Fabric Interconnect ةينقت ليغشت فاقيا مق

2. Fabric Interconnect ةينقت ليغشتب عتمت

3. Ctrl + C: اهديهتم دنع مكحتلا ةدحو يف حيتافملا ةومحمل ىلع طغضا

4. dir. رُم عم ةمدختس مل ماظنلا ةروص نع ثحبا، ليحتل رُم ةجوم يف.

```
loader > dir

bootflash::

lost+found
ucs-manager-k9.4.2.3e.bin
.rpmstore
ucs_chassis_imgs
installables
ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin <----
nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin
```

5. دادرئسالا عضو نيكمئل cmdline recoveryMode=1 رُمألا ليغشتب مق.

```
loader > cmdline recoverymode=1
```

6. ةيفيللا ينيبلا طبرلا ذفانم ىلع ماظنلا ةروص ديهمتب مق.


```
loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin
```


7. يفيرطالا نيوكئلا عضو ىلإ لخدأ، كلذ دعب.

```
switch(boot)# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(boot)(config)#
```

8. لوؤس مل رورم ةم لك نييغت ةداعإ.

```
switch(boot)(config)# admin-password
```

 نأ نكمي ال. دحاو مقرو دحاو ري بك فرح لقألا ىلع نمضتت ةيوق رورم ةملك رتخأ: ةظحالم ةغراف رورملا ةملك نوكت

 حضاو صن عضو في ةديجال رورملا ةملك رهظتس: ريذحت

9. فيرطال نيوكتل عضو نم جورخلاب مق.

10. ماظنلا ةروص ليحت.

```
switch(boot)(config)# exit
switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin
```

ليحتلا ةادأ ةبللاطم ىلا لوصولل تاوطخلل ررك. ةعومجم ماظن نيوكت ناك اذا

1. مكحتلا ةدحو ذفنمب لاصتالا.


2. ةيفيللا ةينيبل تالصوملا ربع ةقاطلا ةرود:

1. ةينيبلت ليغشت فاقيا مق.
2. ةينيبلت ليغشتب عتمت.

3. اهدهمت دنع مكحتلا ةدحو في حيتافملا ةعومجم ىلع طغضا. Ctrl + C.

4. ةروصل ليحتب مق، ةيعرفلا ةيفيللا ةينيبل تالصوملا ليحت ةادأ ةبللاطم دنع. اهتيقرتل.

```
loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin
```

 نيوكتل تباثلل جمانربلا رادصا سفن ىلع Fabric Interconnect نوكي نأ بجي: حيملت ةعومجملا ماظن

ةحصلال نم ققحتلا

ةملك مادختساب لوخدلا ليجستو ةينيبل ةرادب صاخلا IP ىلا SSH ربع لاصتا عاشناب مق

ةثدح م ل ا رورم ل ا

```
login as: admin
Pre-authentication banner message from server:
| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect
End of banner message from server
admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under
license. Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each
such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php
```

FI-6536-A#

ةل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل