

- Cisco CallManager 3.2.2 spD
 - Cisco Unity
 - يمقرل Avaya تاراشا لاسرا مادختساب Octel ب لصتم Cisco نم (DPA) يمقرل PBX ئيهاهم
 - يمقرل Cisco VG248 ب لصتم Cisco ب صرطانن التا فتاهل ةبواب
 - (SMDI) ةطسبم لئاسرل ب تكم ةهجاوو
 - يتوص ديرب ماظن ياب Cisco نم SMDI لاصتا
 - ةهجولا ةومجمل ماظن يلع قبس امم ي مادختسا عم (H.323) تاومجمل ني ب لاصتال طخ
- ةصاخ ةيلعم ةئي ب ي ف ةدوجومل ةزهجال نم دنتسملا اذه ي ف دراوول تامولعمل عاشن ا مت تناك اذا .(يضا رتفا) حوسم نيوكت ب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثا تلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتك ب ش

نيوكتال

ةماع ةرظن

موقوي قحلومو ةيمجن ةمالع بلط نإف ، دنتسملا اذه ي ف دراوول نيوكتال مدختست تنك اذا اارجال اذه لمعي . قحلوملا اذ ب نرتقملا يتوصلال ديربلا ع برم ي ف ةرشابم لصتملا طاقساب ةطقن ب ه نارقوا يتوصلال ديربلا فيرعت فلم يلع يتوص ديرب ع برم عانق نيوكت لال خ نم ةمالعلا ديرجت متي . ةيمجنلا ةمالعلا عم قباطت يتلواو اثيدح اهواشن ا مت يتل CTI هي جوت سار ي ف فدهل ديربلا ةبلع قحلوم عضو متي ويتوصلال ديربلا ع برم عانق ةطساوب ةزيمملا يتوصلال ديربلا يل ةملاكمل لاقتنا انا بسانملا ةراشال

اذه ضارغل لاثمك ةمجنلا مادختسا متي . اطرش ةيمجن ةمالع مادختسا ربتعي ال : **ةظحالم** . ةيمجنلا ةمالعلا نم ال دب ماقرالال نم زيمم لسلسلست ي مادختسا كنكمي . دنتسملا نوكي ام ابلاغ ةزيمملا هذبل بلطال لسلسلست ادبل ةيمجن ةمالع لثم صاخ فرح مادختسا . ةمجنلا حاتفمب ادبت طامنا يلع يوتحت ال ةيسايقلا بلطال ططخ مطعم نال ةديج ةطخ 9 ل 0 نم لثم ةيمقررتا قاطن مادختسا يلع ظافحلا ةديج ةركف نوكت ام ةداعو

يتوصلال ديربلا فيرعت فلم نيوكت


فيرعتال فلم ةيمست مت . ديدج يتوص ديرب فيرعت فلم عاشن ا بجي ، لاثملا اذه حضور ي امك بجي . مدختسملا فتاوب نرتقملا يتوصلال ديربلا فيرعت فلم نع هزييمتل TransferToVM عانق نيبيعت متي . ايلاح نوكملا يبيرجتال رادصال مقرر يلع يتوصلال ديربلا ليلد نيبيعت مت اذا . ماقرا ةسمخ نم ةنوكم بلط ةطخ ةقباطم XXXXX لدبل فرحل يتوصلال ديربلا ع برم xxxx يلع اذه لدبل فرح نيبيعتب مرقف ، تاناخ عبرا نم بلط مادختسا

يا . نييملا نم ةيادب ةبولطملا ماقرالال قباطي اذه لدبل فرح نإف ، بلطال ةطخ تناك ايأ هديرت متي عانقلل ةقباطملا ماقرالال قبسي عيش

ماظنلل يضا رتفالال يتوصلال ديربلا فيرعت فلم اذه لعجت ال : **ريذحت** .

Voice Mail Profile Configuration Related Links: [Back To Find/List](#)

Status

 Status: Ready

Voice Mail Profile Information

Voice Mail Profile: TransferToVM (used by 0 devices)


Voice Mail Profile Name*


Description:

Voice Mail Pilot**

Voice Mail Box Mask

Make this the default Voice Mail Profile for the System

 *- indicates required item.

 **- The Voice Mail Pilot is comprised of the Voice Mail Pilot Number and it's corresponding Calling Search Space Name (< Voice Mail Pilot Number >/< Calling Search Space >).

CTI هيجوت ةطقن نيوكت

مساب الاثم مسقلا اذه في دوجوملا لاثملا حضوي. ةديج CTI هيجوت ةطقن عاشن! بجي ةحاسم اعادتسا، ةزهجأ عمجت مادختساب رخأ زاهج يا لثم زاهجلا اذه نيوكت مت TransferToVM. بجي و، CTI قيبطت يا ةطساوب اهليجست متي نل CTI راسم ةطقن يه هذه. عقوملاو، ثحبلا ليلدلا في نيمدختسم ياب ةنرتقم نوكت الأ.

CTI Route Point Configuration Related Links: [Back To Find/List](#) [Go](#)

Status

Status: Ready

Device Information

Registration: Unknown
 IPv4 Address: None
 Device is trusted
 Device Name*:
 Description:
 Device Pool*: [View Details](#)
 Common Device Configuration: [View Details](#)
 Calling Search Space:
 Location*:
 User Locale:
 Media Resource Group List:
 Network Hold MOH Audio Source:
 User Hold MOH Audio Source:
 Use Trusted Relay Point*:
 Calling Party Transformation CSS:
 Geolocation:
 Use Device Pool Calling Party Transformation CSS

Association

[Line \[1\] - *15XXX in Internal PT](#)
 [Line \[2\] - Add a new DN](#)

*- indicates required item.

م تي ، لا ثم الا اذه في . امامت انك مم اذه لع جي CTI راسم ة طقن طخ ىلع دوجوم لال لي كشت لال او ة داع ال xxxxx ة لو ه س لال س فن ب دادع ال اذه نو كي نا ن ك مي . *15xxx ىلع لي لدل ا مقر ني عت دي رب ة بلع ىل ا ه جوت لال ة داع ال *15654 لثم عي ش وا ، دي ربل ا تا ع بر م ة فاك ىل ا ه جوت لال [ني وكت](#) في ه ئاش ن اب تم ق ي ذل ا ي توصل ا دي ربل ا في رعت فلم رتخا . طقف ة دحاو مدخت سم [ه جوت ة داع](#) دحاو ، ي توصل ا دي ربل ا في رعت فلم ل قحل [ي توصل ا دي ربل ا في رعت فلم](#) ل م س ق لال طاقن لال او تام ل اك م لال ه جوت ة داع ا تا داع ا نمض ي توصل ا دي ربل ا ىل ل ل لال

Directory Number Configuration Related Links: [Configure Device \(TransferToVM\)](#)

Status
i Status: Ready

Directory Number Information

Directory Number* Urgent Priority

Route Partition

Description

Alerting Name

ASCII Alerting Name

External Call Control Profile

Associated Devices

Dissociate Devices

Directory Number Settings

Voice Mail Profile (Choose <None> to use system default)

Calling Search Space

BLF Presence Group*

User Hold MOH Audio Source

Network Hold MOH Audio Source

Calling Line ID Presentation When Diverted

Reject Anonymous Calls

Directory Number Configuration Related Links: [Configure Device \(TransferToVM\)](#)

forwarding history

Call Forward and Call Pickup Settings

	Voice Mail	Destination	Calling Search Space
Calling Search Space Activation Policy			<input type="text" value="Use System Default"/>
Forward All	<input checked="" type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Secondary Calling Search Space for Forward All			<input type="text" value="< None >"/>
Forward Busy Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward Busy External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Answer Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Answer External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Coverage Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward No Coverage External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward on CTI Failure	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward Unregistered Internal	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
Forward Unregistered External	<input type="checkbox"/> or	<input type="text"/>	<input type="text" value="< None >"/>
No Answer Ring Duration (seconds)		<input type="text"/>	
Call Pickup Group		<input type="text" value="< None >"/>	

قحل لمل نوكي صخش ي (أ) ةرشابم مدختس مل دي رب ةبلع اعادتسا صخش ي آل نآل نكمي ةلص فنمو ةددعتم يتوص دي رب مداوخ دوجو ةلاح يف (CTI هيجوت ةطقن ليلد مقر يف انمضم اذا CTI راسم ةطقن سفن مادختسا كنكمي. اهنم لكل يتوص دي رب فيرعت فلم عاشن بجي تاعومجمل نيبل لاصلتال طوطخ رب اضيأ لمعي اذهو. ةيفاضا طوطخ ةفاضاب تمق

يلخادلا لصتمل فرعمك واهي بننتال مساك "يتوص دي رب" ةملك مدختست ال: **ةظحالم**

ي ف "ي توصل دي ربل" ة مل ك مادختس إ ب بس تي نأ ن ك مي . CTI هيجوت ة طقن ليلد م قرل
تمت ة مل ك م ك اهت ج ل اع م ن م ال دب ، ة رش اب م ة مل ك م ك ة مل ك م ل ة ج ل اع م ب Cisco Unity م اي ق
اههيجوت ة داع إ .

ة ح ص ل ا ن م ق ق ح ت ل ا

ن ي و ك ت ل ا ا ذ ه ة ح ص ن م ق ق ح ت ل ل ء ا ر ج ا ا ل ا ح د ج و ي ال

اه ح ال ص ا و ء ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا

ن ي و ك ت ل ا ا ذ ه ل اه ح ال ص ا و ء ا ط خ ا ل ا ف ا ش ك ت س ا ل ة د د ح م ت ا م و ل ع م ا ل ا ح ر ف و ت ت ال

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

- [ة د ح و م ل ا ت ا ل ا ص ت ا ل ا ت ا ج ت ن م م ع د](#)
- [اه ح ال ص ا و Cisco ن م ة ي ف ت ا ه ل ا IP ة م د خ ء ا ط خ ا ف ا ش ك ت س ا](#)
- [Cisco Systems - ت ا د ن ت س م ل ا و ي ن ق ت ل ا م ع د ل ا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل