



## مجموعة ثابتة لمنفذ الإيثرنت

أكمل الخطوات التالية لتعيين منفذ الإيثرنت بشكل ثابت:

1. اضغط على القائمة.
2. استخدم السهم لأسفل للتنقل إلى "إعداد المسؤول" واضغط على تحديد.
3. أدخل رمز المرور الافتراضي ل #\*\*# واضغط على مفتاح إدخال برمجية.
4. استخدم السهم لأسفل للتنقل إلى تكوين منفذ إيثرنت واضغط على تحديد.
5. استخدم السهم لأسفل للتنقل إلى وضع الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية واضغط على مفتاح تغيير البرنامج.
6. عند المطالبة ( ) Cisco 7935 IP Conference ، اضغط على البرنامج تأكيد البرنامج.
7. يتم إعادة تشغيل الهاتف.

## ثابت تثبيت الميناء على المفتاح

تم تعيين المنفذ على المحول الذي يتصل به هاتف مؤتمر Cisco 7935 IP Conference على سرعة 10 ميجابت في الثانية/أحادي الإتجاه.

أصدرت هذا أمر أن يثبت صلب الميناء على المفتاح لمادة حفازة 2900x و 3500x متتوج:

- تكوين الوحدة الطرفية
- الواجهة x/0
- السرعة 10
- إرسال أحادي الإتجاه
- نهاية

أصدرت هذا أمر أن يثبت صلب الميناء على المفتاح لمادة حفازة 4xxx، 5xxx، و 6xxx متتوج:

- set port speed x/y 10
- set port duplex x/y half

## إزالة مراجع الصوت أو شبكة VLAN المساعدة

بما أن هاتف مؤتمر Cisco 7935 IP لا يحتوي على منفذ 100/10 لتوصيل جهاز كمبيوتر كما هو الحال مع هواتف IP الأخرى من السلسلة 7900، فإن مفهوم شبكة VLAN الصوتية أو المساعدة لا يطبق مباشرة ويمكن أن يسبب مشاكل. أزلت مرجع إلى ال VLAN صوتي أو VLAN مساعدة من الميناء على المفتاح أن ال cisco 7935 يربط إلى، ووضعت أن ميناء في ال VLAN الذي يماثل رقم مع أن من الصوت VLAN أن يتجنب مشكلة ممكن.

أصدرت هذا أمر أن يزيل صوت أو مساعدة VLAN مرجع لمادة حفازة 2900x و 3500x متتوج:

- تكوين الوحدة الطرفية
- الواجهة x/0
- switchport access vlan z
- ما من switchport voice vlan z
- لا يوجد خط اتصال لوضع switchport
- ما من switchport شنطة عملية كبسلة dot1q

• نهاية

أصدرت هذا أمر أن يزيل صوت أو مساعدة VLAN مرجع لمادة حفازة 5xxx، 4xxx، و 6xxx منتج:

• set port accessoryvlan x/y none

• set vlan z x/y

• ضبط خط الاتصال x/y إيقاف

## معلومات ذات صلة

• دعم تقنية الصوت

• دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP

• استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها

• الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا