




تل كشملا هذه ةجل اعمل اءاخال اءالصا نم نينثا ذيفنتب Cisco تماق

## ءاخال اءالصا




[Cisco CSCwf50177 نم اءاخال اءالصا فرعم](#)

ءةسلا لتكلا نم ريبك دء - C9105AXW

رغب لكشب اهبل ةفلا ةمالة عضو نم ةتقؤملا ةركاذلا لتك اذء اءاخال اءالصا عنمي لتكلا نم دئاز دء لءل ءفلا ب يوتحت يتلا لوصول طاقن اءالصي ال هنإف كلذ عمو .ءص ءةسلا

[cisco id CSCwf68131 قب](#)



## حالت الصابون و monitore بلاق ئيس C9105AXW


ديهمتلا تقوي ف .ةطرفم ةفلات لتك عم لوصول طاقن حالصاب اذ ءاطخألا حالصاب موقوي ةبت ع ددع لوصول ةطقن ب صاخلا حيحصلا ريغ ديهمتلا لتك لودج زواجت اذ ا، (u ديهمتلا ي ف) (u-SCRUB\_LIMIT ديهمتلا ريغتم ةطساوب هي ف مكحتلا متي ؛ 40: يضا رتفال) تالخالال لوصول ةطقن ديهمت لبق ،حيحصلا ريغ ديهمتلا لتك لودج غيرفت متيس ف

## ةرثأتملا تادحول


تادحول تناك اذ ا ام ديحتل .جذومن ap رخآ نم ام ،ةلكشملا هذوب رثأتت C9105AXW APs طوق قوف رقناو [BST ي ف CSCwf50177](#) Cisco نم ءاطخألا حيحصت فرع م حتفا ،ةدحمل C9105AXW لوصول طاقنل ةيلس لس لتلا ماقرألا لخال ،"أطخال قيبطت نم ققحتلا"

# ةتباتل اجماربل

لكل حالصا تايلمع هب اجماربل الى ةقورتلا كئلع بچي ف، C9105AXWs الى ةرثا دق تنك اذا



نم ءاطخألا حيصت فرعم نم Cisco [CSCwf50177](#)



نم ءاطخألا حيصت فرعم و Cisco [CSCwf68131](#)

5- نم ارابتعا؛ ةفلتخملا عورفلا يف تاحالصا الى ةل لوصحلل ريخألا أطلخا بقعت كنكمي .  
ةيلاتلا تارادصا الى يف ةرفوتم نوكتس وأ تاحالصا الى نوكت، 5-Sep-2023:

## AireOS

- 8.10.190.0 (ىل ع) CCO
  - 8.10.185.7 و 8.10.189.111 اناك ني رادصا اناك 8.10.190.0 الى ةقورتلا تارادصا الى هذو ليغشتب نوموقي نيذلا ءالمعلا الى بچي ناكمالا دنع

## IOS® XE نم Cisco


- 17-3-7 APSP5 ىلعأ وأ (لح زكرم ةلح) (ةحوتفملا ةينفلا ةدعاسملا زكرم ةلح)
- 17.3.8 (نأشب) (CCO)
- 17-6-5 APSP5 ىلعأ وأ (نأشب) (CCO)
- 17.6.6 (نأشب) (CCO)
- 17-9-3 APSP5 ىلعأ وأ (نأشب) (CCO)
- 17-9-4 APSP1 ىلعأ وأ (نأشب) (CCO)
- 17.9.5 (CCO 2024)
- 17-12-2 (CCO، ربمفون/يناثلل نيرشت، 2023)
- 17-13-1 (CCO، ربمسفد/لوال نوناك، 2023)

## لتك نع اثحب رثأتلل ةلباقلا (AP) لوصول طاقتن صحف ةطرفم ةفلات

ةئيسلا لتكلا ددع ةفرعمل ةباصإلل ةضرملا C9105AXW تالوحم عيمج نم ققحت، الوأ  
ةرشابم ةيقرتلل كنكميف، ةفلات ةلتك 60 نم رثكأ انه نم يأ يدل نكي مل اذإ. اهب ةدوجوملا

ىلعأ أو 17.6 - ةئيس لتك دوجو نم ققحتلا

ل "ءاطخألا قيبطت نم ققحتلا" نم ددحم وه امك) رثأتلل لباق C9105AXW لك ىلع  
[CSCwf50177](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/CSCwf50177.html)



"ةئسلا ةداملا تالمهملال لتك ددع" نع شحبا . **show flash statistics** جارخا عمجب مق ، )  
WLAN رلوب مدختسا ، لوصولا طاقن نم ريبك ددع صحف ةتمتأل

8.10 و 17.3 - ةئسلا لتك دوجو نم ققحتلا

C9105AXW لك نيمضت ىلإ (SWIMS ىلإ لوصولو هيدل يذلا رخآال Cisco فظوم وأ) TAC جاتحيس  
يئاتلا رمألا ردصأو رثأتلل لباق:

**uBINFO -a**

، لوصولا طاقن نم ريبك ددع صحف ةتمتأل . "ةئسلا ةداملا تالمهملال لتك ددع" نع شحبا  
RADKit مدختسا

## ةيقرتلا ءارجإ

دنع يلاتلا ءارجإل عبتا ،ةطرفم ةفلات لتك ب C9105AXW تادحو يلع ترثأ دق تنك اذا تباثلا جم انربلا يلى ءيقرتلا

### لمالكاب ءديج مكحت ءدحو ءروص - ءدحاو مكحت ءدحو رشن ي ف ءيقرتلا

1. الو ،اهطي شنتب موقت ال نكلو ،ءديجل مكحتلا ءدحو ءروص تي ب ثتب موقت دق (يراي تخإ). ءرثأتلا C9105AXWs يلى اق بس م ديجل AP جم انرب لي زنتب موقت
2. C9105AXW زارط لوحمل دي همت ءءاعب مق ،ءمي دقل مكحتلا ءدحو ءروص لي غشت ءانثأ. (ضعب ي ف). ءرثأتلا (AP) لوصول طاقن ءيقرت ،تالاحل مطعم ي ف ،اذه حي تي س .رثأتلا (لادبتسإ يلى ءليلق لوصول طاقن جاتحت دق ،تالاحل)
3. كلذ ي ف ب غرت تنك اذا ،اق بس م ءديجل (AP) لوصول ءطقن ءروص لي زنتب نآل كنكمي .
4. ديجل جم انربلا نم ءءب ،مكحتلا ءدحو لي محت ءءاعب .

### APSP - ءدحاو مكحت ءدحو رشن ي ف ءيقرتلا

1. لي زنتب موقت الو ،هطي شنتب موقت ال نكلو ،ءديجل APSP تي ب ثتب كنكمي (يراي تخإ). ءرثأتلا C9105AXWs يلى اق بس م ديجل AP جم انرب
2. طاقن ءيقرت ،تالاحل مطعم ي ف ،اذه حي تي س .رثأتلا C9105AXW لوحمل لي غشت ءءاعب . (لادبتسإ يلى ءليلق لوصول طاقن جاتحت دق ،تالاحل ضعب ي ف). ءرثأتلا (AP) لوصول
3. همازتلا وه طاشنو APSP ل ق بس م لي زنتب نآل كنكمي .

### N+1 رشن ي ف ءيقرتلا

C9105AXW ءيقرتلا يطايتحال ا خسنل ي ف مكحت ءدحو ما دختسإ متي ،ويران يسل ا اذه ي ف ءرثأتلا .

1. ءدحو ءيقرتب مق ،ءمي دقل مكحتلا ءدحو ءطبترم ءرثأتلا لوصول طاقن لازت ال امن ي ب . (APSP أو ،ءلمالكاب مكحتلا ءدحو رادصإ) تباثلا جم انربلا يلى يطايتحال ا خسنل ي ف مكحتلا
2. (ي ف). ءمي دقل مكحتلا ءدحو يلى م ضنت اه لءج - ءرثأتلا (AP) لوصول طاقن لي محت ءءاعب . (لادبتسإ يلى ءليلق لوصول طاقن جاتحت دق ،تالاحل ضعب)
3. ءصاخلا ءي ساسأل مكحتلا ءدحو ني يعتل ،ءرثأتلا لوصول طاقن ني وكت ءءاعب نآل مق . خسنل ي ف مكحتلا ءدحو يلى م ضنت اه لءج و ،اه تي قررت تمت ي تال مكحتلا ءدحو يلى اه يطايتحال ا .
4. ءرم C9105AXW ل قن كنكمي ،تباثلا جم انربلا يلى ءي ساسأل مكحتلا ءدحو ءيقرت ءءب . اه يلى ا خإ .

