

Plug and Play Portal(PnP)内でCustomer Hosted Controller(CHC)プロフィールを編集するにはどうすればよいですか。

内容

外部のお客様/パートナー様専用：これらの手順は、お客様/パートナー様が問題を解決するためのアクションを自ら実行する際に役立ちます。お客様/パートナー様が手順の問題に遭遇した場合は、ライセンスサポート(<https://www.cisco.com/go/scm>)でケースをオープンして解決してください。ライセンスサポートチーム以外の社内シスコリソースの場合は、これらのアクションを自分で実行しないでください。

作業を開始する前に、次の点を確認してください。

- アクティブなCisco.comアカウント
- アクティブなシスコスマートアカウントと仮想アカウント
- ユーザは、SAまたはVAのいずれかの管理アクセス権を持っている必要があります。

ステップ1:[Cisco Software Central](#)にアクセスし、Cisco.comクレデンシャルでログインします

ステップ2：右上隅のスマートアカウントセレクトタからスマートアカウントを選択します

ステップ3：ネットワークプラグアンドプレイの下にあるデバイスの管理をクリックします

ステップ4：バーチャルアカウントセレクトタからバーチャルアカウントを選択します

ステップ5:Controller Profilesタブをクリックします。

ステップ6：編集する必要があるコントローラプロフィールを選択し、Edit Selectedをクリックします。

ステップ7：必要なコントローラの詳細を編集します。

- コントローラプロフィール
- [名前(Name)]
- 説明
- デフォルトプロフィール
- マルチテナント – VBONDのみ
- 組織名 – VBONDのみ
- SP組織名：VBONDのみ
- プライマリコントローラ
- SSL証明書

- セカンダリコントローラ：WLC

ステップ8：変更を確認して送信します。

トラブルシューティング：

このプロセスで対処できない問題が発生した場合は、ソフトウェアライセンスオプションを使用して[Support Case Manager\(SCM\)](#)でケースをオープンしてください。

このドキュメントの内容に関するご意見は、[ここ](#)から送信してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。