

# SPA100シリーズのスピードダイヤル設定

## 目的

短縮ダイヤルボタンは、頻繁に使用され、頻繁に使用する連絡先を1つのボタンで呼び出す処理を迅速に行います。このオプションは、の電話番号全体をダイヤルする代わりに使用します。これは、同じ連絡先番号宛てのコールが行われるたびに番号をダイヤルする必要がないため、時間を節約するのに役立ちます。この記事では、SPA100シリーズ電話アダプタのスピードダイヤル設定の設定方法について説明します。

## 該当するデバイス

- ・ SPA112
- ・ SPA122

## [Software Version]

- ・ 1.3.1 (003)

## スピードダイヤルの設定

ステップ1：電話アダプタWeb設定ユーティリティにログインし、[Voice] > [User]を選択します。「ユーザー」ページが開きます。

The screenshot shows the 'User 1' configuration page in the SPA100 web interface. The 'Voice' tab is active. The page is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. The 'Call Forward Settings' section includes fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:'. The 'Selective Call Forward Settings' section includes fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:' and 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:'. At the bottom of the page, there are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

The screenshot shows the 'Speed Dial Settings' section in the SPA100 web interface. It contains a table with two columns: 'Speed Dial' and 'Speed Dial'. The first row shows 'Speed Dial 2:' with the value '1231231213'. The second row shows 'Speed Dial 4:' with the value '2312313231'. The third row shows 'Speed Dial 6:' with the value '3213213132'. The fourth row shows 'Speed Dial 8:' with an empty field. The fifth row shows 'Speed Dial 3:' with an empty field. The sixth row shows 'Speed Dial 5:' with an empty field. The seventh row shows 'Speed Dial 7:' with an empty field. The eighth row shows 'Speed Dial 9:' with an empty field.

ステップ2:[ユーザー]ページで、ページの[短縮ダイヤル設定]領域までスクロールします。

ステップ3:[Speed Dial 2-9]フィールドに、対応するボタン番号にマッピングする電話番号を

入力します。スピードダイヤル番号1スロットはボイスメール用に予約されています。

ステップ4:[送信(Submit)]をクリックして設定を保存するか、設定を更新する必要がある場合は[更新(Refresh)]をクリックします。