

WAP321アクセスポイントのキャプティブポータルローカルユーザ設定

目的

キャプティブポータルでは、WAPネットワークに接続されているクライアントをブロックできます。クライアントは、通常のインターネットの使用を許可される前に、認証のために特別なWebページを参照します。キャプティブポータルの検証は、ゲストと認証されたユーザの両方に対して行われます。キャプティブポータルは、Webブラウザを使用して認証デバイスに変換します。キャプティブポータルは、インターネットへのアクセスをユーザに課金するために、多くのWi-Fiホットスポットで特に使用されます。[Local Users] ページは、ゲストユーザまたは許可ユーザを設定するために使用します。ゲストユーザとは別に、許可されたユーザはWAPネットワークにアクセスするために有効なユーザ名とパスワードを指定する必要があります。

このドキュメントでは、WAP321アクセスポイントでキャプティブポータル(CP)ローカルユーザを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

- ・ WAP321

[Software Version]

- ・1.0.3.4

キャプティブポータルローカルユーザの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[キャプティブポータル(Captive Portal)] > [ローカルユーザ(Local Users)]を選択します。「ローカル・ユーザ」ページが開きます。



ステップ2:[User Name]フィールドに名前を入力します。範囲は1 ~ 32文字の英数字です。

ステップ3:[Save]をクリックして変更を保存します。ページが再表示され、ユーザ設定の追加フィールドが表示されます。

Local Users

Captive Portal Users: local2

Captive Portal User Parameters

User Password: [masked] (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)
 Show Password as Clear Text

Away Timeout: 80 (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name: [Default / Group1]

Maximum Bandwidth Upstream: 180 (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: 180 (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

Save

ステップ4:[キャプティブポータル(Captive Portal)]ドロップダウンリストから、作成したユーザ名を選択します。

ステップ5:[User Password]フィールドに、現在設定されているユーザのログインを認証するユーザパスワードを入力します。範囲は8 ~ 32文字の英数字と特殊文字です。パスワードの大文字と小文字は区別されます。

ステップ6: (オプション) [User Password]フィールドにパスワードを表示する場合は、[Show Password as Clear Text]チェックボックスをオンにします。

ステップ7:[Away Timeout]フィールドに、ユーザの代わりにアクティビティがない場合にユーザがログアウトする時間 (分) を入力します。範囲は 1 ~ 1440 分です。デフォルト値は 60 です。値 0 はタイムアウトが適用されないことを意味します。

ステップ8:[Group Name]ドロップダウンリストから、現在設定されているユーザを割り当てるグループを選択します。

注：キャプティブポータルのローカルグループ設定の詳細については、『[WAP321アクセスポイントのキャプティブポータルのローカルグループ](#)』を参照してください。

ステップ9：現在設定されているユーザがキャプティブポータルを使用してデータを送信できる[Maximum Bandwidth Upstream]フィールドに、最大アップロード速度を入力します。範囲は0 ~ 300 Mbpsです。デフォルト値は 0 です。

ステップ10：現在設定されているユーザがキャプティブポータルを使用してデータを受信できる[Maximum Bandwidth Downstream Rate]フィールドに、最大ダウンロード速度を入力します。範囲は0 ~ 300 Mbpsです。デフォルト値は 0 です。

ステップ11: (オプション) 現在設定されているユーザを削除する場合は、[ユーザの削除 (Delete User)]チェックボックスをオンにします

ステップ12:[Save]をクリックし、[Local Users]ページで行われたすべての設定を保存します。