



Cisco ギガビット イーサネット トランシーバ モジュール互換性マトリクス

Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix

OL-6981-10-J

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、
正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、
弊社担当者にご確認ください。



(注) これらの表を最も見やすい状態で読むには、お使いのブラウザ画面の右上部に示される PDF バージョンを使用してください。HTML バージョンでは、表のデータのアラインメントがわかりにくい場合があります。



(注) 初期設定とソフトウェア アップグレードの要件および手順は変更される可能性があるため、スイッチまたはルータ ソフトウェアのリリース ノートにだけ記載されます。スイッチの設置、設定、またはアップグレードを行う前に、Cisco.com で提供されているリリース ノートで最新情報を確認してください。このマトリクスは、リリース ノートに代わるものでも優先されるものでもありません。

このマニュアルには、Gigabit Interface Converter (GBIC; ギガビット インターフェイス コンバータ) およびギガビット イーサネット Small Form-Factor Pluggable (SFP; 着脱可能小型フォーム ファクタ) トランシーバ モジュールをサポートするシスコのプラットフォームおよびソフトウェア リリースに関する情報が記載されています。表 1 に、ギガビット イーサネット トランシーバのモデル番号および動作波長を示します。その他の表は、次のとおりです。



- 表 2. Catalyst Express 500 のサポート
- 表 3. メトロ イーサネットのサポート
- 表 4. Catalyst 2900 スイッチのサポート
- 表 5. Catalyst 3500 スイッチのサポート
- 表 6. Catalyst 3700 スイッチのサポート
- 表 7. 産業用イーサネットのサポート
- 表 8. Catalyst 4500 および 4900 スイッチのサポート
- 表 9. Catalyst 6500 スイッチのサポート
- 表 10. データセンターおよびブレード スイッチングのサポート
- 表 11. ルータのサポート
- 表 12. アプライアンスのサポート

表 1 ギガビット イーサネット トランシーバ モデル

モデル番号	説明
GBIC	
WS-G5482=	カテゴリ 5 銅線用 1000BASE-T GBIC トランシーバ モジュール
WS-G5483=	カテゴリ 5 銅線用 1000BASE-T GBIC トランシーバ モジュール
WS-G5484=	Multi Mode Fiber (MMF; マルチモード ファイバ) 用 1000BASE-SX GBIC トランシーバ モジュール、波長 850 nm
WS-G5486=	MMF および Single Mode Fiber (SMF; シングルモード ファイバ) 用 1000BASE-LX/LH GBIC トランシーバ モジュール、波長 1300 nm
WS-G5487=	シングルモード ファイバ (SMF) 用 1000BASE-ZX GBIC トランシーバ モジュール、波長 1550 nm
CWDM GBIC	
CWDM-GBIC-1470=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1470 nm
CWDM-GBIC-1490=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1490 nm
CWDM-GBIC-1510=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1510 nm
CWDM-GBIC-1530=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1530 nm
CWDM-GBIC-1550=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1550 nm
CWDM-GBIC-1570=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1570 nm
CWDM-GBIC-1590=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1590 nm
CWDM-GBIC-1610=	Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1610 nm
DWDM GBIC	
DWDM-GBIC-60.61=	1000BASE-DWDM GBIC 1560.61 nm
DWDM-GBIC-59.79=	1000BASE-DWDM GBIC 1559.79 nm
DWDM-GBIC-58.98=	1000BASE-DWDM GBIC 1558.98 nm
DWDM-GBIC-58.17=	1000BASE-DWDM GBIC 1558.17 nm
DWDM-GBIC-56.55=	1000BASE-DWDM GBIC 1556.55 nm
DWDM-GBIC-55.75=	1000BASE-DWDM GBIC 1555.75 nm
DWDM-GBIC-54.94=	1000BASE-DWDM GBIC 1554.94 nm

表 1 ギガビット イーサネット トランシーバ モデル (続き)

モデル番号	説明
DWDM-GBIC-54.13=	1000BASE-DWDM GBIC 1554.13 nm
DWDM-GBIC-52.52=	1000BASE-DWDM GBIC 1552.52 nm
DWDM-GBIC-51.72=	1000BASE-DWDM GBIC 1551.72 nm
DWDM-GBIC-50.92=	1000BASE-DWDM GBIC 1550.92 nm
DWDM-GBIC-50.12=	1000BASE-DWDM GBIC 1550.12 nm
DWDM-GBIC-48.51=	1000BASE-DWDM GBIC 1548.51 nm
DWDM-GBIC-47.72=	1000BASE-DWDM GBIC 1547.72 nm
DWDM-GBIC-46.92=	1000BASE-DWDM GBIC 1546.92 nm
DWDM-GBIC-46.12=	1000BASE-DWDM GBIC 1546.12 nm
DWDM-GBIC-44.53=	1000BASE-DWDM GBIC 1544.53 nm
DWDM-GBIC-43.73=	1000BASE-DWDM GBIC 1543.73 nm
DWDM-GBIC-42.94=	1000BASE-DWDM GBIC 1542.94 nm
DWDM-GBIC-42.14=	1000BASE-DWDM GBIC 1542.14 nm
DWDM-GBIC-40.56=	1000BASE-DWDM GBIC 1540.56 nm
DWDM-GBIC-39.77=	1000BASE-DWDM GBIC 1539.77 nm
DWDM-GBIC-39.98=	1000BASE-DWDM GBIC 1539.98 nm
DWDM-GBIC-38.19=	1000BASE-DWDM GBIC 1538.19 nm
DWDM-GBIC-35.82=	1000BASE-DWDM GBIC 1535.82 nm
DWDM-GBIC-35.04=	1000BASE-DWDM GBIC 1535.04 nm
DWDM-GBIC-34.25=	1000BASE-DWDM GBIC 1534.25 nm
DWDM-GBIC-32.68=	1000BASE-DWDM GBIC 1532.68 nm
DWDM-GBIC-31.90=	1000BASE-DWDM GBIC 1531.90 nm
DWDM-GBIC-31.12=	1000BASE-DWDM GBIC 1531.12 nm
DWDM-GBIC-30.33=	1000BASE-DWDM GBIC 1530.33 nm
SFP	
GLC-T=	カテゴリ 5 銅線用 1000BASE-T SFP トランシーバ モジュール
GLC-SX-MM=	MMF 用 1000BASE-SX SFP トランシーバ モジュール、波長 850 nm
GLC-LH-SM=	MMF および SMF 用 1000BASE-LX/LH SFP トランシーバ モジュール、波長 1300 nm
GLC-ZX-SM=	SMF 用 1000BASE-ZX SFP トランシーバ モジュール、波長 1550 nm
GLC-BX-D=	シングルストランド SMF 用 1000BASE-BX10 SFP モジュール、波長 1490 nm TX/1310 nm RX
GLC-BX-U=	シングルストランド SMF 用 1000BASE-BX10 SFP モジュール、波長 1310 nm TX/1490 nm RX
SFP-GE-S=	MMF 用 1000BASE-SX SFP トランシーバ モジュール、波長 850 nm、拡張動作温度範囲および DOM サポート
SFP-GE-L=	MMF および SMF 用 1000BASE-LX/LH SFP トランシーバ モジュール、波長 1300 nm、拡張動作温度範囲および DOM サポート

表 1 ギガビットイーサネット トランシーバ モデル (続き)

モデル番号	説明
GLC-EX-SMD=	SMF 用 1000BASE-EX SFP トランシーバ モジュール、波長 1310 nm、拡張動作温度範囲および DOM サポート
SFP-GE-Z=	SMF 用 1000BASE-ZX SFP トランシーバ モジュール、波長 1550 nm、拡張動作温度範囲および DOM サポート
SFP-GE-T=	カテゴリ 5 銅線用 1000BASE-T SFP トランシーバ モジュール、拡張動作温度範囲および DOM サポート
GLC-SX-MM-RGD	MMF 用 1000BASE-SX SFP トランシーバ モジュール、波長 850 nm、産業用イーサネット
GLC-LX-SM-RGD	MMF および SMF 用 1000BASE-LX/LH SFP トランシーバ モジュール、波長 1300 nm、産業用イーサネット
GLC-ZX-SM-RGD	SMF 用 1000BASE-ZX SFP トランシーバ モジュール、波長 1550 nm、産業用イーサネット
CWDM SFP	
CWDM-SFP-1470=	Cisco CWDM SFP 1470 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1490=	Cisco CWDM SFP 1490 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1510=	Cisco CWDM SFP 1510 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1530=	Cisco CWDM SFP 1530 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1550=	Cisco CWDM SFP 1550 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1570=	Cisco CWDM SFP 1570 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1590=	Cisco CWDM SFP 1590 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
CWDM-SFP-1610=	Cisco CWDM SFP 1610 nm、ギガビットイーサネットおよび 1G/2G FC
DWDM SFP	
DWDM-SFP-6061=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1560.61 nm
DWDM-SFP-5979=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1559.79 nm
DWDM-SFP-5898=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1558.98 nm
DWDM-SFP-5817=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1558.17 nm
DWDM-SFP-5655=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1556.55 nm
DWDM-SFP-5575=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1555.75 nm
DWDM-SFP-5413=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1554.13 nm
DWDM-SFP-5494=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1554.94 nm
DWDM-SFP-5252=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1552.52 nm
DWDM-SFP-5172=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1551.72 nm
DWDM-SFP-5092=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1550.92 nm
DWDM-SFP-5012=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1550.12 nm
DWDM-SFP-4851=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1548.51 nm
DWDM-SFP-4772=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1547.72 nm
DWDM-SFP-4692=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1546.92 nm
DWDM-SFP-4612=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1546.12 nm
DWDM-SFP-4453=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1544.53 nm

表 1 ギガビット イーサネット トランシーバ モデル (続き)

モデル番号	説明
DWDM-SFP-4373=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1543.73 nm
DWDM-SFP-4294=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1542.94 nm
DWDM-SFP-4214=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1542.14 nm
DWDM-SFP-4056=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1540.56 nm
DWDM-SFP-3977=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1539.77 nm
DWDM-SFP-3898=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1539.98 nm
DWDM-SFP-3819=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1538.19 nm
DWDM-SFP-3661=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1536.61 nm
DWDM-SFP-3582=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1535.82 nm
DWDM-SFP-3504=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1535.04 nm
DWDM-SFP-3425=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1534.25 nm
DWDM-SFP-3268=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1532.68 nm
DWDM-SFP-3190=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1531.90 nm
DWDM-SFP-3112=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1531.12 nm
DWDM-SFP-3033=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1530.33 nm
DWDM SFP (8 つの波長の追加)	
DWDM-SFP-6141=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1561.42 nm
DWDM-SFP-5736=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1557.36 nm
DWDM-SFP-5332=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1553.33 nm
DWDM-SFP-4931=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1549.32 nm
DWDM-SFP-4532=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1545.32 nm
DWDM-SFP-4134=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1541.35 nm
DWDM-SFP-3739=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1537.40 nm
DWDM-SFP-3346=	Cisco 1000BASE-CWDM SFP 1533.47 nm

次の表に、トランシーバ モジュールをサポートするシスコ プラットフォームおよびソフトウェアの最小要件を示します。

- [Catalyst Express 500 のサポート、表 2 \(P.6\)](#)
- [メトロ イーサネットのサポート、表 3 \(P.6\)](#)
- [Catalyst 2900 スイッチのサポート、表 4 \(P.10\)](#)
- [Catalyst 3500 スイッチのサポート、表 5 \(P.13\)](#)
- [Catalyst 3700 スイッチのサポート、表 6 \(P.17\)](#)
- [産業用イーサネットのサポート、表 7 \(P.18\)](#)
- [Catalyst 4500 および 4900 スイッチのサポート、表 8 \(P.19\)](#)
- [Catalyst 6500 スイッチのサポート、表 9 \(P.23\)](#)
- [データセンターおよびブレードスイッチングのサポート、表 10 \(P.25\)](#)
- [ルータのサポート、表 11 \(P.26\)](#)
- [アプライアンスのサポート、表 12 \(P.35\)](#)

表 2 Catalyst Express 500 のサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst Express 500	WS-CE500-24LC WS-CE500-24PC WS-CE500G-12TC	GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	12.2(25)FY
Catalyst Express 520	WS-CE520-8PC-K9	GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	12.2(35)EX
	WS-CE520-24LC-K9 WS-CE520-24PC-K9 WS-CE520G-24TC-K9	GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	12.2(37)EX

表 3 メトロ イーサネットのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco ME 2400	ME-2400-24TS-A ME-2400-24TS-D	GLC-T (10/100/1000) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(25)EX
		GLC-BX-D GLC-BX-U CDWM SFP	12.2(44)SE	12.2(25)EX
Cisco ME 3400	ME-3400-24TS-A ME-3400-24TS-D	GLC-T (10/100/1000) GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	12.2(25)EX
		GLC-ZX-SM	12.2(46)SE	12.2(25)EX
		GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(25)EX
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP (追加)	12.2(50)SE	12.2(50)SE
		SFP-GE-S SFP-GE-L	12.2(46)SE	12.2(46)SE
		SFP-GE-T (10/100/1000)	—	12.2(46)SE
		GLC-EX-SMD	12.2(52)SE	12.2(52)SE

表 3 メトロイーサネットのサポート（続き）

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバモジュール	ソフトウェアリリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco ME 3400 (続き)	ME-3400G-12CS-A ME-3400G-12CS-D	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(25)SEG1
		GLC-SX-MM		
GLC-LH-SM				
GLC-ZX-SM		12.2(46)SE	12.2(25)SEG1	
GLC-BX-D		12.2(44)SE		
GLC-BX-U		12.2(44)SE		
CWDM SFP		12.2(44)SE	12.2(25)SEG1	
DWDM SFP		12.2(44)SE	12.2(40)SE	
DWDM SFP（追加）		12.2(50)SE	12.2(50)SE	
SFP-GE-S SFP-GE-L		12.2(46)SE	12.2(46)SE	
	SFP-GE-T (10/100/1000)	—	12.2(46)SE	
	GLC-EX-SMD	12.2(52)SE	12.2(52)SE	
	ME-3400G-2CS-A	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(35)SE1
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	12.2(46)SE	12.2(35)SE1
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	
		GLC-BX-U	12.2(44)SE	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(35)SE1
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP（追加）	12.2(50)SE	12.2(50)SE
		SFP-GE-S SFP-GE-L	12.2(46)SE	12.2(46)SE
	SFP-GE-T (10/100/1000)	—	12.2(46)SE	
	GLC-EX-SMD	12.2(52)SE	12.2(52)SE	

表 3 メトロ イーサネットのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco ME 3400 (続き)	ME-3400-24FS-A	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(40)SE
		GLC-SX-MM	—	
GLC-LH-SM		—		
GLC-ZX-SM		12.2(46)SE		
GLC-BX-D		12.2(44)SE	12.2(40)SE	
GLC-BX-U				
CWDM SFP		12.2(44)SE	12.2(40)SE	
DWDM SFP		12.2(50)SE	12.2(40)SE	
DWDM SFP (追加)		12.2(50)SE	12.2(50)SE	
SFP-GE-S		12.2(46)SE	12.2(46)SE	
SFP-GE-L				
	SFP-GE-T (10/100/1000)	—	12.2(46)SE	
	GLC-EX-SMD	12.2(52)SE	12.2(52)SE	
	ME-3400E-24TS-M ME-3400EG-2CS-A ME-3400EG-12CS-M	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(44)EY
		SFP-GE-T (10/100/1000)		
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM	12.2(44)EY	12.2(44)EY
		GLC-BX-D		
		GLC-BX-U		
		CWDM SFP		
		DWDM SFP		
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
	SFP-GE-Z			
	DWDM SFP (追加)	12.2(50)SE	12.2(50)SE	
	SFP-GE-T (10/100/1000)	—	12.2(46)SE	
	GLC-EX-SMD	12.2(52)SE	12.2(52)SE	

表 3 メトロイーサネットのサポート（続き）

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバモジュール	ソフトウェアリリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3750 Metro	ME-C3750-24TE-M	GLC-T (10/100/1000)	—	12.1(14)AX
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	12.2(46)SE	12.1(14)AX1
		CWDM SFP	12.2(44)SE	12.1(14)AX1
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(25)EY2
		GLC-BX-U		
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP（追加）	12.2(50)SE	12.2(50)SE
		SFP-GE-S	12.2(46)SE	12.2(46)SE
		SFP-GE-L		
		SFP-GE-T (10/100/1000)	—	12.2(46)SE
GLC-EX-SMD	12.2(52)SE	12.2(52)SE		
Cisco ME 4900 シリーズ	ME-4924-10GE	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(31)SGA
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
		GLC-BX-D	12.2(31)SGA	
		GLC-BX-U		
CDWM SFP				
DWDM SFP	12.2(37)SG	12.2(37)SG		
Cisco ME 6500 シリーズ	ME-C6524GS-8S	GLC-T (1000 BASE-T)	—	12.2(18)ZU
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
	ME-C6524GT-8S	GLC-BX-D		
		GLC-BX-U		
		CDWM SFP		
		GLC-T (10/100/1000)		12.2(33)SXH
DWDM SFP		12.2(18)ZU2		

表 4 Catalyst 2900 スイッチのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			Catalyst オペレーティング システム	Cisco IOS リリース
Catalyst 2900 シリーズ	WS-C2980G-A	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	7.2.1	非対応
	WS-C2948G	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	7.2	非対応
	WS-C2948G-L3	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	7.2	非対応
	WS-C2948G-GE-TX	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	8.2(1)GLX	非対応
	WS-X2931-XL を使用した WS-C2912MF-XL	WS-G5482 WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	非対応 非対応	12.0(5)XW 12.0(5)WC3b 12.0(5)WC5
	WS-X2931-XL を使用した WS-C2924M-XL-EN	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	非対応	12.0(5)WC3b 12.0(5)WC5
	WS-X2931-XL を使用した WS-C2924M-XL-EN-DC	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	非対応	12.0(5)WC3b 12.0(5)WC5
Catalyst 2940 シリーズ	WS-C2940-8TF-S	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	非対応	12.1(13)AY

表 4 Catalyst 2900 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			Catalyst オペレーティング システム	Cisco IOS リリース
Catalyst 2950 シリーズ	WS-C2950G-12-EI WS-C2950G-24-EI WS-C2950G-24-EI-DC WS-C2950G-48-EI	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC	非対応	12.1(6)EA2b 12.1(12c)EA1 12.1(20)EA2
	WS-C2950ST-8 LRE WS-C2950ST-24 LRE WS-C2950ST-24 LRE997	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	非対応	12.1(19)EA1c
Catalyst 2960 シリーズ	WS-C2960-24TC-L WS-C2960G-24TC-L WS-C2960-48TC-L	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	非対応	12.2(25)FX
	WS-C2960-24PC-L	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	非対応	12.2(44)SE
	WS-C2960-24TC-S WS-C2960-48TC-S	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM	非対応	12.2(37)EY
	WS-C2960-8TC-S	GLC-SX-MM GLC-LH-SM	非対応	12.2(46)SE

表 4 Catalyst 2900 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			Catalyst オペレーティング システム	Cisco IOS リリース
Catalyst 2960 シリーズ (続き)	WS-C2960-48PST-L	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	非対応	12.2(46)SE
	WS-C2960-8TC-L WS-C2960G-8TC-L	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	非対応	12.2(35)SE
	WS-C2960G-48TC-L	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	非対応	12.2(25)SEE
	WS-C2960-48PST-S WS-C2960-24PC-S WS-C2960-24LT-S	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	非対応	12.2(50)SE
Catalyst 2970 シリーズ	WS-C2970G-24TS-E	GLC-T (10/100/1000) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	非対応	12.1(14)EA1
Catalyst 2975 シリーズ	WS-C2975GS-48PS-L	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	非対応	12.2(46)EX

表 5 Catalyst 3500 スイッチのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3500XL シリーズ	WS-C3508G-XL-EN WS-C3512-XL-EN WS-C3524-XL-EN WS-C3524-PWR-XL-EN WS-C3548-XL-EN	WS-G5482 WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.0(5)XW 12.0(5)WC3b
Catalyst 3550 シリーズ	WS-C3550-24-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-24-DC-SMI	WS-G5482 WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC	—	12.1(6)EA1a 12.1(8)EA1b 12.1(12c)EA1 12.1(20)EA2
	WS-C3550-24-FX-SMI WS-C3550-24PWR-SMI WS-C3550-24PWR-EMI	WS-G5482 WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC	—	12.1(12c)EA1 12.1(20)EA2
	WS-C3550-48-SMI WS-C3550-48-EMI	WS-G5482 WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC	—	12.1(8)EA1b 12.1(12c)EA1 12.1(20)EA2
	WS-C3550-12G WS-C3550-12T	WS-G5482 WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC	—	12.1(6)EA1 12.1(8)EA1b 12.1(12c)EA1 12.1(20)EA2

表 5 Catalyst 3500 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3560 シリーズ	WS-C3560-24PS WS-C3560-48PS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.1(19)EA1c
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	12.1(19)EA1c
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(25)SEB
		GLC-BX-U		
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE
	WS-C3560G-24TS WS-C3560G-48TS WS-C3560G-48PS WS-C3560G-24PS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(20)SE3
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(20)SE3
		SFP-GE-S	12.2(44)SE	12.2(20)SE3
		SFP-GE-L	12.2(44)SE	
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(25)SEB
		GLC-BX-U		
	DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE	
	DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE	
	WS-C3560-48TS WS-C3560-24TS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(20)SE3
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(20)SE3
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(25)SEB
		GLC-BX-U		
DWDM SFP		12.2(44)SE	12.2(40)SE	
DWDM SFP (追加)		12.2(52)SE	12.2(52)SE	

表 5 Catalyst 3500 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3560 シリーズ (続き)	WS-C3560-8PC	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(35)SE
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	
		GLC-BX-U	12.2(44)SE	
		DWDM SFP	12.2(40)SE	
	WS-C3560-12PC-S	GLC-SX-MM	—	12.2(46)SE
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(46)SE	
GLC-BX-D		12.2(46)SE		
WS-C3560V2-24PS WS-C3560V2-24TS WS-C3560V2-48PS WS-C3560V2-48TS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(50)SE	
	GLC-SX-MM	—		
	GLC-LH-SM	—		
	GLC-ZX-SM	—		
	CWDM SFP	12.2(50)SE		12.2(50)SE
	GLC-BX-D	—		
	GLC-BX-U	—		
DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE		

表 5 Catalyst 3500 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3560 E シリーズ	WS-C3560E-24TD WS-C3560E-24PD WS-C3560E-48TD WS-C3560E-48PD WS-C3560E-48PDF CVR-X2-SFP を使用 (X2 ポート向け)	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(35)SE2
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(35)SE2
		GLC-BX-U		
Catalyst 3560 E シリーズ (続き)	WS-C3560E-12SD	CWDM SFP		
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE
Catalyst 3560 E シリーズ (続き)	WS-C3560E-12SD	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(40)EX
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(40)EX
		GLC-BX-U		
Catalyst 3560 E シリーズ (続き)	WS-C3560E-12SD	CWDM SFP		
		DWDM SFP		
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE
Catalyst 3560 E シリーズ (続き)	WS-C3560E-12SD	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(44)SE
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(44)SE
		GLC-BX-U		
Catalyst 3560 E シリーズ (続き)	WS-C3560E-12SD	CWDM SFP		
		DWDM SFP		
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE

表 6 Catalyst 3700 スイッチのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3750 シリーズ	WS-C3750G-12S WS-C3750G-24TS WS-C3750G-48TS WS-C3750G-24PS WS-C3750G-48PS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.1(14)EA1
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	
		SFP-GE-S	12.2(44)SE	
		SFP-GE-L	12.2(44)SE	
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(25)SEB
		GLC-BX-U		
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
	DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE	
	WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.1(14)EA1
		GLC-SX-MM	—	
		GLC-LH-SM	—	
		GLC-ZX-SM	—	
		CWDM SFP	12.2(44)SE	
GLC-BX-D		12.2(44)SE	12.2(25)SEB	
GLC-BX-U				
DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE		
DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE		
WS-C3750-24PS WS-C3750-48PS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.1(19)EA1c	
	GLC-SX-MM	—		
	GLC-LH-SM	—		
	GLC-ZX-SM	—		
	CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(25)SEB	
	GLC-BX-D	12.2(44)SE		
GLC-BX-U				
DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE		
DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE		
WS-C3750-24FS-S	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(25)SEB	
	GLC-SX-MM			
	GLC-LH-SM			
	GLC-ZX-SM			
	CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(25)SEB	
	GLC-BX-D			
GLC-BX-U				
DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE		
DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE		

表 6 Catalyst 3700 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Catalyst 3750 シリーズ (続き)	WS-C3750-24WFS	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(25)FZ
		GLC-SX-MM		
GLC-LH-SM				
GLC-ZX-SM				
		CWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(25)FZ
		GLC-BX-D		
		GLC-BX-U		
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE
	WS-C3750V2-24PS WS-C3750V2-24TS WS-C3750V2-48PS WS-C3750V2-48TS	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(50)SE
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
		CWDM SFP	12.2(50)SE	12.2(50)SE
		GLC-BX-D		
		GLC-BX-U		
		DWDM SFP		
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE
Catalyst 3750 E シリーズ	WS-C3750E-24TD WS-C3750E-24PD WS-C3750E-48TD WS-C3750E-48PD WS-C3750E-48PDF	GLC-T (10/100/1000)	—	12.2(35)SE2
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
		GLC-BX-D	12.2(44)SE	12.2(35)SE2
		GLC-BX-U		
		CWDM SFP		
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
		DWDM SFP	12.2(44)SE	12.2(40)SE
		DWDM SFP (追加)	12.2(52)SE	12.2(52)SE
	CVR-X2-SFP を使用 (X2 ポート向け)			

表 7 産業用イーサネットのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			Catalyst オペレーティング システム	Cisco IOS リリース
Cisco IE3000 シリーズ	IE-3000-4TC IE-3000-8TC	GLC-SX-MM-RGD	非対応	12.2(44)EX
		GLC-LX-SM-RGD		
		GLC-ZX-SM-RGD		
		GLC-BX-D		12.2(50)SE
		GLC-BX-U		
		CWDM SFP		

表 8 Catalyst 4500 および 4900 スイッチのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件 ¹	
			Cisco IOS リリース	DOM サポート
Catalyst 4500 シリーズ	WS-X4013	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CDWM GBIC	非対応	—
	WS-X4013+	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CDWM GBIC	12.1(19)EW	—
		DWDM GBIC		12.1(19)EW
	WS-X4013+TS	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	12.2(20)EWA	—
		GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	12.2(20)EWA	12.2(20)EWA
		DWDM SFP	12.2(37)SG	12.2(37)SG
WS-X4013+10GE	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	12.2(25)SG	—	
	GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	12.2(25)SG	12.2(25)SG	
	DWDM SFP	12.2(37)SG	12.2(37)SG	
WS-X4014	WS-G5483	12.1(13)EW	—	
	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	12.1(8a)EW	—	
	CWDM GBIC	12.1(12c)EW	—	
	DWDM GBIC	12.1(19)EW	12.2(19)EW	

表 8 Catalyst 4500 および 4900 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件 ¹	
			Cisco IOS リリース	DOM サポート
Catalyst 4500 シリーズ (続き)	WS-X4232-GB-RJ WS-X4306-GB WS-X4412-2GB-T WS-X4418-GB	WS-G5483	12.1(13)EW	—
		WS-G5484	12.1(8a)EW	—
		WS-G5486		
		WS-G5487		
		CWDM GBIC	12.1(12c)EW	—
		DWDM GBIC	12.1(19)EW	12.2(19)EW
	WS-X4302-GB	WS-G5483	12.1(19)EW	—
		WS-G5484		
		WS-G5486		
		WS-G5487		
	CWDM GBIC			
	DWDM GBIC	12.1(19)EW	12.2(19)EW	
WS-4448-GB-SFP	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP GLC-BX-D GLC-BX-U		12.2(20)EW	—
				—
				—
				—
				12.2(20)EW
		12.2(20)EWA	12.2(20)EWA	
WS-X4506-GB-T	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM		12.2(20)EWA	—
	GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP	12.2(20)EWA	12.2(20)EWA	
WS-X4515	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC		12.1(13)EW	—
			12.1(12c)EW	—
				12.1(19)EW
WS-X4516	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC DWDM GBIC		12.2(18)EW	—
				12.2(18)EW

表 8 Catalyst 4500 および 4900 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件 ¹	
			Cisco IOS リリース	DOM サポート
Catalyst 4500 シリーズ (続き)	WS-X4516-10GE	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	12.2(25)EWA	—
			12.2(25)EWA	12.2(25)EWA
			12.2(37)SG	12.2(37)SG
	WS-X45-SUP6-E WS-X4606-X2 CVR-X2-SFP Twin Gig コンバータを 使用	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	12.2(40)SG	— 12.2(40)SG
WS-4624-SFP-E	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	12.2(44)SG	—	
		12.2(44)SG	12.2(44)SG	
WS-X45-SUP6L-E CVR-X2-SFP Twin Gig コンバータを 使用	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	12.2(52)SG	—	
		12.2(52)SG	12.2(52)SG	

表 8 Catalyst 4500 および 4900 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件 ¹	
			Cisco IOS リリース	DOM サポート
Catalyst 4900 シリーズ	WS-C4912G	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	非対応	非対応
	WS-C4948	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	12.2(20)EWA	—
12.2(20)EWA			12.2(20)EWA	
12.2(37)SG			12.2(37)SG	
Catalyst 4900 シリーズ (続き)	WS-4928-10GE	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	12.2(46)SG	—
				12.2(46)SG
	WS-X4908 WS-C4900M で CVR-X2-SFP Twin Gig コンバータを 使用	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	12.2(40)X0 または 12.2(44)SG	— 12.2(40)X0 また は 12.2(44)SG 12.2(40)X0 また は 12.2(44)SG

1. Catalyst OS は廃止されており、Catalyst 4000 プラットフォームのサポートはもうすぐ終了します。この OS のサポート情報については、http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps663/prod_release_notes_list.html にあるプラットフォームのリリース ノートを参照してください。

表 9 Catalyst 6500 スイッチのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件			
			Catalyst オペ レーティング システム	Cisco IOS リ リース	DOM サポート	
Catalyst 6500 シリーズ	WS-X6K-SUP1-2GE	WS-G5483	7.2	12.1(13)E	—	
	WS-X6K-SUP1A-2GE	WS-G5484	詳細について はリリース ノートを参照	詳細については リリース ノート を参照		
	WS-X6K-SUP1A-MSFC	WS-G5486				
	WS-X6K-SUP1A-MSFC2	WS-G5487	CWDM GBIC	7.2	12.1(13)E	
	WS-X6K-SUP1A-PFC					
	WS-X6K-SUP2U-MSFC2					
	WS-X6K-S2-PFC2					
	WS-X6K-SUP2-MSFC2	WS-G5483	7.2	12.1(13)E	—	
	WS-X6K-SUP2U-PFC2	WS-G5484	詳細について はリリース ノートを参照	詳細については リリース ノート を参照		
	WS-X6408-GBIC	WS-G5486				
	WS-X6408A-GBIC	WS-G5487	CWDM GBIC	7.2		12.1(13)E
	WS-X6416-GBIC					
WS-X6516-GBIC	DWDM GBIC	8.3.1	12.2(17a)SX			
WS-X6516A-GBIC	WS-G5483	7.5.1	12.1(19)E1	—		
	WS-G5484	詳細について はリリース ノートを参照	詳細については リリース ノート を参照			
	WS-G5486					
	WS-G5487	CWDM GBIC	7.5.1		12.1(19)E1	
	DWDM GBIC		8.3.1		12.2(17a)SX	

表 9 Catalyst 6500 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件		
			Catalyst オペ レーティング システム	Cisco IOS リ リース	DOM サポート
Catalyst 6500 シリーズ (続き)	WS-SUP720	GLC-T (1000BASE-T)	8.3.1	12.2(17a)SX	—
		GLC-SX-MM	8.1.1	12.2(14)SX	—
		GLC-LH-SM	8.1.1	12.2(17a)SX	—
		GLC-ZX-SM	8.2	12.2(17d)SXB1	—
		GLC-BX-D	8.4.1	12.2(18)SXE1	12.2(18)SXE1
		GLC-BX-U	8.4.1	12.2(18)SXE1	12.2(18)SXE1
		CWDM SFP	8.3.1	12.2(17a)SX	12.2(18)SXE
		DWDM SFP	—	12.2(33)SXH	12.2(33)SXH
	WS-SUP720-3B WS-SUP720-3BXL	GLC-T (1000BASE-T)	8.3.2	12.2(17d)SXB1	—
		GLC-SX-MM	8.3.2	12.2(17d)SXB1	—
GLC-LH-SM		8.3.2	12.2(17d)SXB1	—	
GLC-ZX-SM		8.3.2	12.2(17d)SXB1	—	
GLC-BX-D		8.4.1	12.2(18)SXE1	12.2(18)SXE1	
GLC-BX-U		8.4.1	12.2(18)SXE1	12.2(18)SXE1	
CWDM SFP		8.3.2	12.2(17d)SXB1	12.2(18)SXE	
DWDM SFP	—	12.2(33)SXH	12.2(33)SXH		
WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B	GLC-T (1000BASE-T)	8.4(1)	12.2(18)SXF	—	
	GLC-SX-MM	8.4(1)	12.2(18)SXF	—	
	GLC-LH-SM	8.4(1)	12.2(18)SXF	—	
	GLC-ZX-SM	8.4(1)	12.2(18)SXF	—	
	GLC-BX-D	8.4(1)	12.2(18)SXF	12.2(18)SXF	
	GLC-BX-U	8.4(1)	12.2(18)SXF	12.2(18)SXF	
	CWDM SFP	8.4(1)	12.2(18)SXF	12.2(18)SXF	
	DWDM SFP	—	12.2(33)SXH	12.2(33)SXH	
WS-SUP32-GE-PISA	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(18)ZY	—	
	GLC-SX-MM	—			
	GLC-LH-SM	—			
	GLC-ZX-SM	—			
	GLC-BX-D	—			
	GLC-BX-U	—			
	CWDM SFP	—			
DWDM SFP	—				
VS-S720-10G-3C VS-S720-10G-3CXL	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(33)SXH	—	
	GLC-SX-MM	—		—	
	GLC-LH-SM	—		—	
	GLC-ZX-SM	—		—	
	GLC-BX-D	—		12.2(33)SXH	
	GLC-BX-U	—		12.2(33)SXH	
	CWDM SFP	—		12.2(33)SXH	
DWDM SFP	—		12.2(33)SXH		

表 9 Catalyst 6500 スイッチのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件		
			Catalyst オペ レーティング システム	Cisco IOS リ リース	DOM サポート
Catalyst 6500 シリーズ (続き)	WS-X6724-SFP WS-X6748-SFP	GLC-T	8.3.1	12.2(17a)SX	—
		(1000BASE-T)			
		GLC-SX-MM	8.1.1	12.2(14)SX	
		GLC-LH-SM	8.1.1	12.2(17a)SX	
		GLC-ZX-SM	8.2	12.2(17d)SXB1	
		GLC-BX-D	8.4.1	12.2(18)SXE1	
		GLC-BX-U	8.4.1	12.2(18)SXE1	
		CWDM SFP	8.3.1	12.2(17a)SX	
DWDM SFP	—	12.2(33)SXH 以 降			

表 10 データセンターおよびブレードスイッチングのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS または NX-OS リリース
Cisco Catalyst 2350 シリーズ	2350-48TD-S	GLC-T	—	Cisco IOS 12.2(46)EY
	2350-48TD-SD (CVR-X2-SFP Twin Gig コ ンバータを使用)	GLC-SX-MM		
Cisco Catalyst 3000 および 3100 ブレード スイッチ	WS-CBS3020-HPQ	GLC-T	—	Cisco IOS 12.2(35)SE
	WS-CBS3030-DEL	GLC-SX-MM GLC-LH-SM		
	WS-CBS3040-FSC	GLC-T GLC-SX-MM	—	Cisco IOS 12.2(35)SE
	WS-CBS3032-DEL WS-CBS-3120G-S WS-CBS-3130G-S (CVR-X2-SFP Twin Gig コ ンバータを使用)	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	Cisco IOS 12.2(40)EX1
	WS-CBS3110X-S (CVR-X2-SFP Twin Gig コ ンバータを使用)	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	Cisco IOS 12.2(52)SE
Cisco Nexus 5000 シリーズ	N5K-C5010P-BF	GLC-T	—	NX-OS 4.0(1a)N1(1)
	N5K-C5020P-BF	GLC-SX-MM GLC-LH-SM		

表 10 データセンターおよびブレードスイッチングのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS または NX-OS リリース
Cisco Nexus 7000 シリーズ	N7K-M148GS-11	SFP-GE-S GLC-SX-MM SFP-GE-L GLC-LH-SM SFP-GE-Z GLC-ZX-SM	NX-OS 4.1(2) — NX-OS 4.1(2) — NX-OS 4.1(2) —	NX-OS 4.1(2)
		GLC-T (1000BASE-T) SFP-GE-T (1000BASE-T) CWDM SFP DWDM SFP	— — — NX-OS 4.2(1) NX-OS 4.2(1)	NX-OS 4.2(1)
Cisco CSS 11500 シリーズ	CSS11506-2AC CSS11506-2DC CSS11503-AC CSS11503-DC CSS11501 CSS5-SCM-2GE CSS5-IOM-2GE	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	WebNS 7.5
Cisco MDS 9000 シリーズ	次の URL を参照してください。 http://www/en/US/prod/collateral/ps4159/ps6409/ps4358/product_data_sheet09186a00801bc698.html			

表 11 ルータのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 1941 シリーズ ルータ	HWIC-1GE-SFP	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	15.0(1)M
Cisco 2600 シリーズ ルータ	NM-1GE	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.2(11)YT
	NME-XD-24ES-1S-P NME-XD-48ES-2S-P	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(25)EZ

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 2800 シリーズ ルータ	NME-XD-24ES-1S-P NME-XD-48ES-2S-P	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(25)EZ
	HWIC-1GE-SFP	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	12.3(8)T4
Cisco 2900 シリーズ ルータ	Cisco 2921 Cisco 2951	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-U GLC-BX-D CWDM SFP DWDM SFP	—	15.0(1)M
	HWIC-1GE-SFP	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	15.0(1)M
	SM-D-ES3G-48-P SM-D-ES3-48-P SM-D-ES2-48	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-U GLC-BX-D CWDM SFP DWDM SFP	—	15.0(1)M
Cisco 3200 シリーズ Rugged ルータ	Cisco 3270	GLC-SX-MM-RGD GLC-LX-SM-RGD	—	12.4(6)XE
Cisco 3600 シリーズ ルータ	NM-1GE	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.2(11)YT
Cisco 3700 シリーズ ルータ	NM-1GE	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.2(11)YT
	NME-XD-24ES-1S-P NME-XD-48ES-2S-P	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(25)EZ

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバモジュール	ソフトウェアリリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 3800 シリーズ ルータ	NM-1GE	WS-G5483 WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.2(11)YT
	NME-XD-24ES-1S-P NME-XD-48ES-2S-P	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(25)EZ
	HWIC-1GE-SFP	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	12.3(8)T4
	Cisco 3825	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	12.3(11)T
	Cisco 3845	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	12.3(11)T
Cisco 3900 シリーズ ルータ	Cisco 3925 Cisco 3945	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-U GLC-BX-D CWDM SFP DWDM SFP	—	15.0(1)M
	HWIC-1GE-SFP	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	15.0(1)M
	SM-D-ES3G-48-P SM-D-ES3-48-P SM-D-ES2-48	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM GLC-BX-U GLC-BX-D CWDM SFP DWDM SFP	—	15.0(1)M
Cisco 6400 ユニバー サル アクセス ルータ	C6400-NRP-2SV	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	12.2(2)B6

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 7200 シリーズ ルータ Cisco 7200 シリーズルータは、複数の並行するリリース ブランチをサポートします。複数のリリースが1つのグループにまとめられている場合は、対応するグループのすべてのトランシーバがサポートされます。	NPE-G1	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.0(28)S 12.1(14)E 12.2(15)B 12.2(4)BW 12.2(14)S 12.2(14)SU 12.2(15)T9
	Cisco 7201	GLC-SX-MM	—	12.2(33)SRC2 12.4(15)T7 12.4(20)T1
		SFP-GE-T	—	12.2(33)SRC2 12.4(15)T7
		SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP	—	12.2(31)SB2 12.2(33)SRC2 12.4(15)T7
		NPE-G2	GLC-SX-MM SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP	—
	C7200-I/O-GE+E	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	12.0(14)S2 12.1(3a)E5 12.1(5)T1
PA-GE	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	12.0(7)S 12.0(6)T 12.1(1)E	
Cisco uBR7200 シ リーズ	uBR7200-NPE-G1	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.2(11)CX
	uBR7200-NPE-G2	SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP	12.2SB	12.2SB

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 7300 シリーズ ルータ	CISCO7301	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(18)S1
	7300-NSE-100	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	12.2(20)S
		WS-G5483 CWDM GBIC	—	12.2(28)SB
	7304-NPE-G100	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	12.2(20)S
7300-NSE-150	GLC-T GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.2(31)SB2	
	GLC-BX-D GLC-BX-U SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP	12.2(31)SB2		
Cisco 7500 シリーズ ルータ	GEIP	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	リリース ノートを 参照
	GEIP+	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	リリース ノートを 参照

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 7600 シリーズ ルータ	OSM-1CHOC12/T1-SI OSM-1CHOC12/T3-SI OSM-2OC12-ATM-MM OSM-2OC12-ATM-SI OSM-2OC12-ATM-MM+ OSM-2OC12-ATM-SI+ OSM-4OC3-POS-SI OSM-4OC3-POS-SI+ OSM-4OC12-POS-SI OSM-4OC12-POS-SI+ OSM-8OC3-POS-MM OSM-8OC3-POS-SI OSM-8OC3-POS-SL OSM-8OC3-POS-SL+ OSM-8OC3-POS-SI+ OSM-16OC3-POS-MM OSM-16OC3-POS-SI OSM-16OC3-POS-SL OSM-16OC3-POS-SI+ OSM-2OC12-POS-MM OSM-2OC12-POS-SI OSM-2OC12-POS-SL OSM-2OC12-POS-SI+ OSM-2OC12-POS-MM+ OSM4OC12-POS-MM OSM4OC12-POS-SI OSM4OC12-POS-SL OSM4OC12-POS-SI+ OSM-10C48-POS-SI OSM-10C48-POS-SL OSM-10C48-POS-SS OSM-10C48-POS-SS+ OSM-10C48-POS-SI+ OSM-10C48-POS-SL+ OSM-2OC48/1DPT-SS OSM-2OC48/1DPT-SI OSM-2OC48/1DPT-SL OSM-2+4GE-WAN+ OSM-4GE-WAN-GBIC	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	リリース ノートを 参照
	WS-SUP720 WS-SUP720-3B WS-SUP720-3BXL	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	— 12.2(33)SRA	12.2(33)SRA

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 7600 シリーズ ルータ (続き)	WS-SUP32-GE-3B	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(33)SRA
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
		GLC-BX-D	12.2(33)SRA	
		GLC-BX-U		
		CWDM SFP	12.2(33)SRB	12.2(33)SRB
		DWDM SFP	12.2(33)SRE	12.2(33)SRE
	WS-X6724-SFP WS-X6748-SFP	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(33)SRA
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
		GLC-BX-D		
		GLC-BX-U		
		CWDM SFP		
		SFP-GE-T (1000BASE-T)	—	12.2(33)SRB
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
		SFP-GE-Z		
		DWDM SFP	—	12.2(33)SRE
	RSP720-3C-GE RSP720-3CXL-GE	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(33)SRB
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
	RSP720-10GE	GLC-T (1000BASE-T)	—	12.2(33)SRC
		GLC-SX-MM		
		GLC-LH-SM		
		GLC-ZX-SM		
		SFP-GE-T		
		GLC-BX-D	12.2(33)SRC	
		GLC-BX-U		
		SFP-GE-S		
		SFP-GE-L		
	7600-ES20-GE3CXL 7600-ES20-GE3C	SFP-GE-S	12.2(33)SRB	12.2(33)SRB
		SFP-GE-L		
		SFP-GE-Z		
		SFP-GE-T	—	12.2(33)SRB3
		CWDM SFP	12.2(33)SRB3	
		GLC-BX-D	12.2(33)SRD	12.2(33)SRD
		GLC-BX-U		
		DWDM SFP		

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 7600 シリーズ ルータ (続き)	7600-ES+20G3C 7600-ES+20G3CXL 7600-ES+40G3C 7600-ES+40G3CXL	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	— 12.2(33)SRD	12.2(33)SRD 12.2(33)SRD
	76-ES+T-20G 76-ES+T-40G	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	— 12.2(33)SRD3	12.2(33)SRD3 12.2(33)SRD3
	76-ES+XC-20G3C 76-ES+XC-20G3CXL 76-ES+XC-40G3C 76-ES+XC-40G3CXL	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z GLC-BX-D GLC-BX-U CWDM SFP DWDM SFP	— 12.2(33)SRD3	12.2(33)SRD3 12.2(33)SRD3
Cisco 10000 シリーズ ルータ	ESR-1GE	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	リリース ノートを 参照
	ESR-HH-1GE	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z	— 12.0(23)S	12.0(23)S 12.0(23)S
Cisco uBR10000 シ リーズ ルータ	UBR10-1GE	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487	—	リリース ノートを 参照
	ESR-HH-1GE	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z	— 12.3(13)BC	12.3(13)BC 12.3(13)BC
Cisco RF ゲートウェ イ シリーズ	RFGW-X4516-10GE	SFP-GE-S SFP-GE-L	12.2(44)SQ	12.2(44)SQ
	RFGW-DS48	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L	— 12.2(44)SQ	12.2(44)SQ 12.2(44)SQ

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
Cisco 10700 シリーズ インターネット ルータ	10720-GE-FE-TX	SFP-GE-T	—	12.0(27)S
	10720-GE-FE-TX-B	SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP	12.0(26)S	12.0(26)S
			12.0(31)S	12.0(31)S
Cisco 12000 シリーズ ルータ	3GE-GBIC-SC	WS-G5484 WS-G5486 WS-G5487 CWDM GBIC	—	12.0(11)S3 12.0(32)S
	10x1GE-SFP-LC-B	GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	12.0(21)S
	4GE-SFP-LC	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM CWDM SFP	—	12.0(25)S 12.0(32)S
	EPA-3GE-SX/LH-LC	GLC-SX-MM GLC-LH-SM GLC-ZX-SM	—	12.0(23)S
Shared Port Adapter (SPA; 共有ポート アダプタ)	SPA-2X1GE SPA-5X1GE SPA-8X1GE SPA-10X1GE SPA-5X1GE-V2 SPA-8X1GE-V2 SPA-10X1GE-V2	SFP-GE-T SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP DWDM SFP	SPA ソフトウェアのサポートは、SPA が搭載されているプラットフォームによって異なります。正しいソフトウェア リリースについては、SPA ごとのリリース ノートを参照してください。	
	SPA-2GE-7304 SPA-2X1GE-V2	SFP-GE-S SFP-GE-L SFP-GE-Z CWDM SFP DWDM SFP		
CRS-1 ルータ シリーズ	CRS-8-RP	GLC-LH-SM	—	XR 3.0
	CRS-16-RP	GLC-LH-SM	—	XR 2.0
	CRS-16-RP-B	GLC-LH-SM	—	XR 3.3

表 11 ルータのサポート (続き)

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
ASR 1000 シリーズ ルータ	ASR1002	SFP-GE-T	—	XE 2.1
		SFP-GE-S	XE 2.1	XE 2.1
		SFP-GE-L		
		SFP-GE-Z		
		CWDM SFP		
		DWDM SFP	XE 2.2	XE 2.2
ASR 9000 ルータ シ リーズ	A9K-40GE-B A9K-40GE-E	SFP-GE-T	—	XR 3.7.2
		SFP-GE-S	XR 3.7.1	XR 3.7.1
		SFP-GE-L		
		SFP-GE-Z		
		CWDM SFP		
		DWDM SFP		
Cisco MWR 2900 モ バイル ワイヤレス ルータ	MWR-2941-DC	SFP-GE-S	12.4(19)MR1	12.4(19)MR1
		SFP-GE-L		
		SFP-GE-Z		
		GLC-SX-MM-RGD	—	12.4(19)MR1
		GLC-LX-SM-RGD		
		GLC-ZX-SM-RGD		

表 12 アプライアンスのサポート

プラットフォーム	スイッチまたはモジュール	トランシーバ モジュール	ソフトウェア リリースの最小要件	
			DOM サポート	Cisco IOS リリース
ASA5500 シリーズ ア プライアンス	SSM-4GE	GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	ASA 7.0
NAM 2200 シリーズ アプライアンス	NAM2204-SFP	GLC-T (1000BASE-T) GLC-SX-MM GLC-LH-SM	—	NAM 4.0

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

この資料は、シャーシに付属のマニュアルと併せてご利用ください。

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)

Copyright © 2004–2009, Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2004–2010, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.