



## ファームウェア アップグレードのシナリオ

- シナリオ A : Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト (ブレード サーバ シャーシと接続) のアップグレード, 1 ページ
- シナリオ B : Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト (ブレード サーバ シャーシと接続) のリリース 2.2 からリリース 3.1 へのアップグレード, 2 ページ
- シナリオ C : Cisco UCS 6324 シリーズ ファブリック インターコネクトのリリース 3.0 からリリース 3.1 へのアップグレード, 3 ページ
- シナリオ D : Cisco UCS 6324 シリーズ ファブリック インターコネクト (セカンダリ シャーシと接続) のリリース 3.0 からリリース 3.1 へのアップグレード, 3 ページ

### シナリオ A : Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト (ブレードサーバシャーシと接続) のアップグレード

#### 手順

- ステップ 1** インフラストラクチャ ファームウェアをインストールします。  
には、インフラストラクチャ ファームウェアのインストールに関する詳細情報が掲載されています。
- ステップ 2** シャーシを接続します。
- ステップ 3** シャーシ検出ポリシーを設定します。『*Cisco UCS Manager Infrastructure Management Guide, Release 3.1*』の「」には、シャーシディスカバリ ポリシーを設定するための詳細な手順が記載されています。
- ステップ 4** サーバポートを設定し、シャーシが検出されるのを待ちます。  
IOM が自動的にアップグレードされます。

シナリオ B : Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト (ブレードサーバ シャーシと接続) のリリース 2.2 からリリース 3.1 へのアップグレード

ステップ 5 サーバ ファームウェアをインストールします。

オプション	説明
自動同期サーバ ポリシー	<p>ファームウェアの自動同期には、Cisco UCS Manager のファームウェア自動同期サーバ ポリシーを使用してサーバ ファームウェアをインストールする方法に関する詳細情報が掲載されています。</p> <p>ファームウェア自動同期サーバ ポリシーが [No Action] に設定されている場合は、自動インストールを使用してサーバ ファームウェアをインストールします。</p>
サーバ ファームウェアの自動インストール	B シリーズ サーバと C シリーズ サーバのファームウェアは同時にインストールできます。

## シナリオ B : Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト (ブレードサーバ シャーシと接続) のリリース 2.2 からリリース 3.1 へのアップグレード

### 手順

- ステップ 1 インフラストラクチャ ファームウェアをインストールします。  
 には、インフラストラクチャ ファームウェアのインストールに関する詳細情報が掲載されています。
- ステップ 2 サーバ ファームウェアをインストールします。

## シナリオ C : Cisco UCS 6324 シリーズ ファブリック インターコネクットのリリース 3.0 からリリース 3.1 へのアップグレード

### 手順

- 
- ステップ 1** インフラストラクチャ ファームウェアをインストールします。  
には、インフラストラクチャ ファームウェアのインストールに関する詳細情報が掲載されています。
- ステップ 2** サーバ ファームウェアをインストールします。
- 

## シナリオ D : Cisco UCS 6324 シリーズ ファブリック インターコネクット（セカンダリ シャーシと接続）のリリース 3.0 からリリース 3.1 へのアップグレード

### 手順

- 
- ステップ 1** セカンダリ シャーシを接続せずにインフラストラクチャファームウェアをインストールします。  
には、インフラストラクチャファームウェアのインストールに関する詳細情報が掲載されています。
- ステップ 2** Cisco UCS 5108 セカンダリ シャーシを接続します。
- ステップ 3** シャーシ検出ポリシーを設定します。
- ステップ 4** サーバポートを設定し、セカンダリ シャーシが検出されるのを待ちます。  
セカンダリ シャーシの IOM が自動的にアップグレードされます。
- ステップ 5** サーバファームウェアをインストールします。
-

■ シナリオ D : Cisco UCS 6324 シリーズ ファブリック インターコネクト (セカンダリ シャーシと接続) の  
リリース 3.0 からリリース 3.1 へのアップグレード