



ミニストレージ

- [ミニストレージ, 1 ページ](#)
- [ミニストレージプロパティの表示, 1 ページ](#)

ミニストレージ

ミニストレージ スロットは、Cisco UCS M5 ブレード サーバにある新しいスロットです。このスロットは空でも、SD ストレージ モジュールまたは M.2 SATA モジュールを装着してもかまいません。

ミニストレージ SD モジュールは、内蔵 SD コントローラと 2 つの SD カード スロットから構成されています。これらのカードには、RAID 1 の機能が備わっています。

ミニ M.2 SATA モジュールは、2 つの SATA スロットから構成されています。サーバ上にある PCH コントローラは、このモジュール上の SATA ドライブを制御します。

Cisco UCS Manager を使用してミニストレージ モジュールのインベントリ登録および管理を行うことができます。

ミニストレージ プロパティの表示

ミニストレージ モジュールは、M5 以降のサーバでのみサポートされています。

手順

- ステップ 1 [Navigation] ペインで [Equipment] をクリックします。
 - ステップ 2 [Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] の順に展開します。
 - ステップ 3 ミニストレージのプロパティを表示するサーバを選択します。
 - ステップ 4 [Work] ペインの [Inventory] タブをクリックします。
 - ステップ 5 [Motherboard] サブタブをクリックします。
 - ステップ 6 [Mini Storage] 領域で、[Expand] アイコンをクリックしてその領域を展開します。
ミニストレージのプロパティが表示されます。
-