



設定

- [明るさの調整, 1 ページ](#)
- [ヘッドセットの側音の調整, 1 ページ](#)
- [呼出音の変更, 2 ページ](#)
- [回線の設定, 3 ページ](#)
- [電話機サービス, 3 ページ](#)

明るさの調整

手順

- ステップ1** アプリケーション  を押します。
- ステップ2** [設定] を選択します
- ステップ3** [明るさ] を選択します。
- ステップ4** ナビゲーションパッドの左矢印および右矢印を使用して、明るさを調整します。
- ステップ5** [保存] を押して明るさを設定するか、[キャンセル] を押して終了します。
-

ヘッドセットの側音の調整

システム管理者によって電話機にヘッドセットの側音の制御機能が設定されている場合は、電話機からヘッドセットの音量を指定できます。

手順

- ステップ1** アプリケーション  を押します。
- ステップ2** [設定] を選択します
- ステップ3** [ヘッドセットの側音] を選択します。
- ステップ4** 次のいずれかの側音レベルを選択します。
- 高い
 - 標準
 - 低い
 - オフ
- ステップ5** [戻る] を押して、[設定] 画面に戻ります。
-

呼出音の変更

電話機で着信コールを通知する方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調整できます。

手順

- ステップ1** アプリケーション  を押します。
- ステップ2** [設定] を選択します
- ステップ3** [呼出音] を選択します。
- ステップ4** 目的の呼出音を選択します。
- ステップ5** [再生] を押して、呼出音を再生します。
- ステップ6** [設定] を押して、呼出音を選択します。
- ステップ7** [適用] を押して選択内容を確認するか、[キャンセル] を押して [呼出音] 画面に戻ります。
- ステップ8** [設定] 画面に戻るには、[戻る] を押します。
-

回線の設定

回線の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線の設定には、不在転送、ビジュアルおよびオーディオメッセージ受信インジケータ、ボイスメッセージインジケータ、呼出音のパターンや、その他の回線固有の設定が含まれます。

回線の設定を変更するには、Cisco Unified Communications セルフケアポータルを使用します。詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.htmlにある『Cisco Unified Communications Self Care Portal User Guide』を参照してください。

電話機サービス

電話機サービスには、特別な電話機の機能、ネットワークデータ、Webベースの情報（株式相場、映画情報など）などがあります。電話機でサービスにアクセスするには、セルフケアポータルを使用して電話サービスに登録する必要があります。

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

設定したサービスが1つだけの場合は、デフォルトでそのサービスが開きます。設定したサービスが複数ある場合は、メニューからオプションを選択します。

次の機能ボタンのいずれかを使用してサービスを選択します。

-  (システム管理者が設定する機能ボタン)
-  メッセージ
-  アプリケーション
-  連絡先

Cisco Unified Communications セルフケアポータルについては、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.htmlにある『Cisco Unified Communications Self Care Portal User Guide』を参照してください。

