



プレゼンス冗長グループの設定

- [プレゼンス冗長グループの概要 \(1 ページ\)](#)
- [プレゼンス冗長グループの要件 \(2 ページ\)](#)
- [プレゼンス冗長グループのタスク フロー \(2 ページ\)](#)
- [冗長連携動作および制限事項 \(9 ページ\)](#)
- [手動によるフェールオーバー、フォールバック、リカバリ \(11 ページ\)](#)
- [ノード状態の定義 \(14 ページ\)](#)
- [ノードの状態、原因、および推奨するアクション \(16 ページ\)](#)

プレゼンス冗長グループの概要

プレゼンス冗長グループは、同じクラスタからの 2 つの **IM and Presence Service** ノードで設定されています。プレゼンス冗長グループ内の各ノードは、ピアノードのステータスまたはハートビートをモニタします。プレゼンス冗長グループを設定して、**IM and Presence** サービスのクライアントとアプリケーションの両方の冗長性と回復を提供することができます。

- **フェールオーバー**：プレゼンス冗長グループ内の **IM and Presence** サービス ノード上で 1 つ以上の重要なサービスが失敗した場合、またはグループ内のノードが失敗した場合、プレゼンス冗長グループ内で行われます。クライアントは、そのグループ内のもう 1 つの **IM and Presence** サービス ノードに自動的に接続します。
- **フォールバック**：以下のいずれかの状況で、フォールバック コマンドが CLI または **Cisco Unified Communications Manager** から発行されると行われます。
 - 失敗した **IM and Presence** サービス ノードがサービスを再開し、すべての重要なサービスが動作している場合。サービスが再開されると、グループ内のフェールオーバーしていたクライアントは回復したノードに再接続されます。
 - 重要なサービスの不具合のために、アクティブ化されていたバックアップ **IM and Presence** サービス ノードが失敗し、ピアノードがフェールオーバー状態であり、自動回復フォールバックをサポートしている場合。

たとえば、ローカルの **IM** とプレゼンスサービスノードのサービスまたはハードウェアで障害が発生した場合、**Cisco Jabber** クライアントは、プレゼンス冗長グループを使用してバックアップ

プ用 IMとプレゼンスサービス ノードにフェールオーバーします。障害が発生したノードが再びオンラインになると、自動フォールバックを構成すると、クライアントは自動的にローカルのIMとプレゼンスサービスノードに再接続されます。自動フォールバックを設定していない場合は、失敗したノードがオンラインになったときに、手動でフォールバックを開始できます。

プレゼンス冗長性グループでは、冗長性と回復だけでなく、クラスタの高可用性を設定することもできます。

高可用性

IMとプレゼンスサービスは、マルチノード導入の高可用性をサポートしています。

プレゼンス冗長グループを設定した後は、そのグループの高可用性を有効にすることができます。高可用性を実現するには、ペアのノードが必要です。各ノードには、独立型のデータベースと一連のユーザが存在し、これらは、共通のユーザをサポートできる共有アベイラビリティデータベースとともに運用されます。

すべてのIMとプレゼンスサービスノードが、プレゼンス冗長グループに属している必要があります。このグループは、単一のIMとプレゼンスサービスノード、またはペアのIMとプレゼンスサービスノードで構成されている場合があります。

高可用性を設定するには、次の2つの異なるモードを使用します。

- バランスモード: このモードでは、自動ユーザロードバランシング機能と、コンポーネントの障害や停電が原因で障害が発生した場合のユーザフェイルオーバー機能を備えた、冗長高可用性を提供します。
- プライマリスペアモード: プライマリノードに障害が発生した場合、スタンバイノードは自動的にプライマリノードを引き継ぎます。自動ロードバランシング機能は提供しません。

IMとプレゼンスサービスの導入を高可用性の導入として設定することをお勧めします。シングル導入で高可用性と非高可用性状態の冗長グループを同時に構成することは可能ですが、この構成は推奨されません。

プレゼンス冗長グループの要件

WANを使用した配置の場合、各IMとプレゼンスサービス クラスタに対して最低 10 メガビット/秒の専用帯域幅と、80ミリ秒以下のラウンドトリップ遅延が必要です。この推奨帯域幅よりも小さい帯域幅では、パフォーマンスに悪い影響を及ぼす可能性があります。

プレゼンス冗長グループのタスク フロー

1つのIM and Presence Service ノードは、1つのプレゼンス冗長グループのみに割り当てることができます。高可用性を実現するには、同じクラスタから2つのノードをプレゼンス冗長グループに割り当て、グループの高可用性を確保する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	データベースのレプリケーションの確認 (3 ページ)	データベース レプリケーションが IM and Presence サービス クラスターで設定されていることを確認します。
ステップ 2	サービスの確認 (4 ページ)	重要なサービスがプレゼンス冗長グループに追加予定のノード上で実行されていることを確認します。
ステップ 3	プレゼンス冗長グループの設定 (5 ページ)	IM and Presence Service クライアントとアプリケーションの冗長性とリカバリを提供します。
ステップ 4	フェールオーバーのハートビート間隔の設定 (6 ページ)	(省略可) プレゼンス冗長グループ内の各ノードは、ピア ノードのステータスまたはハートビートをモニタします。各ノードがピアをモニタする間隔を設定できます。
ステップ 5	高可用性の有効化 (7 ページ)	(省略可) プレゼンス冗長グループを設定したときに高可用性を有効にしなかった場合は、この手順を実行します。
ステップ 6	ユーザ割り当てモードの設定 (8 ページ)	Sync Agent が IM and Presence サービス クラスターのさまざまなノード全体にユーザを分散する方法を設定します。この設定は、システムがフェールオーバーと負荷分散を処理する方法に影響します。

データベースのレプリケーションの確認

状態冗長グループの高可用性を有効にする前に、IMとプレゼンスサービスクラスターでデータベースレプリケーションが設定されていることを確認してください。

手順

ステップ 1 次のいずれかの方法を使用して CLI セッションを開始します。

- リモート システムの場合は、SSH を使用して Cisco Unified オペレーティング システムにセキュアに接続します。SSH クライアントで、**ssh adminname @ hostname**を入力してパスワードを入力します。
- シリアルポートへの直接接続を介して、自動的に表示されるプロンプトでクレデンシャルを入力します。

ステップ 2 **utils dbreplication status** コマンドを実行して、データベース テーブルのエラーまたは不一致を確認します。

ステップ 3 **utils dbreplication runtimestate** コマンドを実行して、ノードでデータベース レプリケーションがアクティブであることを確認します。

出力にはすべてのノードが一覧表示されます。データベース レプリケーションがセットアップされて正常であれば、各ノードの **replication setup** の値は **2** になります。

2 以外の値が返された場合は、続行する前にエラーを解決する必要があります。

次のタスク

[サービスの確認 \(4 ページ\)](#)

サービスの確認

重要なサービスがプレゼンス冗長グループに追加予定のノード上で実行されていることを確認します。高可用性を有効にする前に、重要なサービスを実行する必要があります。重要なサービスがいずれのノードでも動作していない場合、障害状態に高可用性をオンにするとプレゼンス冗長グループは Failed 状態になります。重要なサービスが1つのノードで実行されていない場合、高可用性をオンにすると、そのノードが他のノードにフェールオーバーします。

始める前に

[データベースのレプリケーションの確認 \(3 ページ\)](#)

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ (Cisco Unified IM and Presence Serviceability)] から、[ツール (Tools)] > [コントロールセンター-ネットワークサービス (Control Center - Network Services)] を選択します。

ステップ 2 [サーバ (Server)] リストから、適切なノードを選択し、[移動 (Go)] をクリックします。

ステップ 3 [IM and Presence サービス (IM and Presence Services)] で、次のサービスが開始されていることを確認します。

- **Cisco Client Profile Agent**
- **Cisco Sync Agent**
- **Cisco XCP Router**

ステップ 4 [関連リンク (Related Links)] ドロップダウン リストから [コントロールセンター-ネットワークサービス (Control Center - Network Services)] を選択し、[移動 (Go)] をクリックします。

ステップ 5 [IM and Presence サービス (IM and Presence Services)] で、次のサービスが開始されていることを確認します。

- Cisco SIP Proxy
- Cisco Presence Engine

次のタスク

[プレゼンス冗長グループの設定 \(5 ページ\)](#)

プレゼンス冗長グループの設定

Cisco Unified Communications Managerを使用して、IMとプレゼンスサービスノードの冗長性を構成します。

各状態冗長グループには、2つのIMとプレゼンスサービスノードを含めることができます。各ノードは、1つのプレゼンス冗長グループにのみ割り当て可能です。プレゼンス冗長グループの両方のノードが同一クラスター上にあり、同じIM and Presence サービスデータベースパブリックノードを持つ必要があります。

始める前に

- [サービスの確認 \(4 ページ\)](#)
- 状態冗長グループに追加するIMとプレゼンスサービスノードが同じソフトウェアバージョンを実行していることを確認します。

手順

- ステップ 1** Cisco Unified CM Administration から、[システム (System)] > [プレゼンス冗長グループ (Presence Redundancy Groups)] を選択します。
- ステップ 2** [新規追加] をクリックします。
- ステップ 3** ステータスが冗長なグループの一意の名前を入力します。
アンダースコア (_) とダッシュ (-) を含む最大 128 字の英数字を入力できます。
- ステップ 4** グループの説明を入力します。
記号を含む最大 128 字の英数字を入力できますが、二重引用符 (") 、パーセント記号 (%) 、アンパサンド (&) 、スラッシュ (\) 、山カッコ (< >) は使用できません。
- ステップ 5** IM and Presence Service の 2 つの異なるノードを [プレゼンス サーバ (Presence Server)] フィールドで選択し、グループに割り当てます。
- ステップ 6** (任意) [高可用性を有効にする (Enable High Availability)] チェックボックスをオンにして、プレゼンス冗長グループの高可用性を有効にします。

ステップ7 [保存 (Save)]をクリックします。

次のタスク

[フェールオーバーのハートビート間隔の設定 \(6 ページ\)](#)

フェールオーバーのハートビート間隔の設定

プレゼンス冗長グループ内の各ピアが、ピアがアクティブであることを確認するためには、ピアノードのハートビート (ステータス) をモニタするキープアライブ設定を決定する任意指定のサービスパラメータを設定します。フェールオーバーは、設定したタイマーの有効期限が切れた後にピアノードが応答しなくなった場合に開始されます。



(注) シスコでは、このパラメータのデフォルト値を使用することを推奨しています。ただし、必要に応じて値を設定し直すことも可能です。

手順

- ステップ1 Cisco Unified CM IM and Presence Administration で、システム > サービスパラメータを選択します。
- ステップ2 [サーバ (Server)] ドロップダウンリストから、IM and Presence ノードを選択します。
- ステップ3 [サービス (Service)] ドロップダウンから、**Cisco Server Recovery Manager (アクティブ)** を選択します。
- ステップ4 [一般的なServer Recovery Managerパラメータ (クラスタ全体) (General Server Recovery Manager Parameters (Clusterwide))] で、プレゼンス冗長グループ内の各ノードがピアノードのハートビートのモニタに使用する、クラスタ全体のキープアライブ設定を指定します。フェールオーバーは、ピアノードが応答しない場合に開始することができます。
 - [サービスポート (Service Port)] : このパラメータでは、Cisco Server Recovery Manager がピアとの通信に使用するポートを指定します。デフォルトは 22001 です。
 - [管理RPCポート (Admin RPC Port)] : このパラメータでは、Cisco Server Recovery Manager が管理 RPC 要求を提供するために使用するポートを指定します。デフォルトは 20075 です。
 - [重要なサービス遅延 (Critical Service Delay)] : このパラメータでは、フェールオーバーが開始されるまでに重要なサービスを停止しても無視される期間を、秒単位で指定します。デフォルトは 90 です。
 - [自動フォールバックの有効化 (Enable Automatic Fallback)] : このパラメータでは、自動フォールバックを実行するかどうかを指定します。フェールオーバーが発生した場合、プライマリノードが正常な状態に戻った 30 分後に、IM and Presence Service がユーザをバックアップノードからプライマリノードに自動的に移動します。デフォルト値は [False] です。

- **[初期化キープアライブ (ハートビート) タイムアウト (Initialization Keep Alive (Heartbeat) Timeout)]** : このパラメータでは、フェールオーバーが開始されるまでに、初期化中にピアとの間でハートビートが喪失しても無視される期間を、秒単位で指定します。デフォルトは 120 です。
- **[キープアライブ (ハートビート) タイムアウト (Keep Alive (Heartbeat) Timeout)]** : このパラメータでは、フェールオーバーが開始されるまでに、ピアとの間でハートビートが喪失しても無視される期間を、秒単位で指定します。デフォルトは 60 です。
- **[キープアライブ (ハートビート) 間隔 (Keep Alive (HeartBeat) Interval)]** : このパラメータでは、ピア ノードに送信されるキープアライブ (ハートビート) メッセージの間隔を指定します。デフォルトは 15 です。

ステップ 5 次の追加パラメータを設定して、CUPC 8.5 以降のクライアントに、再ログインを試行するまでの待機時間を指定します。前述のパラメータとは異なり、これらのパラメータは、クラスターノード毎に個別に設定する必要があります。

- **[クライアントの再ログインの下限 (Client Re-Login Lower Limit)]** : このパラメータでは、CUPC 8.5 以降がこのサーバに再ログインするまでの待機時間の加減を秒単位で指定します。デフォルトは 120 です。
- **[クライアントの再ログインの上限 (Client Re-Login Upper Limit)]** : このパラメータでは、CUPC 8.5 以降がこのサーバに再ログインするまでの待機時間の上限を秒単位で指定します。デフォルトは 537 です。

ステップ 6 [保存 (Save)] をクリックします。

次のタスク

プレゼンス冗長グループを設定したときに[高可用性の有効化 \(7 ページ\)](#) を実行しなかった場合は、ここで実行します。

高可用性の有効化



注意 IM and Presence Service クラスターのレプリケーションのセットアップに失敗したが、すべての重要なサービスが実行されている場合、現在の冗長グループで有効な場合は、すぐにフェールオーバーする場合があります。

始める前に

- [プレゼンス冗長グループの設定 \(5 ページ\)](#)
- IM and Presence Service クラスターでレプリケーションがセットアップされていることを確認します。
- すべての重要なサービスが動作していることを確認します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified CM Administration から、[システム (System)] > [プレゼンス冗長グループ (Presence Redundancy Groups)] を選択します。
 - ステップ2 検索情報を指定し、[検索 (Find)] をクリックします。
 - ステップ3 設定したプレゼンス冗長グループを選択します。
 - ステップ4 高可用性を有効にするには、[高可用性を有効にする (Enable High Availability)] チェックボックスをオンにします。
 - ステップ5 [保存 (Save)] をクリックします。
-

ユーザ割り当てモードの設定

この手順を使用して、同期エージェントがクラスタ内のノードにユーザーを割り当てる方法を構成します。この設定は、フェールオーバーと負荷分散を管理するのに役立ちます。

手順

- ステップ1 Cisco Unified CM Administration から、[システム (System)] > [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameters)] を選択します。
 - ステップ2 [ユーザ管理パラメータ (User Management Parameters)] 領域で、[プレゼンスサーバのユーザ割り当てモード (User Assignment Mode for Presence Server)] パラメータに次のいずれかのオプションを選択します。
 - [バランス (Balanced)] : このモード (デフォルト) では、ユーザを各サブクラスタのそれぞれのノードに均等に割り当て、各ノードにユーザの合計数が均等に分散するようにします。これがデフォルトのオプションです。
 - [アクティブスタンバイ (Active-Standby)] : このモードでは、サブクラスタの最初のノードにすべてのユーザを割り当て、セカンダリサーバをバックアップのままにします。
 - [なし (None)] : このモードでは、Sync Agent でクラスタのノードにユーザが割り当てられません。
 - ステップ3 [保存 (Save)] をクリックします。
-

冗長連携動作および制限事項

機能	連携動作
ユーザの追加	いずれかのクラスタ ノードがフェールオーバー状態である間は、IM and Presence Service クラスタに新規ユーザを追加できません。
Multiple Device Messaging	フェールオーバーが発生した場合、Multiple Device Messaging 機能により、IM and Presence サービスでサーバ回復に遅延が発生します。Multiple Device Messaging が設定されているシステムでサーバのフェールオーバーが発生すると、通常、[Cisco Server Recovery Manager] サービス パラメータで指定された時間の 2 倍かかります。

機能	連携動作
プッシュ通知の高可用性	<p>11.5(1)SU3 では、プッシュ通知の展開で高可用性がサポートされます。プッシュ通知が有効化されており、ノードがフェールオーバーした場合、iPhone および iPad 版 Cisco Jabber クライアントで次の処理が行われます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • フォアグラウンドモードの Cisco Jabber クライアントの場合、Jabber クライアントは、メインノードが回復するまでの間、自動的にバックアップノードにログインします。バックアップノードが引き継いだとき、またはメインノードが回復したときのいずれも、サービスは中断しません。 • バックグラウンドモードの Cisco Jabber クライアントの場合、バックアップノードが引き継ぎますが、プッシュ通知が送信されるまでに遅延が生じます。Jabber クライアントがバックグラウンドモードで動作しているためにアクティブなネットワーク接続がない場合、バックアップノードへのログインは自動的に行われません。バックアップノードがプッシュ通知を送信できるようになるには、バックグラウンドモードになっていたすべてのフェールオーバーユーザ向けに JSM セッションを再作成する必要があります。 <p>遅延の長さは、システムの負荷によって異なります。テストでは、ユーザが HA ペアに均等に分散されている 15,000 ユーザ OVA の場合、フェールオーバー後のプッシュ通知の送信までに 10 ～ 20 分かかることが明らかになっています。この遅延は、バックアップノードが引き継いだとき、およびメインノードが回復した後に、確認することができます。</p> <p>(注) ノード障害または予期しない Cisco XCP Router のクラッシュの場合、IM 履歴を含むユーザの IM セッションは、ユーザアクションを必要とすることなく維持されます。ただし、Cisco Jabber on iPhone または iPad のクライアントが保留モードであった場合、サーバのクラッシュ時にサーバ上にキューされていた未開封メッセージを取得することはできません。</p>

機能	連携動作
<p>ユーザの一時的なプレゼンスステータス</p>	<p>ユーザの一時的なプレゼンスステータスで、フェールオーバー、フォールバック、およびユーザの移動の後に、古いプレゼンスステータスが表示されます。これは、一時的なプレゼンスに対するサブスクリプションが削除されたためであり、ユーザの有効な一時的プレゼンスステータスを表示するためには、ユーザが一時的なプレゼンスに登録し直す必要があります。</p> <p>たとえば、ユーザ A がユーザ B の一時的なプレゼンスに登録されており、ユーザ B が割り当てられている IM and Presence ノードでフェールオーバーが発生した場合、ユーザ B がバックアップノードに再ログインした後も、ユーザ B はユーザ A に対してオフラインと表示されます。これは、ユーザ B の一時的なプレゼンスに対するサブスクリプションが削除され、ユーザ A が削除を認識していないためです。ユーザ A は、ユーザ B の一時的な存在を再度サブスクライブする必要があります。</p> <p>ユーザ A が Jabber クライアントから User B の検索を削除すると、ユーザ B の一時的なプレゼンスの検索を試みるまでに、ユーザ A は少なくとも 30 秒待つ必要があります。一致しない場合、ユーザ A にはユーザ B の古いプレゼンスが表示されます。Jabber クライアントは、有効な一時プレゼンスステータスを取得するために、同じユーザに対する 2 回の検索の間で少なくとも 30 秒待つ必要があります。</p>

手動によるフェールオーバー、フォールバック、リカバリ

Cisco Unified Communications Manager Administration を使用して、プレゼンス冗長グループの IM and Presence Service ノードの手動フェールオーバー、手動フォールバック、手動リカバリを開始します。CLI を使用して Cisco Unified Communications Manager または IM and Presence Service からこれらのアクションを開始することもできます。詳細については、『Cisco Unified Communications ソリューション コマンドライン インターフェイス ガイド』を参照してください。

- 手動フェールオーバー：手動フェールオーバーを開始すると、Cisco Server Recovery Manager は失敗したノードの重要なサービスを停止します。失敗したノードのすべてのユーザが切断されるので、バックアップノードに再ログインする必要があります。



(注) 手動フェールオーバーの後、手動ロールバックを呼び出すまで、重要なサービスは再起動されません。

- 手動フォールバック：手動フォールバックを開始すると、Cisco Server Recovery Manager はプライマリ ノード上の重要なサービスを再起動し、フェールオーバーされていたすべてのユーザを切断します。切断されたユーザは、割り当てられたノードに再ログインする必要があります。
- 手動リカバリ：プレゼンス冗長グループの両方のノードが失敗状態になって手動リカバリを起動すると、IM and Presence サービスがプレゼンス冗長グループの両方のノードの Cisco Server Recovery Manager サービスを再起動します。

手動フェールオーバーの開始

Cisco Unified Communications Manager Administration を使用して、プレゼンス冗長グループ内の IM and Presence Service ノードのフェールオーバーを手動で開始できます。

手順

ステップ 1 [システム (System)] > [プレゼンス冗長グループ (Presence Redundancy Groups)] を選択します。

[プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示 (Find and List Presence Redundancy Groups)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 プレゼンス冗長グループの検索パラメータを選択して、[検索 (Find)] をクリックします。
一致するレコードが表示されます。

ステップ 3 [プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示 (Find and List Presence Redundancy Groups)] ウィンドウにリストされたプレゼンス冗長グループを選択します。

[Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グループの設定)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [サーバアクション (ServerAction)] フィールドで、[フェールオーバー (Failover)] をクリックします。

(注) このボタンは、サーバとプレゼンス冗長グループが正常な状態である場合にのみ表示されます。

手動フォールバックの開始

Cisco Unified Communications Manager 管理 を使用して、フェールオーバーしたプレゼンス冗長グループの IM and Presence サービス ノードのフォールバックを手動で実行します。プレゼンス冗長グループノードのステータスの詳細については、ノードの状態、状態変更の原因、推奨処置に関するトピックを参照してください。

手順

ステップ 1 [システム (System)] > [プレゼンス冗長グループ (Presence Redundancy Groups)] を選択します。

[プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示 (Find and List Presence Redundancy Groups)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 プレゼンス冗長グループの検索パラメータを選択して、[検索 (Find)] をクリックします。一致するレコードが表示されます。

ステップ 3 [プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示 (Find and List Presence Redundancy Groups)] ウィンドウにリストされたプレゼンス冗長グループを選択します。

[Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グループの設定)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [サーバアクション (ServerAction)] フィールドで、[フォールバック (Fallback)] をクリックします。

(注) このボタンは、サーバとプレゼンス冗長グループが正常な状態である場合にのみ表示されます。

手動リカバリの開始

手動リカバリは、プレゼンス冗長グループ内の両方のノードで障害が発生した状態の場合に必要となります。障害が発生した状態にあるプレゼンス冗長グループ内の IM and Presence Service ノードのリカバリを手動で開始するには、Cisco Unified Communications Manager Administration を使用します。

プレゼンス冗長グループノードのステータスの詳細については、ノードの状態、状態変更の原因、推奨処置に関するトピックを参照してください。

始める前に

手動リカバリは、プレゼンス冗長グループ内の両方のノードで障害が発生した状態の場合に必要となります。障害が発生した状態にあるプレゼンス冗長グループ内の IM and Presence Service

ノードのリカバリを手動で開始するには、Cisco Unified Communications Manager Administration を使用します。

手順

ステップ 1 [システム (System)] > [プレゼンス冗長グループ (Presence Redundancy Groups)] を選択します。

[プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示 (Find and List Presence Redundancy Groups)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 プレゼンス冗長グループの検索パラメータを選択して、[検索 (Find)] をクリックします。
一致するレコードが表示されます。

ステップ 3 [プレゼンス冗長グループの検索と一覧表示 (Find and List Presence Redundancy Groups)] ウィンドウにリストされたプレゼンス冗長グループを選択します。

[Presence Redundancy Group Configuration (プレゼンス冗長グループの設定)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [回復(Recover)] をクリックします。

(注) このボタンは、サーバとプレゼンス冗長グループが正常な状態である場合にのみ表示されます。

ノード状態の定義

表 1: プレゼンス冗長グループのノード状態の定義

状態	説明
初期化中 (Initializing)	Cisco Server Recovery Manager サービスが開始した際の一時的な初期 (遷移) 状態です。
アイドル (Idle)	フェールオーバーが発生してサービスが停止すると、IM and Presence サービスはアイドル状態になります。アイドル状態では、IM and Presence Service ノードは可用性サービスやインスタントメッセージ サービスを提供しません。[Cisco Unified CMの管理 (Cisco Unified CM Administration)] ユーザーインターフェイスを使用して、このノードへのフォールバックを手動で開始できます。

状態	説明
正常 (Normal)	安定した状態です。IM and Presence Service が正常に稼働しています。この状態では、[Cisco Unified CMの管理 (Cisco Unified CM Administration)] ユーザインターフェイスを使用して、このノードへのフェールオーバーを手動で開始できます。
バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	安定した状態です。IM and Presence サービス ノードは、ピア ノードのバックアップとして機能中です。ユーザはこの (バックアップ) ノードに移動されました。
テイク オーバー中 (Taking Over)	遷移状態です。IM and Presence サービス ノードは、ピア ノードのテイクオーバー中です。
フェールオーバー中 (Failing Over)	遷移状態です。IM and Presence サービス ノードは、ピア ノードによってテイクオーバーされています。
フェールオーバー済み (Failed Over)	安定した状態です。IM and Presence Service ノードがフェールオーバーしましたが、重要なサービスはダウンしていません。この状態では、[Cisco Unified CMの管理 (Cisco Unified CM Administration)] ユーザインターフェイスを使用して、このノードへのフォールバックを手動で開始できます。
フェールオーバー済み (重要なサービスは非実行) (Failed Over with Critical Services Not Running)	安定した状態です。IM and Presence Service ノード上の一部の重要なサービスが停止または失敗しました。
フォールバック中 (Falling Back)	遷移状態です。システムは、バックアップ モードで実行中のノードから、この IM and Presence サービス ノードにフォールバック中です。
テイク バック中 (Taking Back)	遷移状態です。障害が発生した IM and Presence Service ノードが、ピアから引き継ぎ直します。
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	遷移状態または [バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)] 状態のときにエラーが発生しました。
不明 (Unknown)	ノード状態は不明です。 考えられる原因は、IM and Presence Service ノードで高可用性が適切に有効化されていないことです。プレゼンス冗長グループの両方のノードで、Server Recovery Manager サービスを再起動します。

ノードの状態、原因、および推奨するアクション

[Cisco Unified CMの管理(Cisco Unified CM Administration)] ユーザ インターフェイスを使用してグループを選択する場合、[プレゼンス冗長グループの設定(Presence Redundancy Group Configuration)] ウィンドウのプレゼンス冗長グループでノードのステータスを表示できます。

表 2: プレゼンス冗長グループノードの高可用性状態、原因、および推奨されるアクション

ノード 1		ノード 2		原因/推奨するアクション
状態	理由	状態	理由	
正常 (Normal)	正常 (Normal)	正常 (Normal)	正常 (Normal)	正常 (Normal)
フェールオーバー中 (Failing Over)	管理者の要求による	テイクオーバー中 (Taking Over)	管理者の要求による	管理者がノード1からノード2への手動フェールオーバーを開始しました。手動フェールオーバーの処理中です。
アイドル (Idle)	管理者の要求による	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	管理者の要求による	管理者が開始したノード1からノード2への手動フェールオーバーが完了しました。
テイクバック中 (Taking Back)	管理者の要求による	フォールバック中 (Falling Back)	管理者の要求による	管理者がノード2からノード1への手動フォールバックを開始しました。手動フォールバックの処理中です。
アイドル (Idle)	初期化	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	管理者の要求による	ノード1が「アイドル」状態のとき、管理者がノード1上でSRMサービスを再起動しました。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨するアクション
アイドル (Idle)	初期化	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	初期化	プレゼンス冗長グループの手動フェールオーバーモードのとき、管理者がプレゼンス冗長グループの両方のノードを再起動したか、両方のノードのSRMサービスを再起動しました。
アイドル (Idle)	管理者の要求による	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	初期化	ノード2がバックアップモードで実行しているとき、ノード1のハートビートのタイムアウト前に、管理者がノード2のSRMサービスを再起動しました。
フェールオーバー中 (Failing Over)	管理者の要求による	テイクオーバー中 (Taking Over)	初期化	ノード2のテイクオーバー中、ノード1のハートビートのタイムアウト前に、管理者がノード2のSRMサービスを再起動しました。
テイクバック中 (Taking Back)	初期化	フォールバック中 (Falling Back)	管理者の要求による	ノード1のテイクバック中、ノード2のハートビートのタイムアウト前に、管理者がノード1のSRMサービスを再起動しました。テイクバックプロセスの完了後、両方のノードは「通常」状態になります。
テイクバック中 (Taking Back)	自動フォールバック	フォールバック中 (Falling Back)	自動フォールバック	ノード2からノード1への自動フォールバックが開始され、現在処理中です。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨するアクション
フェールオーバー済み (Failed Over)	初期化または重要なサービスのダウン	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	重要なサービスのダウン	<p>次のいずれかの条件が発生すると、ノード1は「フェールオーバー完了」状態に移ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ノード1のリポートにより、重要なサービスの状態が元に戻る。 ノード1が「重要サービスを実行せずにフェールオーバー完了」状態のとき、管理者がノード1で重要なサービスを開始する。 <p>ノード1が「フェールオーバー完了」状態に移る際、プレゼンス冗長グループのノードを「通常」状態へ復元するために、管理者がノード1を手動フォールバックできる状態にある。</p>
重要サービスを実行せずにフェールオーバー完了	重要なサービスのダウン	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	重要なサービスのダウン	<p>ノード1で重要なサービスがダウンしました。IM and Presence サービスが、ノード2への自動フェールオーバーを実行します。</p> <p>推奨するアクション：</p> <ol style="list-style-type: none"> ノード1でダウンしている重要なサービスを確認し、手動でそのサービスの開始を試みます。 ノード1の重要なサービスが開始しない場合は、ノード1をリポートします。 リポート後にすべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行して、プレゼンス冗長グループのノードを [Normal (正常)] 状態に復元します。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨するアクション
重要サービスを実行せずにフェールオーバー完了	データベース障害	バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	データベース障害	<p>ノード1のデータベースサービスがダウンしました。IM and Presence サービスが、ノード2への自動フェールオーバーを実行します。</p> <p>推奨するアクション：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ノード1をリブートします。 2. リブート後にすべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行して、プレゼンス冗長グループのノードを [Normal (正常)] 状態に復元します。
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	重要なサービスの開始に失敗	障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	重要なサービスの開始に失敗	<p>他のノードからプレゼンス冗長グループのノードへのテイクバック中は、重要なサービスを開始できません。</p> <p>推奨処置。 テイクバック中のノードで、次の操作を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ノードにダウンしている重要なサービスがないかどうかを確認します。これらのサービスを手動で開始するには、[プレゼンス冗長グループの設定) Presence Redundancy Group Configuration] ウィンドウの [回復 (Recovery)] をクリックします。 2. 重要なサービスが開始されない場合は、ノードをリブートします。 3. リブート後にすべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行して、プレゼンス冗長グループのノードを [Normal (正常)] 状態に復元します。

ノード1		ノード2		原因/推奨するアクション
状態	理由	状態	理由	
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	重要なサービスのダウン	障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	重要なサービスのダウン	<p>バックアップノードで重要なサービスがダウンしました。両方のノードが障害状態になります。</p> <p>推奨するアクション：</p> <ol style="list-style-type: none"> バックアップノードにダウンしている重要なサービスがないかどうかを確認します。これらのサービスを手動で開始するには、[プレゼンス冗長グループの設定 (Presence Redundancy Group Configuration)] ウィンドウで [回復 (Recovery)] をクリックします。 重要なサービスが開始されない場合は、ノードをリブートします。

ノード1		ノード2		原因/推奨するアクション
状態	理由	状態	理由	
ネットワーク接続が喪失しているか、SRMサービスが実行されていないために、ノード1がダウンしました。		バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	ピアダウン	<p>ノード2がノード1からのハードビートを失いました。IM and Presence サービスが、ノード2への自動フェールオーバーを実行します。</p> <p>推奨するアクション: ノード1が起動したら、次の操作を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プレゼンス冗長グループのノード間のネットワーク接続を確認して修復します。ノード間のネットワーク接続を再確立すると、ノードが失敗状態になる場合があります。正常の状態にノードを復元するには、[プレゼンス冗長グループの設定 (Presence Redundancy Group Configuration)] ウィンドウの [回復 (Recovery)] をクリックします。 2. 正常 (Normal) 状態にプレゼンス冗長グループのノードをリストアするために、SRMサービスを開始し、手動フォールバックを実行します。 3. (ノードがダウンしている場合) ノード1を修復して電源を入れます。 4. ノードが起動中で、すべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを [正常 (Normal)] 状態に復元します。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨するアクション
(電源切断、ハードウェア障害、シャットダウン、リブートなどにより) ノード1がダウンしました。		バックアップモードで実行中 (Running in Backup Mode)	ピアリブート	ノード1で次のような条件が発生したため、IM and Presence サービスがノード2への自動フェールオーバーを実行しました。 <ul style="list-style-type: none"> ハードウェア障害 電源切断 再起動 シャットダウン 推奨するアクション： <ol style="list-style-type: none"> ノード1を修復して電源を入れます。 ノードが起動中で、すべての重要なサービスが稼働中である場合、手動でフォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを [正常 (Normal)] 状態に復元します。
重要サービスを実行せずにフェールオーバー完了、またはフェールオーバー完了	初期化	バックアップモード	初期化中のピアダウン	起動中、ノード2はノード1を参照しません。 推奨するアクション： ノード1が起動してすべての重要なサービスが実行されたら、手動フォールバックを実行してプレゼンス冗長グループのノードを「通常」状態に復元します。
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Managerがユーザのテイクオーバーに失敗	障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Managerがユーザのテイクオーバーに失敗	テイクオーバープロセス中にユーザを移動することはできません。 推奨するアクション： データベースエラーの可能性がります。[プレゼンス冗長グループの設定 (Presence Redundancy Group Configuration)] ウィンドウの [回復 (Recovery)] をクリックします。問題が解決しない場合は、ノードをリブートします。

ノード 1		ノード 2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨するアクション
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Manager がユーザのテイクバックに失敗	障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	Cisco Server Recovery Manager がユーザのテイクバックに失敗	フォールバック プロセス中にユーザを移動することはできません。 推奨するアクション： データベースエラーの可能性があります。[プレゼンス冗長グループの設定 (Presence Redundancy Group Configuration)] ウィンドウの [回復 (Recovery)] をクリックします。問題が解決しない場合は、ノードをリブートします。
障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	不明 (Unknown)	障害モードで実行中 (Running in Failed Mode)	不明 (Unknown)	他のノードが失敗状態であるか、内部システムエラーの発生中に、ノードの SRM が再起動しました。 推奨するアクション： [プレゼンス冗長グループの設定 (Presence Redundancy Group Configuration)] ウィンドウの [回復 (Recovery)] をクリックします。問題が解決しない場合は、ノードをリブートします。
バックアップのアクティブ化	データベースの自動リカバリに失敗	フェールオーバーがサービスに影響	データベースの自動リカバリに失敗	バックアップ ノードでデータベースがダウンしました。ピア ノードはフェールオーバーモードであり、プレゼンス冗長グループのすべてのユーザをテイクオーバーできます。自動リカバリ操作が自動的に開始され、すべてのユーザはプライマリ ノードに移動します。
バックアップのアクティブ化	データベースの自動リカバリに失敗	フェールオーバーがサービスに影響	重要サービスのダウンの自動リカバリ	バックアップ ノードで重要なサービスがダウンしました。ピア ノードはフェールオーバーモードであり、プレゼンス冗長グループのすべてのユーザをテイクオーバーできます。自動リカバリ操作が自動的に開始され、すべてのユーザはピア ノードに移動します。

ノード1		ノード2		
状態	理由	状態	理由	原因/推奨するアクション
不明 (Unknown)		不明 (Unknown)		<p>ノード状態は不明です。</p> <p>考えられる原因は、IM and Presence Service ノードで高可用性が適切に有効化されていないことです。</p> <p>推奨するアクション：</p> <p>プレゼンス冗長グループの両方のノードで、Server Recovery Manager サービスを再起動します。</p>

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。