



設定

- [設定 (Settings)] メニュー (1 ページ)
- 着信コールの呼出音の音量を設定する (18 ページ)
- コールの音量を変更する (18 ページ)

[設定 (Settings)] メニュー

設定 (Settings) メニューからハンドセットをカスタマイズできます。

音声設定メニュー

[設定 (Settings)] メニューからサイレントモードを設定する

着信コールがある場合は、ハンドセットを停止することができます。これはサイレントモードと呼ばれます。

ハンドセットがサイレントモードの場合、着信コールは画面に表示されますが、ハンドセットによって着信音が再生されることはありません。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [オーディオ設定 (Audio settings)] の順に選択します。

ステップ3 [サイレント (Silent)] をハイライトします。

ステップ4 [オフ (Off)] を押してハンドセットを呼び出すか、[オン (On)] 押して呼出音を無効にします。

[設定 (Settings)] メニューから着信音の音量を設定する

着信音の音量を変更できます。この音量は、通話中に音量レベルには影響しません。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [着信音量の設定  > (Settings Ring volume)] を選択します。

ステップ3 ナビゲーションクラスタの呼出音を右または左に押します 。

ステップ4 [OK] を押してレベルを保存します。

関連トピック

[着信コールの呼出音の音量を設定する](#) (18 ページ)

さまざまなコールタイプの着信音を設定する

次のタイプのコールに異なる呼出音を設定することができます。

- 通常コール
- 通常メッセージ
- 緊急メッセージ
- 緊急事態高、中、低
- アラート

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [オーディオ設定 (Audio settings)] の順に選択します。

ステップ3 変更する着信音を選択します。

- 呼出音 メロディ
- 呼出音 通常メッセージ
- 呼出音 緊急メッセージ
- 呼出音 緊急事態高
- 呼出音 緊急事態中
- 呼出音 緊急事態低

- アラート トーン (Alert Tone)

ステップ4 ナビゲーション クラスタ  のリングの上または下を押して、トーンをハイライトします。

ステップ5 [再生 (Play)] を押して、呼出音を再生します。

ステップ6 トーンを保存するには、[選択 (Select)] を保存します。

アラートの音量を設定する

緊急時の音量は、音量を変更することができます 。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [アラート音量 (Alert volume)] を選択します。

ステップ3 ナビゲーション クラスタの呼出音を右または左に押します 。

ステップ4 レベルを保存するには、[OK] を押します。

ハンドセットの振動モードを設定する

着信コール時に電話機をバイブレーションさせるように設定できます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [バイブレーション (Vibrate)] の順に選択します。

ステップ3 選択内容をハイライトします。

- [オフ (Off)] (デフォルト) : ハンドセットで着信コールが鳴っても、ハンドセットは振動しません。
- [バイブレーション後に呼び出し音 (Vibrate then ring)] : ハンドセットに着信コールが来ると、ハンドセットはバイブレーション後に呼出音を鳴らします。
- [バイブレーションのみ (Vibrate only)] : 着信コールがハンドセット上でコールされると、ハンドセットは振動します。呼び出し音は聞こえません。
- [バイブレーションと呼出音 (Vibrate and ring)] : ハンドセットに着信コールが着信すると、ハンドセットが振動すると同時に呼出音が鳴ります。

ステップ4 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

キーを押したときの音の設定

キーを押したときに聞こえるサウンドを設定することができます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [キー音 (Key sound)] を選択します。

ステップ3 選択内容をハイライトします。

- [サイレント (Silent)] (デフォルト) : キーを押しても音声は何も再生されません。
- [クリック音 (Click)] : キーを押すと、カチッという音が聞こえます。
- [トーン音 (Tone)] : キーを押すと、トーン音が聞こえます。

ステップ4 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

確認音の設定

ハンドセットの設定が変更されたときに、ハンドセットが音を再生するように設定できます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [オーディオ設定 (Audio Settings)] の順に選択します。

ステップ3 確認音を強調表示します。

ステップ4 [オフ (Off)] を押してトーン音を停止するか、[オン (On)] を押してハンドセットのトーン音を鳴らします。

カバレッジ警告の設定

ハンドセットがベースステーションから離れすぎたときに、ハンドセットを再生するように設定することができます。

手順

-
- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [オーディオ設定 (Audio settings)] の順に選択します。
- ステップ3 カバレッジ警告をハイライトします。
- ステップ4 [オフ (Off)] を押してトーン音を停止するか、[オン (On)] を押してハンドセットのトーン音を鳴らします。
-

充電器の警告を設定する

ハンドセットを充電器に置いたときにトーンを再生するようにハンドセットを設定できます。

手順

-
- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [オーディオ設定 (Audio settings)] の順に選択します。
- ステップ3 充電器の警告をハイライトします。
- ステップ4 [オフ (Off)] を押してトーン音を停止するか、[オン (On)] を押してハンドセットのトーン音を鳴らします。
-

日付と時刻メニュー

時間形式の設定

ハンドセットの時刻の表示方法を設定できます。

手順

-
- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [日付と時刻 (Time & date)] > [時刻 (Time)] を選択します。
- ステップ3 [フォーマット (Format)] を押します。
- ステップ4 選択内容をハイライトします。
- 24 時間 (デフォルト) : 時刻を 24 時間形式で表示します。
-

- **am/pm** : 時刻を 12 時間形式で表示します。

ステップ 5 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

日付形式の設定

ハンドセットの日付の表示方法は設定できます。

この手順では、2018 年 8 月 24 日が選択に使用されます。選択内容は、ハンドセットの日付に表示されます。

手順

ステップ 1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ 2 [設定 (Settings)]  > [日付と時刻 (Time & date)] > [日付 (Date)] を選択します。

ステップ 3 [フォーマット (Format)] を押します。

ステップ 4 選択内容をハイライトします。

- **24-08-2018** (デフォルト) : 日付を dd mm-yyyy 形式で表示します。
- **08/24/2018** : 日付を mm/dd/yyyy 形式で表示します。
- **24-Aug-2018** : 日付を dd-mmm-yyyy 形式で表示します。
- **24/08/2018** : 日付を dd/mm/yyyy 形式で表示します。
- **24.08.2018** : 日付を dd.mm.yyyy 形式で表示します。
- **2018-08-24** : 日付を yyyy-mm-dd 形式で表示します。

ステップ 5 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

ハンドセットの言語設定

ハンドセットに表示される言語は変更できます。

手順

ステップ 1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ 2 [設定 (Settings)]  > [言語 (Language)] を選択します。

ステップ 3 選択した言語をハイライトします。

ステップ4 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

ハンドセットのLEDを設定する

ハンドセットの上部にあるLEDは、緑、赤、または黄色に点灯します。色は特定の状況に応じて設定することができます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [LED 信号 (LED signal)] を選択します。

ステップ3 LEDの配色を選択します。

- 緑色のLED
- 黄色のLED
- 赤色のLED

ステップ4 点灯させるLEDをハイライトします。

- [オフ (Off)] : LEDは点灯しません。
- [不在着信 (Missed call)] : 不在着信時にLEDが点灯します。
- [ボイスメッセージ (Voice message)] : ボイスメールメッセージがある場合、LEDが点灯します。
- [バッテリー残量低下 (Low battery)] : ハンドセットのバッテリー残量が低下していると、LEDが点灯します。

ステップ5 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

の画面をオフにするタイマーを設定する

指定時間後に画面をオフにするように、ハンドセットを設定することができます。画面がオフになる前に、特定のアイドル時間が経過すると薄暗くなります。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [省電源 (Power Save Settings)] を選択します。

ステップ3 選択内容を強調表示します。

- **5 秒間**: 画面が 2 秒間薄暗くなり、5 秒後に消灯します。
- **10 秒間**: 画面が 5 秒間薄暗くなり、10 秒後に消灯します。
- **20 秒間**: 画面が 5 秒間薄暗くなり、20 秒後に消灯します。
- **30 秒**: 画面が 10 秒後に薄暗くなり、30 秒後に消灯します。
- **45 秒**: 画面が 10 秒後に薄暗くなり、45 秒後に消灯します。
- **60 秒**: 画面は 10 秒後に薄暗くなり、60 秒後に消灯します。

ステップ4 [選択 (Select)]を押して、設定を保存します。

[セキュリティ (Security)]メニュー

ハンドセットのロックと暗証番号の設定

ロックを解除するためのPINを要求するように、ハンドセットをセットアップすることができます。



(注) キーパッドがロックされている場合、緊急番号だけをダイヤルできます。

デフォルトのPINは0000です。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)] を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [セキュリティ (Security)] > [電話機ロック (Phone lock)]を選択します。

ステップ3 暗証番号を入力して、[OK]を押します。

ステップ4 電話機のロックをハイライトします。

ステップ5 [オフ (Off)]を押してPINを要求しないか、[オン (On)]を押してPINを要求します。

ステップ6 [PINの変更 (Change PIN)]を選択します。

ステップ7 新しいPINを入力し、[OK]を押します。

PINには4桁を使用する必要があります。

ステップ8 [選択 (Select)]を押して、設定を保存します。

関連トピック

[ハンドセット キーパッドをロック](#)

[ハンドセットキーパッドのロックを解除する](#)

ハンドセットを自動的にロックするようにタイマーを設定する

特定の非アクティブ長の後に、キーパッドをロックするようにハンドセットを設定できます。キーパッドがロックされたら、使用する前にロックを解除する必要があります。



(注) キーパッドがロックされている場合、緊急番号だけをダイヤルできます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [セキュリティ (Security)] > [自動キーロック (Automatic keylock)] を選択します。

ステップ3 選択内容をハイライトします。

- [オフ (Off)] (デフォルト) : キーパッドはロックされません。
- 15 秒 : キーパッドは 15 秒後にロックされます。
- 30 秒 : キーパッドは 30 秒後にロックされます。
- 45 秒 : キーパッドは 45 秒後にロックされます。
- 1 分 : キーパッドは 1 分後にロックされます。
- 2 分 : キーパッドは 2 分後にロックされます。
- 3 分 : キーパッドは 3 分後にロックされます。
- 4 分 : キーパッドは 4 分後にロックされます。
- 5 分 : キーパッドは 5 分後にロックされます。

ステップ4 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

関連トピック

[ハンドセット キーパッドをロック](#)

[ハンドセットキーパッドのロックを解除する](#)

PIN 設定を変更する

ハンドセットをデフォルト設定にリセットする前に、PIN を要求するようにハンドセットを設定できます。

デフォルトの PIN は 0000 です。

手順

-
- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [セキュリティ (Security)] > [PIN を変更する (Change PIN)] の順に選択します。
- ステップ3 現在の PIN を入力して、[OK] を押します。
- ステップ4 新しい PIN を入力し、[OK] を押します。
PIN には 4 桁を使用する必要があります。
- ステップ5 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。
-

ハンドセット名の設定

ハンドセットには名前を付けることができます。名前はハンドセットのメイン画面に表示されます。

手順

-
- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [ハンドセットの名前 (Handset name)] を選択します。
- ステップ3 キーパッドを使用して名前を入力します。
- ステップ4 (任意) 特殊シンボルの入力が必要な場合は、[シンボル (Symbol)] を押して必要なシンボルに移動し、[選択 (Select)] を押します。
- ステップ5 (任意) 最後の文字を削除する場合は、[クリア (Clear)] を押します。
- ステップ6 [保存 (Save)] を押します。
-

デフォルトの回線を選択する

複数の回線がある場合は、プライマリ回線として使用する回線を選択できます。必要に応じてセカンダリ回線を選択することもできます。

手順

-
- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [回線 (Line)] を選択します。
- ステップ3 プライマリ回線として使用する回線をハイライトします。
- ステップ4 [保存 (Save)] を押します。

の自動応答設定

ハンドセットが着信コールを処理する方法を設定できます。

手順

- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [自動応答 (Auto answer)] を選択します。
- ステップ3 選択内容をハイライトします。
- [通常 (Normal)] (デフォルト) : コールに応答するには、[応答/送信 (Answer/Send)]  を押します。
 - [任意のキー (Any Key)] : 任意のキーを押すとコールに応答できます。
 - [自動 (Automatic)] : 着信コールに自動的に応答します。
- ステップ4 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

充電中にハンドセットの呼出音を鳴らすことを許可する

充電中にハンドセットの呼出音を鳴らしたくない場合は、着信音をオフにすることができます。着信コールは画面に継続して表示されます。

手順

- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [サイレント充電 (Silent charging)] を選択します。
- ステップ3 選択内容をハイライトします。
- [オフ (Off)] : ハンドセットが充電器に置かれている間、呼出音が鳴ります。
 - [サイレント (Silent)] : ハンドセットが充電器に置かれている間、呼出音は鳴りません。

ステップ4 [選択 (Select)]を押して、設定を保存します。

[応答不可 (Do Not Disturb)]を設定する

着信コールが到着したときに、ハンドセットが応答しないように設定することができます。これは、応答不可 (DND) モードと呼ばれます。このモードでは、[DND] アイコンが画面ヘッダーに表示されます。DND がアクティブであるときにコールを受信すると、コールはボイスメールに送信されます。

DND では、ヘッダーに表示されるアイコンの多くが通常とは異なります。

この機能を使用するには、管理者が DND を有効にする必要があります。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)] を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [応答不可 (Do not disturb)] を選択します。

ステップ3 選択内容をハイライトします。

- [無効 (Disabled)] (デフォルト) : DND モードはオフになっています。
- [有効 (Enabled)] : DND モードがオンになっています。

ステップ4 [選択 (Select)]を押して、設定を保存します。

関連トピック

[スターコードを使用して、応答不可をオンまたはオフにする
ヘッダーアイコン](#)

でコールを発信するときに発信者 ID を非表示にする

通常の状態では、コールを発信するときに、ハンドセットに発信者 ID (名前と電話番号) が送信されます。次のコールまたはすべてのコールに発信者 ID がない場合にコールを発信するように、ハンドセットを設定することができます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)] を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [番号の非表示 (Settings Hide Number)] を選択します。

ステップ3 選択内容をハイライトします。

- [オフ (Off)] (デフォルト): 発信者 ID は常に送信されます。
- 次のコール: 発信者 ID は次のコールに対して送信されません。以降のコールには発信者 ID が送信されます。
- [常時オン (Always On)]: ハンドセットが発信者 ID を送信することはありません。

ステップ4 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

関連トピック

[スターコードを使って発信者情報をブロック/ブロック解除する](#)

コール転送メニュー

[無条件転送 (Call Forward Unconditional)] を設定する

すべてのコールを特定の電話番号に転送するようにハンドセットを設定できます。電話を転送すると、画面に通話不在転送アイコン  が表示されます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [通話転送 (Call Forward)] > [無条件転送 (Forward Unconditionally)] を選択します。

ステップ3 [無条件転送 (Forward Unconditionally)] をハイライトします。

ステップ4 [オフ (Off)] を押して機能をオフにするか、[オン (On)] を押して機能をオンにします。

ステップ5 [転送先 (Forward To)] をハイライトし、コールを受信するための電話番号を入力します。

ステップ6 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

関連トピック

[スターコードで\[すべてのコールの転送 \(Call Forward All\)\] を有効化/無効化する](#)

応答がない場合のコール転送を設定する

特定の電話番号に不在着信コールを転送するようにハンドセットを設定できます。ハンドセットを転送すると、画面ヘッダーにコール転送アイコン  が表示されます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。

- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [コール転送 (Call Forward)] > [無応答時転送 (Forward No Answer)] を選択します。
- ステップ3 [無応答時転送 (Forward No Answer)] をハイライトします。
- ステップ4 [オフ (Off)] を押して機能をオフにするか、[オン (On)] を押して機能をオンにします。
- ステップ5 [転送先 (Forward To)] をハイライトし、コールを受信するための電話番号を入力します。
- ステップ6 [転送までの時間 (Forward After)] をハイライトし、コールが転送されるまで待機する秒数を入力します。
- ステップ7 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

回線がビジー状態である場合のコール転送の設定

コール中 (通話中) に、特定の電話番号にコールを転送するようにハンドセットを設定できます。ハンドセットを転送すると、画面ヘッダーにコール転送アイコン  が表示されます。

手順

- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [コール転送 (Call Forward)] > [話中転送 (Forward Busy)] を選択します。
- ステップ3 [話中転送 (Forward Busy)] をハイライトします。
- ステップ4 [オフ (Off)] を押して機能をオフにするか、[オン (On)] を押して機能をオンにします。
- ステップ5 [転送先 (Forward To)] をハイライトし、コールを受信するための電話番号を入力します。
- ステップ6 [選択 (Select)] を押して、設定を保存します。

アイドルスクリーンセーバーを設定する

ハンドセットが充電器に置かれている時は、画面の表示を制御できます。

手順

- ステップ1 [メニュー (Menu)]  を押します。
- ステップ2 [設定 (Settings)]  > [アイドルスクリーンセーバー (Idle Screen Saver)] を選択します。
- ステップ3 選択内容をハイライトします。

- **[オフ (Off)]** (デフォルト) : 画面は、[の画面をオフにするタイマーを設定する \(7 ページ\)](#) で設定されている時点でオフになります。
- **[アイドルクロック (Idle clock)]** (グレー表示) : 画面にはグレー色の時計が表示されません。
- **[スタートアップイメージ(グレー表示)]** : 画面にグレー色に表示された開始グラフィックが表示されます。

ステップ4 **[選択 (Select)]** を押して、設定を保存します。

のアイドルクロックを設定する

ハンドセットがアイドル状態のときにホーム画面に時間を表示するかどうかを制御できます。

手順

ステップ1 **[メニュー (Menu)]**  を押します。

ステップ2 **[設定 (Settings)]**  > **[アイドルクロック (Idle Clock)]** を選択します。

ステップ3 選択内容をハイライトします。

- **[オフ (Off)]** : ホーム画面に時間は表示されません。
- **[オン (On)]** (デフォルト) : ホーム画面に時間が表示されます。

ステップ4 **[選択 (Select)]** を押して、設定を保存します。

Bluetooth メニュー

お使いのハンドセットは、Bluetooth ヘッドセットを使用できます。ヘッドセットを使用するには、Bluetooth をオンにし、ヘッドセットをハンドセットにペアリング (接続) する必要があります。

Bluetooth とハンドセット

Bluetooth 接続は、ハンドセットから 1～2 メートル (3～6 フィート) の範囲内で最良の状態です。20 メートル (66 フィート) 離れていても機能する場合があります。接続されているデバイスとハンドセットとの間に障害物 (壁、ドア、窓など)、大きな金属物、または他の電子機器がある場合には、Bluetooth 接続が低下することがあります。

Bluetooth の有効化

お使いのハンドセットは、Bluetoothヘッドセットを使用できます。デフォルトでは、Bluetoothはオフになっています。Bluetoothが有効になっている場合、ハンドセットのバッテリー使用量が増加します。

Bluetoothを有効にすると、画面のヘッダーにBluetoothアイコンが表示されます。このアイコンは、ハンドセットにペアリングされたBluetoothヘッドセットがある場合に変更されます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)] を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [Bluetooth] > [有効化/無効化 (Enable/disable)]を選択します。

ステップ3 [はい (Yes)]を押してBluetoothをオンにするか、[いいえ (No)]を押してBluetoothをオフにします。

Bluetooth デバイスの検索とペアリング

ペアリングされているBluetoothデバイスのリストを表示できます。

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)] を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [Bluetooth] > [デバイスの検索 (Search for devices)]を選択します。

ステップ3 リスト内のヘッドセットをハイライトして、[選択 (Select)]を押します。

ペアリングされたBluetoothデバイスの管理

手順

ステップ1 [メニュー (Menu)] を押します。

ステップ2 [設定 (Settings)]  > [Bluetooth] > [ペアリング済みデバイス (Paired devices)]を選択します。

ステップ3 管理するヘッドセットをハイライトして、次のいずれかの操作を実行します。

- 接続されたヘッドセットを切断するには、**[切断 (disconnect)]** を押します。ヘッドセットは、ハンドセットにペアリングされたままですが、アクティブではありません。
- ヘッドセットの名前を編集するには、**[詳細 (More)]** を押して**[名前の変更 (Change name)]** を選択します。
- すべてのヘッドセットを削除 (ペアリング解除) するには、**[詳細 (More)]** を押して**[すべて削除 (Delete all)]** を選択します。削除の実行を確定します。
- **[詳細 (More)]** を押して **[削除 (delete)]** を選択し、リストからヘッドセットを削除 (ペアリング解除) します。削除の操作を確定します。
- ヘッドセットに関する詳細情報を見るには、**[詳細 (More)]** を押して**[情報 (Info)]** を選択します。

プッシュ トウ トーク (Push to Talk) をオンにする

ハンドセットを双方向ラジオとして使用して、システム内の他のアクティブなハンドセットと会話を行うことができます。特定のボタンを押すと会話を開始/終了します。この機能は「プッシュ トウ トーク (Push to Talk)」と言います。

この機能を使用する前に、ハンドセットで有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 **[メニュー (Menu)]**  を押します。

ステップ 2  > **[プッシュ トウ トーク (Push to Talk) の設定]** を選択します。

ステップ 3 選択内容を強調表示します。

- **Off** (デフォルト) : プッシュを使用して会話することはできません。
- **On**: [プッシュ] を使用して話すことができます。

ステップ 4 **[選択 (Select)]** を押して、設定を保存します。

関連トピック

[プッシュ トウ トーク \(Push to Talk\) を使用します。](#)

着信コールの呼出音の音量を設定する

手順



ハンドセットが鳴っている間に、[音量 (Volume)] を押します。



関連トピック

[\[設定 \(Settings\)\] メニューから着信音の音量を設定する](#) (2 ページ)

コールの音量を変更する

手順



通話中に[音量 (Volume)] を上下に押します。

