

Verlengen verlopen licentietermijn

Inhoud

[Inleiding](#)

[Licentieperiode verlopen](#)

[ICeverity](#)

[Impact](#)

[Beschrijving](#)

[SyslogMessage](#)

[Berichtvoorbeeld](#)

[Productfamilie](#)

[Regex](#)

[Aanbeveling](#)

[Opdrachten](#)

Inleiding

In dit document worden slimme licenties beschreven en wordt beschreven wat er gebeurt wanneer uw licentie verloopt.

Licentieperiode verlopen

ICeverity

3 - Fout

Impact

Indien onbeheerd achtergelaten, kunnen de diensten afhankelijk van platform beïnvloeden.

Beschrijving

Smart Licensing is een service die een gecentraliseerde, flexibele manier biedt om licenties op Cisco-apparaten te beheren. Wanneer een apparaat gebruik maakt van Smart Licensing, kan het gedurende een bepaalde periode in een evaluatiemodus werken, zodat gebruikers de functies kunnen testen voordat ze de benodigde licenties aanschaffen. Dit bericht geeft aan dat de evaluatieperiode voor het hulpmiddel op de opgegeven datum is verlopen. Dit bericht wordt één keer per week na het verstrijken weergegeven. Als de evaluatieperiode is verlopen en u de functies wilt blijven gebruiken, moet u de juiste licenties bij Cisco verkrijgen en deze registreren bij de Smart Licensing-service.

SyslogMessage

Berichtvoorbeeld

Jun 04 56:35:27 <> : %SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING: Evaluation period expired on xxx xxx xx:xx:xx x

Productfamilie

- Cisco Catalyst 9300 Series switches
- Cisco Catalyst 9200 Series switches
- Cisco Catalyst 3850 Series switches
- Cisco Catalyst 3650 Series switches
- Cisco Catalyst 9500 Series switches
- Cisco Catalyst 9400 Series switches
- Cisco 4000 Series geïntegreerde services routers
- Cisco Catalyst 9600 Series switches

Regex

N.v.t.

Aanbeveling

Deze fout kan worden gezien wanneer de evaluatieperiode is verlopen, wanneer het apparaat niet is geregistreerd of wanneer er geen verbinding met Cisco Smart Software Manager (CSSM) is. Volg de volgende stappen om het probleem op te lossen:

1. Controleer of het apparaat bereikbaar is via tools.cisco.com: Switch #ping tools.cisco.com Type vluchtvolgorde om af te breken. Verzend 5, 100-byte ICMP Echos naar 173.37.145.8, tijd is 2 seconden: !!!!! Succespercentage is 100 procent (5/5), ronde-trip min/avg/max = 41/41/42 ms
2. Als het apparaat niet is geregistreerd op de slimme licentieserver, registreert u het apparaat met de CSSM door een nieuwe token te genereren, zoals bij deze link: [Een nieuw token genereren op basis van CSSM](#)
3. Registreer het apparaat met de nieuwe token met de volgende opdrachten: Device#licentie smart trust idtoken local force of Device#licentie smart trust idtoken local force.
4. Zorg ervoor dat poort 80/443 is toegestaan tussen het apparaat en CSM-server.

Opdrachten

#show version

#show logging

#show platform

#show license status

#show license all

#show clock

#show license summary

#show module

#show running-config

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.