

Meldingen beheren op de FindIT Network Probe

Doel

De FindIT Network Probe genereert meldingen wanneer gebeurtenissen in het netwerk optreden. De machine kan in de vorm van een e-mail of een pop-upvenster rechtsonder in het thuisvenster van FindIT Probe worden geplaatst. Aanmeldingen zijn gekleurd voor het gebruiksgemak.

- Groen staat voor een Minor-evenement.
- Orange geeft een belangrijke gebeurtenis aan.
- Rood geeft een kritieke gebeurtenis aan.

Het Informatiecentrum wordt weergegeven door een bellenpictogram in de rechterbovenhoek van het venster FindIT-netwerkproxy. Het kan een aantal ervan hebben, wat het totale aantal niet-erkende kennisgevingen vertegenwoordigt. De kleur van het nummer geeft de aard van de gebeurtenis aan zoals hierboven vermeld. Alle kennisgevingen zijn geregistreerd voor toekomstig toezicht. Er kunnen ook meldingen worden aangepast, zodat alleen de logbestanden van uw voorkeur worden weergegeven.

Dit artikel is bedoeld om u te laten zien hoe u de kennisgevingen op de FindIT Network Probe beheert. Er wordt ook vanuit gegaan dat u de e-mailinstellingen al hebt ingesteld in het gedeelte Administratie > E-mailinstellingen van de FindIT Network Probe.

Meldingen beheren

Toegang tot het melding Center

Stap 1. Meld u aan bij de FindIT-netwerkmodule.

Stap 2. Klik in de werkbalk van het venster FindIT Network Probe op het pictogram Kennisgeving Center.

Opmerking: In dit voorbeeld zijn er 18 niet-erkende kennisgevingen. De kleur van het pictogram geeft aan dat het hoogste incident een belangrijk evenement was.



De meldingen naar ernst filteren

Stap 1. Klik de nummers aan om alleen de stammen van die aard weer te geven.

Opmerking: In dit voorbeeld zijn er 12 kleine evenementen, 6 grote evenementen en 0 kritieke gebeurtenissen. Wanneer u op 12 klikt, worden alleen de kleine gebeurtenissen weergegeven. Er worden ook alleen belangrijke gebeurtenissen weergegeven wanneer u op 6 klikt, en Kritieke gebeurtenissen wanneer u op 0 klikt. De getallen veranderen afhankelijk van het aantal meldingen per ernst.

The screenshot shows the 'Event Log' interface. At the top, there is a summary bar for 'Unacknowledged' events, which is highlighted with a red box. It displays three categories: 12 information events (green 'i' icon), 6 warning events (yellow triangle icon), and 0 error events (red triangle icon). Below this, there is a 'Filter' button with a right-pointing arrow. The main area contains a list of events, each with a status icon, a time and date stamp, device information, and an 'ACK' checkbox. The events listed are:

- Device discovered (switche6fa9f) at 2016-10-24 19:58:08.956
- Credential(SNMP) required (wap0c0d40) at 2016-10-24 14:30:33.407
- Credential(SNMP) required (WAP150) at 2016-10-24 14:30:33.404
- Credential(SNMP) required (RV130W) at 2016-10-24 14:30:32.471
- Event at 2016-10-24 14:30:30.871

Filter de meldingen op de datum

Stap 1. (Optioneel) Klik op de pijl van het filter om een bereik, ernst, type gebeurtenis en apparaat te specificeren. U kunt er ook voor kiezen om eerder erkende gebeurtenissen op te nemen door een van de **ACK**-vinkjes te controleren of door de **ACK All**-check-box te controleren wanneer u logbestanden doorgeeft via het meldingscentrum.

This screenshot is identical to the one above, but with a red box highlighting the 'Filter' button, which has a right-pointing arrow next to it. The rest of the interface, including the unacknowledged counts and the list of events, remains the same.

Stap 2. (Optioneel) Om de datum te filteren, klikt u op het pictogram kalender en vervolgens kiest u de startdatum uit het display gebeurtenissen uit het gebied. In dit voorbeeld is de startdatum 1 januari 1916. U kunt de datums ook handmatig invoeren met de bestandsindeling YY/MM/DD en vervolgens op **Gereedschap** klikken.

Event Log ☰ ⌵ ⚙ ⌵

Unacknowledged: i 12 ⚠ 6 ! 0

▼ Filter ⬆ ⬆

Display Events From: 2016/01/01 ☰ 08 : 00 AM To: 2016/10/24 ☰ 10 : 30 PM

Severity Level: Please select...

Device: Please select...

Include Acknowledged Filter

ACK All

ACK

ACK

Time & Date: 🕒 Device: RV130
Device discovered Today Clear Done

Time & Date: 2016-10-24 12:29:04.86 Device: wap0ca750 MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50
Device discovered ACK

Stap 3. (Optioneel) Klik om de starttijd aan te passen op het pijltje omhoog of omlaag om de instellingen van het uur en de minuut in te stellen.

Event Log ☰ ⌵ ⚙ ⌵

Unacknowledged: i 12 ⚠ 6 ! 0

▼ Filter ⬆ ⬆

Display Events From: 2016/01/01 ☰ 08 : 00 AM To: 2016/10/24 ☰ 10 : 40 PM

Severity Level: Information ⬆ Higher ⬆ Event Type: --All Types-- ⬆

Device: --All Devices-- ⬆

Include Acknowledged Events Filter

ACK All

ACK

ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806 Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658 Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

Stap 4. (Optioneel) Klik op het pictogram Kalender en kies de einddatum in het gedeelte To. In dit voorbeeld is de einddatum 24 oktober 2016. U kunt de datums ook handmatig invoeren met de bestandsindeling YY/MM/DD en vervolgens op **Gereedschap** klikken.

Event Log

Unacknowledged: **i** 12 **A** 6 **!** 0

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:35 PM

Severity Level: --All Levels-- Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Time & Date: 2016-10-24 14:39:31.82
Device: wap0ca750 MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:39:31.74
Device: wap0c0dd0 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:D0
Credential(SNMP) required

Calendar widget showing October 2016 with the 24th highlighted. Buttons: Today, Clear, Done.

Stap 5. Pas de eindtijd aan door op de pijl omhoog of omlaag te klikken om de instellingen van het uur en de minuut in te stellen. In dit voorbeeld is de eindtijd 22:30 uur.

Event Log

Unacknowledged: **i** 12 **A** 6 **!** 0

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

Calendar widget showing October 2016 with the 24th highlighted. Buttons: Today, Clear, Done.

Stap 6. Klik op de vervolgkeuzelijst ernst niveau en kies het te melden ernst niveau. In dit voorbeeld zal de ernst van de informatie worden gerapporteerd.

- Alle niveaus — rapporteert gebeurtenissen in alle ernst.
- Informatie — rapporteert alleen gebeurtenissen onder de ernst van de informatie.
- Waarschuwing: rapporteert gebeurtenissen alleen onder de ernst van de waarschuwing.
- Alert — rapporteert alleen gebeurtenissen onder de alarmernst.

Unacknowledged:

 12
  6
  0

Filter

 Display Events From: 2016/01/01  08:00 AM To: 2016/10/24  10:40 PM

 Severity Level:  --All Levels-- Higher Event Type:  --All Types--

Device:

Information


Warning

Alert

 Include Acknowledged

Filter

 ACK All ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
 Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
 Credential(SNMP) required

 Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
 Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
 Credential(SNMP) required

Stap 7. Kies het Event Type in het vervolgkeuzemenu. In dit voorbeeld worden alle typen gekozen.

- Alle typen — Alle soorten gebeurtenissen worden gerapporteerd.
- Apparaat onbereikbaar — verstuurt een kennisgeving wanneer de FindIT Network Probe een ontdekt apparaat niet kan bereiken met zijn IP adres.
- Apparaat ontdekt — verstuurt een bericht wanneer de FindIT Network Probe een nieuw apparaat in het netwerk ontdekt of een offline apparaat wordt herontdekt.
- Apparaat offline — verstuurt een waarschuwing wanneer de FindIT Network Probe een apparaat detecteert dat niet langer op het netwerk wordt gedetecteerd.
- Kritische gezondheid — verstuurt een waarschuwing wanneer de FindIT-netwerksonde detecteert dat het gezondheidsniveau van een apparaat verandert in Waarschuwing of Alert.
- Einde leven — verstuurt een bericht dat er een End-of-Life-bulletin gevonden is voor het apparaat.
- End-of-sale — stuurt u het bericht dat er een End-of-life bulletin voor het apparaat is gevonden.
- Bij het naderen van het verkoopseinde — zendt een kennisgeving dat de vehikel bijna het einde van de verkoopperiode nadert.
- Het einde van het leven naderen — stuurt een waarschuwing dat het apparaat bijna het einde van zijn levenscyclus nadert.
- Onderhoud verlopen — verstuurt een kennisgeving dat het apparaat geen actief onderhoudscontract heeft.
- Garantie is verlopen — verstuurt een bericht dat de garantie op een apparaat is verlopen.
- Firmware beschikbaar — stuurt een waarschuwing dat een nieuwe firmware beschikbaar is voor download.
- Credentials (gebruiker-id) vereist — geeft aan dat een gebruiker-ID nodig is.
- Credentials (SNMP) vereist — wijst erop dat een apparaat Simple Network Management Protocol (SNMP) nodig is.
- SNMP-uitschakelen — geeft aan dat het apparaat SNMP is uitgeschakeld.

Event Log

Unacknowledged: **12** **6** **0**

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Filter

ACK All
 ACK
 ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

Device unreachable
Device discovered
Device offline
Critical health
End of life
End of sale
Approaching end of sale
Approaching end of life
Maintenance expired
Warranty expired
Firmware available
Credential(userid) required
Credential(SNMP) required
SNMP disable

Stap 8. Kies het apparaat in het uitrolmenu van het apparaat. Dit zal het lograpport voor het gekozen apparaat genereren.

Opmerking: In dit voorbeeld worden alle apparaten geselecteerd.

Event Log

Unacknowledged: **12** **6** **0**

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Filter

ACK All
 ACK
 ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

SEP0C116722EA2D
switch1147a8
RV130W
switche6f4d3
switche6fa9f
SEP5006AB70872D
WAP150
wap0c0d40
wap0c0dd0
wap0ca750
wap0cad90
wap6859c0

Stap 9. Controleer het aanvinkvakje **Met erkende gebeurtenissen meegeleverd** om eerder

erkende gebeurtenissen in het gefilterde logbestand op te nemen.

The screenshot shows the 'Event Log' interface. At the top, there are icons for information (12), warning (6), and error (0). Below this is a 'Filter' section with the following settings: 'Display Events From' is set to 2016/01/01 08:00 AM, 'To' is 2016/10/24 10:40 PM, 'Severity Level' is 'Information' with a 'Higher' checkbox checked, 'Event Type' is '--All Types--', and 'Device' is '--All Devices--'. The 'Include Acknowledged Events' checkbox is checked and highlighted with a red box. A 'Filter' button is located to the right of the filter settings. Below the filter settings, there are two event entries, each with a 'Credential(SNMP) required' warning and an 'ACK' checkbox.

Stap 10. Klik op **Filter**.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Filter' button is now highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

U hebt nu met succes een gefilterd lograpport gegenereerd op basis van uw gespecificeerde datum.

Event Instellingen instellen

Stap 1. Klik op het pictogram **Task Status**.

Event Log

Unacknowledged: **12** **6** **0**

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Filter

ACK All ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

Stap 2. Controleer de bijbehorende selectievakjes om melding van pop-uploaden en e-mailbericht mogelijk te maken. Laat de vakjes onbelemmerd om Meldingen voor dat item uit te schakelen.




Opmerking: In dit voorbeeld worden alle pop-upmeldingen onder Meldingen voor apparaat en Cisco-ondersteuningsmeldingen geactiveerd, maar e-mailmeldingen worden alleen geactiveerd voor Cisco-ondersteuningsmeldingen.

Event Settings

	Popup Notification	Email
Device Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Discovered	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Unreachable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Credential Required ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SNMP Disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Offline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Health Critical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Web service disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cisco Support Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
New Firmware Available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
End of Life/Sale Notice ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maintenance Expiry ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Save Restore Defaults


Stap 3. Klik op Opslaan.





	Popup Notification	Email
Device Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Discovered	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Unreachable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Credential Required 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SNMP Disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Offline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Health Critical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Web service disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cisco Support Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
New Firmware Available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
End of Life/Sale Notice 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maintenance Expiry 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

U dient nu met succes de instellingen voor gebeurtenissen op de FindIT Network Probe te hebben ingesteld.




Verandert de afmetingen van het venster

Stap 1. Klik op het pictogram Instellingen.








Event Log    

Unacknowledged:

 12  6  0

> Filter

	ACK All
 Time & Date: 2016-10-24 19:58:08.956 Device: switche6fa9f MAC Address: 40:A6:E6:E6:FA:9F Device discovered	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:33.407 Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40 Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:33.404 Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:32.471 Device: RV130W MAC Address: 3C:CE:73:8F:15:9A Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:30.871	<input type="checkbox"/> ACK

Stap 2. Voer een waarde in het veld *Hoogte* van *het paneel in*. Dit is de hoogte van het evenement in pixels. In dit voorbeeld is de hoogte van het venster 550 pixels.

Panel Height: pxPanel Width: px

Stap 3. Voer een waarde in het veld *Breedte van het paneel in*. Dit is de breedte van het evenement in pixels. In dit voorbeeld is de breedte van het venster 850 pixels.

Panel Height: pxPanel Width: px

Stap 4. Klik op **Opslaan**.

Panel Height: pxPanel Width: px

U hebt nu met succes de afmetingen van het venster Informatiecentrum op de FindIT-netwerkmodule gewijzigd.