

Cisco WAP551和WAP561上的系统设置配置

目标

通过 *System Settings* 页面，可以添加有关 WAP 的位置和网络身份信息。这样，任何访问 WAP 的人都可以了解设备所在位置，以及在 WAP 上出现问题或需要执行其他配置时与谁联系。本文说明如何在 WAP551/WAP561 上配置“系统设置”页。

适用设备

- WAP551
- WAP561

软件版本

- 1.0.4.2

系统设置配置

步骤 1. 登录 Web 配置实用程序并选择 Administration > System Settings。系统将打开“系统设置”页：



Host Name:	<input type="text" value="WAP561"/>	(Range: 1-63 Characters)
System Contact :	<input type="text" value="user@example.com"/>	(Range: 0-255 Characters)
System Location:	<input type="text" value="Device_Location"/>	(Range: 0-255 Characters)

步骤 2. 在 Host Name 字段中输入设备的主机名。这是管理性分配的名称，不是 SSID（作为无线网络广播的网络名称）。主机名只能包含字母、数字和连字符。默认主机名为“wap”，后跟 WAP MAC 地址的最后六个十六进制数字。

步骤 3.（可选）在 System Contact 字段中输入有关 WAP 联系人的信息。这可以是电话号码或电子邮件地址。系统联系人的长度必须为 0 到 255 个字符，并且可以包含空格和特殊字符。

步骤 4.（可选）在 System Location 字段中输入 WAP 的物理位置。系统位置的长度必须为 0 到 255 个字符，并且可以包含空格和特殊字符。

第 5 步：点击 **Save**（保存），以保存设置。