



Cisco SD-WAN リリース 20.1.x の互換性マトリックス

表 1: Cisco SD-WAN リリース 20.1.x の互換性マトリックス

コントローラ	ISR1000/ISR4000/ASR1000	CSR1000v	ISRv (ENC/CSP)	vEdge	ISR 1100-4G および ISR 1100-6G	ISR1100-4GLTENA、ISR1100-4GLTEGB
20.1.1	17.2.1r、16.12.x、16.10.x および 16.9.x	17.2.1r および 16.12.x	NFVIS 4.1.2 FC2 を使用した 17.2.1r	18.3、18.4、19.2 および 20.1	20.1.1 以下 19.2.099 まで	20.1.1 以下 19.2.1 まで
20.1.1.1	17.2.1r、16.12.x、16.10.x および 16.9.x	17.2.1v、17.2.1r および 16.12.x	NFVIS 4.1.2.FC2 を使用した 17.2.1r	18.3、18.4、19.2、20.1 および 20.1.1.1	20.1.1.1 以下 19.2.099 まで	20.1.1.1 以下 19.2.1 まで
20.1.12	17.2.1v、17.2.1r、16.12.x、16.10.x および 16.9.x	17.2.1v、17.2.1r および 16.12.x	NFVIS 4.1.2 FC2 を使用した 17.2.1r	18.3、18.4、19.2、20.1、20.1.12	20.1.12 以下 19.2.099 まで	20.1.12 以下 19.2.1 まで
20.1.2	17.2.2、17.2.1v、17.2.1r、16.12.x、16.10.x および 16.9.x	17.2.2、17.2.1v、17.2.1r および 16.12.x	NFVIS 4.1.2.FC2 を使用した 17.2.1r	18.3、18.4、19.2、20.1、20.1.12 および 20.1.2	20.1.2 以下 19.2.099 まで	20.1.2 以下 19.2.1 まで



(注)

- コントローラソフトウェアのバージョンは、WANエッジデバイスのソフトウェアバージョンと一致するか、それ以上にすることをお勧めします。
- この表に記載されているすべてのデバイスとコントローラの組み合わせは検証済みです。ただし、このコントローラソフトウェアのリリースには、表に記載されていない以前のリリースのデバイスとコントローラの下位互換性に影響を与えるソフトウェアの変更はありません。
- 外部インターフェイスを使用する UCS-E シリーズは、Cisco SD-WAN リリース 19.2.1 以降のリリースでサポートされています。
- ucse x/y/0 および ucse x/y/1 などの内部バックプレーンインターフェイスを使用する UCS-E シリーズには、Cisco SD-WAN リリース 20.1.1 以降のリリースから、Cisco SD-WAN Manager CLI テンプレートのみを使用して設定可能な制限付き機能サポートがあります。
- Cisco vEdge 100M、Cisco vEdge 100B、Cisco vEdge 100wm、および Cisco vEdge 1000 デバイスは、証明書有効期限切れインシデントの影響を受けます。Cisco vEdge デバイスで Cisco SD-WAN リリース 19.2.x 以前または 18.4.x 以前のリリースを実行している場合は、安定したユーザー体験のために Cisco SD-WAN リリース 20.3.7.1 にアップグレードしてください。Cisco SD-WAN リリース 20.3.7.1 へのアップグレードの詳細については、「[Perform the Upgrade](#)」を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。