

## Vodnik za hitri začetek



## Telefon Cisco Unified SIP 3905


- 1 Klicanje
- 2 Sprejemanje klica
- 3 Izklop zvoka
- 4 Glasovna pošta
- 5 Posredovanje vseh klicev
- 6 Zadržanje
- 7 Konferenca
- 8 Preusmeritev
- 9 Nastavitve glasnosti
- 10 Namigi



### Opomba

Za najboljši rezultat pri tiskanju uporabite papir velikosti Legal (8,5 x 14”).

## 1 Klicanje


Za klicanje dvignite slušalko ali pritisnite gumb **Zvočnik**  in izberite številko.

### Ponovno kliči zadnjo številko

Pritisnite gumb **Ponovno kliči** .

## 2 Sprejemanje klica

Ko prejmete nov klic, svetlobni trak telefona utripa rdeče. Če želite odgovoriti na klic, naredite nekaj od naslednjega:

- Dvignite slušalko.
- Pritisnite gumb **Zvočnik** .

## 3 Izklop zvoka

**Korak 1** Med klicem pritisnite gumb **Izklopi zvok** .

**Korak 2** Če želite to funkcijo izklopiti, ponovno pritisnite **Izklopi zvok**.

## 4 Glasovna pošta

Ko prejmete novo sporočilo, se prikažejo naslednji indikatorji:

- Rdeča luč na svetlobnem traku telefona, ki sveti neprekinjeno.
- Slišen indikator čakajočega sporočila (če je na voljo).

### Poslušanje sporočil

**Korak 1** V sredini navigacijske vrstice pritisnite gumb **Funkcija**.



**Korak 2** Izberite možnost **Glasovna pošta** (za premikanje uporabite ploščico za navigacijo).

**Korak 3** Pritisnite tipko **Funkcija** in sledite glasovnim navodilom.

## 5 Posredovanje vseh klicev

**Korak 1** V sredini navigacijske vrstice pritisnite gumb **Funkcija**.


**Korak 2** Izberite možnost **Posredovanje vseh klicev** (za premikanje uporabite ploščico za navigacijo) in pritisnite gumb **Funkcija**.

**Korak 3** Počakajte na potrditveni ton in nato vnesite telefonsko številko, na katero želite posredovati klice.

**Korak 4** Za preklic posredovanja klicev ponovite koraka 1 in 2.

Ko dvignete slušalko, boste zaslišali potrditveni ton, dokler ne prekličete posredovanja klicev.

## 6 Zadržanje

**Korak 1** Pritisnite gumb **Zadrži/Nadaljuj** .

**Korak 2** Za nadaljevanje klica znova pritisnite gumb **Zadrži/Nadaljuj**.


## 7 Konferenca

**Korak 1** Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite in izpustite vilice, da zaslišite ton za klicanje.

**Korak 2** Vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite vključiti v konferenco.

**Korak 3** Znova pritisnite in izpustite vilice (pred odzivom prejemnika ali po njem). Konferenca se začne.

## 8 Preusmeritev

**Korak 1** Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite tipko **Preusmeri** .

**Korak 2** Vnesite telefonsko številko prejemnika preusmeritve.

**Korak 3** Znova pritisnite gumb **Preusmeri** ali odložite slušalko (pred odzivom prejemnika ali po njem).

Preusmeritev je končana.

## 9 Nastavitve glasnosti

Gumb za nastavitev glasnosti je pod tipkovnico.



- Če želite prilagoditi glasnost slušalke, pritisnite gumb **Glasnost navzgor** ali **navzdol**, ko je slušalka dvignjena.
- Če želite prilagoditi glasnost zvonjenja, pritisnite gumb **Glasnost navzgor** ali **navzdol**, ko je slušalka na vilicah.

## 10 Namigi

### Kako uporabljati gumb Funkcija?

Z gumbom **Funkcija** lahko dostopate do funkcij, kot so Posredovanje vseh klicev, Dvig ali Skupinski dvig. Po razpoložljivih funkcijah se lahko pomikate tako, da pritisnete gumb **Funkcija** in uporabite ploščico za navigacijo.

### Kje je mogoče najti celotna uporabniška navodila?

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html)

Sedež podjetja v Ameriki  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
ZDA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Faks: +1 408 527-0883

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in v drugih državah. Seznam blagovnih znamk Cisco je na voljo na spletnem mestu [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.