

INICIO RÁPIDO



Teléfono IP 6911 de Cisco Unified

- 1 Marcar
- 2 Contes
- 3 Silencio
- 4 Buzón voz
- 5 Desviar todas
- 6 Espera
- 7 Conferencia
- 8 Transferir
- 9 Config. del volumen
- 10 Sugerencias



Nota

Para obtener los mejores resultados, imprímase en papel de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).

1 Marcar

Para realizar una llamada, descuelgue el auricular y marque un número.

Volver a marcar el último número


Pulse el botón **Rellamada** .

2 Contes


Cuando entra una llamada nueva, se muestran estos indicadores en el teléfono:

- Una luz roja intermitente en el auricular
- Un botón de línea ámbar intermitente

Para contestar la llamada, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Levantar el auricular.
- Pulsar el botón de línea ámbar intermitente.
- Pulse el botón **Teléfono con altavoz** apagado .

3 Silencio

1. Durante una llamada, pulse el botón **Silencio** .

El botón brilla para indicar que está activado el Silencio.


2. Vuelva a pulsar **Silencio** para desactivarlo.

4 Buzón voz


Cuando se recibe un nuevo mensaje, el teléfono muestra los indicadores siguientes:


- Una luz roja fija en el auricular
- Un tono de marcado intermitente (si está disponible)

Escuchar mensajes


Pulse el botón **Mensajes**  y siga las indicaciones de voz.

5 Desviar todas


1. Pulse el botón **Función**  e introduzca el número predeterminado establecido por el administrador del sistema para Desvío de llamadas.

2. Introduzca el número del teléfono al que va a desviar las llamadas. Aparece una luz ámbar fija en el botón **Línea**  y puede oír un tono de marcado intermitente.
3. Para cancelar el desvío de llamadas, repita el Paso 1.


6 Espera

1. Pulse el botón **Espera** . El botón de línea parpadea en verde.
2. Para retomar una llamada en espera, pulse el botón **Línea** verde intermitente, pulse el botón **Altavoz** o descuelgue si el auricular está colocado en la base.

7 Conferencia

1. Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón **Conferencia** .
2. Introduzca el número de teléfono de la persona que desea agregar a la conferencia.
3. Pulse el botón **Conferencia** de nuevo (antes o después de que responda dicha persona) para iniciar la conferencia. Repita estos pasos para agregar más participantes.

8 Transferir

1. Desde una llamada conectada (que no esté en espera), pulse el botón **Transferir** .
2. Introduzca el número de teléfono del destinatario.
3. Pulse el botón **Transferir** (antes o después de que responda el destinatario) o cuelgue para finalizar la transferencia.

9 Config. del volumen

El botón de volumen se encuentra a la izquierda del teclado.

- Para ajustar el volumen del auricular, pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo cuando el teléfono esté descolgado.

- Para ajustar el volumen del timbre, pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo cuando el teléfono esté colgado o haya una llamada en espera.
- Para silenciar el teléfono cuando suena, pulse el botón de volumen hacia abajo una vez (si lo pulsa varias veces, se baja el volumen del timbre).

10 Sugerencias

¿Cómo se configuran los números de marcación rápida?

Para configurar la marcación rápida y personalizar diferentes funciones y configuraciones del teléfono, acceda a las páginas web Opciones del usuario de Cisco Unified CM.

¿Cómo se utiliza el botón de función?

El botón de **función** le permite acceder a funciones como Marcación rápida, Desvío incondicional, Captura, Captura de llamadas de grupo y Meet Me. Puede pulsar el botón de función seguido del número asociado a la función.

¿Cómo se puede acceder a la configuración del administrador?

Descuelgue y pulse los botones *, # y 0 de forma simultánea para acceder a IVR para ver la configuración del administrador del teléfono. Como alternativa, puede activar y desactivar el botón del altavoz y pulsar los botones *, # y 0 de forma simultánea. El PIN predeterminado es 24726.

¿Dónde se puede encontrar la guía de usuario completa?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Sede central de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EE. UU.
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883