

HIZLI BAŞLAT



Cisco Unified IP Telefonu 6911

- 1 Çevir
- 2 Cevapla
- 3 Sessiz
- 4 Sesli Posta
- 5 Tümünü İlet
- 6 Beklet
- 7 Konferans
- 8 Aktarma
- 9 Ses Düzeyi Ayarları
- 10 İpuçları




Not

En iyi sonuç için, 8,5 x 14 inç (legal boy) kağıda basın.

1 Çevir

Arama yapmak için ahizeyi kaldırın ve bir numara çevirin.

Son numarayı tekrar arayın


Tekrar Ara düğmesine  basın.

2 Cevapla


Yeni bir arama geldiğinde, telefonunuzda şu uyarılar görünür:

- Ahize üstünde yanıp sönen kırmızı ışık.
- Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesi.

Aramayı kabul etmek için, aşağıdakilerden birini uygulayın:

- Ahizeyi kaldırın.
- Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine basın.
- Işığı yanmayan **Hoparlör** düğmesine  basın.

3 Sessiz

1. Arama sırasında **Sessiz** düğmesine  basın. Sessiz seçeneğinin açık olduğunu belirtmek üzere düğmenin ışığı yanar.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.

4 Sesli Posta


Yeni bir mesaj aldığımızda, telefonunuz şu uyarıları verir:


- Ahize üstünde sabit kırmızı ışık
- Tekleme çevirme tonu (kullanılabiliyorsa)

Mesajları dinleyin


Mesajlar düğmesine  basın ve sesli komutları izleyin.

5 Tümünü İlet


1. **Özellik** düğmesine  basın ve Arama İletme özelliği için sistem yöneticiniz tarafından önceden belirlenmiş olan sayı setini girin.

2. Aramaların iletileceği telefon numarasını girin. **Hat** düğmesinde  sabit sarı ışık yanar ve teklemeli çevir sesi duyabilirsiniz.
3. Arama iletme özelliğini iptal etmek için, 1.adımı tekrarlayın.


6 Beklet

1. **Beklet** düğmesine  basın. Hat düğmesi yeşil yanıp söner.
2. Bekletmede olan bir aramaya devam etmek için, yeşil yanıp sönen **Hat** düğmesine basın, **Hoparlör** düğmesine basın veya ahize kaidesindeyse, ahizeyi kaldırın.

7 Konferans

1. Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), **Konferans** düğmesine  basın.
2. Konferansa eklemek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin.
3. Konferansı başlatmak için **Konferans** düğmesine tekrar basın (karşıdaki kişi kabul etmeden önce veya sonra). Daha fazla katılımcı eklemek için aynı işlemleri tekrarlayın.

8 Aktarma

1. Bağlanan arama sırasında (beklemede olmayan), **Aktar** düğmesine  basın.
2. Alıcının telefon numarasını girin.
3. Aktarmayı tamamlamak için **Aktar** düğmesine basın (karşıdaki kişi kabul etmeden önce veya sonra) veya telefonu kapatın.

9 Ses Düzeyi Ayarları

Ses Düzeyi düğmesi tuş takımının sol tarafında yer alır.

- Ahizenin ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken Ses Düzeyi artırma veya azaltma düğmesine basın.

- Ahizenin zil sesi düzeyini ayarlamak için, telefon kapalıyken veya arama beklemeye alındığında Ses Düzeyi artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Çalarken telefonu susturmak için Ses Düzeyi düğmesine bir kez aşağı doğru basın (Birden fazla basmak zil sesi seviyesini azaltır)

10 İpuçları

Hızlı aramalarımı nasıl ayarlarım?

Hızlı aramaları ayarlamak ve telefonunuz için bir çok özelliği ve ayarı özelleştirmek için, Cisco Unified CM Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarımıza erişin.

Özellik düğmesi nasıl kullanılır?

Özellik düğmesi, Hızlı arama, Tüm Aramaları İletme, Alma, Grup Alma ve Meet Me gibi özelliklere erişmenize olanak sağlar. Özellik düğmesine özellikle ilişkilendirdiğiniz numara tarafından takip edilen şekilde basabilirsiniz.

Yönetici ayarlarına nasıl ulaşılır?

Telefon yönetici ayarları IVR ögesine erişmek için ahizeyi kaldırıp, *, # ve 0 düğmelerine aynı anda basın. Alternatif olarak, hoparlör düğmesini etkinleştirip, *, # ve 0 düğmelerine aynı anda basın. Varsayılan PIN 24726'dır.

Tam bir Kullanıcı Kılavuzunu nerde bulabilirim?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Amerika Kıtaları Genel Merkezi
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ABD
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

31 Mart 2010 tarihinde yayınlanmıştır, OL-22556-01