

#### إجراء مكالمة

أدخل أحد الأرقام وارفع سماعة الهاتف.

#### الرد على مكالمة

اضغط على زر الخط الذي يومض باللون الأصفر الكهرماني.

#### وضع مكالمة قيد الانتظار

1. اضغط على انتظار .
2. لاستئناف مكالمة قيد الانتظار، اضغط على انتظار مرة أخرى.

#### عرض أحدث المكالمات الخاصة بك

1. اضغط على التطبيقات .
2. حدد المكالمات الأخيرة.
3. حدد خطأ لعرضه.

#### نقل مكالمة إلى شخص آخر

1. اضغط على تحويل  ، من مكالمة ليست قيد الانتظار.
2. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر.
3. اضغط على تحويل مرة أخرى.

#### إضافة شخص آخر إلى مكالمة

1. اضغط على المؤتمر  ، من مكالمة متصلة ليست قيد الانتظار.
2. اضغط على المكالمات النشطة لتحديد مكالمة قيد الانتظار.
3. اضغط على المؤتمر مرة أخرى.



#### أزرار الميزة والجلسة (وضع الخط العادي)

استخدم أزرار الميزات (الجانب الأيسر) لعرض المكالمات على خط أو الوصول إلى الميزات. استخدم أزرار الجلسة (ناحية اليمين) لإجراء مهام مثل استئناف مكالمة قيد الانتظار.

تضيء الأزرار للإشارة إلى الحالة:

- اللون الأخضر الثابت: يشير إلى وجود مكالمة نشطة
- اللون الأخضر الوامض: يشير إلى وجود مكالمة قيد الانتظار
- اللون الكهرماني الثابت: يشير إلى أن الخط الخاص قيد الاستخدام
- اللون الكهرماني الوامض: يشير إلى وجود مكالمة واردة
- اللون الأحمر الثابت: يشير إلى أن الخط البعيد قيد الاستخدام
- اللون الأحمر الوامض: يشير إلى أن الخط البعيد قيد الانتظار

① مؤشر المكالمات الواردة أو البريد الصوتي

② الكاميرا (هاتف Cisco IP 8845 و8865)

③ أزرار الميزة والجلسة

④ المفاتيح الوظيفية

⑤ السابق، مجموعة التنقل (الرنين والزر تحديد)، وقم بالتحريك

⑥ الانتظار، والتحويل، والمؤتمر

⑦ سماعة الرأس، ومكبر الصوت، وكنم الصوت

⑧ البريد الصوتي، والتطبيقات، والدليل

⑨ مستوى الصوت

### اقتران الجهاز المتنقل

(هواتف Cisco IP 8851 و 8861 و 8865 فقط.)

1. قم بوضع جهازك المتنقل في الوضع القابل للاكتشاف.
2. اضغط على التطبيقات ، في هاتف IP الخاص بك.
3. حدد Bluetooth < إضافة Bluetooth.
4. حدد الجهاز المتنقل الخاص بك من قائمة الأجهزة المتوفرة للاقتراح.
5. تحقق من مفتاح المرور الموجود على جهازك المتنقل وهاتف IP الخاص بك.
6. عندما تتم مطالبتك بحفظ جهات اتصال الجهاز المتنقل، فاختر خاصية جعل جهات اتصال جهازك المتنقل ومحفوظات المكالمات متوفرة على هاتف IP الخاص بك.

### دليل المستخدم

عرض دليل المستخدم الكامل على الموقع الإلكتروني <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



### ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

اضغط على مستوى الصوت  في ناحية اليسار أو اليمين لضبط مستوى صوت سماعة الهاتف أو سماعة الرأس أو مكبر الصوت عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### ضبط مستوى صوت نغمة الرنين

اضغط على مستوى الصوت  في ناحية اليسار أو اليمين لضبط مستوى صوت مشغل نغمات الرنين عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.

### تغيير نغمة الرنين

1. اضغط على التطبيقات .
2. حدد إعدادات < نغمة الرنين.
3. حدد خطأً.
4. قم بالتمرير عبر قائمة نغمات الرنين واضغط على تشغيل لسماع عينة.
5. اضغط على تعيين وتطبيق لحفظ تحديد.

### ضبط سطوع الشاشة

1. اضغط على التطبيقات .
2. حدد إعدادات < السطوع.
3. اضغط على يسار مجموعة التنقل لتقليل درجة السطوع أو اضغط على اليمين لزيادة درجة السطوع.
4. اضغط حفظ.

### تغيير حجم الخط

1. اضغط على التطبيقات .
2. حدد إعدادات < حجم الخط.
3. حدد حجم الخط.
4. اضغط على حفظ.

### إجراء مكالمة باستخدام سماعة رأس

1. قم توصيل سماعة رأس.
2. أدخل رقمًا باستخدام لوحة المفاتيح.
3. اضغط على سماعة الرأس .

### إجراء مكالمة باستخدام مكبر صوت

1. أدخل رقمًا باستخدام لوحة المفاتيح.
2. اضغط على مكبر الصوت .

### كتم الصوت لديك

1. اضغط على كتم الصوت .
2. اضغط كتم الصوت مرة أخرى لإيقاف كتم الصوت.

### إيقاف الفيديو الخاص بك

(هاتف Cisco IP 8845 و 8865 فقط.)

1. قم بتدوير مصراع الكاميرا في اتجاه عكس عقارب الساعة لإيقاف الفيديو الخاص بك.
2. قم بتدوير مصراع الكاميرا في اتجاه عقارب الساعة لبدء الفيديو الخاص بك.

### الاستماع إلى الرسائل الصوتية الخاصة بك

اضغط على رسائل ، ثم اتبع التعليمات الصوتية. لفحص الرسائل الواردة على خط محدد، اضغط على زر الخط أولاً.

### إعادة توجيه كل المكالمات

1. حدد خطأً ثم اضغط على إعادة توجيه الجميع.
2. اطلب الرقم الذي تريد إعادة توجيهه، أو اضغط على البريد الصوتي.
3. لتلقي المكالمات مرة أخرى، اضغط إيقاف توجيه.

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)