

## Jūsu tālrunis



- ① Ienākoša zvana vai balss pasta indikators
- ② Kamera (Cisco IP tālrunim 8845 un 8865)
- ③ Funkciju un sesijas pogas
- ④ Izvēles taustiņi
- ⑤ Atpakaļ, navigācijas ripa (zvana poga un poga **Izvēlēt.**) un Atbrīvot
- ⑥ Aizturēt, pārsūtīt un konferences zvans
- ⑦ Austiņas, skaļrunis un skaņas izslēgšana
- ⑧ Balss pasts, lietotnes un saraksts
- ⑨ Skaļums

## Funkciju un sesijas pogas (parastas līnijas režīms)

Izmantojiet funkciju pogas (kreisajā pusē), lai skatītu līnijas zvanus vai piekļūtu funkcijām. Izmantojiet sesijas pogas (labajā pusē), lai veiktu dažādus uzdevumus, piemēram, atsāktu aizturētu sarunu.

Pogās iedegas indikatori, kas norāda statusu.

- Zaļš, deg: aktīvs zvans
- Zaļš, mirgo: aizturēts zvans
- Oranžs, deg: tiek izmantota privāta līnija
- Oranžs, mirgo: ienākošs zvans
- Sarkans, deg: tiek izmantota attāla līnija
- Sarkans, mirgo: attāla līnija aizturēta

## Zvana veikšana

Ievadiet numuru un paceliet klausuli.

## Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet mirgojošo oranžo līnijas pogu.

## Zvana aizturēšana

1. Nospiediet **Aizturēt** .
2. Lai atsāktu aizturēto sarunu, vēlreiz nospiediet **Aizturēt**.

## Nesen veikto zvanu apskate

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Vēsture**.
3. Izvēlieties apskatāmo līniju.

## Zvana pārsūtīšana citai personai

1. Aktīvas sarunas laikā (kad tā nav aizturēta) nospiediet **Pārsūtīt** .
2. Ievadiet zvana saņēmēja tālruņa numuru.
3. Vēlreiz nospiediet **Pārsūtīt**.

## Citas personas pievienošana sarunai

1. Aktīvas savienotas sarunas laikā (kad tā nav aizturēta) nospiediet **Konferences zvans** .
2. Nospiediet **Aktīvie zvani**, lai izvēlētos aizturēto sarunu.
3. Vēlreiz nospiediet **Konferences zvans**.

## Zvanišana, izmantojot austiņas

1. Pievienojiet austiņas.
2. Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.
3. Nospiediet **Austiņas**

## Zvanišana, izmantojot skaļruni

1. Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.
2. Nospiediet **Skaļrunis**

## Skaņas izslēgšana

1. Nospiediet **Klusums**
2. Vēlreiz nospiediet **Klusums**, lai izslēgtu klusuma režīmu.

## Videopārraides apturēšana

(Tikai Cisco IP tālrunim 8845 un 8865.)

1. Pagrieziet kameras aizslēgu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai apturētu videopārraidi.
2. Pagrieziet kameras aizslēgu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai sāktu videopārraidi.

## Balss ziņojumu noklausīšanās

Nospiediet **Ziņojumi** un izpildiet balss norādījumus. Lai pārbaudītu noteiktas līnijas ziņojumus, vispirms nospiediet līnijas pogu.

## Visu zvanu pāradresācija

1. Izvēlieties līniju un nospiediet **Pāradresēt visus**.
2. Sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, vai nospiediet **Balss pasts**.
3. Lai atkal saņemtu zvanus, nospiediet **Pādrad.Izsl**.

## Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet **Skaļums** pa kreisi vai pa labi, lai sarunas laikā regulētu klausules, austiņu vai skaļruņa skaļumu.

## Zvana signāla skaļuma regulēšana

Kad tālrunis netiek lietots, nospiediet **Skaļums** pa kreisi vai pa labi, lai regulētu zvana signāla skaļumu.

## Zvana signāla mainīšana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Iestatījumi > Zvana signāls**.
3. Izvēlieties līniju.
4. Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet **Atskaņot**, lai atskaņotu skaņas paraugu.
5. Lai saglabātu izvēli, nospiediet **Iestatīt** un **Lietot**.

## Ekrāna spilgtuma regulēšana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Iestatījumi > Spilgtums**.
3. Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu, vai pa labi, lai palielinātu spilgtumu.
4. Nospiediet **Saglabāt**.

## Šrifta lieluma mainīšana

1. Nospiediet **Lietotnes** .
2. Izvēlieties **Iestatījumi > Šrifta lielums**.
3. Izvēlieties šrifta lielumu.
4. Nospiediet **Saglabāt**.

## Savienošana pārī ar mobilo ierīci

(Tikai Cisco IP tālrunim 8851, 8861 un 8865.)

1. Mobilajā ierīcē ieslēdziet uztveršanas režīmu.
2. IP tālrunī nospiediet **Lietotnes** .
3. Izvēlieties **Bluetooth > Pievienot Bluetooth**.
4. Lai izveidotu pāra savienojumu, izvēlieties mobilo ierīci pieejamo ierīču sarakstā.
5. Ievadiet ieejas atslēgu mobilajā ierīcē un IP tālrunī.
6. Kad tiek parādīts aicinājums saglabāt mobilās ierīces adresākus, izvēlieties mobilās ierīces adresākus un zvanu vēsturi padarīt pieejamus IP tālrunī.

## Lietotāja rokasgrāmata

Pilno lietotāja rokasgrāmatu skatiet vietnē <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda "partneris" izmantošana nenorāda uz partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)