

您的电话



1. 来电或语音邮件指示灯
2. 线路和功能按键
3. 软键
4. 导航
5. 保留、转接，以及会议按键
6. 免提话筒、头戴式耳机，以及静音按键
7. 语音邮件、应用程序，以及目录按键
8. 音量

线路和功能按键

使用线路和功能按键可查看线路上的呼叫、访问如“快速拨号”等功能，以及执行如“恢复保留呼叫”等任务。

按键将发亮以指示状态：

- 或 绿色 — 线路空闲。
- 或 红色，稳定 — 线路已激活或在使用中。
- 或 红色，闪烁 — 线路处于保留状态或有入站呼叫。
- 或 琥珀色，稳定 — 线路未注册（无法使用）。

发出呼叫

输入号码并拿起听筒。

应答呼叫

按闪烁的红色线路按键。

保留呼叫

1. 按**保留** 或**保留**软键。
2. 要恢复保留的呼叫，请按**保留** 或**恢复**。

查看最近通话

1. 选择要查看的线路。
2. 选择**最近通话**。

转接呼叫至他人

1. 从未保留的呼叫，按**转接** 。
2. 输入其他人的电话号码，然后按**呼叫**。
3. 再次按**转接**。

将其他人添加到呼叫

1. 从活动呼叫中，按**会议** 。
2. 输入您要添加的参与方的电话号码，然后按**呼叫**。
3. 再次按**会议**。

使用头戴式耳机发出呼叫

1. 插入头戴式耳机。
2. 使用键盘输入号码。
3. 按**头戴式耳机** 。

使用免持话筒发出呼叫


1. 使用键盘输入号码。
2. 按**免持话筒** 。

将呼叫设为静音

1. 按**静音** 。

- 再次按**静音**则会关闭静音功能。


听取语音留言

按下**留言**  并根据语音提示操作。要检查特定线路上的留言，请先按相应的线路按键。


前转所有呼叫

- 选择一条线路并按**前转所有**。
- 拨打要前转至的号码，或按**语音邮件**。
- 返回时，按**清除前转所有**。


通话期间调节音量

按**音量**  按键的上部和下部可在通话期间调节音量。


调节电话振铃器音量

电话响铃或者未使用电话时，按**音量**  按键的上部或下部可调节铃声的音量。


更改铃声

- 按**应用程序** 。
- 选择**用户首选项 > 音频首选项 > 分机 (n) - 铃声**，其中 n= 分机号码。
- 选择**用户首选项 > 铃声 > 分机 (n) - 铃声**，其中 n= 分机号码。
- 滚动浏览铃声列表，并按**播放**试听样例。
- 按**选择**，然后按**设置**以保存选择。

调节电话屏幕对比度


- 按**应用程序** 。
- 选择**用户首选项 > 屏幕首选项 > 对比度级别**。
- 按导航群集的向上键或向下键可增强或减弱亮度。
- 按**保存**。

设置背景光计时器

- 按**应用程序** 。
- 选择**用户首选项 > 屏幕首选项 > 背景光计时器**。
- 按**选择**按钮滚动浏览选项并选择计时器持续时间。
- 按**设置**应用选择。

连接到无线网络

确保您的电话未连接到有线网络。您可以使用凭证或 WPS 将电话连接到无线网络。有关通过 WPS 连接的信息，请参阅《用户手册》。

- 按**应用程序** 。

- 选择 **网络配置 > Wi-Fi 配置 > Wi-Fi 配置文件**。
- 按**扫描**以搜索可用的网络。
- 选择网络。
- 输入用户 ID 和密码。
- 按**连接**。

用户手册

登录以下网址查看完整的《用户手册》：

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html

思科发布的 Microsoft Word 和 PDF 版本的本文档包含思科支持的功能。思科不支持客户所做的任何更改。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。若要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1721R)