

您的电话



1. 来电或语音邮件指示灯
2. 线路和功能按键
3. 软键
4. 导航
5. 保留、转接，以及会议按键
6. 免提话筒、头戴式耳机，以及静音按键
7. 语音邮件、应用程序，以及目录按键
8. 音量

线路和功能按键

使用线路和功能按键可查看线路上的呼叫、访问如“快速拨号”等功能，以及执行如“恢复保留呼叫”等任务。

按键将发亮以指示状态：

- 或 绿色 - 线路空闲。
- 或 红色，稳定 - 线路已激活或在使用中。
- 或 红色，闪烁 - 线路处于保留状态或有来电。
- 或 琥珀色，稳定 - 线路未注册 (无法使用)。

发出呼叫

输入号码并拿起听筒。

应答呼叫

按闪烁的红色线路按键。

保留呼叫

1. 按**保留** 或**保留软键**。
2. 要恢复保留的呼叫，请按**保留** 或**恢复**。

查看最近通话

1. 选择要查看的线路。
2. 选择**最近通话**。

转接呼叫至他人

1. 从未保留的呼叫，按**转接** 。
2. 输入其他人的电话号码，然后按**呼叫**。
3. 再次按**转接**。

将其他人添加到呼叫

1. 从活动呼叫中，按**会议** 。
2. 输入您要添加的参与方的电话号码，然后按**呼叫**。
3. 再次按**会议**。

使用头戴式耳机发出呼叫

1. 插入头戴式耳机。
2. 使用键盘输入号码。
3. 按**头戴式耳机** 。


使用免持话筒发出呼叫

1. 使用键盘输入号码。
2. 按**免持话筒** 。

将呼叫设为静音

1. 按**静音** 。
2. 再次按**静音**则会关闭静音功能。


听取语音留言

按下**留言**  并根据语音提示操作。要检查特定线路上的留言，请先按相应的线路按键。


前转所有呼叫

1. 选择一条线路并按**前转所有**。
2. 拨打要前转至的号码，或按**语音邮件**。
3. 返回时，按**清除前转所有**。


通话期间调节音量

按音量  按键的上部和下部可在通话期间调节音量。

调节电话振铃器音量

电话响铃或者未使用电话时，按音量  按键的上部或下部可调节铃声的音量。


更改铃声

1. 按**应用程序** 。
2. 选择**用户首选项 > 铃声 > 分机 (n) - 铃声**，其中 n=分机号码。
3. 滚动浏览铃声列表，并按**播放**试听样例。
4. 按**选择**，然后按**设置**以保存选择。

调整电话的显示亮度

1. 选择**用户首选项 > 屏幕首选项 > 屏幕亮度**。
2. 按导航群集的向上键或向下键可增强或减弱亮度。
3. 按**保存**。

设置背景光计时器

1. 按**应用程序** 。
2. 选择**用户首选项 > 屏幕首选项 > 背光计时器**。
3. 按**选择**按钮滚动浏览选项并选择计时器持续时间。
4. 按**设置**应用选择。

用户手册

查看完整用户手册，网址为：
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

思科发布的 Microsoft Word 和 PDF 版本的本文档包含思科支持的功能。思科不支持客户所做的任何更改。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。若要查看思科商标的列表，请访问此 URL：
www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1721R)