



電話機

- ① LED バー
- ② 有線マイクロフォン ポート
- ③ ミュート バー
- ④ ソフトキー ボタン
- ⑤ ナビゲーション バーと選択ボタン
- ⑥ 音量キー

LED バーの状態

LED バーが点灯してステータスを示します：

- ・ 緑、点灯：アクティブ コール
- ・ 緑（点滅）：着信コール
- ・ 緑（速い点滅）：保留中のコール
- ・ 赤、点灯：ミュート中のコール

電話をかける

電話番号を入力して、[通話 (Call)] を押します。

コールに応答する

[応答 (Answer)] を押します。

コールを保留にする

1. [保留 (Hold)] ボタンを押します。
2. 保留中の通話を再開するには、[再開 (Resume)] を押します。

最近の通話履歴を表示する

受信者を押すか上ナビゲーションキーを押します。

他の人をコールに追加する

1. アクティブ コールから、[会議 (Conference)] を押します。
2. 番号を入力します。
3. (オプション) 着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。
4. [会議 (Conference)] ボタンを押します。

別の担当者にコールを転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)] を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. (オプション) 着信音が鳴るか、相手がコールに応答するまで待ちます。
4. 再度 [転送 (Transfer)] を押します。

コールのミュート

1. 電話のミュート (Mute)  または拡張マイクのミュート (Mute)  を押します。
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。


ボイス メッセージの聞き取り

[メッセージ (Messages)] を押して、音声ガイドにに従います。

すべてのコールを転送する

1. [転送 (Forward)] を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[メッセージ (Messages)] を押します。
3. 元に戻すには、[不在オフ (Forward off)] を押します。

通話の音量を調整する

電話機を使用しているときに音量  を上または下に押すと、音量を調整できます。

着信音量の調整

呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)]  で上または下を押します。

呼出音の変更

1. [設定 (Settings)] > [ユーザ初期設定 (Preferences)] > 呼出音 (Ringtone)] を選択します。
2. 呼出音のリストをスクロールし、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。
3. 選択を保存するには [設定 (Set)] を押します。

明るさの変更

1. [設定] > [ユーザ プリファレンス] > [明るさ] を選択します。
2. 明るさを調節するには、ナビゲーション バー  を上に動かすと明るさが増し、下に押すと明るさが低減します。
3. [保存 (Save)] を押します。
- 4.

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。記載されている第三者機関の商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)