

يـرـهـاـظـلـاـ ذـفـنـمـلـاـ ةـانـقـ عـاطـخـأـ فـاشـكـتـسـأـ (vPC)ـ لـوـصـوـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ ةـهـجـاـوـ يـفـ اـهـحـالـصـإـ (ACI)

تـايـوـتـحـمـلـاـ

قـمـدـقـمـلـاـ

قـيـسـاسـأـتـامـولـعـمـ

تـارـاصـتـخـلـاـ

اهـجـالـصـأـوـ ذـفـنـمـتـاـونـقـ عـاطـخـأـ فـاشـكـتـسـأـ لـيـسـاسـأـبـلـطـطـمـ

قـحـصـنـمـقـقـحـتـلـاـ vPCـ

1. vPC : show vpc

2. رـورـاهـطـاـ vPCـ وـ macـ مـاـظـنـلـاـ LAGـ IDـ رـاـوـأـ

3. show port-channel extended

4. EPM VPCـ يـلـخـادـلـاـ مـاـظـنـلـاـ رـاهـطـاـ :ـ قـيـقـطـنـمـلـاـ رـيـظـنـلـاـ طـابـتـرـاـ قـلـاحـوـ TEPـ لـيـصـافـتـ

5. مـاـظـنـلـلـلـ قـلـخـادـلـاـ زـمـqـ VPCMـ تـايـهـاـصـحـلـاـ رـاهـطـاـ :ـ ZMQـ لـاـصـتـاـ لـيـصـافـتـ

رـادـصـاـعـانـيـمـ تـيـرـجـتـ

1. لـطـعـمـ يـلـعـفـلـاـ ذـفـنـمـلـاـ

2. LACPـ قـطـسـأـوـبـ قـيـلـعـبـلـاـ

3. vPCـ قـطـسـأـوـبـ تـقـوـمـلـاـ فـاقـيـالـاـ

4. يـدـرـفـ لـكـشـبـ لـمـعـلـاـنـعـ (LACP)ـ تـاطـابـتـرـالـاـعـيـمـجـتـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ لـوـكـوـتـوـرـ فـقـوـتـ

ىـرـخـأـعـاطـخـأـ

1. mcp-loop-err-disable

2. bpdu-guard-err-disable

قـمـدـقـمـلـاـ

قـمـئـاـقـ يـفـ PCـ vPCـ عـمـ ثـدـحـتـ نـأـ نـكـمـيـ يـتـلـاـ لـكـاـشـمـلـاـ فـيـرـعـتـ ئـيـفـيـكـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ حـضـوـيـ

اهـلـحـوـ (ACI)ـ لـوـصـوـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ.

قـيـسـاسـأـتـامـولـعـمـ

نـيـتـيـفـرـطـ نـيـتـدـقـعـبـ اـيـدـامـ قـلـصـتـمـلـاـ طـابـاـوـرـلـلـ (vPC)ـ يـرـهـاـظـلـاـ ذـفـنـمـلـاـ ةـانـقـ حـمـسـتـ،ـ

ـةـكـبـشـ لـوـحـمـ يـأـ)ـ ثـلـاثـ زـاهـجـ دـحـاوـ ذـفـنـمـ ةـانـقـكـ روـهـظـلـابـ ئـيـفـرـطـلـاـ ACIـ دـقـعـ نـمـ نـيـتـفـلـتـخـمـ،ـ

(ـتـاطـابـتـرـالـاـعـيـمـجـتـ ئـيـنـقـتـ مـعـدـيـ رـخـآـ ئـكـبـشـ زـاهـجـ يـأـ،ـمـدـاخـ).

امـهـصـيـصـخـتـ مـتـيـ (ACI)ـ تـاطـابـتـلـاـ ئـجـمـرـبـ ئـهـجـاـوـلـ نـيـفـرـطـ نـيـلـوـحـمـ نـم~ vPCsـ نـوـكـتـيـ

ـىـلـاـ رـاشـيـوـ.ـيـوـنـاـثـ دـحـاوـوـيـسـاسـأـ دـحـاوـ كـانـهـ vPCـ،ـ رـئـاـظـنـ نـم~ vPCـ.ـ ئـيـنـقـتـ مـعـدـتـ ئـرـيـظـنـ تـالـوـحـمـكـ

ـلـاجـمـ مـسـابـ تـالـوـحـمـلـاـ لـبـقـ نـم~ هـنـيـوـكـتـ مـت~ يـذـلـاـ مـاـظـنـلـا~ vPCـ.

ـكـلـذـ نـم~ الـدـبـوـ،ـ (vPC)ـ ئـيـصـارـتـفـالـاـ رـتـوـيـبـمـكـلـا~ ئـزـهـجـأـ نـارـقـأ~ نـيـبـ صـصـخـمـ رـيـظـنـ طـابـتـرـا~ دـجـوـيـ الـ

ـةـيـنـقـتـكـ اـهـسـفـنـ ئـيـنـبـلـا~ لـمـعـتـ

نم الدب ZMQ مادختسا متى - ريظنلا ىلا لوصولا ئيناكما لوكوتورب .
لقنك TCP مدخلتسا ئادألا ئيلاع ردصملا ٽحوت Ferm لياسر ئبتكم يه ZMQ .
ىلا جاتحي قيبيطت لك يف اهطبر متى ولوحملالىع libzmq ك ئبتكملا هذه ئيّبعت متى .
ريظنلا vPC.

متى ، كلذ نم الدب ، يدام ريظن طابترا رباع ريظنلا ىلا لوصولا ئيلباق ٽجلام مدت ال
ريظنلا ىلا لوصولا ئيلباق فاشتكال هيچوتلا تالغشم مادختسا
ريظنلا راسم تامالعاب URIB عم ليجستلاب vPC Manager موقى .
VPC مالعاب URIB موقى ، ريظنلا ىلا اقيرط ئيمالس إللا ئلودلا ميظنت فاشتكا دنع .
ريظنلا عم ZMQ سبقم حتف هرودب لواحيو ، Manager زديم راطخا متى ، ئيمالس إللا ئلودلا ميظنت لباق نم ريظنلا راسم بحس متى امدنع .
ريدين راطخا MCT . طابترا للاقىو لباق نم ئرخا ئرم vPC يصخشلا رتويي بمكلا .

نيتعومجم يف ئطقن لك يف تالوحملا ئيقربىصوى ، ئيقرتلا تاسرامم لصفانم عزجك و
لك يف يرقفلدا دومعلاؤ ئيفرطلدا دقللا فصن لىغشت متى يتح لقاًلا ىلع نيتلصفنم
، ئمقرم نويعو ئيقرو طاقن ىلع يوتحت ئعومجم و كلذ ىلع لاثم . نيعم تقو وأ يف ئطقن
يىتل ئزهجألا لالخ نم . ئطقن لك يف ئيدرف ئيمقر و ئيقرو طاقن ىلع يوتحت ئرخا ئعومجم و
عائشأ لقاًلا ىلع دحاو زاهج لىغشت نم دكتالا اننكمي ، vPC جمانرب مادختسا باهنىوكت مت
تالاح يأ ثودح عنم ىلا يدؤي اذهو . ئفلىت خم تاعومجم يف مهض و قيرط نع ئيقرتلا ئيلمع
زاهجلا ئيقرت عائشأ لىغشتلا ديق لقاًلا ىلع دحاو زاهج عاقبل ارظن ئيقرتلا عائشأ عاطقنا
رخآللا .

تاراصتخالا

تاقىب طتلارىز ئكترملا ئيساسألا ئينبلا: ACI

ئيرهاظلا ذفنملالا ئانق vPC:

لكايملا ددعتم EtherChannel لاصتا طخ: MCT

CFS نم ئينيبلالا تالصومنلا تامدخ Cisco

ZMQ: ئيرفصلا لئاسرلا راظتنا ئمئاق

تاطابترا لا عي مجت يف مكحتلا لوكوتورب: LACP

لوكوتوربلا تانايىب ئدحو

تاطابترا لا عي مجت ئعومجم

vPC ذفنم تاونق ئاطخا فاشكتسال ئيساسأ بلطم اھحالصإو

عجار ، vPC ئيوكت ىلع ئالطالل

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/L2-configuration/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-42x/Cisco-APIC-Layer2-Configuration-Guide-421_chapter_0111.html

ن م ق ق ح ت ل ا vPC

1. ا ج ل ا vPC : show vpc

FAB3-L1# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id	:	101
Peer status	:	peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status	:	Disabled
Configuration consistency status	:	success
Per-vlan consistency status	:	success
Type-2 consistency status	:	success
vPC role	:	primary
Number of vPCs configured	:	1
Peer Gateway	:	Disabled
Dual-active excluded VLANs	:	-
Graceful Consistency Check	:	Enabled
Auto-recovery status	:	Enabled (timeout = 240 seconds)
Operational Layer3 Peer	:	Disabled

vPC Peer-link status

id	Port	Status	Active vlans
1		up	-

vPC status

id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans
686	Po3	up	success	success	86

FAB3-L2# show vpc

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id	:	101
Peer status	:	peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status	:	Disabled
Configuration consistency status	:	success
Per-vlan consistency status	:	success
Type-2 consistency status	:	success
vPC role	:	secondary
Number of vPCs configured	:	1
Peer Gateway	:	Disabled
Dual-active excluded VLANs	:	-
Graceful Consistency Check	:	Enabled
Auto-recovery status	:	Enabled (timeout = 240 seconds)
Operational Layer3 Peer	:	Disabled

```

vPC Peer-link status
-----
id  Port  Status Active vlans
--  ---  -----
1    up    -
vPC status
-----
id  Port  Status Consistency Reason          Active vlans
--  ---  -----  -----  -----
686  Po2   up     success      success        86

```

ليطبع مت ةظحالم vPC 101، لاجم فرعم مادختساب ريقنلا رواجت نيكوت متى، جارخالا ضورع. صصخم طابترا ىلا ٽجاج دجوت ال هنأ، يف "ايجي صخشل رتوبيكم كلاب ظافتحالا" ئلاح نأ نكمي ذفنمل اتاونق ماقرأ نأ ظحال. ئطشن 86 ئكبش عم VLAN 86 ليغشت متى جوز تالوحه ىلع ئفلتخم نوكت PC.

2. راودأ. mac vPC ماظن و LAG ID: vpc راهظإ و vPC ماظن

```
FAB3-L1# show vpc role
```

```

vPC Role status
-----
vPC role                  : primary, operational secondary
Dual Active Detection Status : 0
vPC system-mac            : 00:23:04:ee:be:65
vPC system-priority       : 32667
vPC local system-mac     : 00:81:c4:b1:25:4f
vPC local role-priority  : 101

```

```
FAB3-L2# show vpc role
```

```

vPC Role status
-----
vPC role                  : secondary, operational primary
Dual Active Detection Status : 0
vPC system-mac            : 00:23:04:ee:be:65
vPC system-priority       : 32667
vPC local system-mac     : 00:5d:73:57:c4:2c
vPC local role-priority  : 102

```

يوناث L2 و يساسأ L1 نأ رمألا اذه حضوي.

كانه نوكت نأ بجيـف، vPC تالوحه نـم نـيـفلـتـخـم نـيـلـوـحـمـبـ ئـيـفـرـطـلـا ئـزـهـجـأـلـا لـيـصـوـتـلـ اـرـظـانـ مـادـخـتـسـابـ كـلـذـ قـقـحـتـيـوـ. دـحـاوـ ئـيـقـطـنـمـ زـاهـجـكـ لـ vPC لـ ئـرـيـظـنـلـا ئـزـهـجـأـلـا فـيـرـعـتـلـ اـهـبـ ئـصـاخـ ئـيـلـ آـنـارـقـأـلـا نـيـبـ هـتـكـرـاشـمـ مـتـتـ يـذـلـا (LAG) تـاطـابـتـرـالـا عـيـمـجـتـ ئـعـوـمـجـمـ فـرـعـمـ يـفـ vPC مـاظـنـ mac. دـحـاوـ ئـيـقـطـنـمـ ئـدـحـوـكـ vPC رـيـاـظـنـ ئـرـيـ يـفـرـطـلـا ئـزـاهـجـلـا لـعـجـلـا اـذـهـوـ.

```
N3K# show lacp interface ethernet 1/24
```

```
Interface Ethernet1/24 is up
  Channel group is 1 port channel is Po1
  PDUs sent: 31726
  PDUs rcvd: 31634
  Markers sent: 0
  Markers rcvd: 0
  Marker response sent: 0
  Marker response rcvd: 0
  Unknown packets rcvd: 0
  Illegal packets rcvd: 0
Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 4121), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 15d)] ]
Operational as aggregated link since Fri Sep 2 08:05:52 2022
```

```
Local Port: Eth1/24  MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1
  System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x15d
  Operational key=32768
  LACP_Activity=active
  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
  Synchronization=IN_SYNC
  Collecting=true
  Distributing=true
  Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)
Actor Admin State=61
Actor Oper State=61
Neighbor: 0x4121
  MAC Address= 0-23-4-ee-be-65
  System Identifier=0x7f9b,  Port Identifier=0x8000,0x4121
  Operational key=33454
  LACP_Activity=active
  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
  Synchronization=IN_SYNC
  Collecting=true
  Distributing=true
Partner Admin State=61
Partner Oper State=61
Aggregate or Individual(True=1)= 1
```

```
N3K# show lacp interface ethernet 1/25
Interface Ethernet1/25 is up
  Channel group is 1 port channel is Po1
  PDUs sent: 31666
  PDUs rcvd: 31651
  Markers sent: 0
  Markers rcvd: 0
  Marker response sent: 0
  Marker response rcvd: 0
  Unknown packets rcvd: 0
  Illegal packets rcvd: 0
Lag Id: [ [(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, 111), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 8000, 161)] ]
Operational as aggregated link since Fri Sep 2 08:00:34 2022
```

```
Local Port: Eth1/25  MAC Address= 0-a6-ca-75-6f-c1
  System Identifier=0x8000,  Port Identifier=0x8000,0x161
  Operational key=32768
  LACP_Activity=active
  LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
  Synchronization=IN_SYNC
  Collecting=true
  Distributing=true
  Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)
Actor Admin State=61
Actor Oper State=61
```

```
Neighbor: 0x111
MAC Address= 0-23-4-ee-be-65
System Identifier=0x7f9b, Port Identifier=0x8000,0x111
Operational key=33454
LACP_Activity=active
LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
Synchronization=IN_SYNC
Collecting=true
Distributing=true
Partner Admin State=61
Partner Oper State=61
Aggregate or Individual (True=1)= 1
```

تاطابرتالا عي مجت ئو وجم فرعم تاجرملا رهظات (LAG) (7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 8000, vPC ماظن فرعمو، يف hex (32667) ماظنلار فرعمك ئيولوألانم جيزم وەو (4121 (00:23:04:ee:be:65)، ڈفمنملار فرعمو، يف hex (33454) لىغشتلىخاتفمو.

3. ذفن ملا ئانق ئلەح: show port-channel extended

```
FAB3-L1# show port-channel extended
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      S - Suspended r - Module-removed
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
      F - Configuration failed
-----
Group Port-          BundleGrp          Protocol Member Ports
      Channel
-----
3    Po3(SU)        101-102          LACP     Eth1/33(P)
```

ةانق ءانيم نم عزج يأ يعيبط ۋوطخ ۋلود لوح ۋەمۈلۈم رىيڭ عسوم ۋانق ءانيم تىدبأ يىدبي ۋەمىز.

4. EPM يلخادلارا ماظنلا راهظا : ئيقطنملا ريظنلا طابترا ئلارو TEP ليصافت VPC

```
FAB3-L1# show system internal epm vpc
```

Local TEP IP	:	10.3.208.64
Peer TEP IP	:	10.3.208.67
vPC configured	:	Yes
vPC VIP	:	10.3.16.67
MCT link status	:	Up
Local vPC version bitmap	:	0x7
Peer vPC version bitmap	:	0x7
Negotiated vPC version	:	3
Peer advertisement received	:	Yes

```
Tunnel to vPC peer : Up
```

```
vPC# 686
if : port-channel3, if index : 0x16000002
local vPC state : MCEC_STATE_UP, peer vPC state : MCEC_STATE_UP
current link state : LOCAL_UP_PEER_UP
vPC fast conv : Off
```

ماظن لـ ZMQ تايئاصح راه ظا: VPCM zmq لاصتا ليصافت.

```
FAB3-L1# show system internal vpcm zmq statistics
```

```
-----
MCECM ZMQ counters
-----
ZMQ server : 1
ZmQ: Registered ZmQ print callback
ZmQ: ===== Start ZMQ statistics printing =====
ZmQ: ZMQ socket type: 5, local ID: 40d0030a
ZmQ:     Socket base 0x1109c3b4, #endpoints 1
ZmQ:     Total 1 I/O pipes, CONNECT CNT: 0, DISCONNECT CNT: 0
ZmQ:     RX CNT: 66, BYTES: 124132, ERRORS: 0
ZmQ:     TX CNT: 66, BYTES: 125096, ERRORS: 0
ZmQ:     Pipe tcp://10.3.208.64:5001 (ID: FD 54 flag 1 state 0): read 66 (124132 bytes) write 66 (125096 bytes)
ZmQ:     Stream engine 0xae90049c ZMQ SOCKET 0x1109c3b4 TCP FD: 54 @ 10.3.208.67:58740
ZmQ:     RX CNT: 72 BYTES: 124494 ERRORS: 0 TX CNT: 73 BYTES: 125458 ERRORS: 0
ZmQ:     CONNECT CNT: 0 DISCONNECT CNT: 0
ZmQ: ===== End ZMQ statistics printing =====
```

لاصتا عاطقنا تارم ددعو، لاصتا تارم ددعو، ZMQ سلح ةلاح مع لمع تايئاصح ره ظا، عاطخأ يأ تثدح دقو.

رادصإ عانيم VPC تيرحت

لطعم يلعفل ذفنملـا 1.

```
FAB3-L1# show vpc brief
```

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

```
vPC domain id : 101
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : Disabled
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : primary
Number of vPCs configured : 1
Peer Gateway : Disabled
```

```

Dual-active excluded VLANs      : -
Graceful Consistency Check    : Enabled
Auto-recovery status          : Enabled (timeout = 240 seconds)
Operational Layer3 Peer       : Disabled

```

vPC Peer-link status

id	Port	Status	Active vlans
1		up	-

vPC status

id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans
686	Po3	down*	success	success	

| لطبع Po3 ضرع جارخ.

```

FAB3-L1# show port-channel summary
Flags: D - Down          P - Up in port-channel (members)
      I - Individual     H - Hot-standby (LACP only)
      S - Suspended       r - Module-removed
      S - Switched        R - Routed
      U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
      F - Configuration failed

Group Port-      Type      Protocol Member Ports
      Channel

3      Po3(SD)    Eth       LACP      Eth1/33(D)

```

قلح يف ETH1/33 انه .عاني ملا ۋانق نم اعزج دعىت يىتلا تاھجاولىا ۋە ئەنن ئامك
يىمجىتلىا لوكوتوربىك LACP نىيوكت مەتى .لفسا.

```

FAB3-L1# show int e1/33
Ethernet1/33 is down (notconnect)
admin state is up, Dedicated Interface
Belongs to po3
Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)
MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
Port mode is trunk
full-duplex, 10 Gb/s
FEC (forward-error-correction) : disable-fec
Beacon is turned off
Auto-Negotiation is turned on
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned off
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100

```

```

EEE (efficient-ethernet) : n/a
Last link flapped 00:08:15
Last clearing of "show interface" counters never
9 interface resets
30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
    input rate 0 bps, 0 pps; output rate 0 bps, 0 pps

```

نأ ئرن نأ اننكمي e1/33. show interface جارخا رفوي لاصتالا مدع ۋەلەحەمە لە ئەجىزلىقىمە.

بىصۇملا ئارجىلا:

حىچىسىلا نىوكتىلا ھىدلەحىچىسى لىكشىپ لىرىتىم ذىنەملا نأ نم دكأت.

2. ئەطس اوپ قىلىعتىلا LACP

```

FAB3-L1# show port-channel extended
Flags: D - Down          P - Up in port-channel (members)
      I - Individual    H - Hot-standby (LACP only)
      S - Suspended      r - Module-removed
      S - Switched       R - Routed
      U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
      F - Configuration failed
-----
Group Port-        BundleGrp          Protocol Member Ports
      Channel
-----
3     Po3(SD)      101-102           LACP      Eth1/33(s)

```

دېزمىل ETH1/33 نرافقىرىنىڭ كەلذ دىعىب. اتىقۇم فەقۇوتىم ۋەلەحەمە جارخىلا رەھظىلىي.

```

FAB3-L1# show int e1/33
Ethernet1/33 is down (suspended-due-to-no-lacp-pdus)
admin state is up, Dedicated Interface
Belongs to po3
Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)
MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
Port mode is trunk
full-duplex, 10 Gb/s
FEC (forward-error-correction) : disable-fec
Beacon is turned off
Auto-Negotiation is turned on
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned off
Switchport monitor is off

```

```

EtherType is 0x8100
EEE (efficient-ethernet) : n/a
Last link flapped 00:00:13
Last clearing of "show interface" counters never
12 interface resets
30 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 seconds output rate 1640 bits/sec, 0 packets/sec

```

تان اي ب تادح و دوجو مدع ببساب اتقؤم ذفنمل فاقيا مت دق هنأ show interface حرتقى ناك اذا ام دي دحتو LACP تادادع يل ع ئيفاضى ۋەرظن عاقلا اننكمى امك لوكوتورب لال مأ اهي قلتو LACP ب ئصاخلا (PDU) ئوقاطلا عيزيزوت تادح ولاسرا متى.

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3							
Port	LACPDUs		Marker		Marker Response		LACPDUs
	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
port-channel3							
Ethernet1/33	314	264	0	0	0	0	0

FAB3-L1# show lacp counters interface port-channel 3							
Port	LACPDUs		Marker		Marker Response		LACPDUs
	Sent	Recv	Sent	Recv	Sent	Recv	Pkts Err
port-channel3							
Ethernet1/33	315	264	0	0	0	0	0

اده و اتباث لظى Rev دادعل طقف ديازتى دادعل رملا RecPDUs دادعى اجاخى رەظى دىعېلى فرطلا نم LACP ب ئصاخلا (PDU) ئوقاطلا عيزيزوت تادح و ملتىسى مل اننألى رىشى.

ةددح مل اوه جاولى مادختسال ، كلذلى امو تادادعل او LACP ضوافت تاملىع ملى رەظنل ا اننكمى امك "show lacp interface e1/33".

```

FAB3-L1# show lacp interface e1/33
Interface Ethernet1/33 is suspended
  Channel group is 3 port channel is Po3
    PDUs sent: 317
    PDUs rcvd: 264 received
    Markers sent: 0
    Markers rcvd: 0
    Marker response sent: 0
    Marker response rcvd: 0
    Unknown packets rcvd: 0
    Illegal packets rcvd: 0
  Lag Id: [ [(7f9b, 00-23-04-ee-be-65, 82ae, 8000, 121), (0, 0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]
  Operational as aggregated link since Mon Aug 22 09:29:53 2022

```

```

Local Port: Eth1/33 MAC Address= 00-81-c4-b1-25-4f
System Identifier=0x8000,00-81-c4-b1-25-4f
Port Identifier=0x8000,0x121
Operational key=33454

```

```

LACP_Activity=active
LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
Synchronization=NOT_IN_SYNC
Collecting=false
Distributing=false
Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)
Actor Admin State=(Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0)
Actor Oper State=Ac-1:To-0:Ag-1:Sy-0:Co-0:Di-0:De-1:Ex-0
Neighbor: 0x0
MAC Address= 0-0-0-0-0-0
System Identifier=0x0,0x0
Port Identifier=0x0,0x0
Operational key=0
LACP_Activity=unknown
LACP_Timeout=Long Timeout (30s)
Synchronization=NOT_IN_SYNC
Collecting=false
Distributing=false
Partner Admin State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)
Partner Oper State=(Ac-0:To-0:Ag-0:Sy-0:Co-0:Di-0:De-0:Ex-0)
Aggregate or Individual(True=1)= 2

```

ةيفرضت لم اوع مادختس اكنكمي LACP. مزحل ةقرولا ىلع رخآ ةمزح طاقتلا ءارجإ نكمي امك ئينعملما ةهجاولما ةيفرضتل ةنیعم

```
tcpdump -vvvi kpm_inb ether proto 0x8809
```

ب ىصوملما ءارجإا:

لسري زاهجلما نأ نمو ديعبلما بناجلما ىلع حيحص لکشب LACP لوكوتورب نیوکت نم دکأت حيحصلما ةهجاولما ىلع LACP (PDUs) لوكوتورب تانایپ تادحو.

3. ةطساوب تقوملما فاقیإا vPC

```

FAB3-L1# show vpc brief
Legend:
(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id : 101
Peer status : peer adjacency formed ok
vPC keep-alive status : Disabled
Configuration consistency status : success
Per-vlan consistency status : success
Type-2 consistency status : success
vPC role : primary
Number of vPCs configured : 1
Peer Gateway : Disabled
Dual-active excluded VLANs : -
Graceful Consistency Check : Enabled
Auto-recovery status : Enabled (timeout = 240 seconds)

```

```

Operational Layer3 Peer : Disabled

vPC Peer-link status
-----
id Port Status Active vlans
-- --
1 up -

```

vPC status

```

id Port Status Consistency Reason Active vlans
-- --
686 Po3 down* failed vpc port channel
mis-config due to
vpc links in the 2
switches connected
to different
partners

```

ۋانق ۋە ئەنچىن ئەنچىن vPC port-channel نى يوقىت بېسپۇر ئەلەن ئەنچىن vPC misconfig. اۆزىزلىكىن ئەنچىن.

```

FAB3-L1# show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
      I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
      S - Suspended r - Module-removed
      S - Switched R - Routed
      U - Up (port-channel)
      M - Not in use. Min-links not met
      F - Configuration failed
-----
Group Port- Type Protocol Member Ports
      Channel
-----
3 Po3(SD) Eth LACP Eth1/33(D)

```

لەپەن ئەنچىن show interface e1/33'نىڭ لۇصىحلىلىقى ئەنچىن.

```

FAB3-L1# show int e1/33
Ethernet1/33 is down (suspend-by-vpc)
admin state is up, Dedicated Interface
Belongs to po3
Hardware: 100/1000/10000/auto Ethernet, address: 0081.c4b1.2521 (bia 0081.c4b1.2521)
MTU 9000 bytes, BW 0 Kbit, DLY 1 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
Port mode is trunk
full-duplex, 10 Gb/s
FEC (forward-error-correction) : disable-fec
Beacon is turned off
Auto-Negotiation is turned on
Input flow-control is off, output flow-control is off

```

```

Auto-mdix is turned off
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100

```

ةلصتم vPC رئاظن ناك اذا ام ديدخل (LAG) تاطابترالا عي مجت ئعومجم فرع ممدختسى متى ،تاطابترالا عي مجت ئعومجم فرع مدع كانه ناك اذا .هسفن في ضملاب ئطس او بتاب اول ا قيلعت

ةلصتم ريق vPC نارقأى لع ذفنملا ئانق يف ئيداملا طباورلا نأ "زجوم vpc ضرع" رهظي ديعبلا زاهجللا سفنب.

مادختساب (LAG) تاطابترالا عي مجت ئعومجم فرع من راقم نم ققحتلا نكمي show vpc consistency-parameters interface port-channel 3".

```
FAB3-L1# show vpc consistency-parameters interface port-channel 3
```

Type 1 : vPC will be suspended in case of mismatch

Name	Type	Local Value	Peer Value
lag-id	1	[(7f9b, 0-23-4-ee-be-65, 82ae, 0, 0), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 0, 0)]	[(7f9b, 0-23-4-ee-be-68, 82ae, 0, 0), (8000, 0-a6-ca-75-6f-c1, 8000, 0, 0)]
mode	1	active	active
Speed	1	10 Gb/s	10 Gb/s
Duplex	1	full	full
Port Mode	1	trunk	trunk
Native Vlan	1	0	0
MTU	1	9000	9000
vPC card type	1	Empty	Empty
Allowed VLANs	-	86	86
Local suspended VLANs	-	-	-

تقلىع نوكى ئانيم ، لىا يف قفاوت مدع ئلاح كانه نا.

بىصوصملالا ئارج إلأ:

ديعبلا زاهجللا سفن ئلا ئلصتم ئانق يف ئيداملا طباورلا نأ نم دكأت.

لکشب لمعلالا نع (LACP) تاطابترالا عي مجت يف مكحتملا لوكوتورب فقوت 4. يدرف

تقلىع مللا ئلاحلا ئلا ذفنم نىييعتب (LACP) تاطابترالا عي مجت يف مكحتملا لوكوتورب موقى دق اذهو .ريظنلا نم (LACP) لوصولا يف مكحتملا لوكوتورب تانايىب ئدحو ملتسي مل اذا ذفنملا بىلچل LACP لوكوتورب بىلطفتت اهنألى دىهمتلا يف مداوخللا ضعب لشىف بېسىتى LACP قىلىعت لىيطبعت قىرط نع يدرفلالا مادختسالل كولسلالا طبض كىنكىمى .يقطنم لکشب يدرفلالا.

نىييعت دعبو، كې ئاصاخلا vPC جىن ئعومجم يف ذفنم ئانق جىن ئاشناب مۇق، كەلذب مايىقلل

يـف ذـفـنـمـلـا لـظـتـنـا آـلـا اـتـقـؤـمـيـدـرـفـلـا ذـفـنـمـلـا فـاقـيـا ةـلـاـزـابـمـقـ، طـشـنـLACPـىـلـا عـضـوـلـا مـزـحـ لـاسـرـا لـصـاـوتـو ةـطـشـنـيـصـخـشـلـا رـتـوـيـبـمـكـلـا.

```
FAB3-L1# show port-channel extended
Flags: D - Down      P - Up in port-channel (members)
       I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
       S - Suspended   r - Module-removed
       b - BFD Session Wait
       S - Switched    R - Routed
       U - Up (port-channel)
       M - Not in use. Min-links not met
       F - Configuration failed
-----
Group Port-        BundleGrp          Protocol Member Ports
  Channel
-----
1    Po1(SD)      101-102           LACP     Eth1/33(I)
```

ةـصـاخـلـا (PDU) ةـقـاطـلـا عـيـزـوـتـتـادـحـوـمـلـتـسـنـمـلـاـنـنـأـنـمـمـغـرـلـاـىـلـعـهـنـأـجـارـخـإـلـاـحـضـوـيـ مـتـيـذـفـنـمـلـاـنـأـالـإـلـاـLACP~Suspend-Individualـ ةـمـالـعـةـلـاـزـاـدـعـبـETH1/33ـلـوـكـوـتـوـرـبـبـ ةـصـاخـلـا (PDU) ةـقـاطـلـا عـيـزـوـتـتـادـحـوـلـسـرـنـلـاـزـنـالـاـنـنـأـظـحـاـلـاـيـدـرـفـذـفـنـمـكـهـلـيـغـشـتـ يـقـلـتـدـنـعـ.ـنـيـوـكـتـلـاـاـذـهـمـاـدـخـتـسـاـبـ(ACI)ـلـوـصـوـلـاـيـفـمـكـحـتـلـاـةـدـحـوـنـمـلـوـكـوـتـوـرـبـبـ عـضـوـلـاـىـلـاـىـرـخـأـةـرـمـذـفـنـمـلـاـلـقـتـنـيـ،ـلـوـكـوـتـوـرـبـبـةـصـاخـلـا (PDU) ةـقـاطـلـا عـيـزـوـتـتـادـحـوـلـسـرـنـلـاـزـنـالـاـنـنـأـظـحـاـلـاـيـدـرـفـذـفـنـمـكـهـلـيـغـشـتـ نـمـضـمـلـاـ.

ىـرـخـأـعـاطـخـأـ

vPCـتـاهـجـاـوـىـلـعـقـيـبـطـتـلـلـةـلـبـاـقـلـاـزـتـالـاـهـنـكـلـوـvPCـلـةـدـدـحـمـرـيـغـىـرـخـأـةـهـجـاـوـعـاطـخـأـكـانـهـ لـيـصـافـتـلـاـىـلـعـلـوـصـحـلـلـطـبـاـوـرـلـاـىـلـاـعـوـجـرـلـاـىـجـرـيـ.

1. mcp-loop-err-disable

<https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/aci-guide-using-mcp-mis-cabling-protocol.pdf>

2. bpdu-guard-err-disable

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/aci_virtual_edge/configuration/1-x/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1/b_Virtual_Edge_Config_Guide_1_2_1_chapter_0101.pdf

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).