

ال يتلا TTS تابلاتم نيوكت نم ققحتلا
اهمادختسإ دنع حيحص لكشب اهليغشت متى
ةينيصلا ةغللاب

تایوتیم

مدقم

ةيسيس، ألا تابل طت ملأ

تاتلی طت ملا

قمه دختس، ملائان و کملای

ملک شکر

لحدا

ةمدقمل

نییعت متي امدنع لماعت ال يتلا (TTS) مالك ىلا صنلا تابلاطم لح دنتسملا اذه فصي
قينيصلأا ٰيلع ووطخلا Create TTS Prompt مادختس اب اهؤاش نا متي تلا تابلاطملما.

مملوطة بالات وأسما

تاتل طت ملا

نوكٌت نأب Cisco يص وٽ اوملاب ةفرعم كي دل نوكٌت نأب Cisco يص وٽ

- Cisco Unified Contact Center Express (UCCX)
 - جم TTS مع UCCX
 - طبیعتاً در این مکانت نوکوت و برابر (MRCP)

ةمدختس ملا تانوكمل

ةنيعيم ئي دام تانوكم وجمارب تارادصا ئىلع دنتسىملە اذە رصتقىي ال

ةمدختسُملَة زهْجَالا عي مج تأدب . صاخ ئيلمعم ئي ب يف ةدوچوملا زهْجَالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولـا تامولعملـا عاشـنـا متـيـأـلـمـتحـمـلـا رـيـثـأـتـلـلـ كـمـهـفـ نـمـ دـكـأـتـفـ ،ـلـيـغـشـتـلـا دـيـقـ كـتـكـبـشـ تـنـاـكـ اـذـاـ (ـيـصـارتـفـ) حـوـسـمـ نـيـوـكـتـبـ دـنـتـسـمـلـا اـذـهـ يـفـ رـمـأـ.

ةلکش مل

ةينيصلـا ةـغـلـلـا ئـلـعـ وـطـخـلـا Create TTS Prompt مـادـخـتـسـابـ اـهـؤـاشـنـا مـتـ يـتـلـا تـابـلـا طـمـلـا نـيـيـعـتـ دـنـعـ لـيـغـشـلـا مـتـيـ الـ TTS.

مـادـخـتـسـابـوـ TTS مـدـاخـنـيـوـكـتـ ئـلـا رـادـصـالـا سـفـنـا مـتـتـ مـلـ هـنـأـلـ مـوـعـدـمـ رـيـغـ ةـبـلـا طـمـلـا نـمـ يـسـاسـأـلـا رـادـصـالـا نـأـلـ كـلـ دـوـ وـ Zh_CN.

لـجـلـا

ءـاطـخـأـ حـيـحـصـتـ نـيـكـمـتـ عـمـ MIVR تـالـجـسـ نـمـ قـقـحـتـ ،ـاـلـ مـأـ MRCP مـدـاخـ ئـلـا ئـبـسـانـمـلـا تـامـوـلـعـمـلـا لـاسـرـا مـتـيـ نـاـكـ اـذـاـ اـمـ دـيـكـأـلـ SS_MRCP_TTS. لـيـصـفـتـلـاـبـ MRCP لـئـاسـرـ ضـرـعـلـ5ـ*ـحـيـحـصـتـلـاـعـ مـعـ.

مـدـاخـنـيـوـكـتـ ئـلـا اـهـتـفـاـضـاـ مـتـتـ مـلـوـ ئـبـولـطـمـ zh ئـيـسـاسـأـلـا ئـيـلـحـمـلـا تـادـادـعـالـا نـأـ حـوـضـوـبـ يـرـتـ ،ـلـجـسـلـا ئـصـاصـقـ يـفـ TTS.

199472127: Apr 19 x.x.x.465 SGT %MIVR-ENG-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.wfapi.impl.WFTracingLogImpl Execute ste
199472128: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472129: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472130: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472131: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472132: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472133: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472134: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.prompt.mrcp.tts.impl.MrcpTTS
199472135: Apr 19 x.x.x.469 SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: [RMI TCP Connection(223570)-x.x.x.x] com.cisco.util.TTSLog locale zh_CN and i

مـدـاخـنـيـوـكـتـ ئـلـا زـمـرـنـأـلـ اـذـهـ zh_CN. نـمـ الـدـبـ en-us ئـلـعـ مـاـلـكـلـا ئـغـلـ يـرـتـ بـنـأـ ئـلـاسـرـ يـفـ MRCP. لـجـلـا ئـلـعـ مـاـلـكـلـا ئـغـلـ يـرـتـ بـنـأـ zh which is base language code for chinese.

<#root>

Apr 19 x.x.x.x SGT %MIVR-SS_MRCP_TTS-7-UNK: com.cisco.util.MRCPCClientLog Sending MRCP Message to MRCP Server:

>>>>>>>>>>>>>>

MRCP/2.0 208 SPEAK 100

Channel-Identifier: 185@speechsynth

Voice-Gender: female

Content-Type: text/plain

Speech-Language:

en-US

Content-Length: 51

حالـصـاـلـ يـلـيـ اـمـ عـابـتـاـ بـجـيـ.

1. مـدـاخـنـيـوـكـتـ ئـلـا لـقـتـنـاـ ،ـرـادـاـ ئـفـصـ يـفـ MRCP TTS.

For Cisco Unified Communications Solutions

System Applications Subsystems Wizards Tools Help

MRCP TTS Server Configuration

- Status -

(i) Status: Ready

Server Name*: [REDACTED]

Provider Name*: Nuance Vocalizer

Port Number*: 5060

Locales*: za (Zhuang)
Add Language

Enabled Languages:

<input checked="" type="checkbox"/> English (United States)	<input type="checkbox"/> Male	<input checked="" type="checkbox"/> Female	<input checked="" type="checkbox"/> Neutral
<input checked="" type="checkbox"/> Chinese	<input type="checkbox"/> Male	<input checked="" type="checkbox"/> Female	<input checked="" type="checkbox"/> Neutral
<input checked="" type="checkbox"/> Chinese (China)	<input type="checkbox"/> Male	<input checked="" type="checkbox"/> Female	<input checked="" type="checkbox"/> Neutral

Update Delete Cancel

(i) * - indicates required item

ةنكمملا ةغللا مسق يف يننيص هنأ يلع ZH فيرعت مت

2. ةغللا سفنل ةغل ةفاض او Zh نع ثحبا ةيلجملا تادادع إلأ تتحت.

3. ةفاضملا ةيلجملا تادادع إلل يضارتفالا سنجلا عون ددحو MRCP TTS ل نييضارتفالا نيسنجلا إلأ لقتنا.

MRCP TTS Provider Configuration

[Add MRCP TTS Provider](#) [Refresh All](#)

- Status

1 records found

Ports List

Provider A	Status A	Copy	Delete	Refresh
0 Nuance Vocalizer	IN_SERVICE			

[Add New](#) [Refresh All](#)

Number of IVR Channels Licensed 400

4. رفوملا ثيديثب مقو و رفوم ىلإ لقتنا.

5. بغرت امك بعللاب تابلاطملما موقت نأ بجيوننآلما zh_cn معدتسو كلذ دعب رابتخا ةملأكم عارجاب مق.

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).