

SD-WAN م ك ح ت ت اد ح و ل ة ي و د ي ل ا ة د ا ه ش ل ا ت ي ب ث ت

ت ا ي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)

[ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[ق ا ط ن ل ا](#)

[ت ا ر ا ب ت ع ا ل ا](#)

[ة د ا ه ش ل ا ع ي ق و ت](#)

[ة د ي د ج ل ا م ك ح ت ل ا ة د ح و ل ة د ا ه ش 1. و ي ر ا ن ي س ل ا](#)

[م ك ح ت ل ا ة د ح و ل ة د ا ه ش ل ا د ي د ج ت 2. و ي ر ا ن ي س ل ا](#)

[ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م](#)

ة م د ق م ل ا

ع م ة د ا ه ش (SD-WAN) ة ع س ا و ة ق ط ن م ة ك ب ش ة ي ج م ر ب ف ر ع ي ع ق و ي ن ا ء ا ر ج ا ل ا ة ق ي ث و ا ذ ه ف ص ي ي و د ي ر ا ي خ.

ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا

ت ا ب ل ط ت م ل ا

ة ي ل ا ت ل ا ع ي ض ا و م ل ا ب ة ف ر ع م ك ي د ل ن و ك ت ن ا ب C i s c o ي ص و ت:

- C i s c o (SD-WAN) ج م ا ن ر ب ن م ة ف ر ع م ل ا ة ع س ا و ل ا ة ق ط ن م ل ا ة ك ب ش
- C i s c o ن م SD-WAN v M a n a g e ة ي ن ق ت

ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا

ل خ د م و SD-WAN ز ا ه ج ي ل د ن ت س م ل ا ا ذ ه د ن ت س ي:

- v M a n a g e م ك ح ت ل ا ة د ح و
- (PNP) ل ي غ ش ت ل ا و ل ي ص و ت ل ا ة ب ا و ب

ة ص ا خ ة ي ل م ع م ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ة ز ه ج ا ل ا ن م د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ء ا ش ن ا م ت ت ن ا ك ا ذ ا (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ج ا ل ا ع ي م ج ت ا د ب ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

ق ا ط ن ل ا

- تتنرتن إلاب لاصتا vManage ل نوكي ال امدنع ءارجإلا اذه مادختسإ متي .
- مكحتلا تادحول (CSR) ءداهشلا عي قوت بلط عي قوتل ءي لمعلا هذه مادختسإ كنكمي .
تاداهشلا دي دجت وأ ءدي دجل

تارابتعإلا

- مكحتلا تادحول عي ساسأل نيوكتلا قي بطت متي
- مكحتلا تادحول ني ب لاصتا ءي ناكمإ دجوت

[ءيشغت ءكبش دادعإ ءي لمع](#) ىلإ لقتناف ، مكحتلا ءدحول رشن لوح تامولعم ىلإ ءجاحب تنك اذا [Cisco نم SD-WAN](#).


مكحتلا ءدحول SD-WAN دامتعال ىرخأ قرطب امتهم تنك اذا [تاداهشلا ءرادإ](#) ءرايز ىجري .

ءداهشلا عي قوت

ءدي دجل مكحتلا ءدحول ءداهش 1. وي رانيسلا

vManage ىلإ لوخدلا ل جس 1. ءوطخل

ىلإ لقتنا 2. ءوطخل [Main Menu > Configuration > Devices > Controller > Add Controller](#).



مكحتلا ءدحول دي دجت

هذه يف حضورم وه امك CSR ءاشنإ عبرم ددحول مكحتلا ءدحول تامولعم ءئبعتب مق 3. ءوطخل ءروصل.

Add vBond

vBond Management IP Address

Username

Password

Generate CSR

Cancel

Add

مكتمل الة دحو تام ولعم

نم CSR فلم ليزنت 4. ةوطخلال Main Menu > Configuration > Certificates > Controllers > Three dots > View CSR.

CSR

IP Address:

[Download](#)

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDSTCCAjECAQAwwcgxCzAJBgNVBAYTAiVTRMRMwEQYDVQQIEwpxZm9ybmlh
MREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTEUMBGA1UECxMLQ0ITQ09SVFBMQUIxFDASBgN
V
BAoTC1ZpcHRibGEgTEExDMUEwPwYDVQQDEzh2Ym9uZC04ZTA2MWRhZi05NjY3LTQ4
ZDUtODJjYi0wOWI5NjVIZTUwMDUtMy52aXB0ZWxhLmNvbTEiMCAGCSqGSIb3DQEJ
ARYTc3VwcG9ydEB2aXB0ZWxhLmNvbTCCASlwdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAMXcnGZxW7FMGyNuwe/Soen9BADsD97wWKTfBUFN6qhsmeSlzKWOHz87
1s/dGVUygc/GDj5MvjNO/t+yuobfFkCneKhq9ZnhhyjOI+Rsi1DC0U1bd0pk2+V
Kq372eDHP5PG1oZxcFDCAC4qDvM/byOLZNXS9UkAN7DveUFhh6Ag4xAwRGGryQPc
QhcXyO3R/vQNSfic1SB0LR9GaG1+MuRZLoVvGHMkPOIUnxpZTAfMkHxrFmVTSzd9
asp2PzOAcx4jLWozC7CGaTXNUukzZCDMj4zb8lXXjpztPZxJ8sH4ppnESKZ1d58z
QaSMd/05ndK4JcPyl+t/7nJNqqRhU8cCAwEAaA7MDkGCSqGSIb3DQEJDjEsMCow
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

[Close](#)

ةداهشلا بلط

5. ةوطخال [PnP ةباوب](#) ىلإ لوخدلا ليجست.

6. ةوطخال [Main Menu > Certificates > + Generate Certificate](#).

Cisco Software Central



Cisco Software Central > Plug and Play Connect

Plug and Play Connect

[Devices](#) | [Controller Profiles](#) | [Network](#) | **[Certificates](#)** | [Manage External Virtual Account](#) | [Event Log](#) | [Transactions](#)

[+ Generate Certificate...](#)

ليغشلتلاو ليصوتلا ةباوب ةداهش

لاسرا اريخا ويلات لى لى رونا م ث ، ةءاهشلا تامولعم ألما 7 ةوطخل

Cisco Software Central > Plug and Play Connect

Feedback Support Help

Plug and Play Connect

Devices | Controller Profiles | Network | **Certificates** | Manage External Virtual Account | Event Log | Transactions

Generate Certificate

STEP 1

Identify Certificate

STEP 2

Review & Submit

STEP 3

Results

Identify Certificate

Enter Certificate details and click Next to proceed to the next step

• Certificate Name	<input type="text"/>
• Certificate Signing Request	<pre>ppKxQRAuxhPORMCHsTrRJ+ZVKGejsdikFmAyr4FTChHMpTNo1z32kKPLPsPFLu4 r+BHjdVET2e5asE+P8NIXW5xrkHjUDmXAgMBAAGgOzA5BgkqhkiG9w0BCQ4xLDAq IMakGA1UdEwQCMAAwHQYDVROBBYEFEE6vm9B3nyWSg6Asc4MX8R8EPLMA0GCSqG Sib3DQEBCwUAA4IBAQB8QvWSgnJqi02eknDX7KP16XVQuF5Z4zZT1TahVIEIWD5 k9fNkZvsmXK89HXyVgeV9gmzlibT8cDLGA14IEKobBhTSRA51fO6wNHeW4lcoV tEKvHwMtoYSi5zpxTECKhXeNNPZBdK1nw1FPwd3Zg5D4BipWI7SOSbixwT2ex f9OTBilH1C9EhsBpuEhccDqde63Nst5SLSu6ujQ3llzpcBN+ntms50i5aOJNL ZQC3eDlaf1j4Dn3cSINcggqdyIzLUTdPOwDV56nMH+4OInv6ehoZ9xqJWyFJuu1 E9louYefcZwsYIF51wHXGy3RHTqyxlnZFWhbFIO -----END CERTIFICATE REQUEST-----</pre>
• Validity Period	Two Years
Type	SD-WAN
Description	<input type="text"/>

Cancel

Next

ةءاهشلا تامولعم

لېزنتلا ةءاهش عي قوت م ث 8 ةوطخل

Main Menu > Configuration > Devices > Controllers > Install Certificate.

Cisco vManage

Select Resource Group

Configuration · Certificates

Cloud Menu Help

Install Certificate

WAN Edge List

Controllers

TLS Proxy

Send to vBond

ةءاهشلا مكحت ةءحو

ك ل ذ م تي ن ا درجم ب . مكحتلا ةءحو لى ةءاهشلا لاسرا م تي ى تح اليلق رظتنا 10 ةوطخل
اذه ى رتس:

Install Certificate

Total Task: 1 | Success : 1

Search

Status	Message	Device Type	Device ID
Success	Successfully synced vEdge list on vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005	vBond	8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005

```
[28-Mar-2023 14:06:46 EDT] Install Certificate, on device 8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005, started by user "fer" from IP address "10.21.124.59"
[28-Mar-2023 14:06:54 EDT] Certificate Installed for vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005
[28-Mar-2023 14:06:54 EDT] Pushing serial list to vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005
[28-Mar-2023 14:06:55 EDT] Started processing serial list file on vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005
[28-Mar-2023 14:06:56 EDT] Completed processing serial list file on vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005
[28-Mar-2023 14:06:56 EDT] Done - Push vSmart List for vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005
[28-Mar-2023 14:06:56 EDT] Pushed serial list to vBond-8e061daf-9667-48d5-82cb-09b965ee5005 ()
```

ةداهشلا تيپتت

مكحتلا ةدحول ةداهشلا دي دجت 2. ويراني سلا

vManage ىلا لوخدلا ل جس 1. ةوطخل

ىلا لوقتنا 2. ةوطخل Main Menu > Configuration > Certificates > Controller > Three Dots > Generate CSR.

Cisco vManage Select Resource Group Configuration · Certificates

Install Certificate

WAN Edge List Controllers TLS Proxy

Send to vBond

Search

Total Rows: 5

Controller Type	Hostname	System IP	Expiration Date	uuid	Operation Status	Site ID	Certificate Serial	vEdge List ...	Device
vManage	vmanage_20_6_2		01 Mar 2025 3:44:50 PM CST	a1b18354-...	vBond Updated	10	7D307EF4C9A76A5148...	Sync	

View CSR
View Certificate
Generate CSR

ءاشنإ CSR

Step 3. Once you download the CSR, perform Step 5. to Step 10. from the Scenario 1.

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco SD-WAN لي غشت ادب ليلد](#)
- [Cisco Systems - تادنت سمل او ينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا