

VPN هجوم ىلع لوصول دعاق نيوكت CVR100W

فدهلا

وأ مزحلل حامسلا متي ناك اذا ام في مكحتت مئوق يه (ACL) لوصول في مكحتت مئوق
هي راس نوكتل (ACL) لوصول في مكحتت مئوق نيوكت متي. هجوملا هجاو في اهضفر
VPN CVR100W هجوم حمسي. ةددم لوادج ىل اذانتسا وأ، تاقوالا عيمج في لوعفملا
نامالا ةدايز لجا نم لوصول دعاق نيوكتب.

VPN هجوم ىلع لوصول دعاق نيوكت هي فيك ضرع وه دننتملا اذه نم ضرغلا
CVR100W.

قيبطت لل لباقلا زاهلا

VPN CVR100W هجوم

جماربال رادصا

•1.0.1.19

لوصول دعاق

> ةيماحلا رادج رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا
لوصول دعاق ةحفص رهظت. لوصول دعاق > لوصول في مكحتتلا

Action	Service	Rule Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log	Priority
No data to display							

ةفاضلا ةحفصلا رهظت. ةديج لوصول دعاق ةفاضلا فص ةفاضلا قوف رقنا 2. ةوطخلا
لوصول دعاق:

Add Access Rule

Connection Type:

Action:

Schedule:

Services:

Source IP:

Start IP: (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Finish: (Hint: 192.168.1.200 or fec0::c8)

Destination IP:

Start IP:

Finish:

Log:

QoS Priority:

Rule Status: Enable

اهؤاشنإ دارملا ةدعاقلا عون رتخأ، "لاصتالا عون" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 3. ةوطخلا

كبة ىلإ ةنمآلا LAN ةكبة نم مزحلا ىلع رايخلا اذه رثؤي — (LAN > WAN) رداصلال.
 ةنمآلا ريغ WAN.

ىلإ ةنمآلا ريغ WAN ةكبة نم مزحلا ىلع رايخلا اذه رثؤي — (WAN > LAN) دراوال.
 ةنمآلا LAN ةكبة.

ىلإ ةنمآلا ريغ WAN ةكبة نم مزحلا ىلع رايخلا اذه رثؤي — (WAN > DMZ) دراوال.
 ةكبة نع ةيحلحملا ةكبة لصف تيتلا ةكبة لىلا نم عزج وه DMZ. DMZ ةقطنم
 نامآلا نم ةقبط ريغوتل ةيحلحملا لاصتالا.

ةدعاقلا ىلع قبطني يذلا ءارجإلا رتخأ، "ءارجإ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 4. ةوطخلا

امئاد مزحلا رطح — امئاد مزحلا رطح.

مزحلاب امئاد حامسلا — امئاد حامسلا.

ددحم لودج ىلإ ادانتسا مزحلا رطح متي — لودجال بسح رطح.

ددحم لودج ىلإ ادانتسا مزحلاب حمسي — لودجال بسح حامسلا.

Add Access Rule

Connection Type:

Action:

Schedule:

Services:

Source IP:

Start IP: (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Finish: (Hint: 192.168.1.200 or fec0::c8)

Destination IP:

Start IP:

Finish:

Log:

QoS Priority:

Rule Status: Enable

ةدعاقلا ىلع هقيببطل الودج رتخأ ،"ةلودج" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 5. ةوطخلال

وأ امئاد رطخلال راىخ راىتخإ م تي ام دنع ةطشن ريغ ةلدسنملا ةمئاقلا نوكت :**ةطخال م**
4. ةوطخلال يف امئاد حامسلا

نيوكتل .**ل وادجل نيوكت قوف** رقنا ،ةيامحلال رادج ل وادج نيوكتل (يرايخإ). 6. ةوطخلال
ةلاقملا يف [VPN CVR100W هجوم ىلع ةيامحلال رادج لودج قرادا](#) ىلا عجرا ،ل وادجلال

يوتحت .اهرطح وأ اهب حامسلل ةمدخ رتخأ ،"تامدخ" ةلدسنملا ةمئاقلا نم 7. ةوطخلال
ددحت .VPN CVR100W هجوم ىلع ةرفوتملا ةيضارتفالا تامدخال ىلع ةلدسنملا ةمئاقلا
قببتي ذفنم يأل ىلعو مادختسالال ديق لوكوتوربالا عون تامدخال

عجرا ،تامدخال نيوكتل .**تامدخال نيوكت قوف** رقنا ،تامدخال نيوكتل (يرايخإ). 8. ةوطخلال
ىلا [VPN CVR100W هجوملاب ةمدخال قرادا](#) ىلا

Add Access Rule

Connection Type: Outbound (LAN > WAN) ▼

Action: Allow by schedule ▼

Schedule: Schedule1 ▼

Services: All Traffic ▼

Source IP: Any ▼

Start IP: (Hint: 192.168.1.100 or fec0::64)

Finish: (Hint: 192.168.1.200 or fec0::c8)

Destination IP: Address Range ▼

Start IP:

Finish:

Log: Never ▼

QoS Priority: 1 (lowest) ▼

Rule Status: Enable

قبطنت ي تال ردصم لل IP نيوانع رتخأ، ردصم لل IP ةلدسنم ال ةمئاق ال نم 9 ةوطخل ةدعاق ال اه ل ع

ردصم لل IP نيوانع عي م ج ي ل ع ةدعاق ال را ي خ ال اذ ه ق ب ط ي — ي أ .

ي ف ردصم ال IP نا ونع ل خ د أ . د حا و IP نا ونع ي ل ع ةدعاق ال را ي خ ال اذ ه ق ب ط ي — د حا و نا ونع . IP ء د ب ل ق ح

IP نا ونع ل خ د أ . IP نيوانع نم قاطن ي ل ع ةدعاق ال را ي خ ال اذ ه ق ب ط ي — نيوانع ال قاطن . ل ق ح ي ف نا ونع ال قاطن ل ي ف ر ط ال IP نا ونع ل خ د أ و IP ء د ب ل ق ح ي ف نا ونع ال قاطن ل ي ل و ال IP ء ا ه ن ا

ري غ ء اه ت ن ال ل ق ح نو ك ي ، اض ي أ . را ي خ ي أ را ي ت خ ا د ن ع ط ا ش ن ر ي غ IP ء د ب ل ق ح نو ك ي : **ة ط ح ال م** . د حا و نا ونع و ا نا ونع ي ا را ي ت خ ا د ن ع ط ا ش ن

يندأ الة يولوالا تاذ راظتنال مئوق ي.

ةدعاق ال نيكم تل ةدعاق ال ةلاح لقح ي نيكم ت رايتخال ةناخ دح. 13 ةوطخال

ظفح ةقطق. 14 ةوطخال

	Action	Service	Rule Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log	Priority
<input type="checkbox"/>	Always block	HTTP	Disabled	Outbound (LAN > WAN)	Any	Any	Never	Low
<input checked="" type="checkbox"/>	Always block	FTP	Enabled	Outbound (LAN > WAN)	Any	Any	Never	Low

رايتخال ةناخ دح، لوصول دعاق لودج ي لوصول ةدعاق ريرحتل (يرايتخال). 15 ةوطخال
ظفح قوف رقناو ةبولطم ال لوقح ال ريرحت و ريرحت قوف رقناو لاخلاب ةصاخ ال

رايتخال ةناخ دح، لوصول دعاق لودج ي لوصول ةدعاق لاخلاب فذل (يرايتخال). 16 ةوطخال
ظفح قوف رقناو، فذل قوف رقناو، لاخلاب ةصاخ ال

نم نكمت نأ لبق ظفح ال كيع بچي هنا إلى ةراشل ال ةبلاطم ضرع متي: **ةظحالم**
فذل و ريرحت ال

ةناخ دح، لوصول دعاق لودج ي لوصول ةدعاق لاخلاب نيكم تل (يرايتخال). 17 ةوطخال
ظفح قوف رقنا م، نيكم ت قوف رقنا م، لاخلاب ةصاخ ال رايتخال

ةناخ دح، لوصول دعاق لودج ي لوصول ةدعاق لاخلاب ليطلع تل (يرايتخال). 18 ةوطخال
ظفح قوف رقناو، ليطلع ت قوف رقناو، لاخلاب ةصاخ ال رايتخال

لوصول دعاق بيترت ةداع

إلى رمأل ريشي. نيعم رمأ ي لوصول دعاق لودج ي لوصول دعاق ضرع متي
متي يتل إلى ةدعاق ال يه لودج ال ي لوالا ةدعاق ال. دعاق ال قيبت ةي في ك
ةداع ةزيم دعت. ةمئاق ال نم ةينائل ةدعاق ال قيبت متي، كلذ دعبو. اهقيبت
ال VPN CVR100W هجوم إلى عمه اراخي بيترت ال

	Action	Service	Rule Status	Connection Type	Source IP	Destination IP	Log	Priority
<input type="checkbox"/>	Always block	HTTP	Disabled	Outbound (LAN > WAN)	Any	Any	Never	Low
<input checked="" type="checkbox"/>	Always allow	FTP	Enabled	Inbound (WAN > LAN)	8.8.8.8	192.168.1.240	Never	

لوصول دعاق بيترت ةداع إلى بيترت ال ةداع قوف رقنا. 1 ةوطخال

اهبيترت ةداع ديترت ال لوصول ةدعاق ال رايتخال ةناخ دح. 2 ةوطخال

