

Catalyst تالوحم ىلع TACACS+ مداخ نيوكت 1300 switches

فدهلا

تالوحم ىلع TACACS+ مداخ نيوكت ةيفيك حوضوت وه لاقملا اذه نم فدهلا
Catalyst 1300 switches.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- Catalyst 1300 Series

ةمدقملا

وه (TACACS+) ةيفرطلا ةطحمللا ىلا لوصوللا مكحت ةدحو ىلا لوخدلا ةبقارم ماظن
ةملاك و مدختسملا مسا ربع ضيوفتلا و ةقداصملا رفوي Cisco ب صاخ لوكتورب
ةقداصم نكمي شح، TACACS+ ليمعك Catalyst 1300 تالوحم لمعت نأ نكمي. رورملا
مت TACACS+ مداخ ربع ةكبشلا يف مهليوخت و نيلصتلملا ني مدختسملا عيمج
ححص لكش ب هنيوكت.

TACACS+ مداخل ةيضارتفالا تاملعمللا نيوكت

متي TACACS+ مداخل ةيضارتفالا تاملعمللا نيوكت ةيفيك مسقلا اذه حرشي
مداخلل رخأ صصخم نيوكت ي مادختسا مدع ةلاح يف تاملعمللا هذه مادختسا

1 ةوطخللا

ليمع > نامألا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليحستب مق
TACACS+: ليمع ةحفص حتف متي TACACS+.

▼ Security

TACACS+ Client

2 ةوطخل

رمأل مزل اذا TACACS+ ةب ساحم نيك متب مق

TACACS+ Client

TACACS+ Accounting: Enable

3 ةوطخل

اذه مادختسا متي .حات فملا لاخدا ةيفي كرتخأ ،حي تافملا ةلسلس لقح يف
ةلسلس يه هذه .TACACS+ مداوخو لوحملا نيب لئاسرلا لدابتل حات فملا
حات فملا سفن وه حات فملا اذه نوكي نأ بجي .ةمدختسملا ةيضارتفالا حي تافملا

TACACS+ مداخل.

Source IPv6 Interface:

Auto



Note:

يلج ددحم ال IP ناووع نم ردصم ال IP ناووع ماظننل ذخأي سف، يئاقولت رايخلل ديدحت مت اذا
ةرداصلل ههجالول.

7 ةوطخلل

TACACS+ مداخل ةيضارتفالال تاملعملل ظفحل قيبطت قوف رقلنا

TACACS+ Client

Display Sensitive Data as Plaintext Apply Cancel

TACACS+ Accounting: Enable

Use Default Parameters

Key String: Encrypted
 Plaintext (7/128 characters used)

Timeout for Reply: sec (Range: 1 - 30)

Source IPv4 Interface:

Source IPv6 Interface:

TACACS+ مداخل ةفاضل

Catalyst 1300 Series لوجم ال TACACS+ مداخل ةفاضل ةيفي ك مسقلا اذه حرشي Switch.

1 ةوطخلل

للمع > نامأل رتخاو بيولل نيوكتل ةدعاسملا ةادألل ال ل لوخدلا ليجستب مق
TACACS+ للمع ةحفص حتف متي TACACS+.



▼ Security

TACACS+ Client

2 ةوطخ لآ

مداخ ةفاضل ةذفان رهطت . TACACS+ مداوخ لودج نمض ةفاضلآ زمرقوف رقنآ
TACACS+:

TACACS+ Server Table



3 ةوطخ لآ

دحأب صاخلا رايخلا رزرقنا .مداخل فيرعت ةيفيك رتخأ ،مداخل فيرعت لقح في ةرفوتما تاراخلا

- IP م س / ن ا و ن ع ل ق ح في م د ا خ ل ا ب ص ا خ ل ا IP ن ا و ن ع ل خ د ا ف ، ا د د ح م ا ذ ه ن ا ك ا ذ ا - IP ن ا و ن ع ب س ح م د ا خ ل ل .
- (FQDN) ل م ا ك ل ا ب ل ه و م ل ا ح م م س ا ب م د ا خ ل ا في ر ع ت ر ا ي خ ل ا ا ذ ه ك ل ل ح ي ت ي - م س ا ل ا ب .

Add TACACS+ Server

Server Definition: By IP address By name

4 ةوطخا

4 رادصا و 6 رادصا ا : ر د ص م ل ا ن ا و ن ع ل د م ت ع م ل ا IP ر ا د ص ا د د ح .

IP Version: Version 6 Version 4

5 ةوطخا

ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا . IPv6 ن ا و ن ع ع و ن د د ح ، IPv6 م ا د خ ت س ا ة ل ا ح في

- د ح ا و ة ك ب ش ط ا ب ت ر ا ي ل ع د ي ر ف ل ك ش ب ة ف ي ض م ل ا ة ز ه ج ا ل ا IPv6 ن ا و ن ع د د ح ي - ي ل ح م ل ا ط ا ب ت ر ا ل ا ه م ا د خ ت س ا ن ك م ي و ، ه ي ج و ت ل ل ة ل ب ا ق ر ي غ ، FE80 ة ئ د ا ب ي ل ع ي ل ح م ل ا ط ا ب ت ر ا ل ا ن ا و ن ع ي و ت ح ي ك ا ن ه ن ا ك ا ذ ا . ط ق ف د ح ا و ط ا ب ت ر ا ل ي ل ح م ن ا و ن ع م ع د م ت ي . ط ق ف ة ي ل ح م ل ا ة ك ب ش ل ا ي ل ع ل ا ص ت ا ل ل ن ي و ك ت ل ل ي ف ن ا و ن ع ل ا د ب ت س ي ل ا خ د ا ل ا ا ذ ه ن ا ف ، ة ه ج ا و ل ا ي ل ع ط ا ب ت ر ا ل ي ل ح م ن ا و ن ع ن م ه ي ل ل ل و ص و ل ا ن ك م ي و ا ي ئ ر م ن و ك ي ي د ا ح ا ل ا ش ب ل ل ي م ل ا ع IPv6 ع و ن و ه IPv6 ن ا و ن ع - ي م و م ع ي ر خ ا ل ا ت ا ك ب ش ل ا .

IPv6 Address Type: Link Local Global

6 ةوطخا

تامولعملال:

- اهنويوكت مت يتللا ةيضارتفالالا ةملعملال رايلالا اذه مدختسي — يضارتفالالا مادختسا اقبسم.
- ديدج رفشم حاتفم لاخدا رايلالا اذه كل حيتي — (رفشم) مدختسمال لبق نم فرعم.
- صن قيسنتب حاتفم لاخدا رايلالا اذه كل حيتي — (يداع صن) مدختسمال لبق نم فرعم يداع.

Key String:

Use Default

User Defined (Encrypted)

User Defined (Plaintext)

(0/128 characters used)

10 ةوطخلال

ءاهتنا لبق يضقني نأ بجي يذلا يئاوثللاب تقولا لخدأ، "درلا ةلهم" لقح يف تارايلالا دحاب صاخلا رايلالا رزرقنا. لولملاو مداخلال نيب لاصتالا ةيخالص ةرفوتمال:

- اهنويوكت مت يتللا ةيضارتفالالا ةملعملال رايلالا اذه مدختسي — يضارتفالالا مادختسا اقبسم.
- ةديدج ةميقل لاخدا رايلالا اذه كل حيتي — مدختسمال لبق نم فرعم.

⚙️ Timeout for Reply:

Use Default

User Defined

Default

sec (Range: 1 - 30, Default: 5)

11 ةوطخلال

ةسلج ءاشنال مدختسمال ذفنملا مقرر لخدأ، ةقداصلملا IP ذفنم لقح يف TACACS+.

⚙️ Authentication IP Port:

49

(Range: 0 - 65535, Default: 49)

12 ةوطخلال

(يرايتخا)

لوحملا ظفتحي يلاتلابو "نكمت رايتخاله نأخ ددح، درفملا لاصتالا لقح يف نألة لاف رثكأ رايلالا اذه. لوحملاو TACACS+ مءاخ نيب دحاو حوتفم لاصتاب، كلك نم الءبو. TACACS+ ةيلمع لكلا لاصتالا قلعلي وأحتفي ال لوحملا ةءءتم TACACS+ تايلمع ةءلام لوحملا نكمي، دحاو لاصتا مءءتساب

Single Connection:



13 ةوطءالا

ظفءلل قيبطت قوف رقنا



راقلا

ءاتفم 1300 ةزافء ةءاملا لعل لءان TACACS+ ل لكشي نأ فيك فرءت تنأ نألا

ءءام [cisco](#) ل للاقنا، ءاتفم 1300 ةزافء ةءاملا لوء ريثك فرءي نأ تنأ ءيري نأ ةءفص مءء ةءاء [1300 sery](#) ةزافء

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل