

ىلع ةني عمل VLAN ةكبش و تاهجاولا نيوكت 200/300 Series Managed Switches ةرادملا تالوحملا

فدهلا

عاضوآلا هذه مدخت . ةددعتملا عاضوآلا دحأك ام لوحم ىلع ةهجاو لك فينصت نكمي
تادادع| ةحفص فيف اهنويوكت نكمي و VLAN ةكبش نمض ةفلتخم ضارغأ ةفلتخملا
نم وضعك تفضأ تنك كلذ دعب عيظتسي نراق ، بولسأ ىلا لكشي نإ ام . ةهجاو
تالوحملا ىلع تاهجاو لل VLAN ةكبش تاي ناكم| ةرادا ةيفي ك لاقملا اذه حرشي . VLAN
200/300 ةلسلسلا نم ةرادملا

قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

• SF/SG 200 و SF/SG 300 Series

جماربال رادصا

• 1.3.0.62

ليكشت VLAN ءانيم

ةهجاو تادادع| نيوكت

تادادع| VLAN > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا لفس . 1 ةوطخلا
ةهجاو تادادع| ةحفص رهظت . ةهجاو

Interface Settings

Interface Setting Table

Filter: *Interface Type* equals to

	Entry No.	Interface	Interface VLAN Mode	Administrative PVID	Frame Type	Ingress Filtering
<input type="radio"/>	1	GE1	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	2	GE2	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	3	GE3	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	4	GE4	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	5	GE5	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	6	GE6	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	7	GE7	Trunk	1	Admit All	Enabled

لإقتنا قوف رقنا مٲ ةهأولآ عون ةلدس نم لآ ةمئاق لآ نم ةهأو رتخأ 2. ةوطخ لآ

- جات فم لآ لى لع دىحو يى عى بٲ ءانىم — ءانىم
- طابترالآ ةى قوٲوم ةداىزل م دختست ذفانم لآ نم ةعومجم — LAG

<input type="radio"/>	14	GE14	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	15	GE15	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	16	GE16	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	17	GE17	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input checked="" type="radio"/>	18	GE18	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	19	GE19	Trunk	1	Admit All	Enabled
<input type="radio"/>	20	GE20	Trunk	1	Admit All	Enabled

رقنآو بولطم لآ (LAG) طابترالآ عىمجت ةعومجم/ذفانم لآ رايئخالآ ةناخ ددح 3. ةوطخ لآ
ةهأولآ رىرحت دادع| ةذفان رهظت . رىرحت قوف

ةةجاولا ريحت

ءانيم ىلإ VLAN تنيع

ةكبش ةرادل رتخاو بيولا نيوكتل ةءاسملا ةادلل ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل
VLAN> ذفنملا ةيوضع ةحفص رهظت . VLAN ذفنملا ةيوضع

Port VLAN Membership

F - Forbidden member T - Tagged member U - Untagged member

Port VLAN Membership Table

Filter: *Interface Type* equals to Port

	Interface	Mode	Administrative VLANs	Operational VLANs	LAG
<input type="radio"/>	GE1	Trunk	1UP	1UP	
<input type="radio"/>	GE2	Trunk	1UP	1UP	
<input type="radio"/>	GE3	Trunk	1UP	1UP	
<input type="radio"/>	GE4	Trunk	1UP	1UP	
<input type="radio"/>	GE5	Trunk	1UP	1UP	
<input type="radio"/>	GE6	Trunk	1UP	1UP	
<input type="radio"/>	GE7	Trunk	1UP	1UP	

VLAN لىل فيضي نأ ديرت تنأ ءانيملا نم يكلسال لا تقطوط 2. ةوطخل

<input type="radio"/>	GE16	Trunk	1UP	1UP
<input type="radio"/>	GE17	Trunk	1UP	1UP
<input checked="" type="radio"/>	GE18	Trunk	1UP	1UP
<input type="radio"/>	GE19	Trunk	1UP	1UP
<input type="radio"/>	GE20	Trunk	1UP	1UP

VLAN. VLAN كېش ىل مامضنالا دذفان رهظت. VLAN ىقالتي ةقوطق 3. ةوطخلال

Interface: Port GE18 LAG 1

Mode: Trunk

Select VLAN:

2 3 |> 1UP |<

F - Forbidden member, T - Tagged member, U - Untagged member, P - PVID, M - Multicast TV VLAN

Tagging: Forbidden Excluded Tagged Untagged Multicast TV VLAN PVID

Apply Close

ءحاتملا VLAN تالكبش دءا رءءا، VLAN تالكبش ديدحت ةمءاق ىف 4. ةوطخلال

ذفنملا ىل ةراتءملا VLAN ةكبش ةفاضل ةفاضل رزلا قوف رقنا 5. ةوطخلال

ىل مام دءاو رءءا، زىمءتلا لقق ىف 6. ةوطخلال

- ةءءاولا صىصءء مءىس. VLAN ةكبش ىل مامضنالا ةءءاولل ءمسى ال — ءونمم 4095 ةىلءءال VLAN ةكبشل
- GVRP لالء نم ءمءاس ءىءءسى نأ رىء VLAN ل نم وءع سىل نراقلا — ءىنءءسا ءامالء وء ءاضءال موقى. زىمءءءامالء ءعك VLAN ل ىقالءى نراقلا — زىمم
- ءنولسرى راطل لكب VLAN ةكبش زىمءءمالء قافراب زىمءءال
- سىل نىءل ءاضءال موقى ال. untagged وءعك VLAN ل ءم نراقلا ىقالءى — untagged ءاراطل اب VLAN زىمءءمالء قافراب زىمءءامالء مءل
- لالء نم ىمقرلا نوىزفلاءل ضارءال ةءءاولا مءءءسا مءىس — Multicast TV VLAN دءءءملا ءبلل IP مءءءسا
- VLAN ةكبش ب صاءل VID وه ةءءاولا ب صاءل PVID ءبصى — PVID

ءءءاولا ءاضوا ءىمءل زىمءءملا ءامالء ءضو ءاراءى ءىمء رفوءء ال :ءظءالم

ءاءاءءال ظفءل قىبءء ىلء رقنا 7. ةوطخلال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ل ا مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا