

تالوحملا ىلع ةمدخللا ةدوج ةئف طي طخت دي دحت SX500 Series Stackable Switches

فادهال

ةمدخللا ةدوج تادادع ىلع (ACL) لوصوللا ىف مكحتلا ةمئاق دعواق ةئفلا نييغت قبطي (ACE) لوصوللا ىف مكحتلا رصانعو لوصوللا ىف مكحتلا مئاق دي دحت متي (QoS). بجي يتلا رورملا ةكرحو ةكبشلا ىف اهب حامسلا بجي يتلا رورملا ةكرح ىلإ ةراشلا مكحتلل ةلاعفلا قيرطلا ىه (ACL) لوصوللا ىف مكحتلا مئاق. ةكبشلا نم اهضفر ىلع ةئف ةطيرخ فيرعت ةئفك دنتسملا اذه حرشي. ةكبشلا لخاد رورملا ةكرح ىف SX500 Series Stackable Switch.

ىلإ عجرا) MAC ىلإ ةدنتسملا (ACL) لوصوللا ىف مكحتلا ةمئاق نيوكت بجي: **ةطحالم** ىلع ACEs و MAC ىلإ ةدنتسملا (ACL) لوصوللا ىف مكحتلا مئاق نيوكت ةلاقملا ةمئاق ةمئاقو (لوصافلا نم ديزم ىلع لوصوللا SX500 Series Stackable Switches نيوكت ةنونعملا ةلاقملا ىلإ عجرا) IPv4 ىلإ ةدنتسملا (ACL) لوصوللا ىف مكحتلا مئاق و Sx500 Series ىلع ACEs و IPv4 ىلإ ةدنتسملا (ACL) لوصوللا ىف مكحتلا مئاق تالوحم Series ىلع ACE و IPv6 ىلإ ةدنتسملا لوصوللا ىف مكحتلا مئاق نيوكت ةئفلا نييغت نيوكت لبق (عيمحتلل ةلباق).

قبيطتلل ةلباقلا ةزهجال

Sx500 ةلسلس سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا.

جماربال رادصا

•1.3.0.62

ةئف ةطيرخ دي دحت

ةمدخللا ةدوج رايتخال بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخللا ةئفلا نييغت ةحفصحتف متي. ةئفلا طي طخت > ةمدخللا ةدوجل مدقتملا عضولا >

Class Mapping

Class Mapping Table						
<input type="checkbox"/>	Class Map Name	ACL 1	Match	ACL 2	Match	ACL 3
0 results found.						
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>				

Class Mapping

Class Mapping Table						
<input type="checkbox"/>	Class Map Name	ACL 1	Match	ACL 2	Match	ACL 3
0 results found.						
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>				

نبيعت ةفاضل ةحفص حتف متي . ةئف نبيعت ةفاضل ةفاضل قوف رونا 2. ةوطخل ل ةئف.

Class Map Name: (16/32 Characters Used)

Match ACL Type:

 IP

 MAC

 IP and MAC

 IP or MAC

IP:

 IPv4 or IPv6

MAC:

Preferred ACL:

 IP

 MAC

نبيعتل اذل هديرت يذل بوغرمل مسال لخدأ ، ةئفل ةطيرخ مسال ل قح يف 3. ةوطخل

قباط ةئفك رتخأ ، (ACL) لوصول يف مكحتل ةمئاق عون قباطم ل قح يف 4. ةوطخل
 يه تارايخل . ةئفل ةطيرخ يف ةدحمل (ACL) لوصول يف مكحتل ةمئاق عم ةمزل

Class Map Name: (16/32 Characters Used)

Match ACL Type:

 IP

 MAC

 IP and MAC

 IP or MAC

IP:

 IPv4 or IPv6

MAC:

Preferred ACL:

 IP

 MAC

IP ل ةدنتسمل (ACL) لوصول يف مكحتل ةمئاق ةمزل قباط نأ بجي — IP
 اهاب مسال متي يكل ةدحمل

Class Map Name: (16/32 Characters Used)

Match ACL Type: IP
 MAC
 IP and MAC
 IP or MAC

IP: IPv4 or IPv6

MAC:

Preferred ACL: IP
 MAC

• MAC — لوصول (ACL) ف م ك ح ت ل ة م ئ ا ق ة م ز ح ل ا ق ب ا ط ت ن ا ب ح ي — MAC إلى ا ه ب ح ا م س ل ا م ت ي ي ك ل MAC إلى

Class Map Name: (16/32 Characters Used)

Match ACL Type: IP
 MAC
 IP and MAC
 IP or MAC

IP: IPv4 or IPv6

MAC:

Preferred ACL: IP
 MAC

• IP و MAC — لوصول (ACL) ف م ك ح ت ل ة م ئ ا ق ة م ز ح ل ا ق ب ا ط ت ن ا ب ح ي — IP و MAC إلى ا ه ب ح ا م س ل ا م ت ي ي ك ل (MAC) لوصول (ACL) ف م ك ح ت ل ة م ئ ا ق ة م ز ح ل ا ق ب ا ط ت ن ا ب ح ي — IP و MAC إلى

Class Map Name: (16/32 Characters Used)

Match ACL Type: IP
 MAC
 IP and MAC
 IP or MAC

IP: IPv4 or IPv6

MAC:

Preferred ACL: IP
 MAC

• IP و MAC — لوصول (ACL) ف م ك ح ت ل ة م ئ ا ق ة م ز ح ل ا ق ب ا ط ت ن ا ب ح ي — IP و MAC إلى ا ه ب ح ا م س ل ا م ت ي ي ك ل (ACL) لوصول (ACL) ف م ك ح ت ل ة م ئ ا ق ة م ز ح ل ا ق ب ا ط ت ن ا ب ح ي — IP و MAC إلى

مكحلت الـ 5 ةوطخل لـ هـنـيـوكت مـتـ امـ لـ اـدانـتـسا IPv6 و IPv4 نم ققحت ، IP لـقـحـ يـفـ . 5 ةوطخل لـ نم ةبولطم الـ (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ ةمئاق رتخأ . ةئفـلـا ةـطـيـرـخـل لـوـصـولـاـ يـفـ اـهـاـعـاـديـابـ تـمـقـ يـتـلـا ةـمـيـقـلـا لـىـلـا ةـفـاضـلـاـبـ لـدـسـنـمـلـا ةـمـئـاقـلـا .

ةدنتسم الـ ةبولطم الـ (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ ةمئاق رتخأ ، MAC لـقـحـ يـفـ . 6 ةوطخل لـ ةئفـلـا ةـطـيـرـخـل لـدـسـنـمـلـا ةـمـئـاقـلـا لـىـلـا MAC .

بـيـتـرتـ كـنـكـمـيـفـ ، 4 ةوطخل لـا يـفـ MAC و IP و IP رايـتـخـابـ تـمـقـ اـذا . 7 ةوطخل لـ (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ ةمئاق لـقـحـ يـفـ ضـعـبـلـا اـمـهـضـعـبـ لـىـلـا MAC و IP تـاـيـولـوـا لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ مئاقـ عمـ مزحلـا قـبـاطـتـ لـضـفـتـ تـنـكـ اـذا IP وـيـدارـرـزـ رتخأ . لـضـفـمـلـا لـىـلـا ةدنتسم الـ (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ مئاقـ لـىـلـا مـثـ الـوـا IP لـىـلـا ةدنتسم الـ (ACL) MAC . ةـاـقـتـنـا رز رتخأ ، الـو .

ةمئاق نييعة و ةئفـلـا ةـطـيـرـخـ مـسـا رـيـفـوتـبـ مـقـ ، ةـدـيـجـ ةـئـفـلـا ةـطـيـرـخـ ءـاشـنـلـا : **ةـظـحـاـمـ** ةئفـلـا ةـطـيـرـخـ تـنـاـكـ اـذا . ةئفـلـا ةـطـيـرـخـ لـىـلـا نـيـتـنـثـا و اـدـحـا و (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت قـبـاطـتـيـنـا بـجـيـ هـنـا دـيـجـتـ كـنـكـمـيـفـ ، (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ ةمئاق لـىـلـا ةـيـوتـحـت ةمئاق نم الـك قـبـاطـيـنـا بـجـيـ هـنـا و ، (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ ةمئاق نم لـك عم راطلـا مئاقـيـهـ (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ مئاقـ . اـمـهـيـلـكـ و اـدـدـحـمـلـا لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ MAC و IP لـىـلـا ةدنتسم الـ (ACL) لـوـصـولـاـ يـفـ مكحلت الـ .

هـلـيـغـشـتـ يـرـاجـلـ الـ نـيـوكتـلـا فـلـمـ شـيـدـحـتـ مـتـيـ . قـبـطـيـ ةـقـطـقـطـ . 8 ةوطخل لـ

Class Mapping

Class Mapping Table						
<input type="checkbox"/>	Class Map Name	ACL 1	Match	ACL 2	Match	ACL 3
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_1	(exampleIPv4ACL IP	or	exampleIPv6ACL IPv6)		
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_2	exampleMacACL MAC				
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_3	exampleMacACL MAC	and	exampleIPv4ACL IP		
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_4	(exampleIPv4ACL IP	or	exampleIPv6ACL IPv6)	or	exampleMacACL MAC

Add... Delete

ةئفـلـا نـيـيـعـتـ لـوـدـجـ يـفـ ةئفـلـا طـئـارـخـ عـيـمـجـ شـيـدـحـتـ مـتـيـ .

Class Mapping

Class Mapping Table						
<input type="checkbox"/>	Class Map Name	ACL 1	Match	ACL 2	Match	ACL 3
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_1	(exampleIPv4ACL IP	or	exampleIPv6ACL IPv6)		
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_2	exampleMacACL MAC				
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_3	exampleMacACL MAC	and	exampleIPv4ACL IP		
<input checked="" type="checkbox"/>	Class_Map_Name_4	(exampleIPv4ACL IP	or	exampleIPv6ACL IPv6)	or	exampleMacACL MAC

Add... Delete

ةبولطم الـ ةئفـلـا ةـطـيـرـخـ (ءامسأ) مـسـا نم ققحت ، ةئفـلـا ةـطـيـرـخـ فـذـحـلـ . (ةـيـرـايـتـخـا) 9 ةوطخل لـ فـذـحـ قـوفـ رـقـنـا و اـهـتـلـازـا مـزـلـيـتـلـا .

Class Mapping



Success. To permanently save the configuration, go to the [Copy/Save Configuration](#) page or click the Save icon.

Class Mapping Table

<input type="checkbox"/>	Class Map Name	ACL 1	Match	ACL 2	Match	ACL 3
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_1	(exampleIPv4ACL IP	or	exampleIPv6ACL IPv6)		
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_2	exampleMacACL MAC				
<input type="checkbox"/>	Class_Map_Name_3	exampleMacACL MAC	and	exampleIPv4ACL IP		

هه لى غشت يراجال نيوكتال ي ف تاريخي غتال ظفح متي و ةئفلا ةطيخ فح متي.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامچرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل