

هيجوتلا تامولعم لوكوتورب صئاصخ نيوكت SG500X Series تالوحملا ىلع (RIPv2) Stackable Switches

فدهلا

ةيولحملا تاكبشلل تافاسملا هجتم لوكوتورب وه (RIP) هيجوتلا تامولعم لوكوتورب تاهجوملا موقت .ةيولس وأ ةطشن ام تاهجوملا فنصي وهو .قاطنلا ةعساو تاكبشللاو تاهجوملا موقت امنيب نيخاللا ىل اهب ةصاخلا تاراسملا نع نالعالاب ةطشنلا ىل اذانتسا اهب ةصاخلا تاراسملا شيحتو، ىرخأ ةزهجأ ىل عامتسالاب ةيولسلا عوضولا يف RIPv2 ليغشبت تاهجوملا موقت ام ةداع .نالعالاب موقت ال اهنكلو، تانالعالا هيجوتلا تامولعم لوكوتورب .لماخلا عوضولا ةفيضملا ةزهجالا مدختست امنيب طشنلا (IGP). ةيولخاللا ةرابعلال لوكوتورب وه (RIP).

دنتسي لوكوتورب وه RIPv1 و تائف نود لوكوتورب وه RIPv2. RIPv1 ل نيسحت وه RIPv2 ىلع RIPv1 يوتحي ال امنيب رورملا ةملك ةقداصم ىلع RIPv2 يوتحي .ةئفلا ىل ثبلا RIPv1 مدختسي و ددعتملا ثبلا RIPv2 مدختسي .رورملا ةملك ةقداصم

SG500X Series تالوحملا ىلع RIPv2 صئاصخ نيوكت ةيولق لاقملا اذه حرشي Stackable Switches.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

SG500X Series سيديكتلل ةلباقلا تالوحملا:

جماربال رادصا

•1.2.7.76

RIPv2 صئاصخ نيوكت

> IP نيوكت رتخاو، بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال RIPv2 > RIPv2 صئاصخ ةحفصحتف متي .RIPv2 صئاصخ

RIPv2 Properties

RIP: Enable

Redistribute Static Route: Enable

Redistribute Static Metric: Transparent
 Default Metric (Range: 1 - 15, Default: 1)

Apply Cancel

حاتفملا ىلع RIP نكمي نأ قودنص قيقتد enable ل قيقتد 2. ةوطخلال

RIPv2 Properties

RIP: Enable

Redistribute Static Route: Enable

Redistribute Static Metric: Transparent

Default Metric (Range: 1 - 15, Default: 1)

حمسي نأ لاجم قيرط يكي تاتاسا نكاس redistribute لاي في نكمي قيقدت 3. ةوطخلال في ايرورض ارمأ عيزوتلا ةداعا دعوت RIP ب تدعأ نوكي نأ يكي تاتاسا نكاس دي دخت جاحسم هي جوت لوكوتورب نم رثكأ رفوت مزلي. دحاو هي جوت لوكوتورب نم رثكأ لغشت ةكبش دنع واة فل تخم هي جوت تالوكوتورب نالغشت ني تكرش جم دنع ةكبش لاي لع دحاو هذه ني كمت ةلاح يفو. ني فل تخم ةكبش يلوؤسم ةطساوب ةفل تخم ماسقا ةجالعام 16. اهسايق غلب ييتال تاهجوملا ةطساوب ةضوفرملا تاهجوملا نعالعإل متي، ةزيملا ررم تس ييتال ةزهجالل يلامجال ددعلا وهو، تاوطخلال ددع لاي RIP يف سايقلا دن تس يو تامولعم لوكوتورب تاراسم اهلقنت ييتال تاوطخلال ددعلا صقألا دحلا. اهربع تانايبلا هيل لوصولا رذعتي راسملا نأ 16 سايق ينعي كلذل، 15 وه (RIP) هي جوتلا

RIPv2 Properties

RIP: Enable

Redistribute Static Route: Enable

Redistribute Static Metric: Transparent

Default Metric (Range: 1 - 15, Default: 1)

ةداعا لقح يف بوغرملا تباثلا سايقلا عون لثام يي ذللا ةاقتنال رزرقنا 4. ةوطخلال تباثلا سايقلا عيزوت.

هرشن مت يي ذللا تباثلا راسملا نيوكتل هي جوتلا لودج سايق RIP مدختسي — فافش.

مت يي ذللا تباثلا راسملا نيوكتل ةيرتملا ةمي قلا لخدأ — يضا رتفال سايقلا. نأ نكمي ييتال ةزهجالل يلامجال ددعلا وهو، تاوطخلال ددع لاي سايقملا دم تعي و. هرشن تانايبلا اه برمت.

RIPv2 Properties

RIP: Enable

Redistribute Static Route: Enable

Redistribute Static Metric: Transparent

Default Metric (Range: 1 - 15, Default: 1)

قبطي ةق طقط 5. ةوطخلال

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

[انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا