

فتاه ئيها م ىل ع NAT م عد تام ل عم ني وكت SPA8000

فدهل

زاهج ربع لقنل اءانثأ IP نيوانع لي دع ت ب موقت ةي لم ع يه (NAT) ةك بشل ا ناو نع ةم جرت م ادخت سا م تي . IP ةم زح سا ر ي ف دحاو IP ناو نع ني ي عت ةداع ا ضرغب رورم ل ا ةك رح ه ي جوت نم فدهل . IP نيوانع ضراعت ب نجل ا ي فخم ي ل خاد ل ا IP ناو نع ا ق ب ا ل نام ا ل ا ضارغ ا ل NAT موقت . SPA8000 نم يرطان ت فتاه ئيها م ىل ع NAT م عد تام ل عم ني وكت وه دن ت س م ل ا ذه موقت (SIP) ل م ع ل ا ة س ل ج اد ب ل و ك و ت و ر ب ني و ك ت ي ف ة م ه م ة ف ي ط و ل ي غ ش ت ب NAT م عد تام ل عم ل ا . NAT ط ط خ م د ع ا س ي ي ذ ل ا .

ق ي ب ط ت ل ل ل ب ا ق ل ا ز ا ه ج ل ا

- SPA8000

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

- 6.1.12

NAT م عد تام ل عم ني وكت

رتخاو لوؤس م ك ب ي و ل ا ني و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ا SIP ة ح ف ص ح ت ف م ت ي . SIP > ت و ص ل ل > م د ق ت م > ل و و س م ل ا ل و خ د ل ي ج س ت

SIP Parameters			
Max Forward:	70	Max Redirection:	5
Max Auth:	2	SIP User Agent Name:	\$VERSION
SIP Server Name:	\$VERSION	SIP Reg User Agent Name:	
SIP Accept Language:		DTMF Relay MIME Type:	application/dtmf-relay
Hook Flash MIME Type:	application/hook-flash	Remove Last Reg:	no
Use Compact Header:	no	Escape Display Name:	no
RFC 2543 Call Hold:	yes	Mark All AVT Packets:	yes
SIP TCP Port Min:	5060	SIP TCP Port Max:	5080
SIP TCP Port Min Mod2:	5160	SIP TCP Port Max Mod2:	5180
SIP TCP Port Min Mod3:	5260	SIP TCP Port Max Mod3:	5280
SIP TCP Port Min Mod4:	5360	SIP TCP Port Max Mod4:	5380
SIP Timer Values (sec)			
SIP T1:	.5	SIP T2:	4
SIP T4:	5	SIP Timer B:	32
SIP Timer F:	32	SIP Timer H:	32
SIP Timer D:	32	SIP Timer J:	32
INVITE Expires:	240	ReINVITE Expires:	30
Reg Min Expires:	1	Reg Max Expires:	7200
Reg Retry Intvl:	30	Reg Retry Long Intvl:	1200
Reg Retry Random Delay:		Reg Retry Long Random Delay:	
Reg Retry Intvl Cap:			
Response Status Code Handling			
SIT1 RSC:		SIT2 RSC:	
SIT3 RSC:		SIT4 RSC:	
Try Backup RSC:		Retry Reg RSC:	

لا نم مقرر ططخي ءانيم يجرخ لا ءققي قد لخد ي ءانيم RTP يف تاهل طخل لا يف 14 ءوطخل
دعب ،رفص وه سيل نإ .رفص يه لقلحلا اذهل ءيضا رتفال ءميقل لا .ءققي قد ءانيم RTP
ءميقل ءانيم لثام ي لا ل تلذب تسا نوكي ءلأسر SIP جراخ لك يف مقرر ءانيم RTP لا لك لذ
ىدم ءانيم RTP ءيجرخل لا يف .

nat نيعي نيب لصافل دوزي نأ لاجم لخدم طشن ظفح nat لا يف ءميقل تلخد 15 ءوطخل
NAT تان يي عت ءيحلص ءاهتنا عنمي ءيحل لئأسرب ظافتحال NAT .طشن ءلأسر نوقبي
ءيناث 15 يه ءيضا رتفال ءميقل لا .NAT زاهاج ىلع .

تاداعل ظفحل تاريغي تلال لك لاسرا ىلع رقنا 16 ءوطخل لا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إلل دن تسمل