

طاقن ىلع ةنرتقملا ليمعلا تايئاصحإ WAP321 و WAP121 لوصو

فدهلا

يتلا مزحلا رورم ةكرح تامولعم عم نييلالجال عالمعلا نونرتقملا عالمعلا ةحفص ضرعت
عالمعلا بةقلعتملا تامولعمل لمعت دق . ليمع لك اهلابقتساو اهلاسرا متي
يتلا ةهجال اهلالخ نمو ليمعلا اهب لصتي يتلا ةكبشلا فاشتك اىلع نيطبترملا
روثعل نكمي امك . اهجالصاوا زاهجال اطاخا فاشكتسا تقوي فاضيا اهادختسا نكمي
ام ةلاقملا هذه حضوت . كانه اهلابقتساو اهطاقسا مت يتلا مزحلا لثم تامولعم ىلع
". نونرتقملا عالمعلا " ةحفص في ضرعل لوقح هي نعت

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP121
- WAP321

جماربال رادصا

•1.0.3.4

ةنرتقملا ليمعلا تايئاصحإ

ةلجال رتخاو لوصول ةطقن نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال
نينرتقملا عالمعلا ةحفص حتف متي . نيطبترملا عالمعلا > تايئاصحإل او

Associated Clients														
Refresh														
Total Number of Associated Clients: 2														
Associated Clients														
Network Interface	Station	Status		From Station					To Station					Up Time (DD:HH:MM)
		Authenticated	Associated	Packets	Bytes	Drop Packets	Drop Bytes	TS Violate Packets	Packets	Bytes	Drop Packets	Drop Bytes	TS Violate Packets	
VAP0		Yes	Yes	8,083	1,278,324	0	0		6,780	2,553,788	0	0		00:00:03
VAP0		Yes	Yes	20,973	4,782,562	0	0		23,089	8,083,896	0	0		00:00:20

WAP. زاهج نيطبترملا عالمعلا ددع نيكراشملا عالمعل ليلامجال ددعلا لوقح رهظي

ة:لالتا تامولعملال "نونرتقمالءالمعلال" لودجال ضرعي

للمعملال اهب طبترى يتال (VAP) ةيرهاظلال لوصولال ةطقن ضرع متي — ةكبشلال ةهجالو .
لقلال اذف

لقلال اذف نرتقمال لىكلسالال للمعلال صاخال MAC ناونع ضرع متي — ةطحملال .

عون نع رظنلال ضغب ادوجوم اذف نوكى .اهطابتراو 802.11 ةقداصم ةلاح — ةلالال .
لوصولال ةطقنل لاصلتال للمعملال همءختسى لذل نلمألال

ال مء WAP ةطساوب هتقداصم تمت دق للمعملال ناك اذا ام لقلال اذف حضوى — قءصم -

ال مء WAP ب صاخال SSID ب انرتقم للمعملال ناك اذا ام لقلال اذف حضوى — نرتقم -

نارتقالا ةلالو ةقداصملاو تبالال WEP و WAP نامأ عاضوال ةبسنلاب :ةطحالل
WAP زاهج لىل قءصم هنأ للمعملال رهظأ اذا لىنعى امم ،عقوتم وه امك رهظتءالمعلل
IEEE 802.1X نلمألال لىل ةبسنلاب .اهلابقتساو تانابلال لاسرل لىل رءاق هنإف
مءى ال هنأ نم مغللاب قءصم هنأ لىل للمعملال نارتقا رهظى نأ نكمملا نم ،WPA و
نلمألال نم ةبسنالال ةقءباللال لال نم لىل عف هتقداصم

للمعملال نم WAP ةطساوب اهلابقتسا مء يتال تىابلال تادحوو مزحلال دء — ةطحملال نم .
اهقلىل دءب اهطاقسإ مء يتال تىابلال تادحوو مزحلال دءو ،لىكلسالال

لىكلسالال للمعملال نم ةملمتسملال مزحلال دء — مزحلال -

لىكلسالال للمعملال نم ةاقللملال تىابلال تادحوو دء — تىابلال تادحوو -

اهطاقسإ مء يتال مزحلال دء — مزحلال طاقسإ -

اهطاقسإ مء يتال تىابلال تادحوو دء — ةطقسملال تىابلال تادحوو -

ضرع زواجتت يتال WAP لىل للمعملال ةطحم نم ةلسرملال مزحلال دء — مزحلال TS فللأى -
هلجأ نم للمعملال لوبق مءى مل لىل لىل ةلصولال قاطن

دءو ،للمعملال لىل WAP نم اهلاسرا مء يتال تىابلال تادحوو مزحلال دء — ةطحملال لىل .
اهلاسرا دءب اهطاقسإ مء يتال تىابلال تادحوو مزحلال

WAP نم ةملمتسملال مزحلال دء — مزحلال -

WAP نم ةاقل ل تمل تيابلا تادحو ددع — تيابلا تادحو -

اهطاقسإ مت يتلا مزحلا ددع — مزحلا طاقسإ -

اهطاقسإ مت يتلا تيابلا تادحو ددع — ةطاقسمل تيابلا تادحو -

قاطنلا زواجتي يذلا ليمعلا ىلإ WAP نم ةلسررملا مزحلا ددع — مزحلا TS كهتني -
هل WAP لوبق متي مل يذلا ديعبللا طابتراللي داعلا يددرتلا

ةرم لوأل هيف انرتقم يكلساللا ليمعلا ناك يذلا تقولا لوط — ليغشتلا تقو
لوصول ةطقنب

،نيكراشملا عالمعلا لوح تامولعملل شذأ ىلع لوصوللا ديرت تنك اذا (يراي تخا). 2. ةوطخلا
ةحفصللا شيدحتل شيدحت قوف رقف

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ل ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل م ل ا ح ل ا و ه
ل ا م ا ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ل ا دن ت س م ل ا