

(ACI) لوصول في مكحتلا ةمئاق أطخ ناو نع

F1394: interface-physical-down

تايوت حمل

ةمدقم

ةيساساتامولعم

ينينبلا ضرعلاب ةلصت ملال ACI ينب

أطخ ناو نع ل عي رس عذب

أطخ ل ةجل اع مل ةيليص فت ل تاو طخ ل

ني ذف نمل ال ك ني كمت نم ق قحت ل

لوح مل APIC ةي موس رل مدخت س مل ةه جاو ل الخ نم

لوح مل (CLI) رماو ال رطس ةه جاو ل الخ نم

بوطحم/لطعم ريغ ني ذف نمل ال ك ةحص نم ق قحت ل

لوح مل APIC ةي موس رل مدخت س مل ةه جاو ل الخ نم

1. ةق بطل نم اه جالص او عاطخ ال فاشك تسأ اعاج

ةمدقم

ACI F1394: interface-physical-down أطخ حالصا تاو طخ دن ت س مل اذه فص ي

ةيساساتامولعم

في مكحتلا ةه جاو عضو في فرط لوحم ني ب لصتت ةه جاو وه ةي ني بل تال صوم ل ذف نم ل فسأ به ذي انيم انب اذه يا امدنع F1394 زمر أطخ عقي. في لخل ل لوح مل او (ACI) لوصول

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

في ضافخنا وأعاطقنا شودح في شذال اذه بب س تي دق، ةرركتم تاراسم دوجو مدع ةلاح في ةي نبل في عادال.

ينينبلا ضرعلاب ةلصت ملال ACI ينب

ةي قباب تسالال ACI تاض و افم نم عزك طاشن لكشب أطخ ل اذه ةب قارم متت

بلط عاشن ا متي سف Intersight، ب ةلصت مل (ACI) لوصول في مكحت ةه جاو ةي نبل كي دل ناك اذا في مكحتلا ةه جاو ةي نبل لخاد أطخ ل اذه تال ي ثم يلع روثع ال ال قراش ال كنع ةباين ةمدخ

Intersight بةلصت مالا (ACI) لوصول

أطخ ناونعل عيرس ادب

1. ايضارتفا انيم لك تنكم . طابترالاي فرطالك نيكمتم نم ققحت
2. ايودي ادوسلا عمئاقلا يف ةجر دم نكت مل ةينعمل تاهجاولا نا نم ققحت
3. ةقبطلا نم اهلعزو اهجالصإو اعطخال فاشكتسأ ةعباتم

أطخال ةجالعمل ةيليصفتلا تاوطخال

نيذفنملا الك نيكمتم نم ققحتلا

APIC ةيموسرلا مدختس مالا ةهجاو لالخ نم

1. ifld > ةيداملا تاهجاولا > تاهجاولا <#><nodeId> Pod > نوزملا > ةينبلا ىلإ لقتنا
2. "نيكمت" دح مئ نميالسا واملال رزب رقنا: ةنكمم نكت مل اذا

لوحملل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو لالخ نم

1. show interface <ifld>
2. ةهجاو لل <ifld> ةلاح ضرع
3. show interface <ifld> لابققتسالاو لاسرالا زاهج
4. لاسرالا زاهج ناك اذا . ةهجاو لل <ifld> لابققتسالاو لاسرالا زاهج لىصافت راهظا . نكمي ، DOM جهن نيكمتم مت اذاو (DOM) ةيمقرلا ةيئوضلا ةبقارملا معدي لابققتسالاو ءوضلا تايتوسم نم ققحتلا

روظحم/لطمع ريغ نيذفنملا الك ةحص نم ققحتلا

APIC ةيموسرلا مدختس مالا ةهجاو لالخ نم

1. اهمادختسإ فاقيا مت يتلا تالوحملاو ةلطمعلا تاهجاولا > نوزملا > ةينبلا ىلإ لقتنا
2. 'فدح'و نميالسا واملال رزب رقنا: ادوجوم ناك نا

1 ةقبطلا نم اهجالصإو اعطخال فاشكتسأ اعارج

1. [ةفوفصم](#) مادختساب رادصإلا/ةقرولا/الابققتسالاو لاسرالا زاهج قفاوت نم ققحتلا [ةزهجالاو ةيئوضلا Cisco ةزهجالا نيپ قفاوتلا](#)
2. ةيئوضلا ةبقارملا لىصافتو لابققتسالاو لاسرالا ةزهجاو ةهجاو ةلاح نم ققحت 1b نمض ةجر دملا رماوالا مادختساب لوحملل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو نم (DOM) ةيمقرلا هالعأ
3. هيفرطالك يف DAC لباك وأ لابققتسالاو لاسرالا ةزهجاو ةعب اداعب مق
4. يف تناك اذا حيحصت ةحولو ةيفيللا ةانقلا لوطب ةلمتحملا لكاشملا نم ققحت . راسملا
5. فايلا لىدبت/صحف
6. DAC لباك وأ لابققتسالاو لاسرالا ةزهجاو لىدبت/صحف

7. زاہج عبتت ٲلكشملا تناك نإ یرتل ٲرم لك یرف دحاو یرسیر دوماع ،ٲقرویلع نراق لقنا .
ٲنیعم تاهاجاو عم یقبت وأ لبك ل/DAC/لأبقتسالاولاسرالا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل