

ةزيم مادختساب CUCM ةومجم تيبتت اهداري تسانو تانايبلا ري دصت

تايوت حمللا

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابل طتملا](#)

[تابل طتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[نويوك تمللا](#)

[تانويوك تمللا](#)

[SFTP مدخاللا ردمصملا ةومجمملا ماظن رشان نم تانايبلا ري دصت](#)

[SFTP مدخاللا ردمصملا ةومجمملا ماظن كرتشم نم تانايبلا ري دصت](#)

[ردصملا ةومجمملا ماظن رشان لي غشت فاقيا](#)

[ردصملا ةومجمملا ماظن كرتشم لي غشت فاقيا](#)

[ةردصملا تانايبلا مادختساب ديچ Publisher تيبتت](#)

[ةردصملا تانايبلا مادختساب ديچ كرتشم تيبتت](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

اهداري تسانو تانايبلا ري دصت ةزيم مادختساب CUCM تيبتت عارج دن تسملا اذه فصوي

ةيساس الابل طتملا

تابل طتملا

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت

- CUCM
- تنرتنالا لوكوتورب فتاه

ةمدختسملا تانوكملا

ةغيص ةيجمرب اذه يلع ةقيثو اذه يف ةمولعمل تسملا

- 12.5.1.15900-66 - ردمملا CUCM ةومجم تارادصا
- 15.0.1.11900-23 - ةهجوملا CUCM ةومجم تارادصا

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دن تسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا (يضا رتفا) حوسمم نويوك تبت دن تسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيجم تادب رما يال لم حملل ري ثاتلل كم هف نم دكاتف ، لي غشتلا دي قكتك ب ش

نيوكتل

تانويكتل

يلع تانايبل داريتسإ متيومي دقل ردمال CUCM ةومجم يلع تانايبل ري دصت متي 10.5 رادصلإ وه كب صاخلا ردمال ةومجمال ماظن رادصلإ نوكي نأ بجي. ةديجلال ةهوجلال ةومجم بجي ف، يلعأ رادصلإ وأ 12.5(1) SU5 رادصلإ وه ردمال ةومجمال ماظن رادصلإ نكي مل اذا. يلعأ وأ ردمال ماظنل نم ةدقع لك يلع [CiscoCM.DataExport](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice/cucm/12_5_1/12_5_1_dataexport.html) COP فلم نم رادصلإ ثدحأ تي بثت

اهداريتساو تانايبل ري دصت ةزي م ادختساب CUCM تي بثتل ةنمضت مل تاوطلال

- SFTP م داخ يل ردمال ةومجمال ماظن رشان نم تانايبل ري دصت
- SFTP م داخ يل ردمال ةومجمال ماظن كرتشم نم تانايبل ري دصت
- ردمال ةومجمال ماظن رشان ليغشت فاقيل
- ردمال ةومجمال ماظن كرتشم ليغشت فاقيل مق
- ةردص مل تانايبل م ادختساب دي دج Publisher تي بثت مق
- ةردص مل تانايبل م ادختساب دي دج كرتشم تي بثت

SFTP م داخ يل ردمال ةومجمال ماظن رشان نم تانايبل ري دصت

12.5.1.15900-66 وه ردمال ةومجمال ماظن رادصلإ

رمأل ليغشت مق و CUCM رشان ب ةصاخلا رماوأل رطس ةهجاو يل ل لوخدلا لي جست ب مق ماظنل ةي قرت تانايبل ري دصت ةئي هت م ادختساب


```
10.201.251.172 - PuTTY
admin:show myself
Machine Name      : cucmpublisher
account name      : admin
privilege level   : 4
command count     : disabled
logging setting   : disabled
admin:
admin:show tech network hosts
----- show platform network -----

/etc/hosts File:
#This file was generated by the /etc/hosts cluster manager.
#It is automatically updated as nodes are added, changed, removed from the cluster.

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
10.201.251.175 cucmsubscriber1.CiscoHttTAC.com cucmsubscriber1
10.201.251.172 cucmpublisher.CiscoHttTAC.com cucmpublisher
admin:
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 12.5.1.15900-66
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:utils system upgrade dataexport initiate
```

تانايبل ري دصت رمأ

IP ناو نعو ةهوجلال رشانل فيضم مساو SFTP م داخ لي صافت ريفوت ب مق



رشانلاب صاخلا هسفن IP ناونعو فيضملا مسا مادختساب تمق ،انه :ةظحالم

```
10.201.251.172 - PuTTY
10.201.251.175 cucmsubscriber1.CiscoHttstac.com cucmsubscriber1
10.201.251.172 cucmpublisher.CiscoHttstac.com cucmpublisher
admin:
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 12.5.1.15900-66
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:utils system upgrade dataexport initiate

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness COP file. Refer
to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Warning: The data export process would take anywhere between a few minutes to about 30 minutes to complete. Thi
s export time depends on the data configuration and network speed. Do not close this window without first cancel
ling the system migrate export operation.

Export Data Directory [/]: /
Remote Server Name or IP [10.201.251.189]: 10.201.251.189
Remote Server Login ID [cisco]: cisco
Remote Server Password: ****
Enter details of the destination node that will import the current node's exported data :

New Hostname []: cucmpublisher
New IPAddress []: 10.201.251.172
Would you like to proceed with export (yes/no): yes

Processing data export.....
```

تانايبال ري دصت ةجالام

تاناك اذا امم ققحتلل ماظنلا ةيقرت تانايب ري دصت ةلاح مادختساب رمألا لي غشتب مق
ال ما تلمتكا دق تانايبال ري دصت ةيلمق.

```
10.201.251.172 - PuTTY
Processing data export.....
Type : DATAEXPORT
Status : RUNNING
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024
Status message : System Static Data Export operation is in progress.

Exporting data to this software location, with these credentials:
Server : 10.201.251.189
Directory : /
User : cisco

admin:
admin:utils system upgrade dataexport status


Type : DATAEXPORT
Status : RUNNING
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024
Status message : System Static Data Export operation is in progress.

Exporting data to this software location, with these credentials:
Server : 10.201.251.189
Directory : /
User : cisco

admin:
admin:
```


تانايبال ري دصت مدقت نم ققحتلا

ةومجملا ماظن ب صاخلا IP ناوع لثم مساب ايئاقلت دي دج دلجم عاشنإ متي، SFTP مداخ في
هيلي ةردصملا تانايبال لي زنت متي و Publisher.



SFTP مدخا في رصم ال تانايبا لعقوم

ةيقرت تانايب ري دصت ةلا ح جارخا نم لم تكم ةلا ح رهظت ،رشان لل ري دصت الت امامت ا دع ب لم الكاب ماظننلا .



رشان لل تانايبا ري دصت لامك ا مت

```
10.201.251.172 - PuTTY
admin:utils system upgrade dataexport status
Type : DATAEXPORT
Status : RUNNING
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024
Status message : System Static Data Export operation is in progress.

Exporting data to this software location, with these credentials:
Server : 10.201.251.189
Directory : /
User : cisco

admin:
admin:
admin:utils system upgrade dataexport status

Type : DATAEXPORT
Status : COMPLETED
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-36-05.log
Execution date : Thu May 23 12:36:05 2024
Status message : Migrate export completed successfully.

Exporting data to this software location, with these credentials:
Server : 10.201.251.189
Directory : /
User : cisco

admin:
```

رسان لى تانايبلا ري دصت لامك م

SFTP م داخ لى ردصم لة وومجم ل ماظن كرتشم نم تانايبلا ري دصت

رسان لى اه بانم ق ي ت ل تاوطلخال س فن يه تاوطلخال

ماظن لة قرت تانايب لة يه ت مادختساب رم ل لى غشتب مق


```
10.201.251.175 - PuTTY
admin:show myself
Machine Name : cucmssubscriber1
account name : admin
privilege level : 4
command count : disabled
logging setting : disabled
admin:
admin:show tech network hosts
----- show platform network -----

/etc/hosts File:
#This file was generated by the /etc/hosts cluster manager.
#It is automatically updated as nodes are added, changed, removed from the cluster.

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
10.201.251.175 cucmssubscriber1.CiscoHttstac.com cucmssubscriber1
10.201.251.172 cucmpublisher.CiscoHttstac.com cucmpublisher
admin:
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 12.5.1.15900-66
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:utils system upgrade dataexport initiate
```

كرتشم لى لى تانايبلا ري دصت

ناون عوة جولا كرتشم فيضم مساو SFTP مداخل لي صافات ري فوتب مق



ة عوم جملا ماظن كرتشم فيضم مساو سفن ان مدختسا، ربت خملا اذه يف: ة ظحالم
IP. ناون عو ردصملا

```

10.201.251.175 - PuTTY
10.201.251.175 cucmsubscriber1.CiscoHttstTAC.com cucmsubscriber1
10.201.251.172 cucmpublisher.CiscoHttstTAC.com cucmpublisher
admin:
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 12.5.1.15900-66
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:utils system upgrade dataexport initiate

Warning: Before upgrading the cluster Cisco recommends installing the latest Upgrade Readiness COP file. Refer
to the Upgrade Guide on cisco.com for details.

Warning: The data export process would take anywhere between a few minutes to about 30 minutes to complete. Thi
s export time depends on the data configuration and network speed. Do not close this window without first cancell
ing the system migrate export operation.

Export Data Directory [/]: /
Remote Server Name or IP [10.201.251.189]: 10.201.251.189
Remote Server Login ID [cisco]: cisco
Remote Server Password: *****
Enter details of the destination node that will import the current node's exported data :


New Hostname []: cucmsubscriber1
New IPAddress []: 10.201.251.175
Would you like to proceed with export (yes/no): yes

Processing data export.....

```

تانايا بل ري دصت ة ل اعم

تانايا بل دجوت ، SFTP ب صاخال (Cluster-Publisher ب صاخال IP ناوع) دلجم لا ع قوم س فن ي ف
اه ري دصت ب كرت شمل ا ما ق ي ت لا



كرت شمل ل تانايا بل ري دصت ل م ت ك ا

ة ي قرت تانايا بل ري دصت ة ل ا ح ج ا ر خ ا ن م ل م ت ك م ة ل ا ح ل ر ه ط ت ، كرت شمل ل ري دصت ل ا ب م ا ي ق ل ا د ع
ل م ا ك ل ا ب م ا ظ ن ل ا

```
10.201.251.175 - PuTTY
Type : DATAEXPORT
Status : RUNNING
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-56-10.log
Execution date : Thu May 23 12:56:10 2024
Status message : System Static Data Export operation is in progress.

Exporting data to this software location, with these credentials:
Server : 10.201.251.189
Directory : /
User : cisco

admin:
admin:
admin: utils system upgrade dataexport status

Type : DATAEXPORT
Status : COMPLETED
Log file : /var/log/install/static_data_export_2024-05-23-12-56-10.log
Execution date : Thu May 23 12:56:10 2024
Status message : Migrate export completed successfully.

Exporting data to this software location, with these credentials:
Server : 10.201.251.189
Directory : /
User : cisco

admin:
admin:
admin:
```

كترت شمل ل نانا ي بل ري دصت لم ت كا

ردصم لة وعوم جمل ماظن رشان لي غشت فاق ي ا

ماظن لة لي غشت فاق ي ا مادخت ساب رم الة ذي فنت لال خ نم رشان لة لي غشت فاق ي ا ب مق

```
PuTTY (inactive)
admin:show myself
Machine Name : cucmpublisher
account name : admin
privilege level : 4
command count : disabled
logging setting : disabled
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 12.5.1.15900-66
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:
admin: utils system shutdown

Do you really want to shutdown ?


Enter (yes/no)? yes

Appliance is being Powered - Off ...
Warning: Shutdown could take up to 5 minutes.
Stopping Service Manager...
- Service Manager shutting down services... Please Wait Waiting █
```

رشان لة لي غشت فاق ي ا

ردصم لة وعوم جمل ماظن كترت شمل لي غشت فاق ي ا

مماظنلا لىغشت فاقىإ مادختساب رمألا ذىفنت لالخنم كرتشملا لىغشت فاقىإ مق



```
admin:
admin:show myself
Machine Name      : cucmsubscriber1
account name     : admin
privilege level  : 4
command count    : disabled
logging setting  : disabled
admin:
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 12.5.1.15900-66
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:
admin: utils system shutdown

Do you really want to shutdown ?

Enter (yes/no)? yes

Appliance is being Powered - Off ...
Warning: Shutdown could take up to 5 minutes.
Stopping Service Manager...
- Service Manager shutting down services... Please Wait █
```

كرتشملا لىغشت فاقىإ

ةردصملا تاناىبال مادختساب دىج Publisher تىبثت


بسانملا OVA بلاق مادختساب رشانلل يرهاظ زاهاش نإ مق

مق مٲ (VM) يرهاظلا زاهاجلا لىل ع دىهم تلل لباقلاو 15.0.1.1900-23 رادصإلا بىكرت ب مق
يرهاظلا زاهاجلا لىغشت ب

طئاسولا صحف حاجن دع ب قفاوم رزلا لىل ع طغضا

قفاوم رزلا قوف رقناو Cisco Unified Communications Manager رتخأ

15.0.1.11900-23 رادصإلا تىبثت ةعبات مل معن رز لىل ع طغضا



<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

تېبثت لال ةعباتم

ي.ساسألماظنلال تېبثت جلاعم يف داريتسالارزىلعرقنا



<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

ي.ساسألماظنلال تېبثت جلاعم

داريتسالارنيوكت تامولعم يف قفاوم رزلا قوفرقنا، ةضورعمل تامولعمل ةءارق دعب ةيقرتلال.

Import Upgrade Configuration Information

Following screens will configure network IP/hostname for the node and import data from SFTP server.
Please ensure you enter:

1. Same network IP/hostname of destination server as used during data export.
2. Valid SFTP server details and export directory in format- `<export_directory>/cluster-<source_publisherIP>`



ةيقرتلل نيوكت تامولعم داريثسا


قف اووم رزلا قوف رقنا مثة بس انملا ةينمزللا ةقطنملا رتخأ

يئاقلئلل ضوافتلل نيوكت يفة عباتم رزلا قوف رقنا

لقنلل لصقألا دحللا ةدحو نيوكت يفة ضارثفالا ةميقللا لعل لوصحلل no رزلا قوف رقنا (MTU).

رزلا قوف رزلا لعل طغضا DHCP نيوكت تحت no رزلا لعل طغضا


رزلا لعل طغضا مثة (GW) ةباوبلا ناووعو IP عانقو IP ناووعو فيضملا مسا ريفوتب مق قف اووم



ةتباثلال ةكبشلال نڤوكت

DNS لڤم نڤوكت نڤمض م عن رزلا قوف رقنا


قف او م رزلا قوف رقنا م ث ڤساس ال DNS م داخ ل ل ا م ل او IP ن او ن ع رڤو ت ب م ق



DNS لڤم نڤوكت

رڤو ت ت شڤح (رورم ل ة م ل و ل و خ د ل ل ڤ ح س ت ف ر ع م و ل ل د ل و IP) SFTP م داخ ت ا م و ل ع م رڤو ت


قفاوم رزلا ىلع طغضا م ث ردصملا ةومجملا ماظنل ةردصملا تانايبلا انيدل



cluster- دلملا يف دوجوم اهرىدصتب رشانلا ماقيتلا تانايبلا عقوم: ةظحالم publisher_ip_address ةشاشلا ةطقل يف حضورم وه امك

Name	Date modified	Type	Size
clusterinfo-10.201.251.172_10.201.251.172	5/23/2024 12:38 PM	XML Document	1 KB
clusterinfo-10.201.251.175_10.201.251.175	5/23/2024 12:57 PM	XML Document	1 KB
node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar	5/23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540 KB
node-10.201.251.175_10.201.251.175.tar	5/23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880 KB

SFTP مداخل يف ردصملا تانايبلا عقوم



اهداري تس | دارملا تانا ي بلل جم اربلا ع قوم

ق ف او م ر ز لا ق و ف ر ق ن او ص ي خ ر ت لا ت ا م و ل ع م ر ي ف و ت ب م ق

ى ل و أ لا ة د ق ع ل ا ن ي و ك ت ن م ض م ع ن ر ز لا ى ل ع ط غ ض ا



ى ل و أ لا ة د ق ع ل ا ن ي و ك ت

ة ع ب ا ت م ر ز لا ق و ف ر ق ن ا م ت (ة ك ب ش ل ا ت ق و ل و ك و ت و ر ب) NTP م د ا خ ن ي و ك ت ب م ق

Network Time Protocol Client Configuration


NTP Server 1 10.88.7.37
NTP Server 2
NTP Server 3
NTP Server 4
NTP Server 5

Test Proceed Back Help

<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

NTP ليمع نيوكت

SMTP فيضم نيوكتل no رزلا قوف رقنا



فيضم نيوكتو "معن" رزلا ىلع طغضا، SMTP نيوكت يف بغيرت تنك اذا: ةظحالم SMTP.


قفاوم رز قوف رقناو Smart Call Home نيكمت ةحفص نمض بسانملا راىخلال رتخأ.

تېبثلالا ةعباتمل يساسألما ماظنلال نيوكت ديكأت ةحفص نمض قفاوم رزلا قوف رقنا.



Platform نيوكت ديكات

داريتسالال ةزيم مادختساب Publisher تيبتت يهتني ةليلق قئاق دعب



حاجن ب Publisher تيبتت لمكتا

ةردصملا تانايبلا مادختساب ديچ كرتشم تيبتت

بسانملا OVA بلاق مادختساب كرتشم ل يرهاظ زاغ عاشناب مق

مق م (VM) يرهاظلا زاغلا ل ع ديهم ت ل لباقلاو 15.0.1.1900-23 رادصلا بيكرت ب مق
ي.رهاظلا زاغلا ليغشت ب

طئاسولا صحف حاجن دعب قفاوم رزلا ل ع طغضا

قفاوم رزلا قوف رقناو Cisco Unified Communications Manager رتخأ

15.0.1.11900-23 رادصالا تيبتت ةعباتمل م عن رزىل ع طغضا

يساسألما مازنللا تيبتت جلاعم يف داريتسال رزىل ع رقنا



يساسألما مازنللا تيبتت جلاعم

داريتسال نيوكت تامولعم يف قفاوم رزلا قوف رقنا، ةضورعلم تامولعمل ةءارق دعب ةيقرتللا


قفاوم رزلا قوف رقنا م ةبسانملا ةينمزللا ةقطنملا رتخأ

يئاقللا ضوافتللا نيوكت يف ةعباتم رزلا قوف رقنا

لقنلل لصقألا دحللا ةدحو نيوكت يف ةيضارتفالا ةميقلا لىل لوصحلل no رزلا قوف رقنا (MTU).

DHCP نيوكت تحت no رزلا لىل ع طغضا


م كرتشملا مداخل (GW) ةرابعللا ناوعلو IP عانقو IP ناوعلو فيضملا مساري فوتب مق قفاوم رزلا لىل ع طغضا



ةبائلا ةكبشلا نيوكت

DNS ليمع نيوكت نمض معن رزلا قوف رقنا

قفاوم رزلا قوف رقنا مئ نيساسألا لاجملاو DNS ريفوتب مق



DNS ليمع نيوكت

رفوتب شيح (رورملا ةمكولوخدلا ليجست فرعمو ليلدلاو IP) SFTP مداخل تامولعم رفوت

قفاوم رزلا یلع طغضا م ث ردصملا ةومجملا ماظنل ةردصملا تانايبلا انيدل

Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.11900-23 SUBSCRIBER


Software Location of Data to Import

Remote Server Name or IP	10.201.251.189
Export Data Directory	/cluster-10.201.251.172
Remote Login ID	cisco
Remote Password	*****
Confirm Password	*****

<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

اهداريتسا دارملا تانايبلا لجماربللا عقوم

cluster-
publisher_ip_address دلجملا يف دوجوم ةردصملا كرتشملا تانايب عقوم: ةظحالم
ةشاشلا ةطقل يف حضوم وه امك



The screenshot shows a file explorer window with the address bar displaying 'C:\Users\agent1\Desktop\FTPfolder\Data_Export_Import\cluster-10.201.251.172'. The window title is 'SFTP'. The main area contains a table with the following columns: Name, Date modified, Type, and Size. The table lists four files:

Name	Date modified	Type	Size
clusterinfo-10.201.251.172_10.201.251.172	5/23/2024 12:38 PM	XML Document	1 KB
clusterinfo-10.201.251.175_10.201.251.175	5/23/2024 12:57 PM	XML Document	1 KB
node-10.201.251.172_10.201.251.172.tar	5/23/2024 12:43 PM	TAR File	1,193,540 KB
node-10.201.251.175_10.201.251.175.tar	5/23/2024 1:03 PM	TAR File	1,171,880 KB

SFTP مداخل يف اهريدصتب كرتشملا ماق يتلا تانايبلا عقوم

قف اووم رزلا قوف رقناو صيخرتلا تامولعم ريفوتب مق

ىلوالا ةدقعل نيوكت نمض no رزلا ىلع طغضا

First Node Configuration

Is this server the First Node in the cluster?

Yes

No

Back

Help


<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

ىلوالا ةدقعلال نيوكت

ىلوالا ةدقعلال نيوكت ةحفص ي ف "قفاوم رزلا ىل ع طغضا

ةكبشلال لاصتارابتخا نيوكت ةحفص نمض No رز ىل ع رقنا

ىلوالا ةدقعلال ىل لوصولال نيوكت ةحفص ي ف IP ناونعو Publisher فيضم مسا ريفوتب مق
قفاوم رزلا قوف رقناو



هذه في ةدروتسملا تانايا بلل ربع ايا ئاقلل نامأل رورم ةملك علم متي :ةظحال م
ةحفصلا

First Node Access Configuration

Connectivity to First Node:

Host Name cucmpublisher___

IP Address 10.201.251.172__

Security Password *****

Confirm Password *****

OK


Back

Help

<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

لأول مرة إدخال لوصول نيوك ت

SMTP في ضم نيوك ت no رزلا قوف رقنا



فيضم نيوكتو "معن" رزلا ىلع طغضا، SMTP نيوكت يف بغيرت تنك اذا: ةظحالم SMTP.

تېبثتلا ةعبات مل يساسألما اظنلل نيوكت ديكأت ةحفص نمض قفاوم رزلا قوف رقنا.

Platform Configuration Confirmation

The Platform Configuration is complete.

Select OK to continue or Back to change the configuration.

Warning: Once you select OK, you will no longer be able to modify the Platform Configuration.

OK

Back

Cancel

<Tab>/<Alt-Tab> to move between elements. <Space> to select. <Enter> to proceed.

يَسْأَلُ مَاظْنَ لَ نِي وَكْت دِي كَأْت

دَارِي تَسَالَا ةَزِي مَادَخْت سَاب اِحْجَان كَرْت شَمَلَا تِي بَثْت نوكِي ةَلِي لِق قِي اَقْد دَعْب

The installation of Cisco Unified Communications Manager has completed successfully.

Cisco Unified Communications Manager 15.0.1.11900-23
cucmsubscriber1 login:

SUBSCRIBER

اِحْجَان ب كَرْت شَمَلَا تِي بَثْت مَت

ةَحْصَلَا نَم قَقْحْتَلَا

ةَحْصَلَا نَم قَقْحْتَلَل رَمَاوَالَا لِي غَشْتَب مَق ، كَرْت شَمَلَاو رَشَانَلَل اِحْجَانَلَا تِي بَثْتَلَا دَعْب

يَسْفَن رَاهْظَا

show version active

UTILS DPLPLATION RUNMESTATE

log. اتَا فَلَ مَلَا ضَرْعَب صَاخَلَا history-ماظْنَ تِي بَثْت

رشان

```
10.201.251.172 - PuTTY PUBLISHER
admin:show myself
Machine Name      : cucmpublisher
account name     : admin
privilege level  : 4
command count    : disabled
logging setting  : disabled
admin:
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 15.0.1.11900-23
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
```

رشان لال نام ققحتال

```
10.201.251.172 - PuTTY PUBLISHER
admin:utils dbreplication runtimestate

Server Time: Sat Jun 1 08:05:05 PDT 2024

Cluster Replication State: BROADCAST SYNC ended at: 2024-05-26-11-13
  Sync Result: SYNC COMPLETED on 753 tables out of 753
  Sync Status: All Tables are in sync
  Use CLI to see detail: 'file view activelog cm/trace/dbl/20240526_111231_dbl_repl_output_Broadcast.log'

DB Version: ccml5_0_1_11900_23

Repltimeout set to: 300s
PROCESS option set to: 40

Cluster Detailed View from cucmpublisher (2 Servers):

SERVER-NAME      IP ADDRESS      PING      DB/RPC/      REPL.      Replication      REPLICATION SETUP
-----          -
cucmpublisher    10.201.251.172  0.019     Y/Y/Y        0          (g_2)           (2) Setup Completed
cucmsubscriber1  10.201.251.175  0.233     Y/Y/Y        0          (g_3)           (2) Setup Completed

admin:
```

رشان لال نام ققحتال

```
10.201.251.172 - PuTTY PUBLISHER
admin:
admin:
admin:file view install system-history.log

=====
Product Name - Cisco Unified Communications Manager
Product Version - 15.0.1.11900-23
Kernel Image - 4.18.0-372.16.1.el8_6.x86_64
=====
05/26/2024 06:40:55 | root: Install 15.0.1.11900-23 Start
05/26/2024 06:53:00 | root: Boot 15.0.1.11900-23 Start
05/26/2024 09:18:27 | root: Import during Install 12.5.1.15900-66-to-15.0.1.11900-23 Success
05/26/2024 09:18:27 | root: Product Version 15.0.1.11900-23
05/26/2024 09:18:27 | root: Kernel Image 4.18.0-372.16.1.el8_6.x86_64
05/27/2024 00:00:08 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/27/2024 00:22:01 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/28/2024 00:00:04 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/28/2024 00:22:07 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/29/2024 00:00:02 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/29/2024 00:22:15 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/30/2024 00:00:02 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/30/2024 00:22:06 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success
05/31/2024 00:00:03 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Start
05/31/2024 00:22:01 | root: DRS Backup UCMVersion:15.0.1.11900-23 Success

options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 20 of 22) :
admin:
admin:█
```

رشاناللا نم ققحتاللا

كرتشملا

```
10.201.251.175 - PuTTY SUBSCRIBER
admin:show myself
Machine Name      : cucmsubscriber1
account name      : admin
privilege level   : 4
command count     : disabled
logging setting   : disabled
admin:
admin:show version active
Active Master Version: 15.0.1.11900-23
Active Version Installed Software Options:
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:█
```

كرتشملا نم ققحتاللا

```
10.201.251.175 - PuTTY
No Installed Software Options Found.
admin:
admin:utils dbreplication runtimestate

Server Time: Sat Jun 1 08:07:21 PDT 2024

Cluster Replication State: Only available on the PUB

DB Version: ccm15_0_1_11900_23

Repltimeout: Only available on the PUB
PROCESS option: Only available on the PUB

Cluster Detailed View from cucmssubscriber1 (2 Servers):

SERVER-NAME          IP ADDRESS          PING          DB/RPC/          REPL.          Replication          REPLICATION SETUP
-----          -----          (msec)          DbMon?          QUEUE          Group ID          (RTMT) & DB Status
-----          -----          -----          -----          -----          -----          -----
cucmpublisher          10.201.251.172          0.202          Y/Y/Y          0          (g_2)          (2) Setup Completed
cucmssubscriber1          10.201.251.175          0.018          Y/Y/Y          0          (g_3)          (2) Setup Completed
```

كارت شامل نم ققحتال

```
10.201.251.175 - PuTTY
PROCESS option: Only available on the PUB
SUBSCRIBER

Cluster Detailed View from cucmssubscriber1 (2 Servers):

SERVER-NAME          IP ADDRESS          PING          DB/RPC/          REPL.          Replication          REPLICATI
-----          -----          (msec)          DbMon?          QUEUE          Group ID          (RTMT) &
-----          -----          -----          -----          -----          -----          -----
cucmpublisher          10.201.251.172          0.202          Y/Y/Y          0          (g_2)          (2) Setup
cucmssubscriber1          10.201.251.175          0.018          Y/Y/Y          0          (g_3)          (2) Setup

admin:
admin:
admin:file view install system-history.log

=====
Product Name -      Cisco Unified Communications Manager
Product Version - 15.0.1.11900-23
Kernel Image -      4.18.0-372.16.1.el8_6.x86_64
=====

05/26/2024 10:09:55 | root: Install 15.0.1.11900-23 Start
05/26/2024 10:21:39 | root: Boot 15.0.1.11900-23 Start
05/26/2024 11:03:57 | root: Import during Install 12.5.1.15900-66-to-15.0.1.11900-23 Success
05/26/2024 11:03:57 | root: Product Version 15.0.1.11900-23
05/26/2024 11:03:57 | root: Kernel Image 4.18.0-372.16.1.el8_6.x86_64

end of the file reached
options: q=quit, n=next, p=prev, b=begin, e=end (lines 1 - 10 of 10) : █
```

كارت شامل نم ققحتال

قلم تاذا تامول عم

[تانايبلا داريت سا عم تيبثت](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا