

يلع صيخرت (Air GAPPED) لاصتا نود صيخرت نيوكت 9800 WLC

تايوت حمل

[عمدق مل](#)

[قيساس الابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[عمدختس مل تانوك مل](#)

[نيوكت مل](#)

[كيشل ليطيخ تل مسرل](#)

[تانوك تل](#)

[قصل مل نمق قحت مل](#)

[اهالص او عاخذ ال افاشك تس](#)

[عجار مل](#)

عمدق مل

9800 وزافح عم يلع صيخرت (Air GAPPED) لاصتا نود لكشي نأ فيك ققيثو اذه فصي (WLC) مكحت زاهج lan يكلسال.

قيساس الابلط مل

تابلط مل

جم انربل ريدم) CSSM و 9800 WLC ب صاخ ل قساس ال لخدم ل اهل صوم عم (Cisco) نم يكذل.

عمدختس مل تانوك مل

قيلات ل قدام ل تانوك مل او جم اربل تارادصل ل دننتس مل اذه في دراول تامول عم مل دننتس،
17.3: دع ب تارادصل ل عي مج يلع قبطنت اهنك لو

- Virtual 9800-CL WLC، رادصل ل 17.9.5

صاخ قيلم عم قئي ب في دوجوم ل قزه ال نم دننتس مل اذه في دراول تامول عم مل عاشن مل
تنك اذ. (يضارتفا) حوسم نيوكت دننتس مل اذه في عمدختس مل قزه ال عي مج تادب
رمأ ال لمحت حمل ريثا تل ل كم هف نم دكأتف، ليغش تل دي قكتك ب ش

نيوكت مل

كيشل ليطيخ تل مسرل

Reports

Report **Usage Data Files** Reporting Policy Synch File for Device Controllers

Devices can be configured to report the features that they are using.
This usage then determines which licenses are needed, in order to be compliant.

Upload Usage Data...

Usage Data File	Reported	Virtual Account	Reporting Status	Devices	Acknowledgement
-----------------	----------	-----------------	------------------	---------	-----------------

رصنع نم هيلع لوصحلا مت يذلا RUM ريرقت دح >> "ضارعتسا" قوف رونا 3. ةوطخلا
"تانايلا ليحت" قوف رونا >> (WLC) ةيكلساللا ةيلحمالا ةكبشلا يف مكحتلا

Upload Usage Data

Please select the Usage File you wish to upload.

Usage Data File: **Browse** No File Chosen

Upload Data

Cancel

"ارقا" دومعلا لفسا "ليزنت" رزلا رهطي، CSSM لى RUM ريرقت ليحت درجم 4. ةوطخلا
"ليزنت" لى رونا:

Reports

Report **Usage Data Files** Reporting Policy Synch File for Device Controllers

Devices can be configured to report the features that they are using.
This usage then determines which licenses are needed, in order to be compliant.

Upload Usage Data...

Usage Data File	Reported	Virtual Account	Reporting Status	Devices	Acknowledgement
rum.txt	2024-Feb-29		No Errors	3	Download

(WLC): ةيكلساللا ةيلحمالا ةكبشلا يف مكحتلا رصنع لى

(WLC): ةيكلساللا ةيلحمالا ةكبشلا يف مكحتلا رصنع لى ACK داريتسا 4. ةوطخلا

```
9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt
Import Data Successful
```

ةحصلا نم ققحتلا

ةلحمللة كبشلا يف مكحتلا رصنع رهظي، هالعأ ةدراولا نيوكتلا تاوطخ قيبطت دعب
جتنملا تاليم > نوزملا نمض CSSM ىلع ايئرم (WLC) ةيكلساللا

م تي HA، جوز نم طشن (WLC) ةيكلساللا ةلحمللة كبشلا يف مكحت رصنع ليجست مت اذا
وه امك ةيطايتحال او ةطشنلا (WLC) ةيكلساللا ةلحمللة كبشلا يف مكحتلا مئوق ضرع
CSSM ىلع "جتنملا تاليم" بيوبتلا ةمالع نمض حضورم

حاجنب هنيوكت مت (WLC) ةيكلساللا ةلحمللة كبشلا يف مكحت رصنع نم جارخا ىلع لاثم

----- show license status -----

Utility:
Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:
Status: ENABLED

Account Information:
Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last rep

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

اهحال صإو ءاطخال فاشكُتسا

ي فمكحتلا رصنع ليجست بپسب كلذ نوكي دقف، CSSM ءباوب ىلإ RUM ليمحت لشف اذإ ىلع رشابملا لاصتالا لالخ نم لعفلاب كب صاخلا (WLC) ءيكلساللا ءيلحملا ءكبشلا RUM ريرقت ليمحت كلذ دعب كنكمي و CSSM نوزخم نم زاهلا فذح. ءباوبلا

عجارملا

[SLUP مادختساب صيخرتلا نيوكت](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل