



## 電話機

表示されている Cisco IP Phone 6841。

- ① 着信コールまたはボイスメールのインジケータ
- ② 回線ボタンおよび機能ボタン
- ③ ソフトキー
- ④ ナビゲーション
- ⑤ 保留、転送、および会議
- ⑥ スピーカーフォン、ヘッドセット、およびミュート
- ⑦ ボイスメール、アプリケーション、および電話帳
- ⑧ 音量

## 回線ボタンと機能ボタン

回線上の通話を表示したり、短縮ダイヤルなどの機能にアクセスしたり、保留中のコールを再開するなどのタスクを実行するには、回線ボタンと機能ボタンを使用します。

表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示されます。

-  緑、点灯: 回線はアイドル状態
-  赤、点灯: 回線を使用中
-  赤、点滅: コールが着信中または保留中
-  オレンジ、点灯: 回線が未登録

## 場所電話

番号を入力してハンドセットを持ち上げます。

## 電話に出る

赤色に点滅している回線ボタンを押します。

## 通話を保留にする

1. [保留 (Hold)] ボタンを押す 。
2. 通話を保留から再開するには、もう一度[保留 (Hold)]を押します。

## 最近の通話を見る

1. [アプリケーション (Applications)] ボタンを押します 。
2. スクロールして、[通話履歴 (Recents)] を選択します。
3. 表示する回線を選択します。

## 他の人に電話を転送する

1. 保留中ではないコールで、[転送 (Transfer)]  を押します。
2. 転送先の相手の電話番号を入力します。
3. もう一度 (相手が応答する前または後)、[転送 (Transfer)] を押します。

## 他の人を通話に追加する通話に追加する

1. アクティブコールから、[会議 (Conference)]  を押します。
2. 追加する相手の番号を入力し、[発信 (Dial)] を押します。
3. コールが接続されたら、もう一度 [会議 (Conference)] を押します。

## ヘッドセットで電話をかける

1. ヘッドセットを差し込みます。
2. キーボードを使用して番号を入力します。
3. [ヘッドセット (Headset)]  を押します。

## スピーカーフォンで電話をかける

1. キーボードを使用して番号を入力します。
2. [スピーカーフォン (speakerphone)]  を押します。

## オーディオを ミュートにする

1. [ミュート (Mute)] を押します .
2. 再度 [ミュート (Mute)] を押すと、ミュートはオフになります。

## ボイスメッセージを聞く

[メッセージ (Messages)]  を押して、音声ガイダンスに従います。特定の回線のメッセージをチェックするには、その回線ボタンを最初に押します。

## 不在転送 通話

1. 回線を選択して転送を押します。
2. 転送先の電話番号をダイヤルするか、[ボイスメール (Voicemail)] を押します。
3. 元に戻すには、[Clr fwd] を押します。

## 通話中の音量を調整する

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンの音量を調整するには、電話の使用中に [音量 (Volume)]

 の上または下を押します。

## 呼出音の音量を調整する

 呼出音の音量を調整するには、電話を使用していないときに [音量 (Volume)] で上または下を押します。

## 呼出音を変更する

1. [アプリケーション (Applications)] ボタンを押します .
2. [ユーザ設定 (User preferences)] [オーディオ設定 (Audio preferences)] [内線 (n) : 呼出音 (Ext (n) - Ring tone)] を選択します。n は内線番号です。
3. 呼出音のリストをスクロールし、[再生] を押してサンプルを聞きます。
4. [選択 (Select)] を押してから [設定 (Set)] を押して選択内容を保存します。
5. [戻る (Back)] を押して終了します。

## 画面のコントラストを調整する

1. [アプリケーション (Applications)] ボタンを押します .
2. [ユーザ設定 (User preferences)] [画面設定 (Screen preferences)] [コントラスト レベル (Contrast level)] を選択します。
3. キーボードを使用してコントラストナンバーを変更します。
4. [設定 (Set)] を押します。

## スクリーンバックライトを調整する

1. [アプリケーション (Applications)] ボタン  を押します。
2. [ユーザ設定 (User preferences)] [画面設定 (Screen preferences)] [バックライト タイマー (Backlight timer)] を選択します。
3. [選択 (Select)] を押して、オプションをスクロールします。
4. 選択を保存するには [設定 (Set)] を押します。
5. [戻る (Back)] を押して終了します。

## ユーザ ガイド

の完全なユーザーガイドを見る

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

CiscoおよびCiscoロゴは、シスコや米国および他の国の関連会社の商標です。シスコの商標の一覧は、[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) でご確認ください。Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 「パートナー」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)