

Systembericht beobachtet, möglicher Prozessneustart

Inhalt

- [Systembericht beobachtet, möglicher Prozessneustart](#)
 - [ICSeverity](#)
 - [Auswirkungen](#)
 - [Beschreibung](#)
 - [SyslogMeldung](#)
 - [MessageSample](#)
 - [Produktfamilie](#)
 - [Regex](#)
 - [Empfehlung](#)
 - [Befehle](#)

Systembericht beobachtet, möglicher Prozessneustart

ICSeverity

3 - Fehler

Auswirkungen

Kontinuierliches Neuladen von Geräten wirkt sich auf die Geräteleistung aus und kann zum Absturz führen.

Beschreibung

Diese Meldung zeigt an, dass der Prozess-Manager einen Systembericht erstellt hat. Dies kann auftreten, wenn ein Absturz festgestellt wird, ein Prozess zu oft mit den wiederholten Fehlern oder sogar einem Speicherproblem neu gestartet wird.

SyslogMeldung

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

MessageSample

Produktfamilie

- Switches der Cisco Catalyst 9200-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9300-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9400-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9500-Serie
- Switches der Cisco Catalyst 9600-Serie
- Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3650
- Cisco Catalyst Switches der Serie 3850

Regex

–

Empfehlung

Diese Meldung wird in der Regel angezeigt, wenn das Gerät einen Systembericht generiert hat. 1. Sammeln Sie diesen Systembericht zur weiteren Analyse (übertragen Sie die Datei auf einen FTP/SFTP-Server). 2. Stellen Sie sicher, dass es nicht zu einem Stromausfall gekommen ist, der die Ursache des Problems sein könnte. 3. Wenn dies nach einem kürzlich erfolgten Upgrade angezeigt wird, versuchen Sie, auf die vorherige Version zurückzukehren. 4. Suchen Sie nach bekannten Fehlern oder Problemen im Zusammenhang mit dem Prozess oder der verwendeten IOS-Version. 5. Ziehen Sie ein geplantes Upgrade in Betracht, um Ihre Systemsoftware auf die von Cisco empfohlene aktuelle stabile Version zu aktualisieren, da Softwareupdates bekannte Fehler beheben können, die zu Prozessabstürzen führen können:

<https://software.cisco.com/download/home>

Befehle

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.