Neustarten eines Geräts mit der Cisco Business Mobile App

Ziel

In diesem Artikel wird gezeigt, wie Sie Cisco Business-Hardware mithilfe der Cisco Business Mobile-Anwendung neu starten oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Systemanforderungen für die Cisco Business Mobile-Anwendung

Die Cisco Business Mobile-App wird auf Apple iOS-basierten Geräten mit iOS 13.0 und höher unterstützt.

Die folgenden Cisco Business-Geräte können über die Cisco Business Mobile-App verwaltet werden:

- Cisco Business Smart Switches der Serie 220
- Cisco Business Smart Switches der Serie 250
- Cisco Business Managed Switches der Serie 350
- Cisco Business Access Points der Serie 100
- Cisco Business Mesh Extender der Serie 100
- Cisco Business Access Points der Serie 200

Gerät neu starten

Schritt 1

Wenn Sie sich bei Ihrer Cisco Business Mobile-Anwendung angemeldet haben, wählen Sie **Netzwerkgeräte aus**.

All Sites	Lab 📿		4	
			United States	
	MINOR ISSUES Check notifications to resolve issues and better performance.			
Information updated 3 minutes ago. Pull down to refresh				
아 Network Set	tings	+ A0	dd Devices	
Networks & Devices				
1 WiFi Networks		s 1	Wired Networks	
		_		
₩ 4 Network Devices		0 Offlin 4 Onlin	ne e	
Usage				
1 Clients Connected		C Mos	t used app	
Performance				



Wählen Sie die Hardware aus, die Sie neu starten möchten.





Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen.

Contract	CBS350	X Actions
с	isco Business Mobile	•
	0101	
Ge	tting New Data from Devic	e
	 Online Switch CBS350-24FP-4X 192.168.1.126 	More
	Updating information	
	15	<u></u> 1
Connections		
1 ^{/28}	Connected Ports	0
Power Usage		
G Total Pov	wer Allotted 370 Watts	0
Power Us	sed 0 Watts	0

Schritt 4

Klicken Sie auf Neustart.



Schritt 5

Klicken Sie auf Bestätigen, um den Neustart zu starten.

/ Devices	000050	NA ANT
×	Reboot	
Reboot o	device	
Serial Numbe	r: FOC2432L9DT	
	Contract of the second	The set of the
🔺 Warnin	g	
 This switc temporari 	h and devices con ly go offline during	nected to it will the reboot
Cancel		Confirm

Schritt 6

Dieser Neustart kann bis zu acht Minuten in Anspruch nehmen.



-	-	
1		
2	Ξ.	
~	-	Ϊ

Rebooting device....Do not quit or minimize the app till it's done

Schritt 7

Sobald der Neustart abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Klicken Sie auf **Fertig**.

Done! Your device was successfully rebooted
CBS350 Reboot success
Done

Fazit

So einfach ist das. Jetzt können Sie mit Ihrem Tag fortfahren.

Sie benötigen weitere Artikel zur Cisco Business Mobile-Anwendung? Schau nicht weiter! Klicken Sie auf eines der Tags unten, um direkt zu diesem Thema zu gelangen. Viel Spaß!

Übersicht Tag Null Fehlerbehebung Gerätemanagement Hilfe-Seite Firmware aktualisieren Debug-Protokolle