

Rilevato report di sistema. Possibile riavvio del processo

Sommario

- [Rilevato report di sistema. Possibile riavvio del processo](#)
- [VeritàICS](#)
- [Conseguenze](#)
- [Descrizione](#)
- [MessaggioSyslog](#)
- [EsempioMessaggio](#)
- [Famiglia di prodotti](#)
- [Regex](#)
- [Suggerimento](#)
- [Comandi](#)

Rilevato report di sistema. Possibile riavvio del processo

VeritàICS

3 - Errore

Conseguenze

Il ricaricamento continuo del dispositivo influisce sulle prestazioni del dispositivo e può causare un arresto anomalo.

Descrizione

Questo messaggio indica che Gestione processi ha generato un report di sistema, che può verificarsi quando si rileva un arresto anomalo, un processo viene riavviato troppe volte con errori ripetuti o addirittura un problema di memoria.

MessaggioSyslog

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

EsempioMessaggio

Famiglia di prodotti

- Switch Cisco Catalyst serie 9200
- Switch Cisco Catalyst serie 9300
- Switch Cisco Catalyst serie 9400
- Switch Cisco Catalyst serie 9500
- Switch Cisco Catalyst serie 9600
- Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router
- Switch Cisco Catalyst serie 3650
- Switch Cisco Catalyst serie 3850

Regex

N/D

Suggerimento

Questo messaggio viene in genere visualizzato quando il dispositivo ha generato un report di sistema. 1. Raccogli questo report di sistema per un'ulteriore analisi (trasferisci il file a un server FTP/SFTP). 2. Verificare se non si è verificata un'interruzione dell'alimentazione che potrebbe essere la causa del problema. 3. Se questo messaggio è stato visualizzato dopo un aggiornamento recente, provare a ripristinare la versione precedente. 4. Verificare la presenza di bug o problemi noti relativi al processo o alla versione IOS in uso. 5. Prendere in considerazione un aggiornamento pianificato per mantenere il software di sistema aggiornato all'ultima versione stabile consigliata da Cisco, in quanto gli aggiornamenti software possono risolvere bug noti che possono causare arresti anomali del processo: <https://software.cisco.com/download/home>

Comandi

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).